


IBM Rational Developer for z Systems
Versión 9.5.1

Mensajes y códigos



IBM Rational Developer for z Systems
Versión 9.5.1

Mensajes y códigos



Nota

Antes de usar esta información, asegúrese de leer la información general que aparece en “Avisos de la documentación de IBM Rational Developer for z Systems” en la página 317

Novena edición (diciembre de 2015)

Esta edición corresponde a IBM Rational Developer for z Systems Versión 9.5 (número de programa 5724-T07) y a todos los releases y modificaciones posteriores mientras no se indique lo contrario en nuevas ediciones.

Puede pedir las publicaciones por teléfono o por fax. IBM Software Manufacturing Solutions acepta los pedidos de publicaciones entre las 8:30 de la mañana y las 7:00 de la tarde, hora estándar del este (EST). El número de teléfono es (800) 879-2755. El número de fax es (800) 445-9269. Los faxes deben enviarse a Attn: Publications, 3rd floor.

También puede pedir publicaciones a través de su representante de IBM o de la sucursal de IBM que presta servicio en su localidad. En la dirección que figura más abajo no hay publicaciones almacenadas.

IBM agradece sus comentarios. Puede enviar comentarios por correo a:

IBM Corporation
Attn: Information Development Department 53NA
Building 501 P.O. Box 12195
Research Triangle Park NC 27709-2195.
EE.UU.

Cuando envía información a IBM, otorga a IBM un derecho no exclusivo a utilizar o distribuir la información del modo que IBM considere oportuno sin incurrir por ello en ninguna obligación para con usted.

© Copyright IBM Corporation 2011, 2015.

Contenido

Acerca de este documento	v		
A quién va dirigido este documento	v		
Mensajes de cliente.	1		
Capítulo 1. Mensajes del Depurador integrado	3		
Capítulo 2. Mensajes de la herramienta de depuración para z/OS	5		
Capítulo 3. Mensajes del diseñador de pantallas BMS (Editor de correlaciones BMS)	11		
Capítulo 4. Mensajes del gestor de depósitos de acceso común (CARMA) .	17		
Capítulo 5. Mensajes de cliente para Enterprise Service Tools	41		
Capítulo 6. Mensajes del Editor LPEX de z Systems	61		
Capítulo 7. Mensajes para el entorno de desarrollo integrado z/OS (zIDE) ..	65		
Capítulo 8. Mensajes del supervisor de trabajos JES	147		
Capítulo 9. Mensajes de las herramientas de análisis de programas en profundidad para COBOL y PL/I	151		
Capítulo 10. Mensajes del diseñador de pantallas MFS (Editor de correlaciones MFS).	155		
Capítulo 11. Mensajes para la generación de código fuente en Rational Developer for z Systems ..	161		
Capítulo 12. Mensajes del gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Endeavor	163		
Capítulo 13. Mensajes de CICS Service Component Architecture (SCA).	165		
Capítulo 14. Mensajes de la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)	169		
Capítulo 15. Mensajes de revisión de código de COBOL y PL/I	187		
Capítulo 16. Mensajes de TPF Toolkit Core	191		
Capítulo 17. Mensajes de TPF Toolkit Connection Manager	225		
Capítulo 18. Mensajes para TPF Toolkit Utilities.	237		
Capítulo 19. Mensajes del programa de utilidad zSeries	239		
Mensajes de host y de tiempo de ejecución	243		
Capítulo 20. Mensajes de host de la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)	245		
Capítulo 21. Mensajes del conjunto de herramientas de desarrollo de SCLM .	249		
Capítulo 22. Mensajes de host de CRASTART	269		
Capítulo 23. Mensajes de host para el gestor de despliegue de aplicaciones .	271		
Capítulo 24. Mensajes de host del gestor de repositorios de acceso común (CARMA)	273		
Capítulo 25. Mensajes de host para revisión de código de COBOL y PL/I .	281		
Capítulo 26. Mensajes de host para la utilidad de configuración	285		

**Capítulo 27. Mensajes de host para el
daemon RSE y el servidor RSE. 293**

**Avisos de la documentación de IBM
Rational Developer for z Systems 317**

**Capítulo 28. Mensajes de tiempo de
ejecución para Enterprise Service
Tools 305**

Acerca de este documento

Esta guía proporciona información sobre los mensajes de Rational Developer for z Systems. Este documento contiene información sobre mensajes de cliente y mensajes de host.

A quién va dirigido este documento

Este documento está destinado a todos los usuarios de Rational Developer for z Systems que desean tener información sobre los mensajes visualizados por el producto.

Mensajes de cliente

Los temas de este fragmento de la documentación contienen información sobre los mensajes de cliente en Rational Developer for z Systems.

La mayoría de ID de mensajes de cliente en Developer for z Systems tienen el formato `CRRZcnnnnL`, donde:

CRRZ

El prefijo de mensaje para Rational Developer for z Systems

c El componente del componente

nnnn

Un número de mensaje de cuatro dígitos que es exclusivo en ese componente

L El nivel de mensaje: S para error grave, E para error, W para aviso o I para informativo

Esta documentación de mensaje también se incluye en IBM® Knowledge Center.

Capítulo 1. Mensajes del Depurador integrado

Estos son mensajes que pertenecen a Depurador integrado.

AQEDB0000E Se ha dado un nombre de módulo no válido para un punto de interrupción de aparición de carga.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

AQEDB0001E Un enlace TCP/IP con z/OS ha sido interrumpido por una sesión z/OS.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

AQEDB0002E El analizador zOS conectado al puerto {1} es una versión de protocolo {2}. Es incompatible con la versión de protocolo del motor {3}.
El enlace al analizador se terminará y se podrá ejecutar la aplicación.

Explicación:

{1}

Número de puerto

{2}

Versión del protocolo

{3}

Versión del protocolo

Respuesta del Usuario:

AQEDB0003E El analizador zOS no se ha podido localizar en el archivo de listado con fecha {2} para la unidad de compilación COBOL {1}.

Explicación:

{1}

El nombre de una unidad de compilación

{2}

Una fecha y hora

Respuesta del Usuario:

AQEDB0004E El analizador zOS ha localizado el archivo de listado con fecha {2} para la unidad de compilación COBOL {1}, pero no contiene toda la información necesaria para la depuración. Las opciones de compilación SOURCE, LIST, XREF y MAP crearán la

información de depuración necesaria.

Explicación:

{1}

El nombre de una unidad de compilación

{2}

Una fecha y hora

Respuesta del Usuario:

AQEDB0005I No puede saltar una hebra después de encontrar un punto de interrupción; sólo puede reanudar. Si es necesario, se pueden establecer puntos de interrupción, antes de continuar.

Explicación:

Respuesta del Usuario: Si son necesarios puntos de interrupción, establézcalos antes de reanudar.

AQEDB0006I No se puede saltar un proceso hijo; solo puede reanudar la operación. Si es necesario, se pueden establecer puntos de interrupción, antes de continuar.

Explicación:

Respuesta del Usuario: Si son necesarios puntos de interrupción, establézcalos antes de reanudar.

AQEDB0007I En esta ubicación, debe establecer todos los puntos de interrupción necesarios y, a continuación, reanudar.

Explicación:

Respuesta del Usuario: Establezca todos los puntos de interrupción necesarios y, a continuación, reanude.

AQEDB0008E El analizador zOS no ha podido localizar el archivo SYSADATA con fecha {2} para unidad de compilación HLASM {1}.

Explicación:

{1}

El nombre de una unidad de compilación

{2}

Una fecha y hora

Respuesta del Usuario:

AQEDB0009I La unidad de compilación {1} se tratará como no depurable.

Explicación:

{1}

El nombre de una unidad de compilación

Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

AQEDB0010E El analizador z/OS no ha podido localizar el archivo complementario DWARF con fecha {2} para la unidad de compilación {1}.

Explicación:

{0}

Nombre de la unidad de compilación

{1}

Fecha

Respuesta del Usuario:

Capítulo 2. Mensajes de la herramienta de depuración para z/OS

Estos son los mensajes relacionados con la herramienta de depuración para z/OS en Rational Developer for z Systems.

CRRDG1001E No se ha encontrado el archivo fuente.

CRRDG1002I Para añadir una nueva ubicación a la vía de búsqueda de fuente, pulse el botón que aparece más abajo.

CRRDG1003E No se ha encontrado el archivo fuente {0}.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

CRRDG1010E Ya se ha realizado una selección en la vía de búsqueda de fuente.

CRRDG1011E Selección no válida.

CRRDG1012E Se ha producido un error.

CRRDG1013E La selección debe ser un archivo jar o zip.

CRRDG1014E La selección debe ser una carpeta.

CRRDG1015E El proyecto seleccionado está cerrado.

CRRDG1016E No se puede añadir una ubicación del fuente a la vía de búsqueda.

CRRDG1017E Acción no soportada.

CRRDG1018E No se ha podido guardar la configuración de lanzamiento.

CRRDG1019E No se ha podido inicializar la ubicación de origen.

CRRDG1020W Se ha encontrado más de un archivo fuente para '{0}'.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo de origen

CRRDG1030E El nombre de la variable no puede contener el carácter '='

CRRDG1031E El nombre de la variable ya está definido

CRRDG2001E El valor debe ser un entero entre {0} y {1}

CRRDG2002E El valor tiene que ser un entero entre el valor del paso actual y {0}

CRRDG2003E El valor tiene que ser un entero entre {0} y el valor del paso máximo

CRRDG2201E "{0}" no es un grupo válido para este diseño.

CRRDG2202E El grupo denominado "{0}" está reservado y no puede utilizarse.

CRRDG2203E No se puede construir la correlación de {0}; la dirección es de endiannes mixto.

CRRDG2204E No se puede abrir {0}; el archivo ya no existe.

CRRDG2211E No se ha podido abrir el archivo {0}.

CRRDG2212E No se ha podido analizar el archivo {0}.

CRRDG2213E El archivo {0} tiene un formato de diseño incorrecto.

CRRDG2214E Valor hexadecimal no válido

CRRDG2221E Error de dirección

CRRDG2222E Se ha encontrado un formato de diseño incorrecto mientras se construían elementos del diseño.

CRRDG2223E El bit {0} no pertenece a ningún campo de máscara de bits válido

CRRDG2224E La longitud de diseño especificada no es correcta

CRRDG2225E Este elemento está fuera de los límites del diseño:

CRRDG2226E No se ha podido editar

CRRDG2227E No se han podido recuperar todos los bytes de la dirección 0x{0}

CRRDG2228E No se ha podido crear la correlación de memoria:

CRRDG2229E No se ha podido crear la correlación de memoria:

CRRDG2230E No se ha podido editar el archivo seleccionado:

CRRDG2231E El directorio {0} no existe.

CRRDG2232E No se ha podido establecer el directorio

CRRDG2233E No se ha podido establecer el directorio especificado.

CRRDG2234E No se puede renovar la dirección base del bloque de memoria.

CRRDG2241E La correlación de memoria no puede copiarse en el portapapeles.

CRRDG2251E El nombre del grupo está reservado y no puede utilizarse:

CRRDG2252E El grupo ya existe:

CRRDG2253E Error al añadir el grupo:

CRRDG2254E No se puede guardar el archivo:

CRRDG2255E El archivo o archivos ya existen:

CRRDG2256E La exportación del archivo de correlación ha fallado.

CRRDG2261E El tamaño mínimo del bloque de memoria debe ser mayor de 256 y menor que el máximo.

CRRDG2262E El tamaño máximo de bloque debe ser inferior a {0} y mayor que el mínimo.

CRRDG2263E Los tamaños de bloque deben ser números enteros válidos

CRRDG2271E No se puede seguir expandiendo la correlación

CRRDG2272E No se ha podido continuar con la expansión total debido al siguiente error:

CRRDG2273W Nota: debido a este error, el diálogo Buscar puede no contener todos los elementos de la correlación.

CRRDG2281E No se puede exportar {0} porque no tiene permisos de escritura para este archivo.

CRRDG2282W Esta representación comparte uno o más archivos con otras representaciones. Si se sobrescriben los siguientes archivos, dichas representaciones se verán afectadas. {0} ¿Desea continuar?

CRRDG2283E No puede editar grupos o descripciones porque el archivo {0} es de sólo lectura.

CRRDG2284E Desplazamiento incorrecto: el desplazamiento debe ser un número entero positivo.

CRRDG2285E Desplazamiento incorrecto: los desplazamientos absolutos deben ser números enteros positivos.

CRRDG2286E Especifique un elemento org, desplazamiento o '*none'. La diferencia se debe evaluar en un entero >= 0.

CRRDG2287E La expresión {0} no se evalúa como un desplazamiento entero.

CRRDG2291E La instancia del elemento seleccionado no soporta la correlación de memoria

CRRDG3001E Anomalía de comunicaciones

CRRDG3002E La conexión con el motor depuración se ha perdido

CRRDG3003W El usuario ha finalizado la conexión con el motor

CRRDG3004W El programa ha terminado.

CRRDG3011E No se ha encontrado el archivo de origen {0}.

CRRDG3012E Un tipo de contenedor de origen no soportado ya encontrado el archivo de origen {0} y el editor no puede mostrarlo. El resultado de esta búsqueda de origen fue un objeto del tipo{1}

CRRDG3013E Acción no soportada.

CRRDG3021W Petición no soportada.

CRRDG3031E No se ha podido abrir el archivo {0}

CRRDG3041E La dirección base no está establecida

CRRDG3042E La longitud solicitada no está soportada

CRRDG3043E Dirección no válida

CRRDG3044E No se puede recuperar el contenido de la memoria

CRRDG3045E No se pueden escribir cambios en la memoria

CRRDG3046W Las operaciones de memoria no están soportadas por este motor de depuración

CRRDG3047E Los parámetros utilizados para solicitar memoria no son válidos

CRRDG3048E La ubicación para la expresión de dirección no es válida

CRRDG3049W Soporte de memoria mejorada no disponible

CRRDG3050E No se puede convertir la expresión en una dirección

CRRDG3060E No se ha podido registrar el punto de interrupción'{0}' con el gestor de puntos de interrupción del cliente.

CRRDG3061W El motor está ocupado.

CRRDG3062E Ha fallado la petición formulada al motor.

CRRDG3063E Motor de depuración no soportado. La conexión ha terminado.

CRRDG3064E El motor de depuración ha informado de un error, pero no se ha proporcionado el texto del mensaje de error. El código de retorno de error fue {0}

CRRDG3065E El motor de depuración no ha podido iniciarse.

CRRDG3066W El motor de depuración ha terminado.

CRRDG3067I El programa {0} no se ha compilado con información de depuración.

CRRDG3071E Nombre de biblioteca no válido.

CRRDG3072E Dirección o expresión no válida.

CRRDG3073E Ubicación del programa no válida.

CRRDG3074E Número de línea no válido.

CRRDG3075E Se ha especificado un recurso no válido. Compruebe que los nombres del proyecto y del origen son correctos.

CRRDG3076E No se ha encontrado la macro "{0}".

CRRDG3077E Hay que especificar la función o el punto de entrada.

CRRDG3078E Dirección o expresión no válida.

CRRDG3079E Número no válido de bytes supervisados. Especifique un valor entero positivo.

CRRDG3080E No hay ninguna sesión de depuración disponible.

CRRDG3081E El valor Desde debe ser un entero mayor o igual que 1

CRRDG3082E El valor Hasta debe ser un entero mayor o igual que el valor Desde

CRRDG3083E El valor Cada debe ser un entero entre 1 y (Hasta - Desde + 1)

CRRDG3091W Para utilizar esta función, hay que seleccionar un destino de depuración de lenguaje compilado.

CRRDG3102E ¿Desea seguir esperando la respuesta del motor?

CRRDG3103E El Depurador de lenguajes compilados no ha podido contactar con el motor de depuración local en el puerto {0}.
¿Volver a intentar?

Explicación:

{0}
Número de puerto

CRRDG3111W Existe más de una configuración de lanzamiento para el nombre de programa de depurador: {0} Seleccione qué configuración utilizar para esta sesión de depuración:

Explicación:

{0}

El nombre del programa que se está depurando

CRRDG3112W El lanzamiento directo de este tipo de configuración de lanzamiento no está soportado. Inicie el programa desde el sistema remoto y conéctelo a esta estación de trabajo; esta configuración de lanzamiento se utilizará si el nombre del programa coincide con el nombre del programa lanzado por el sistema remoto.

CRRDG3113E El daemon no ha podido iniciarse.

CRRDG3114E EL ID de proceso no es un entero positivo.

Explicación: El ID de proceso debe ser un entero positivo.

Respuesta del Usuario: Especifique un ID de proceso que es un entero positivo.

CRRDG3115E El ID de proceso no es válido.

CRRDG3121E En la vista Depuración, la selección no es válida o se ha terminado.

CRRDG3122E Se encontró un error al obtener el nombre del registro.

CRRDG3123E Se encontró un error mientras se abría la vista Supervisores.

CRRDG3124I No se ha seleccionado ningún bloque de texto.

Explicación: Es necesario seleccionar un bloque de texto para evaluar.

Respuesta del Usuario: Seleccione un bloque de texto para evaluar.

CRRDG3125E El número de línea {0} devuelto por el editor no es válido.

Explicación:

{0}
Número de línea

CRRDG3126E En la vista Depuración, la selección no es válida o se ha terminado.

CRRDG3127E No se ha podido supervisar la expresión debido a que se ha encontrado un editor desconocido.

CRRDG3128E No se ha podido localizar un editor para esta acción.

CRRDG3129E Este archivo no se ha podido enlazar con una sesión de depuración existente.

CRRDG3130W No se ha seleccionado ningún bloque de texto.

Explicación: Es necesario seleccionar un bloque de texto para evaluar.

Respuesta del Usuario: Seleccione un bloque de texto para evaluar.

CRRDG3131E En la vista Depuración, la selección no es válida o se ha terminado.

CRRDG3132E No se ha podido localizar un editor para esta acción.

CRRDG3135I Hay varios supervisores disponibles para esta selección.

CRRDG3136E La expresión seleccionada no es válida.

CRRDG3137E No se ha podido supervisar la expresión dada.

CRRDG3138E La expresión seleccionada es demasiado larga. Supera los {0} caracteres.

Explicación:

{0}
Número de caracteres

La longitud máxima es de {0} caracteres.

Respuesta del Usuario: Seleccione una expresión cuya longitud no exceda el límite.

CRRDG3141W {0} ya existe. ¿Desea sustituirlo?

Explicación:

{0}
El nombre del archivo de texto al que ha seleccionado exportar el texto de consola.

Puede exportar el contenido de la vista Consola de depuración. Si intenta exportarlo en un archivo existente obtendrá este mensaje.

Respuesta del Usuario: Si desea sobrescribir el archivo existente, elija Sí; de lo contrario, elija No.

CRRDG3151W No se ha podido obtener información del depurador para este archivo de origen.

CRRDG3161E NO se ha encontrado la serie.

CRRDG3162E No se ha encontrado la función o el punto de entrada

CRRDG3163E No se ha encontrado el procedimiento

CRRDG3164W Característica no soportada

CRRDG3171E Este archivo de origen no soporta ninguna vista alternativa.

CRRDG3172E Se ha producido un error al rellenar el editor con contenido de línea.

CRRDG3173E Error interno

CRRDG3181E No se ha encontrado un directorio temporal.

CRRDG3201E No se ha encontrado una función.

Explicación: No se ha encontrado la función de entrada de punto de interrupción solicitada.

Respuesta del Usuario: Especifique otra función de entrada de punto de interrupción

CRRDG3202E La solicitud no puede realizarse correctamente desde esta ubicación.

CRRDG3211W Este cambio en la vía de acceso de búsqueda de origen para el motor del depurador no entrará en vigor hasta que se haya iniciado la sesión de depurador.

CRRDG3240E ID de usuario no válido

CRRDG3241E Contraseña no válida

CRRDG3250W El número de líneas del archivo fuente no coincide con la información de depuración. Puede que el contenido del archivo no sea correcto.

CRRDG3311E El contenido del campo "{0}" no se reconoce como número.

Explicación:

{0}
Nombre de campo

CRRDG3312E En el rango, el valor "{0}" no es inferior ni igual al valor "{1}".

Explicación:

{0}
El primer valor del rango especificado

{1}
El segundo valor del rango especificado

El rango debe especificarse de forma que el valor {0} sea inferior o igual al valor {1}.

Respuesta del Usuario: Especifique un rango de forma que el valor {0} sea inferior o igual al valor {1}.

CRRDG3316E Error al leer los registros disponibles.

CRRDG3317E No se ha podido obtener una lista de los módulos disponibles en el motor.

CRRDG3318E No se ha podido conseguir una sublista de los módulos disponibles en el motor.

CRRDG3319E No se ha podido obtener una lista de los objetos de módulos del motor.

CRRDG3320E Excepción o condición no válida.

Capítulo 3. Mensajes del diseñador de pantallas BMS (Editor de correlaciones BMS)

Los siguientes mensajes pertenecen al diseñador de pantallas BMS (Editor de correlaciones BMS) en Rational Developer for z Systems.

CRRZB0136E Se han producido errores.

Explicación: Este mensaje suele aparecer cuando hay algún tipo de validación en proceso y se ofrece una explicación más detallada.

Respuesta del Usuario: Siga las instrucciones o busque el mensaje que se facilita en la ventana de mensajes para ver una explicación detallada.

CRRZB0137E El nombre del campo es un duplicado.

Explicación: El nombre de campo es el mismo que otro nombre de campo de la correlación.

Respuesta del Usuario: Cambie el nombre de campo por un nombre de campo exclusivo.

CRRZB0138E La longitud del nombre del campo sobrepasa los 30 caracteres.

Explicación: La longitud de un nombre de campo no puede sobrepasar los 30 caracteres.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de campo cuya longitud sea 30 caracteres o menos.

CRRZB0139E El nombre de campo contiene un carácter @ no válido.

Explicación: Un nombre de campo no puede contener el carácter @.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de campo que no contenga el carácter @.

CRRZB0140E El nombre de campo contiene uno o varios espacios.

Explicación: Un nombre de campo no puede contener espacios.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de campo que no contenga espacios.

CRRZB0141E El nombre de campo no empieza por un carácter alfabético.

Explicación: El nombre de campo debe empezar por un carácter alfabético.

Respuesta del Usuario: Elija un nombre de campo que empiece por un carácter alfabético.

CRRZB0142E La longitud del valor inicial sobrepasa la longitud del campo.

Explicación: La longitud del valor inicial no puede sobrepasar la longitud del campo.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor inicial cuya longitud no sobrepase la longitud del campo.

CRRZB0143E La fila está vacía.

Explicación: Una fila no puede estar vacía.

Respuesta del Usuario: Especifique el contenido para la fila.

CRRZB0144E La columna está vacía.

Explicación: Una columna no puede estar vacía.

Respuesta del Usuario: Especifique el contenido para la columna.

CRRZB0145E El valor de fila no es válido.

Explicación: El valor que se utiliza para la fila no está permitido.

Respuesta del Usuario: Modifique el valor por uno permitido.

CRRZB0146E El valor de columna no es válido.

Explicación: El valor que se utiliza para la columna no está permitido.

Respuesta del Usuario: Modifique el valor por uno permitido.

CRRZB0147E Los valores de fila o columna no son válidos.

Explicación: El valor que se utiliza para la fila o la columna no está permitido.

Respuesta del Usuario: Modifique el valor por uno permitido.

CRRZB0148E La posición o la longitud del campo no son válidas.

Explicación: El valor utilizado para la posición de campo o la longitud no está permitido.

Respuesta del Usuario: Modifique el valor por uno permitido.

CRRZB0149E El nombre de grupo sobrepasa los 30 caracteres.

Explicación: Un nombre de grupo no puede sobrepasar los 30 caracteres.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de grupo cuya longitud sea 30 caracteres o menos.

CRRZB0150E Se especifica un valor OCCURS cuando se especifica un nombre de grupo.

Explicación: No puede especificar un valor OCCURS si se especifica un nombre de grupo.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor OCCURS o bien un nombre de grupo.

CRRZB0151E El nombre de campo contiene un carácter no válido no soportado por el lenguaje Mapset.

Explicación: Los caracteres de los nombres de campo deben corresponder al conjunto de caracteres soportado por el lenguaje de programación de la aplicación que utiliza la correlación.

Respuesta del Usuario: Consulte el manual de consulta de lenguajes apropiado para obtener información sobre los caracteres soportados.

CRRZB0153E El nombre contiene uno o varios espacios.

Explicación: Un nombre no puede contener espacios.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre que no contenga espacios.

CRRZB0154E El nombre de mapa es un duplicado.

Explicación: El nombre de mapa debe ser exclusivo.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de mapa exclusivo.

CRRZB0155E La longitud del nombre de mapa sobrepasa los 30 caracteres.

Explicación: La longitud de un nombre de mapa no puede sobrepasar los 30 caracteres.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de mapa cuya longitud sea 30 caracteres o menos.

CRRZB0156E El nombre de mapa contiene un carácter @ no válido.

Explicación: Un nombre de mapa no puede contener el carácter @.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de mapa que no contenga el carácter @.

CRRZB0157E La fila no es un valor numérico.

Explicación: Una fila tiene que ser un valor numérico.

Respuesta del Usuario: Especifique una fila que sea un valor numérico.

CRRZB0158E La columna no es un valor numérico.

Explicación: Una columna tiene que ser un valor numérico.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor numérico para la columna.

CRRZB0182E No hay ninguna columna definida.

Explicación: Debe definir una columna, como mínimo.

Respuesta del Usuario: Defina una columna.

CRRZB0183E La anchura total es mayor que la anchura definida para la tabla.

Explicación: La suma del ancho de las columnas es mayor que el ancho de la tabla.

Respuesta del Usuario: Realice uno de los pasos siguientes:

- Ajuste las columnas para que la suma sea menor o igual que el ancho de la tabla.
- Ajuste el ancho de la tabla para que sea mayor o igual que la suma del ancho de las columnas.

CRRZB0192E No se ha seleccionado ningún mapa.

Explicación: Debe seleccionar un mapa, como mínimo.

Respuesta del Usuario: Seleccione uno o varios mapas.

CRRZB0270E Se ha producido un error al crear un editor de textos anidado.

Explicación: Un editor de texto anidado es un editor de texto que forma parte de un editor de múltiples páginas en Rational Developer for z Systems. En el caso del editor BMS, la página Origen es el editor de texto anidado. En este caso, se produjo un problema al crear la página Origen.

Respuesta del Usuario: Cierre el archivo BMS y vuelva a abrirlo.

CRRZB0271E La entrada no es válida; debe ser IFileEditorInput.

Explicación: El editor BMS espera un tipo de entrada distinto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZB0272W Este conjunto de mapas no se va a ensamblar correctamente. Debe especificarse un mapa para este conjunto de mapas.

Explicación: El conjunto de mapas no contiene ningún mapa.

Respuesta del Usuario: Utilizando la paleta asociada al editor, seleccione el mapa y el lienzo de diseño para crear un mapa.

CRRZB0273W Este conjunto de mapas no se va a ensamblar correctamente. Debe especificarse al menos un campo para cada mapa.

Explicación: Un mapa del conjunto de mapas no contiene ningún campo.

Respuesta del Usuario: Utilizando la paleta asociada al editor, seleccione un campo y el lienzo de diseño para crear un campo.

CRRZB0296E El nombre de conjunto de mapas especificado no es válido.

Explicación: Se ha especificado un nombre de conjunto de mapas que contiene uno o varios caracteres no válidos.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de conjunto de mapas que contenga cualquiera de los caracteres siguientes: letras, dígitos, los símbolos #, \$ y @

CRRZB0297E No se ha especificado ningún nombre para el conjunto de mapas.

Explicación: Debe especificarse un nombre para el conjunto de mapas.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre para el conjunto de mapas.

CRRZB0299E El nombre de archivo no termina en "{0}".

Explicación: El nombre de archivo tiene que terminar con la extensión de nombre de archivo específica.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo que termine con la extensión de nombre de archivo necesaria.

CRRZB0306E No se ha seleccionado una ubicación válida.

Explicación: Debe seleccionarse una ubicación válida.

Respuesta del Usuario: Seleccione una ubicación válida.

CRRZB0360E No se ha especificado ningún nombre de campo válido.

Explicación: Tiene que introducir un nombre de campo válido.

Respuesta del Usuario: Introduzca un nombre de campo válido.

CRRZB0361E No se ha especificado ninguna longitud de campo de entrada válida.

Explicación: Debe especificar una longitud válida para el campo de entrada.

Respuesta del Usuario: Especifique una longitud de campo de entrada válida.

CRRZB0362E No se ha especificado ninguna longitud de campo de etiqueta válida.

Explicación: Debe especificar una longitud válida para el campo de etiqueta.

Respuesta del Usuario: Especifique una longitud de campo de etiqueta válida.

CRRZB0363E La longitud de los campos es mayor que {0}.

Explicación: La longitud de los archivos no puede superar el límite que aparece en el mensaje.

Respuesta del Usuario: Especifique una longitud que no sea mayor que el límite.

CRRZB0364I Una parte del pie quedará truncada.

Explicación: La longitud del título supera el espacio disponible en el título.

Respuesta del Usuario: No es necesario efectuar ninguna acción. Para mostrar el título completo, aumente la longitud del campo **Título** o reduzca la longitud del texto de título.

CRRZB0367I Una parte del valor inicial quedará truncada.

Explicación: La longitud del valor inicial supera el espacio disponible.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. Para mostrar el valor inicial completo, reduzca la longitud del valor inicial o aumente el tamaño del campo asociado al valor inicial.

CRRZB0377I No se ha creado un proyecto web dinámico.

Explicación: Tiene que crear antes un proyecto web dinámico.

Respuesta del Usuario: Cree un proyecto web dinámico.

CRRZB0381I El archivo debería guardarse. ¿Desea guardar el archivo ahora?

Respuesta del Usuario: Guarde el archivo para evitar que se pierdan los cambios.

CRRZB0396E No se ha seleccionado ningún mapa.

Explicación: Debe seleccionar un mapa, como mínimo.

Respuesta del Usuario: Seleccione uno o varios mapas.

CRRZB0401E El número de filas es mayor que {0} filas.

Explicación: El número de filas no puede superar el número máximo que aparece en el mensaje.

Respuesta del Usuario: Especifique un número de filas que no sea mayor que el máximo.

CRRZB0402E El número de filas definido no es un entero.

Explicación: El número definido de filas debe ser un entero.

Respuesta del Usuario: Defina el número de filas para que sea un entero.

CRRZB0403E La columna {0} tiene un prefijo de campo no válido definido.

Explicación: El prefijo definido para la columna que se muestra en el mensaje no es válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un prefijo de campo válido.

CRRZB0404W La anchura total es mayor que la anchura definida para la tabla. Se truncarán {0} caracteres.

Explicación: El contenido de la tabla es demasiado ancho para la tabla.

Respuesta del Usuario: Ensanche la tabla o reduzca el contenido.

CRRZB0441E Se ha especificado un valor no válido para una cláusula OCCURS. Especifique un valor numérico entre 1 y 99.

Explicación: Una entrada de la cláusula OCCURS tiene un valor no válido.

Respuesta del Usuario: Determine la posición del valor no válido e introduzca un valor numérico entre 1 y 99.

CRRZB0442E La longitud del campo no es numérica ni está comprendida entre 1 y 99.

Explicación: La longitud del campo tiene que ser numérica y estar comprendida entre 1 y 99.

Respuesta del Usuario: Especifique una longitud de campo numérica entre 1 y 99.

CRRZB0443E La distancia del campo no está comprendida entre 1 y 99.

Explicación: La distancia de campo tiene que estar comprendida entre 1 y 99.

Respuesta del Usuario: Especifique una distancia de campo entre 1 y 99.

CRRZB0444E Las dimensiones de la estructura sobrepasan el espacio disponible.

Explicación: La estructura es demasiado grande.

Respuesta del Usuario: Reduzca la estructura.

CRRZB0448W Las posiciones de campo especificadas causarán una sobreposición.

Explicación: Los valores introducidos para las posiciones de campo se solapan.

Respuesta del Usuario: Introduzca valores que no se solapen.

CRRZB0449E El nombre de archivo BMS es un duplicado.

Explicación: El valor introducido para el archivo BMS ya está en uso.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo exclusivo.

CRRZB0450I {0} se ha añadido al subproyecto MVS {1}.

Explicación:

{0}

nombre del mapa simbólico generado

{1}

nombre del subproyecto MVS

Se ha generado un mapa simbólico y se ha añadido al subproyecto MVS especificado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZB0455I Se ha creado un mapa simbólico.

Explicación: El mapa simbólico se creado correctamente en la ubicación de destino especificada.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZB0456I Se ha creado el archivo de mapa simbólico.

Explicación: El mapa simbólico se creado correctamente en la ubicación de destino especificada.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZB0457E El nombre de archivo no es válido.

Explicación: El nombre de archivo especificado no es válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo válido.

CRRZB0458E Se ha especificado un nombre de archivo duplicado.

Explicación: El nombre de archivo especificado ya está en uso.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo exclusivo.

CRRZB0459E El valor inicial no suele puede contener caracteres numéricos en un campo Solo numérico.

Explicación: Se han introducido caracteres no numéricos en un campo numérico.

Respuesta del Usuario: Elimine los caracteres no numéricos del campo numérico.

CRRZB0460E El primer carácter del nombre de mapa alternativo introducido no es válido.

Explicación: El nombre de correlación alternativo comienza con una carácter no válido.

Respuesta del Usuario: Elimine el carácter no válido y asegúrese de que el nombre de correlación alternativo comienza con un carácter del conjunto [a-Z].

CRRZB0461E El valor introducido en el nombre de mapa alternativo no es válido.

Explicación: El nombre proporcionado como nombre de correlación alternativo no es válido.

Respuesta del Usuario: Proporcione un nombre de correlación alternativo válido.

CRRZB0462E El nombre de mapa alternativo contiene uno o varios espacios.

Explicación: El nombre de correlación alternativo no puede incluir espacios.

Respuesta del Usuario: Elimine todos los espacios del nombre de correlación alternativo.

CRRZB0466I Se ha añadido un archivo al subproyecto MVS.

Explicación: El asistente de conjunto de correlaciones BMS ha añadido un archivo BMS recién generado al subproyecto MVS.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

Capítulo 4. Mensajes del gestor de depósitos de acceso común (CARMA)

Estos mensajes pertenecen al gestor de repositorios de acceso común (CARMA) en Rational Developer for z Systems.

CRRZC0201E CRASERV: La comunicación no se ha formateado correctamente.

Explicación: La comunicación con el servidor CARMA no se formateó correctamente. Una página de códigos de host no EBCDIC definida para la conexión CARMA puede provocar una comunicación de formato incorrecto.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del servidor CARMA, compruebe la configuración de la página de códigos de host para la conexión CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0202E CRASERV: Función desconocida

Explicación: El servidor CARMA recibió una solicitud de una función desconocida. La falta de coincidencia entre la versión del módulo de carga CASERV y CARMA RSE puede provocar que se invoquen funciones desconocidas.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe que todos los PTF de host se hayan instalado y configurado correctamente.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el programador del sistema.

CRRZC0203E CRASERV: CARMA no se ha inicializado.

Explicación: Se ha invocado una función de CARMA antes de que se inicializase CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0204E CRASERV: Se ha cancelado el mandato.

Explicación: El servidor CARMA recibió una solicitud para cancelar el mandato.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0205E CRASERV: no se ha podido asignar memoria suficiente.

Explicación: El servidor CARMA no ha podido asignar memoria.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si persiste, aumente la cantidad de memoria disponible en el espacio de direcciones.

CRRZC0207E CRASERV: se han detectado errores al escribir en el socket.

Explicación: El servidor CARMA no ha podido escribir en el socket.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. CARMA intenta volver a conectarse automáticamente. Si el problema persiste, pídale al programador del sistema que compruebe la configuración TCP/IP.

CRRZC0208E CRASERV: El identificador de RAM no es válido.

Explicación: El cliente ha intentado conectarse a un ID de RAM que no es válido. Lo más probable es que este error se produzca cuando el cliente intenta conectarse para realizar una acción en un ID de RAM no válido. Un cambio en la configuración de la RAM de host puede hacer convertir el ID de RAM en no válido.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo y conéctese a CARMA antes de intentar realizar una acción CARMA.

CRRZC0209E CRASERV: el nivel de rastreo no es válido.

Explicación: El valor especificado para el nivel de rastreo no es válido.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA, abra las propiedades de conexión de CARMA y defina el nivel de rastreo en el nivel adecuado. Vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC0210E CRASERV: no se ha proporcionado un entorno local válido.

Explicación: El valor especificado para el entorno local no es válido.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA, abra las preferencias de CARMA y especifique un parámetro local válido. Vuelva a

conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC0211E CRASERV: no se han pasado los parámetros esperados.

Explicación: El cliente no ha proporcionado un parámetro esperado al servidor CARMA.

Respuesta del Usuario: Si recibe este error cuando realiza una acción en una instancia del repositorio o en la propia RAM, asegúrese de que los componentes host de CARMA (servidor CARMA) estén actualizados al mismo nivel que el cliente. Si utiliza un cliente personalizado, pídale al desarrollador del cliente que confirme que se ha proporcionado correctamente el ID de acción personalizada al método realizar acción.

CRRZC0212E CRASERV: no se ha proporcionado contenido.

Explicación: CRASERV no recibió ningún contenido del servidor CARMA para la acción putMember.

Respuesta del Usuario: Intente realizar la carga de nuevo, si es posible, con una página de códigos distinta. Puede modificar la página de códigos de host para un miembro individual en las propiedades de ese miembro.

CRRZC0213E CRASERV: Error interno

Explicación: Se ha producido un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte.

CRRZC0214E CRASERV: no se ha proporcionado el filtro o ID de instancia.

Explicación: El servidor CARMA no ha recibido el identificador de instancia o el filtro esperado.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0215E CRASERV: no se ha proporcionado el ID de miembro o el ID de instancia.

Explicación: El servidor CARMA no ha recibido el ID de instancia o el ID de miembro esperado.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0216E CRASERV: el valor lrecl o numRecords no es válido.

Explicación:

lrecl

la longitud de un registro (una línea en un archivo de host)

numRecords

el número de registros (líneas del archivo de host) que se envían

Este error sucede cuando se invoca una acción putMember en un registro que tiene una longitud de archivo inferior a 0 o cuando el número de registros enviado es inferior a 0.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte.

CRRZC0217E CRASERV: había menos registros de los especificados.

Explicación: El servidor CARMA esperaba más registros que el número proporcionado por la acción putMember.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción. Si el problema persiste, pruebe con una página de códigos de host distinta. Puede modificar la página de códigos de host para un miembro individual en las propiedades de ese miembro.

CRRZC0218E CRASERV: la línea es más larga que la longitud de registro especificada.

Explicación: Una línea del miembro supera la longitud de línea máxima (lrecl).

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que todas las líneas estén dentro de los límites de longitud y repita la carga.

CRRZC0219E CRASERV: no se ha proporcionado el valor de ID de instancia, ID de miembro, nombre de clave de metadatos o valor de metadatos.

Explicación: El servidor CARMA no recibió el ID de instancia, el ID de miembro, el nombre de clave de metadatos o el valor de metadatos esperado.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0220E CRASERV: se ha excedido el tiempo de espera mientras se esperaban datos en el socket.

Explicación: El servidor CARMA superó el tiempo de espera mientras esperaba un mandato.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. El servidor CARMA está programado

para esperar un tiempo determinado y mantener así los recursos de host disponibles para otros usuarios.

Si el servidor excede el tiempo de espera con demasiada frecuencia, pídale al programador del sistema que aumente el valor del tiempo de espera. Si el sistema utiliza CRASTART, modifique el valor crastart.timeout en CRASRV.properties. Si el sistema utiliza el sometimiento por lotes, modifique la línea PROC 1 PORT TIMEOUT(420) en CRASUB* CLIST.

Para obtener más información sobre el aumento del valor de tiempo de espera, consulte la Guía de configuración de host.

CRRZC0221E CRASERV: falta un parámetro esperado en el mandato putMember.

Explicación: El cliente no proporcionó el parámetro esperado para la función putMember al servidor CARMA.

Respuesta del Usuario: Si recibe este error cuando realiza una acción en una instancia del repositorio o en la propia RAM, asegúrese de que los componentes host de CARMA (servidor CARMA) estén actualizados al mismo nivel que el cliente. Si utiliza un cliente personalizado, pídale al desarrollador del cliente que confirme que se ha proporcionado correctamente el ID de acción personalizada al método realizar acción.

CRRZC0222E CRASERV: se ha producido un error al recuperar la lista de parámetros Custom Action Framework.

Explicación: El servidor CARMA no ha podido recuperar la lista de parámetros del marco de trabajo de la acción personalizada del RAMtext.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, compruebe que el archivo CRADEF VSAM se ha configurado correctamente.

CRRZC0223E CRASERV: falta un parámetro esperado de Custom Action Framework.

Explicación: Se ha invocado una acción que requiere un parámetro de marco de trabajo de acción personalizada que no se proporcionado.

Respuesta del Usuario: Apague el cliente y reinicielo. Vuelva a conectarse a CARMA y al RAM antes de volver a realizar la acción. Si utiliza un cliente personalizado, pídale al programador del cliente que confirme que el cliente proporciona todos los parámetros necesarios.

CRRZC0224E CRASERV: se ha especificado un tipo desconocido para el parámetro Custom Action Framework.

Explicación: Se ha especificado un tipo no válido para un parámetro o valor de retorno en el VSAM de configuración CRADEF.

Respuesta del Usuario: Confirme que el archivo VSAM CRADEF se ha configurado correctamente y que contiene tipos parámetros y valores de retorno válidos. Los tipos válidos son STRING, DOUBLE, LONG y INT. Para obtener más información sobre tipos de parámetros y valores de retornos válidos, consulte la Guía del desarrollador de CARMA.

CRRZC0225E CRASERV: se ha producido un error al reunir las devoluciones de Custom Action Framework

Explicación: El servidor CARMA ha detectado un error al leer los valores de retorno personalizados del RAM.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que confirme que el archivo VSAM CRADEF se ha configurado correctamente y que el devuelve los resultados esperados. Para obtener más información sobre el formato de valores de retorno, consulte la Guía del desarrollador de CARMA.

CRRZC0299E CRASERV: Error desconocido

Explicación: Se ha producido un error desconocido en el servidor CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la operación.

CRRZC0301E Falta el RAMID necesario.

Explicación: El minero CARMA recibió un mandato que requiere un ID de RAM pero el cliente no ha proporcionado ninguno.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un cliente personalizado, confirme que el cliente llama al mandato correctamente.

CRRZC0302E El protocolo de CARMA no se identifica correctamente en la cabecera: {0}

Explicación:

{0}

el protocolo inesperado que se ha proporcionado

Se ha corrompido la comunicación entre el servidor CARMA y el minero CARMA. El minero CARMA esperaba un protocolo con "CARMA/" y en su lugar recibió {0}.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un RAM personalizado, confirme que no está experimentando una condición de desbordamiento del almacenamiento intermedio.

CRRZC0303E Versión de protocolo de CARMA no soportada: {0}

Explicación:

{0}

la versión de protocolo CARMA no soportada

CARMA esperaba una versión de protocolo 2 o superior, pero recibió {0}.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un RAM personalizado, confirme que no está experimentando una condición de desbordamiento del almacenamiento intermedio.

CRRZC0304E Error de servidor: código de retorno de CARMA no soportado{0}.

Explicación:

{0}

el código de retorno entero inesperado

CARMA esperaba un código de retorno entero, pero en su lugar recibió {0}

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un RAM personalizado, confirme que no está experimentando una condición de desbordamiento del almacenamiento intermedio.

CRRZC0305E No se ha podido leer la cabecera de respuesta de CARMA.

Explicación: La cabecera de respuesta del servidor CARMA contiene un carácter inesperado.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un RAM personalizado, confirme que no está experimentando una condición de desbordamiento del almacenamiento intermedio.

CRRZC0306E Se ha alcanzado una respuesta de fin de servidor no esperada.

Explicación: La respuesta de servidor terminó de forma inesperada. Se puede producir una final inesperado en la respuesta del servidor cuando el socket se desconecta antes de tiempo.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato de nuevo. Si utiliza un RAM personalizado,

confirme que no está experimentando una condición de desbordamiento del almacenamiento intermedio.

CRRZC0310E No se ha podido ubicar el estado de inicialización de RAM.

Explicación: El minero CARMA no tiene la información de inicialización necesaria para reiniciar una conexión con el RAM.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0311W Falta la correlación de conversión de página de códigos del archivo. Se asume que el cliente está utilizando el UTF-8:LocalCP predeterminado.

Explicación: La información local y de página de códigos no se ha enviado al host, por lo que se ha utilizado la página de códigos predeterminada.

Respuesta del Usuario: Probablemente esto se deba a un cliente anticuado. No es necesaria ninguna respuesta. Para eliminar este mensaje, actualice el cliente.

CRRZC0312E La correlación de conversión de página de códigos del archivo no se ha formateado correctamente.

Explicación: No se le ha dado el formato correcto a la información de conversión de la página de códigos que se utiliza para descargar un archivo de CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse y repita la operación. Si el problema persiste, compruebe que no haya ningún problema con el código de cliente personalizado.

CRRZC0313E Tipo de objeto CARMA no permitido. Se esperaba {0}, se ha recibido{1}

Explicación:

{0}

el tipo de objeto que espera CARMA

{1}

el tipo de objeto no válido que se proporcionó

CARMA esperaba un objeto de tipo {0}, pero en su lugar recibió un objeto de tipo {1}

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, renueve el contenedor principal y vuelva a intentarlo. Confirme que el código de cliente personalizado envía los tipos de objeto correctos.

CRRZC0315E CARMA esperaba {0,number,integer} atributos y ha recibido {1,number,integer} atributos.

Explicación:

- {0}
el número esperado de atributos del servidor CARMA
- {1}
el número de atributos que se reciben del servidor CARMA

El minero CARMA recibió el número incorrecto de atributos del servidor CARMA. Esta situación puede estar causada por un error de comunicación del socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse y emita el mandato de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes de host de CARMA estén al mismo nivel.

CRRZC0316E Se ha encontrado un elemento duplicado (Id={0}) en la respuesta.

Explicación:

- {0}
el identificador que tiene un duplicado

Se ha devuelto una lista del RAM que incluía duplicados del mismo ID.

Respuesta del Usuario: El desarrollador RAM tiene que actualizar el RAM para garantizar que no se devuelven elementos duplicados con el mismo identificador.

CRRZC0317E Error interno: el cuerpo de respuesta está vacío.

Explicación: El minero CARMA recibió un cuerpo de respuesta vacío del servidor CARMA, probablemente debido a un error de comunicación con el socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse y emita el mandato de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes de host de CARMA estén al mismo nivel.

CRRZC0318E Error interno: no se ha definido el procesador de respuestas.

Explicación: El minero CARMA no pudo analizar una respuesta del servidor CARMA debido a un error interno.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse y emita el mandato de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico.

CRRZC0320E Error de servidor: no se ha podido leer esta clave de metadatos.

Explicación: El minero CARMA no pudo leer una clave de metadatos.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si está utilizando un RAM personalizado, asegúrese de que RAM no devuelve caracteres especiales en las claves de metadatos.

CRRZC0321E Error de servidor: no se ha podido leer el valor de metadatos.

Explicación: El minero CARMA no pudo leer un valor de metadatos.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si está utilizando un RAM personalizado, asegúrese de que RAM no devuelve caracteres especiales en los valores de metadatos.

CRRZC0350E Error de servidor: no se ha podido determinar el tamaño del contenido de la respuesta.

Explicación: El minero CARMA recibió una respuesta no válida del servidor CARMA, probablemente debido a un error de comunicación con el socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes del host estén al mismo nivel.

CRRZC0351E Error de servidor: el tamaño del contenido de retorno "{0}" tiene un formato no válido.

Explicación:

- {0}

El minero CARMA recibió una respuesta no válida del servidor CARMA, probablemente debido a un error de comunicación con el socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes del host estén al mismo nivel.

CRRZC0352E Error de servidor: el cuerpo de respuesta de CARMA no se ha podido procesar.

Explicación: El minero CARMA recibió una respuesta no válida del servidor CARMA, probablemente debido a un error de comunicación con el socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes del host estén al mismo nivel.

CRRZC0360E Error de servidor: la comprobación del contenedor ha fallado porque el cuerpo de la respuesta de CARMA tenía un formato no válido.

Explicación: Mientras el minero CARMA obtenía contenidos del contenedor, recibió una respuesta no válida del servidor CARMA. Esta situación puede estar causada por un error de comunicación del socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes del host se encuentren al mismo nivel. Si utiliza un RAM personalizado, asegúrese de que no se utilizan caracteres de control en MemberIDs.

CRRZC0370E Esperaba {0} atributos y recibió {1} atributos.

Explicación:

{0}

el número esperado de atributos

{1}

el número recibido de atributos

Mientras el minero CARMA obtenía información del marco de trabajo de la acción personalizada, recibió una respuesta no válida del servidor CARMA. Esta situación puede estar causada por un error de comunicación del socket.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA en la vista Sistemas remotos, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los componentes del host estén al mismo nivel. Asegúrese que no hay caracteres de nueva línea en los archivos de configuración VSAM.

CRRZC0371E Se ha encontrado un elemento duplicado (Id={0}) en la respuesta. Se ha producido un error en la configuración de la infraestructura de acción personalizada de CARMA.

Explicación:

{0}

el identificador duplicado

Dos elementos de los archivos de configuración VSAM de CARMA tienen el mismo identificador, {0}.

Respuesta del Usuario: Pídale a su programador del sistema o al desarrollador del RAM personalizado que compruebe el archivo VSAM CRADEF y que lo modifique de forma que id proporcionado no esté duplicado. Encontrará más información sobre los archivos de configuración VSAM en la *Guía del desarrollador del gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0385E Recuento de sección de configuración de acción personalizada incorrecto ({0}).

Explicación:

{0}

el número de informaciones de acción personalizada recibidas

El servidor CARMA no ha recibido suficiente información de acción personalizada, posiblemente debido a un error del socket. Se esperaban al menos cuatro secciones de información, pero solo se recibieron {0}.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, asegúrese de que todos los archivos CARMA del host estén al mismo nivel.

CRRZC0392E Tipo de parámetro personalizado no válido "{1}"

Explicación:

{0}

el parámetro personalizado

{1}

el tipo no válido

Un parámetro personalizado o un valor de retorno tiene un tipo no válido. Los tipos válidos son "STRING", "DOUBLE", "LONG" y "INT".

Respuesta del Usuario: Pídale a su programador del sistema o al desarrollador del RAM personalizado que compruebe el archivo VSAM CRADEF y que lo modifique de forma que todos los parámetros personalizados y los valores de retorno tengan tipos válidos. Puede encontrar más información sobre los archivos de configuración VSAM en la *Guía del desarrollador de gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0393E El valor predeterminado no coincide con el tipo proporcionado: tipo={0}, valor={1}.

Explicación:

- {0}
un tipo especificado necesario para el valor
- {1}
El valor predeterminado de un parámetro personalizado

Un parámetro personalizado tiene un valor predeterminado de {1}, el cual no es un ejemplo válido del tipo especificado.

Respuesta del Usuario: Pídale a su programador del sistema o al desarrollador del RAM personalizado que compruebe el archivo VSAM CRADEF y que lo modifique de forma que todos los parámetros personalizados tengan valores predeterminados válidos basados en su tipo. Puede encontrar más información sobre los archivos de configuración VSAM en la *Guía del desarrollador de gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0394E La longitud de parámetro de (Parameter Id={0}) no es un valor entero: {1}.

Explicación:

- {0}
el identificador de parámetro
- {1}
1

Un parámetro personalizado tiene un valor no entero para la longitud en el archivo VSAM de configuración de CARMA.

Respuesta del Usuario: Pídale a su programador del sistema o al desarrollador del RAM personalizado que compruebe el archivo VSAM CRADEF y que lo modifique de forma que todos los parámetros personalizados tengan longitudes válidas. Puede encontrar más información sobre los archivos de configuración VSAM en la *Guía del desarrollador de gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0398E Identificador de parámetro personalizado no válido({1}) asociado con la acción "{2}".

Explicación:

- {0}
el parámetro personalizado
- {1}
el valor de retorno personalizado

- {2}
la acción

Una acción definida un archivo VSAM de configuración de CARMA no tiene un valor de retorno o un parámetro personalizado válido. El identificador no es un entero válido o no se ha definido.

Respuesta del Usuario: Pídale a su programador del sistema o al desarrollador del RAM personalizado que compruebe el archivo VSAM CRADEF y que lo modifique de forma que todas las acciones tengan identificadores válidos para los parámetros personalizados y los valores de retorno. Todos los parámetros o valores de retorno tienen que estar definidos en el archivo VSAM. Puede encontrar más información sobre los archivos de configuración VSAM en la *Guía del desarrollador de gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0400E El método ya se ha ejecutado. El método no puede ejecutarse dos veces.

Explicación: El minero CARMA intentó ejecutar el mismo mandato dos veces.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e intente emitir el mandato CARMA de nuevo.

CRRZC0401E Error del servidor: no se ha podido localizar el asunto del mandato en el host

Explicación: El objeto CARMA (miembro, contenedor, repositorio, instancia) no se encontró en el host.

Respuesta del Usuario: Renueve el contenedor principal y repita la acción.

CRRZC0402E Faltan los parámetros necesarios.

Explicación: El cliente CARMA no proporcionó los parámetros requeridos al minero CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE y vuelva a conectarse al RSE, a CARMA y al RAM y vuelva emitir el mandato. Si utiliza un cliente personalizado, asegúrese de que se envían todos los parámetros obligatorios al RAM.

CRRZC0403E No se ha inicializado la conexión de CARMA.

Explicación: CARMA no se inicializó antes de emitir un mandato CARMA.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe la configuración de inicio de CARMA en el host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de la conexión CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0405E El servidor no se ha cargado correctamente. Póngase en contacto con el programador del sistema.

Explicación: El minero CARMA no pudo iniciar el servidor CARMA.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que compruebe la configuración de inicio de CARMA. Encontrará más información sobre la configuración de CARMA en la *Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems*.

CRRZC0407E Se ha interrumpido el inicio del servidor.

Explicación: Mientras el servidor CARMA esperaba para conectarse al minero CARMA, se produjo una interrupción, probablemente debido a un error en el socket o a que el minero RSE se apagó inesperadamente.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse y repita el mandato.

CRRZC0408E Hay demasiados parámetros en el script de inicio REXX.

Explicación: Se han pasado más parámetros de los esperados al script carma.startup.rex.

Respuesta del Usuario: Confirme que todo el código del host de CARMA esté al mismo nivel. Si modificó carma.startup.rex para su instalación, confirme que funciona tal y como se espera.

CRRZC0409E No se ha podido acceder al CLIST configurado.

Explicación: El script carma.startup.rex no encontró el CLIST definido en CRASRV.properties. El usuario podría no tener los permisos necesarios para acceder al CLIST, o la ubicación no es correcta.

Respuesta del Usuario: Confirme que se ha definido el CLIST correcto en CRASRV.properties y que el usuario tiene permisos para acceder a él.

CRRZC0410E Error de servidor: el mandato no está soportado.

Explicación: El minero CARMA encontró un mandato no soportado.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe que las versiones de host y cliente del producto son las mismas.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0411E Falta el argumento de puerto para el servidor de host de CARMA.

Explicación: El script carma.startup.rex no ha recibido un parámetro de puerto, probablemente debido a un carma.startup.rex caducado o modificado.

Respuesta del Usuario: Confirme que todo el código del host de CARMA esté al mismo nivel. Si se modificó carma.startup.rex para su instalación, confirme que funciona tal y como se espera

CRRZC0412E No se ha podido localizar el script de inicio REXX.

Explicación: No se ha encontrado el script REXX de CARMA. Probablemente porque la ubicación no es una ubicación absoluta.

Respuesta del Usuario: Compruebe la ubicación definida para el nombre de script de inicio de CARMA en el archivo CRASRV.properties. "startup.script.name" proporciona la ubicación absoluta del script de inicio.

CRRZC0413E Falta el argumento CLIST del servidor de host CARMA.

Explicación: El script carma.startup.rex no ha recibido un parámetro CLIST, probablemente debido a un carma.startup.rex caducado o modificado.

Respuesta del Usuario: Confirme que todo el código del host de CARMA esté al mismo nivel. Si modificó carma.startup.rex para su instalación, confirme que funciona tal y como se espera.

CRRZC0415E Se ha detectado un error desconocido al iniciar el servidor de host de CARMA. Compruebe el registro.

Explicación: El script de inicio de CARMA detectó un error desconocido al intentar iniciar el servidor CARMA.

Respuesta del Usuario: Busque en el archivo rsecomm.log salidas del script de inicio de CARMA. Este error puede estar causado por errores en la configuración del servidor CARMA o porque el usuario no tiene los permisos necesarios para iniciar el servidor CARMA.

CRRZC0420E La carga no se ha completado satisfactoriamente. Desconéctese e intente realizar la carga de nuevo.

Explicación: Se ha producido un error de E/S al cargar el archivo desde el minero RSE al servidor CARMA. Consulte el archivo rsecomm.log para obtener más información.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0421E La correlación de página de códigos no es compatible con el host de CARMA.

Explicación: la página de códigos local o remota que se ha definido para el miembro CARMA de destino no es compatible con el sistema host.

Respuesta del Usuario: Los valores de la página de códigos del miembro CARMA se han modificado en la página de propiedades. Cambie la página de códigos remota de forma que sea compatible con el sistema host y vuelva a cargar o descargar su archivo.

CRRZC0430E No se pudo recuperar la clave o valor definido en el miembro.

Explicación: El minero CARMA encontró una clave o valor no válido mientras definía o recuperaba información de metadatos. Esta situación puede estar provocada por un error de socket en el host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse y repita el mandato. Si estaba recuperando información de metadatos, asegúrese de que el RAM que utiliza no usa caracteres especiales para claves o valores para la información de metadatos. Si estaba definiendo información de metadatos, asegúrese de que todos los valores sean no nulos y no utilice caracteres especiales.

CRRZC0433E Excepción de estado del almacén de datos: el contenedor de instancias no se ha encontrado en la ubicación especificada.

Explicación: El almacén de datos utilizado por minero CARMA tiene entradas incorrectas y no se puede encontrar un contenedor adecuado para el objeto CARMA sobre el que se está trabajando.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse y repita la acción. Si utiliza un código de cliente personalizado, confirme que funciona correctamente. Si el problema persiste, elimine la conexión de CARMA, vuelva a crearla y repita la acción.

Nota: Al eliminar la conexión de CARMA se rompe cualquier asociación entre los miembros de CARMA y los proyectos z/OS o locales.

CRRZC0450E No se ha encontrado el argumento de ubicación de la descarga.

Explicación: El minero CARMA no recibió la ubicación para descargar el miembro, probablemente debido a un cliente o host caducado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el cliente y el host se encuentren al mismo nivel. No se soportará una diferencia superior a dos niveles.

CRRZC0451E LRECL ha cambiado de valor durante la descarga.

Explicación: El RAM informó de un valor LRECL distinto para el miembro CARMA mientras descargaba el miembro.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que corrija este error en la función `extractMember`.

CRRZC0452E RECFM ha cambiado de valor durante la descarga.

Explicación: Mientras el minero CARMA fragmentaba una descarga de archivo, recibió un valor LRECL (longitud de registro lógico) distinto a con el que se inició la descarga.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e intente transferir el archivo de nuevo. Si utiliza un cliente o RAM personalizado, asegúrese de que el LRECL se maneja correctamente.

CRRZC0480E El controlador de carga tiene un estado no válido. Es necesario restaurarlo.

Explicación: Mientras el minero CARMA intentaba cargar un miembro del cliente en el host, detectó un estado no válido.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse e intente realizar la carga de nuevo. Si el problema persiste, pídale al programador del sistema que reinicie Rational Developer for z Systems en el host.

CRRZC0490E Error al comprobar la propiedad de contenedor.

Explicación: Mientras el minero CARMA intentaba renovar el contenido de una instancia de repositorio o contenedor de CARMA, no pudo verificar la información del contenedor.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse y repita el mandato. Si el problema persiste, renueve primero la información del contenedor. El problema puede deberse a versiones incompatibles de CARMA en el host y en el cliente. Asegúrese de que el host y el cliente estén en el mismo nivel.

CRRZC0499E Se ha producido un error no identificado durante la carga.

Explicación: Se ha producido un error inesperado mientras se cargaba el archivo en CARMA.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo `rsecomm.log` para obtener más información sobre la causa del error. Desconéctese del host de CARMA, vuelva a conectarse y repita la carga.

CRRZC1010E Parámetro de búsqueda de ID de miembro no válido: nulo o ""

Explicación: Se ha enviado un recurso de búsqueda o una consulta de un contenedor o elemento soportado en un repositorio o contenedor de CARMA con un identificador de parámetro vacío o nulo.

Respuesta del Usuario: Renueve el contenedor principal y vuelva a intentarlo.

CRRZC1100E No se han definido los parámetros (LRecl o RecFM) obligatorios. No se puede subir el contenido.

Explicación: El archivo no se ha transferido en el formato correcto.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el formato de transferencia se haya especificado correctamente y vuelva a intentarlo.

CRRZC1101E Las acciones personalizadas no están disponibles: sin sincronizar

Explicación: Las conexiones CARMA y RAM ya no están sincronizadas.

Respuesta del Usuario: Tiene que desconectar y volver a conectar sus conexiones con CARMA y el RAM.

CRRZC1102E Las acciones personalizadas no están disponibles: sin sincronizar

Explicación: Las conexiones CARMA y RAM ya no están sincronizadas.

Respuesta del Usuario: Tiene que desconectar y volver a conectar sus conexiones con CARMA y el RAM.

CRRZC1103E Se ha producido un error al escribir contenido de miembro nuevo. Consulte el registro de errores para obtener más información.

Explicación: La codificación de caracteres de caracteres especificada no se soporta cuando se crea un miembro CARMA nuevo.

Respuesta del Usuario: Modifique la codificación de caracteres del miembro de origen y vuelva a intentarlo.

CRRZC1201E El método de conexión del RAM está inhabilitado.

Explicación: Se ha inhabilitado "Conectar a RAM" en la configuración del RAM.

Respuesta del Usuario: Habilite "Conectar a RAM" en la configuración del RAM. Para obtener más información sobre cómo habilitar "Conectar a RAM",

consulte "Customizing a RAM API using the CAF" en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide* (SC23-7660).

CRRZC1202E No se han podido cargar las instancias de repositorio. La operación no está soportada por el Repositorio host.

Explicación: Se ha inhabilitado "Obtener instancias" en la configuración del RAM.

Respuesta del Usuario: Habilite "Obtener instancias" en la configuración del RAM. Para obtener más información sobre cómo habilitar "Obtener instancias", consulte "Customizing a RAM API using the CAF" en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide* (SC23-7660).

CRRZC1300E No se ha iniciado el servicio de transporte de CARMA.

Explicación: El servicio de transporte es el puente de comunicación entre CARMA y el explorador de sistemas remotos (RSE) en el cliente. En este caso, este puente de comunicación no se ha inicializado.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo con el distintivo -clean.

CRRZC1304E Problemas al cargar la configuración de '{0}'

Explicación:

```
{0}
0
```

O bien se produjo un problema de conexión al intentar cargar la infraestructura de acción personalizada (CAF) del RAM o los archivos VSAM de configuración (CRADEF and CRASTRS) son incorrectos.

Respuesta del Usuario: Desconéctese y vuelva conectarse a CARMA/RSE e inténtelo de nuevo. Pídale también al administrador del sistema que compruebe la configuración del RAM en el host verificando los archivos CRADEF y CRASTRS.

CRRZC1400E La conexión con la capa de transporte no se ha creado correctamente.

Explicación: El servicio de transporte es el puente de conexión entre CARMA y el explorador de sistemas remotos (RSE) en el cliente. En este caso, este puente de comunicación no se ha creado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo con el distintivo -clean.

CRRZC1401E La conexión con el servicio de transporte de Repository Manager no se ha creado correctamente.

Explicación: Su conexión con CARMA no funciona.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC1402E Las instancias del repositorio no se han encontrado porque CARMA no se ha conectado correctamente.

Explicación: Su conexión con CARMA no funciona.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC1403E No se ha podido acceder al servicio de transporte de CARMA.

Explicación: El servicio de transporte es el puente de comunicación entre CARMA y el explorador de sistemas remotos (RSE) en el cliente. En este caso, no se ha podido acceder al puente de comunicación.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo con el distintivo -clean.

CRRZC1404E No se ha podido acceder al servicio de transporte del Repositorio: {0}

Explicación:

{0}
0

El servicio de transporte es el puente de comunicación entre CARMA y el explorador de sistemas remotos (RSE) en el cliente. En este caso, el puente de comunicación no es accesible.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo con el distintivo -clean.

CRRZC1450E Los gestores de repositorios no se han cargado porque CARMA no se ha conectado correctamente.

Explicación: Su conexión con CARMA no funciona.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC1490W Se omite la extensión '{0}' debido a una prioridad de propiedad no válida: {1}. La prioridad tiene que ser un entero mayor que 0.

Explicación:

{0}
0

{1}
1,número,entero

Si una capa de transporte tiene una prioridad no válida, no se cargará la capa de transporte.

Respuesta del Usuario: Si el proceso funciona, ignore el mensaje. De lo contrario, reinicie el entorno de trabajo y vuelva a intentarlo.

CRRZC1501E No se ha podido localizar el servicio de transporte del programa de fondo utilizando la clave: {0}

Explicación:

{0}
0

CARMA ya no está asociado con la conexión RSE.

Respuesta del Usuario: Elimine la conexión con CARMA y cree una conexión de CARMA nueva.

CRRZC1502E No se ha podido cargar la extensión TransportServiceFactory

Explicación: No se ha cargado TransportServiceFactory, que contiene todas las capas de transporte cargadas.

Respuesta del Usuario: Si el proceso funciona, ignore el mensaje. De lo contrario, reinicie el entorno de trabajo y vuelva a intentarlo.

CRRZC1550W No se ha podido cargar la configuración de comparación de CaARMA utilizando el criterio de comparación (de archivos) predeterminado.

Explicación: No se puede encontrar el archivo de configuración de comparación de CARMA, syncConfig.xml.

Respuesta del Usuario: No hace falta, CARMA comprobará los bytes de los archivos de comparación.

CRRZC1551W No se ha podido cargar la configuración de comparación de CaARMA utilizando el criterio de comparación (de archivos) predeterminado.

Explicación: No se puede encontrar el archivo de configuración de comparación de CARMA, syncConfig.xml.

Respuesta del Usuario: No hace falta, CARMA comprobará los bytes de los archivos de comparación.

CRRZC1601W No se ha podido cargar el valor de tipo estructurado(*{0}*): *{1}*

Explicación:

```
{0}
    0
{1}
    1
```

CARMA almacena su modelo, que contiene las conexiones de CARMA y los miembros y contenedores almacenados en la memoria caché, en el disco cuando se apaga el espacio de trabajo y vuelve a cargarlos cuando se inicia el espacio de trabajo. En este caso, se produjo un problema al volver a cargar el modelo de CARMA.

Respuesta del Usuario: Si la conexión con CARMA parece dañada, vuelva a crearla e inténtelo de nuevo. De lo contrario, reinicie su entorno de trabajo e inténtelo de nuevo.

CRRZC1602W No se ha podido convertir el valor de tipo estructurado(*{0}*): *{1}*

Explicación:

```
{0}
    0
{1}
    1
```

CARMA almacena su modelo, que contiene las conexiones de CARMA y los miembros y contenedores almacenados en la memoria caché, en el disco cuando se apaga el espacio de trabajo y vuelve a cargarlos cuando se inicia el espacio de trabajo. En este caso, se produjo un problema al volver a cargar el modelo de CARMA.

Respuesta del Usuario: Si la conexión con CARMA parece dañada, vuelva a crearla e inténtelo de nuevo. De lo contrario, reinicie su entorno de trabajo e inténtelo de nuevo.

CRRZC2001E No se ha podido localizar el Proyecto CARMA para descargas temporales.

Explicación: Al editar mediante el editor de CARMA, CARMA utiliza una ubicación temporal para almacenar descargas temporales. Durante el proceso, CARMA no pudo encontrar esta ubicación temporal.

Respuesta del Usuario: Intente abrir el archivo de nuevo. Si no puede volver a abrirlo, reinicie el entorno de trabajo.

CRRZC2002E Se ha producido un error al crear y abrir el proyecto de descarga de CARMA.

Explicación: CARMA almacena archivos de descarga temporales en un proyecto de descarga de CARMA oculto. En este caso se produjo un problema al crear o abrir este proyecto.

Respuesta del Usuario: Reinicie el entorno de trabajo e inténtelo de nuevo. Si esto no da resultado, cree un espacio de trabajo nuevo y vuelva a intentarlo.

CRRZC2003E Se ha producido un error al recuperar el archivo del servidor.

Explicación: Se ha producido un error al recuperar el archivo y debería proporcionarse más información en un mensaje de error.

Respuesta del Usuario: Busque mensajes de acompañamiento en el registro de errores.

CRRZC2004E Error de comunicación[LRecl Format]-- Consulte el registro de errores para obtener más información.

Explicación: CARMA ha devuelto una longitud de registro no válida al intentar abrir un miembro.

Respuesta del Usuario: Si el problema persiste, pídale al desarrollador del RAM que confirme que se devuelve un valor entero para LRecl o abra en archivo en modalidad de transferencia binaria.

CRRZC2005E El tipo de elemento temporal no es válido.

Explicación: CARMA ha detectado un error al crear un elemento temporal para comunicarse con el host.

Respuesta del Usuario: Renueve el elemento principal de ese elemento y vuelva a intentarlo.

CRRZC2007E Error al cargar el archivo: *{0}*

Explicación:

```
{0}
    Nombre de archivo
```

Se ha producido un error al cargar un archivo en CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2008E El mandato de CARMA ha excedido el tiempo de espera. La operación se ha cancelado.

Explicación: Se excedió el tiempo de espera mientras CARMA esperaba una respuesta del host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, podría tratarse de un problema de configuración en el host.

CRRZC2009E Error al cargar el archivo: {0}

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error al subir el archivo.

Respuesta del Usuario: Renueve el elemento principal de ese elemento y vuelva a intentarlo.

CRRZC2010E Error al cargar el archivo: {0} {1}

Explicación:

{0}
0

{1}
1

Se produjo un error al cargar el archivo y se proporcionará un mensaje adicional con más información.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos en el mensaje adicional. Si no funciona, desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2011E No se ha definido la clave que hay que buscar.

Explicación: Se produjo un error inesperado durante la carga del archivo. Informe de este error al soporte técnico.

Respuesta del Usuario: Informe de este error al soporte técnico.

CRRZC2012E LA longitud de línea es mayor que el tamaño de registro de {2} (la línea {0} tiene {1} caracteres de longitud).

Explicación:

{0}
2

{1}
0

{2}
1

No se ha podido cargar el archivo porque el número de línea especificado supera la longitud de registro de línea.

Respuesta del Usuario: Modifique la línea

suministrada del archivo, de forma que la longitud sea inferior al tamaño de registro proporcionado.

CRRZC2013E Error al cargar el archivo: {0} {1}

Explicación:

{0}
0

{1}
1

Se produjo un error al cargar el archivo y se proporcionará un mensaje adicional con más información.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos en el mensaje adicional. Si no funciona, desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2014I Se ha interrumpido mientras se esperaba la devolución de carga

Explicación: CARMA ha terminado de enviar el archivo al host pero fue interrumpido antes de obtener la confirmación final.

Respuesta del Usuario: Confirme el contenido del archivo en el host o realice la carga de nuevo.

CRRZC2017E Error al cargar el archivo: {0}

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error al cargar el archivo de texto.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2018E La LRecl no se ha formateado correctamente: {0}

Explicación:

{0}
El valor de LRecl recibido del RAM

La longitud de registro lógico (LRecl) no se ha definido correctamente en el RAM.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el desarrollador del RAM para modificar el RAM de forma que devuelva el valor de LRecl en un formato correcto. Para obtener más información sobre RAMs, consulte la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

CRRZC2027E Error al cargar el archivo: {0}

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error al cargar el archivo binario.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2044E Error de comunicación[LRecl Format]-- Consulte el registro de errores para obtener más información.

Explicación: El valor de la longitud de registro lógico (LRecl) no es válido.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el desarrollador del RAM para modificar el RAM de forma que devuelva el valor de LRecl en un formato correcto. Para obtener más información sobre RAMs, consulte la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

**CRRZC2070E Se ha iniciado el diagnóstico de comunicaciones
StatusChangeListener.{0}.**

Explicación:

{0}
0

Se ha excedido el tiempo de espera mientras se esperaba una actualización del host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pídale al administrador del sistema que compruebe su configuración de host y que ajuste Rational Developer for z Systems para el número de usuarios que se conectan a la vez.

**CRRZC2071E StatusChangeListener.{0}: done = {1};
cancelled = {2}; _networkDown = {3}**

Explicación:

{0}
estado de la escucha; valores posibles: started, working, done

{1}
true o false, si la carga se ha completado

{2}
true o false, si la carga se ha cancelado

{3}
true o false, si la red se ha caído

Este mensaje proporciona información de diagnóstico para el mensaje CRRZC2070E.

**CRRZC2072E StatusChangeListener.{0}(DataStore):
isConnected = {1}; isWaiting = {2}**

Explicación:

{0}
estado de la escucha; valores posibles: started, working, done

{1}
true o false, si la conexión con el host está activa

{2}
true o false, si la conexión

Este mensaje proporciona información de diagnóstico para el mensaje CRRZC2070E.

**CRRZC2073E StatusChangeListener.{0}.child{1}
(DataElement): {2}**

Explicación:

{0}
estado de la escucha; valores posibles: started, working, done

{1}
índice del elemento de datos secundario (miembro, atributo de miembro, contenedor)

{2}
representación del elemento de datos subyacente del objeto CARMA

Este mensaje proporciona información de diagnóstico para el mensaje CRRZC2070E.

**CRRZC2074E StatusChangeListener.{0}.child{1}
(Descriptor): {2}**

Explicación:

{0}
estado de la escucha; valores posibles: started, working, done

{1}
índice del elemento de datos secundario (miembro, atributos de miembro, contenedor)

{2}
descripción del elemento de datos secundario, como los datos de atributo que describen el elemento de datos secundario

Este mensaje proporciona información de diagnóstico para el mensaje CRRZC2070E.

CRRZC2075E**StatusChangeListener.ICommunications**
Excepción de diagnóstico

Explicación: Se produce un tiempo de espera excedido y se captura una excepción mientras se ejecutan los diagnósticos.

Respuesta del Usuario: Siga la respuesta del usuario para buscar mensajes incluidos en la excepción, o desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pídale al administrador del sistema que compruebe su configuración de host y que ajuste Rational Developer for z Systems para el número de usuarios que se conectan a la vez.

CRRZC2101E **Un objeto encontrado en el almacén de datos no es válido.**

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2102E **Un objeto encontrado en el almacén de datos no es válido.**

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2103E **Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.**

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2104E **Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.**

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2105E **Excepción de estado de CARMA Transport: no se ha encontrado la información de miembro a la que hace referencia la clave ({0}).**

Explicación:

{0}
0

CARMA solicitó información sobre el miembro para una clave determinada que no se encontró para este recurso de CARMA.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario. El fragmento de información del fragmento CARMA no se ha establecido o no es válido.

CRRZC2106E **Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.**

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2107E **El elemento temporal no se ha creado correctamente.**

Explicación: Se ha producido un error que impide que el elemento temporal se cree correctamente.

Respuesta del Usuario: Desconecte su conexión de CARMA, vuelva a conectarse y vuelva a intentarlo.

CRRZC2108E **El transporte del almacén de datos no está sincronizado con CARMA. Vuelva a crear la conexión.**

Explicación: La conexión de CARMA no se pudo sincronizar con la capa de transporte de host subyacente.

Respuesta del Usuario: Elimine la conexión de CARMA, vuelva a crearla e inténtelo de nuevo.

CRRZC2109E **No se ha encontrado el mandato: {0}**

Explicación:

{0}
0

No se ha podido localizar el mandato de CARMA en el host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, confirme con la ayuda del programador del sistema que CARMA se ha instalado en el host y que tiene la versión correcta.

CRRZC2110E **No se ha definido la correlación de conversión de transferencia de archivos.**

Explicación: Un conector de terceros ha intentado definir el contenido de un miembro CARMA utilizando una interfaz de programación de aplicaciones interna.

Respuesta del Usuario: Utilice el método `CARMAMember.setMemberContents()` cuando defina el contenido de un miembro CARMA en un conector CARMA de terceros.

CRRZC2111E CARMA Transport no puede localizar el elemento. Renueve en un nivel superior de la jerarquía.

Explicación: Falta la memoria caché de recurso del lado del host.

Respuesta del Usuario: Intente realizar lo siguiente:

- vuelva a renovar el objeto
- renueve el objeto principal
- desconéctese y vuelva a conectarse a CARMA

CRRZC2112E Error de RAM: el recurso devuelto por el host cambió el tipo. El mandato procesado ya no está disponible.

Explicación: Un registro del miembro es demasiado largo. El miembro no se ha guardado en el host.

Respuesta del Usuario: Modifique la longitud de la línea y vuelva a guardarlo.

CRRZC2113E No se ha podido inicializar. CARMA no está conectado.

Explicación: CARMA no puede conectarse al host. Esto puede ocurrir si CARMA no se ha configurado correctamente.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro para ver si se ha recibido un error del host de CARMA (CRRZC2220E). Si se ha producido este error, póngase en contacto con el programador del sistema para comprobar que el host se ha configurado correctamente tal y como se explica en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

CRRZC2114E No se ha creado un elemento temporal para el recurso CARMA, {0}.

Explicación:

```
{0}
 0
```

No se ha podido crear un objeto temporal para comunicarse con el host para un recurso determinado.

Respuesta del Usuario: Renueve el recurso principal y vuelva a intentarlo.

CRRZC2115E El elemento de CARMA Transport asociado con el miembro de CARMA no se ha definido.

Explicación: Un conector de terceros ha intentado definir o conseguir el contenido de un miembro CARMA utilizando una interfaz de programación de aplicaciones interna.

Respuesta del Usuario: Utilice los métodos `CARMAMember.setMemberContents()` y `CARMAMember.getMemberContents()` para definir y conseguir el contenido del miembro CARMA respectivamente.

CRRZC2116E La operación de conexión con CARMA no se ha realizado correctamente.

Explicación: CARMA no puede conectarse al host. Esto puede ocurrir si CARMA no se ha configurado correctamente.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro para ver si se ha recibido un error del host de CARMA (CRRZC2220E). Si se ha producido este error, póngase en contacto con el programador del sistema para comprobar que el host se ha configurado correctamente tal y como se explica en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

CRRZC2117E El sistema CARMA no se conectó correctamente tras invocar la operación de conexión.

Explicación: CARMA no puede conectarse al host. Esto puede ocurrir si CARMA no se ha configurado correctamente.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro para ver si se ha recibido un error del host de CARMA (CRRZC2220E). Si se ha producido este error, póngase en contacto con el programador del sistema para comprobar que el host se ha configurado correctamente tal y como se explica en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

CRRZC2118W El mandato de terminación de trabajo de CARMA no se realizó con éxito. Se está intentando desconectar el sistema.

Explicación: Se ha producido un error al intentar terminar el trabajo CARMA durante la desconexión.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna acción del usuario.

CRRZC2119E La operación de desconexión con CARMA no se ha realizado correctamente.

Explicación: CARMA no puede desconectarse del host. Esto puede ocurrir si CARMA no se ha configurado correctamente.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro para ver si se ha recibido un error del host de CARMA (CRRZC2220E). Si se ha producido este error, póngase en contacto con el programador del sistema para comprobar que el host se ha configurado correctamente tal y como se explica en la publicación *Rational Developer for z Systems Common Access Repository Manager (CARMA) Developers Guide (SC23-7660)*.

CRRZC2122E No se ha podido ejecutar {0}: {1}

Explicación:

- {0}
el nombre de mandato CARMA
- {1}
un mensaje que describe el problema

La primera parte del mensaje de error proporcionará el nombre de mandato CARMA. La segunda, incluye un mensaje sobre el problema.

Respuesta del Usuario: Siga las instrucciones de la respuesta de usuario de la segunda parte del mensaje para solucionar el problema.

CRRZC2123E Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2124E Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2126E Se ha encontrado un objeto no válido en CARMA Transport.

Explicación: El host devuelve un tipo no válido de objeto para CARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del explorador del sistema remoto, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo.

CRRZC2128E No se ha podido recuperar el contenido del miembro de CARMA.

Explicación: Se ha producido un error al recuperar el archivo y debería proporcionarse más información en los mensajes de error.

Respuesta del Usuario: Busque mensajes adicionales en el registro de errores.

CRRZC2129E No se ha podido cargar el archivo en el host.

Explicación: Se ha producido un error al cargar el archivo en el host.

Respuesta del Usuario: Siga la respuesta de usuario del mensaje adicional que se le ha proporcionado.

CRRZC2200E Se ha recibido un error del host de CARMA [{0}]: [{2}] {1}

Explicación:

- {0}
nombre de host
- {1}
número de error
- {2}
mensaje de error

El mensaje de error ofrece más información sobre el problema.

CRRZC2201E La inicialización de CARMA no es compatible.

Explicación: CARMA se ha configurado con la función de inicialización inhabilitada y no puede iniciarse.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador del RAM que modifique el archivo VSAM de configuración CRADEF en el host para que no inhabilite el identificador de acción 80.

CRRZC2202E No se ha podido localizar la descripción de infraestructura de la acción personalizada: la operación no es compatible.

Explicación: CARMA se ha configurado con la función de infraestructura de acción personalizada inhabilitada.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que modifique el archivo VSAM de configuración CRADEF en el host de forma que no inhabilite el identificador de acción 83.

CRRZC2203E La inicialización del RAM no es compatible: no se ha podido inicializar el RAM.

Explicación: El RAM se ha configurado con la función de inicialización del RAM inhabilitada y no puede iniciarse.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador del RAM que modifique el archivo VSAM de configuración CRADEF en el host de forma que no inhabilite la acción ID 0. Además, la función `intRAM()` del RAM no debería devolver 107 ni `RAM_ERR_FUNC_NOT_SUPPORTED`, que determina que una función no es compatible.

CRRZC2205E La transferencia binaria no es compatible.

Explicación: La versión de CARMA instalada en el host está desactualizada y no soporta las transferencias binarias. Este error puede producirse cuando intenta recuperar la versión binaria de un archivo de CARMA en lugar de la versión de texto.

Respuesta del Usuario: Defina el tipo de transferencia de texto. Si necesita el archivo en binario, pídale al programador del sistema que actualice la instalación de host.

CRRZC2220E CARMA no está disponible en el host especificado.

Explicación: El archivo `.jar` de CARMA no se encuentra en la ruta de clase del servidor. El servidor de Rational Developer for z Systems no se instaló o se configuró correctamente.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el programador del sistema e informe del problema. Para obtener información sobre la instalación y configuración, consulte la *Rational Developer for z Systems* Guía de configuración de host SC11-3660 (SC23-7658).

CRRZC2230E Se ha detectado un error al procesar las descripciones de acción personalizada desde el host.

Explicación: Al conectarse a CARMA se produjo un error al obtener las descripciones de acciones personalizadas.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si se incluye un mensaje adicional, siga las respuesta de usuario para ese mensaje de error en concreto.

CRRZC2300W No se ha podido acceder a la clave '{0}' desde el RAM.

Explicación:

```
{0}
0
```

CARMA no puedo encontrar la clave de metadatos especificada al renovar la información de metadatos.

Respuesta del Usuario: No hace falta llevar a cabo ninguna acción ya que se trata de un aviso informativo.

CRRZC2301E No se ha especificado el nombre de alias de conexión.

Explicación: CARMA no puedo encontrar la clave de metadatos especificada al renovar la información de metadatos.

Respuesta del Usuario: No hace falta llevar a cabo ninguna acción ya que se trata de un mensaje de error informativo.

CRRZC2301W No se ha podido acceder a la clave '{0}' desde el RAM.

Explicación:

```
{0}
0
```

CARMA ya no está asociado a la conexión RSE.

Respuesta del Usuario: Elimine la conexión con CARMA existente y cree una conexión de CARMA nueva.

CRRZC2302E No se ha encontrado la conexión con el alias '{0}'.

Explicación:

```
{0}
0
```

CARMA ya no está asociado a la conexión RSE.

0 Nombre de la conexión

Respuesta del Usuario: Elimine la conexión con CARMA existente y cree una conexión de CARMA nueva.

CRRZC2303E La conexión ({0}) no tiene un subsistema CARMA establecido.

Explicación:

```
{0}
0
```

La conexión de CARMA ya no está asociado con una conexión RSE. La conexión de RSE puede haber sido eliminada o renombrada.

Respuesta del Usuario: Recree una conexión de RSE con el mismo nombre y host e intente volver a conectarse con CARMA. También puede eliminar la conexión con CARMA y crear una conexión nueva. Al eliminar la conexión con CARMA se eliminan todas las asociaciones entre CARMA y los miembros extraídos a proyectos locales y remotos.

CRRZC2304E No se ha encontrado el gestor de repositorios {0} en el almacén de datos.

Explicación:

{0}
0

La memoria caché local no coincide con lo que hay en el host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese, vuelva a conectarse y renueve CARMA.

CRRZC2305E No se ha encontrado la instancia del repositorio {0} en el almacén de datos.

Explicación:

{0}
0

La memoria caché local no coincide con lo que hay en el host.

Respuesta del Usuario: Desconéctese, vuelva a conectarse y renueve el gestor de repositorios.

CRRZC2401E Valor predeterminado de parámetro no válido '{0}' para {1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado} (parameterId={2})

Explicación:

{0}
0

{1}
1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado

{2}
2

El valor predeterminado establecido en VSAM de configuración no es del tipo correcto.

Respuesta del Usuario: El desarrollador del RAM debe modificar los VSAM de configuración para que tengan un valor predeterminado del tipo adecuado para el ID de parámetro que aparece en el mensaje.

CRRZC2402E Valor predeterminado de parámetro no válido '{0}' para {1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado} (parameterId={2})

Explicación:

{0}
0

{1}
1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado

{2}
2

El valor predeterminado establecido en VSAM de configuración no es del tipo correcto.

Respuesta del Usuario: El desarrollador del RAM debe modificar los VSAM de configuración para que tengan un valor predeterminado del tipo adecuado para el ID de parámetro que aparece en el mensaje.

CRRZC2403E Valor predeterminado de parámetro no válido '{0}' para {1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado} (parameterId={2})

Explicación:

{0}
el tipo no válido que se especifica en el archivo VSAM de configuración; los tipos válidos son STRING, INT, LONG y DOUBLE

{1}
los valores pueden ser "parámetro personalizado", "valor de retorno personalizado" o "campo personalizado"

parámetro personalizado
un parámetro que se pasa al RAM

valor de retorno personalizado
un valor de retorno que se pasa devuelta desde el RAM

campo personalizado
un campo definido por el RAM

{2}
El identificador de parámetro que se especifica en los archivos VSAM de configuración.

El valor predeterminado que se define en el archivo VSAM de configuración es de tipo erróneo.

Respuesta del Usuario: El desarrollador del RAM debe modificar los VSAM de configuración para que tengan un valor predeterminado del tipo adecuado para el ID de parámetro que aparece en el mensaje.

CRRZC2405E Excepción de estado del almacén de datos: se ha encontrado un tipo de elemento no permitido en el contenedor de parámetros: {0}

Explicación:

{0}
0

Se informa de que un parámetro personalizado, un valor de retorno personalizado o un campo de CARMA tiene un tipo no compatible.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de CARMA, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pídale al desarrollador del RAM que cambie el tipo de parámetro por uno compatible, o que actualice el cliente a la misma versión que el host para que soporte el tipo de parámetro nuevo.

CRRZC2406E No se puede crear el recurso: en los retornos del mandato falta el valor LRecl(longitud de registro) o el valor recFM (formato de registro).

Explicación: CARMA o el RAM no proporcionan un valor válido para LRecl o recFM cuando se efectúa la llamada para crear un miembro.

Respuesta del Usuario: Renueve el contenedor principal para ver si el RAM ha creado el miembro. Si no es así, repita la acción. Si el problema persiste, confirme que el desarrollador de RAM configura estos valores.

CRRZC2407E No se puede crear el recurso: el nombre o ID de miembro no se encuentra en los retornos del mandato.

Explicación: CARMA o el RAM no proporcionaron un nombre o ID de miembro válidos cuando se efectuó la llamada para crear un miembro.

Respuesta del Usuario: Renueve el contenedor principal para ver si el RAM ha creado el miembro. Si no es así, repita la acción. Si el problema persiste, confirme que el desarrollador de RAM configura estos valores.

CRRZC2410E Longitud de parámetro no válida ({0}) para {1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado} (parameterId={2})

Explicación:

{0}
0

{1}
1,opción,0#parámetro personalizado|1#valor de retorno personalizado|2#campo personalizado
{2}
2

La longitud establecida para el parámetro en el archivo VSAM de configuración no es un número válido.

Respuesta del Usuario: El desarrollador del RAM debe modificar los VSAM de configuración para que tengan un parámetro de la longitud adecuada para el ID de parámetro que aparece en el mensaje.

CRRZC2900W La versión del minero CARMA, {0}, no se ha analizado.

Explicación:

{0}
0

No se ha podido analizar CARMA

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE, vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el mensaje persiste o surge otro problema, actualice su cliente a la misma versión que el host.

CRRZC2901W No se han podido cargar los gestores de repositorios. La operación no está soportada por el Repositorio host.

Explicación: Se ha configurado CARMA para que no cargue el gestor de repositorios.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador del RAM que modifique el archivo VSAM de configuración CRADEF en el host para que no inhabilite el identificador de acción 82.

CRRZC2902E Desconexión del RAM no soportada: no se ha podido desconectar del RAM.

Explicación: Se ha inhabilitado la acción Terminar RAM, por lo que CARMA ha devuelto un error al intentar conectarse desde el RAM.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador del RAM que modifique el archivo VSAM de configuración CRADEF en el host para que no inhabilite el identificador de acción 01.

CRRZC2903E Se ha producido una excepción de terminación del RAM.

Explicación: Se ha producido un error al desconectarse del RAM.

Respuesta del Usuario: Si hay una excepción asociada, siga la respuesta de usuario que se especifique en ella. De lo contrario, no es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC2904I Solicitando descarga de archivo a: {0}

Explicación:

{0}
Ubicación en la que se descarga el archivo

Mensaje de registro informativo que muestra la ubicación del sistema de archivos local en la que se descarga el archivo.

CRRZC2905I Definiendo el nivel de rastreo para la conexión con {0}.

Explicación:

{0}
Valor entero que representa el nivel de rastreo del host de CARMA.

Se trata de un mensaje informativo que proporciona el nivel de rastreo de la conexión. Este mensaje se registra en todas las conexiones de CARMA.

CRRZC2950E La acción comparar con en {0} ha detectado un error.

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error inesperado al intentar realizar una acción Comparar con. El miembro de CARMA podría no existir.

Respuesta del Usuario: Renueve el principal del miembro de CARMA en la vista de CARMA y vuelva a intentarlo.

CRRZC2951E La acción comparar con en {0} ha detectado un error.

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error inesperado al intentar realizar una comparación. El miembro de CARMA podría no existir.

Respuesta del Usuario: Renueve el principal del miembro de CARMA en la vista de CARMA y vuelva a intentarlo.

CRRZC5000E El subproyecto '{0}' ya está asociado a otra instancia del repositorio: {1}

Explicación:

{0}
El nombre de un subproyecto

{1}
El nombre de un repositorio

Un subproyecto solo puede estar asociado una instancia de repositorio. Este mensaje de error no debería aparecer en la versión 8.0.1 ni en versiones posteriores.

Respuesta del Usuario: Elimine la asociación del subproyecto con CARMA antes de intentar asociarlo con una instancia de repositorio nueva.

CRRZC5001E La extracción a un proyecto z/OS ha provocado un error. Consulte las anotaciones de error para obtener más información.

Explicación: La memoria caché local de CARMA no está sincronizada con el host local y se ha producido un error durante la extracción.

Respuesta del Usuario: Renueve el principal en la vista de CARMA y vuelva a intentarlo.

CRRZC5002E La extracción a un proyecto z/OS ha provocado un error. Consulte las anotaciones de error para obtener más información.

Explicación: CARMA ha perdido inesperadamente la conexión con el host durante una extracción.

Respuesta del Usuario: Compruebe su conexión de red, vuelva a conectarse a CARMA e inténtelo de nuevo.

CRRZC5004E El subproyecto '{0}' ya está asociado a otro gestor del repositorio: {1}

Explicación:

{0}
El nombre de un subproyecto

{1}
El nombre de un repositorio

CARMA ha perdido inesperadamente la conexión con el host durante una extracción.

Respuesta del Usuario: Compruebe su conexión de red, vuelva a conectarse a CARMA e inténtelo de nuevo.

CRRZC5010E El recurso z/OS no se ha encontrado en el host: {0}. Verifique que el recurso existe.

Explicación:

{0}
El nombre de un sistema remoto

Durante la extracción de CARMA, no se pudo encontrar el recurso de host después de que se le ordenara crearlo al RAM.

Respuesta del Usuario: Durante una extracción, el RAM tiene que crear el recurso de host antes de devolver el control a CARMA. Si el problema persiste, hable con su desarrollador de RAM.

CRRZC5100E No se han podido copiar todos los recursos en el RAM.

Explicación: Al intentar copiar varios recursos en el RAM, no se ha podido copiar un subconjunto de los recursos.

Respuesta del Usuario: Compruebe que los recursos no se copiaron en el RAM y vuelva a intentarlo. Busque además mensajes en el registro relacionados con los recursos que no se copiaron correctamente.

CRRZC5101E No se ha encontrado el recurso de CARMA asociado a '{0}'.

Explicación:

{0}
0

La correlación entre el recurso y el recurso de CARMA es incorrecta.

Respuesta del Usuario: Vuelva a asociar el recurso con CARMA.

CRRZC5102E No se ha podido copiar el recurso: {0}

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

La memoria caché local de CARMA no está sincronizada con el host local y se ha producido un error.

Respuesta del Usuario: Renueve el principal en la vista de CARMA y vuelva a intentarlo.

CRRZC5103E No se ha podido copiar el recurso: {0}

Explicación:

{0}
0

CARMA ha perdido inesperadamente la conexión con el host durante la extracción.

Respuesta del Usuario: Compruebe su conexión de red, vuelva a conectarse a CARMA e inténtelo de nuevo.

CRRZC5111E No se ha creado el recurso del proyecto z/OS, {0}.

Explicación:

{0}
0

Se ha producido un error al añadir el recurso de host al subproyecto z/OS.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del RSE y vuelva a conectarse, a continuación, intente realizar la extracción de nuevo.

CRRZC5200E No se han podido recuperar las propiedades del proyecto para todos los miembros.

Explicación: Se ha producido un error al recibir las propiedades de proyecto de uno o varios miembros.

Respuesta del Usuario: Busque mensajes asociados y siga la respuesta del usuario.

CRRZC5201E No se ha encontrado el recurso de CARMA asociado a '{0}'.

Explicación:

{0}
0

Al intentar recuperar propiedades del recurso que aparece en la lista, CARMA no pudo encontrar el objeto CARMA asociado. Esto puede deberse a que el identificador haya cambiado para el objeto CARMA, posiblemente por una actualización del RAM.

Respuesta del Usuario: Renueve el principal del objeto de CARMA y vuelva a extraerlo a la misma ubicación.

CRRZC5202E No se han recuperado las propiedades del recurso {0}.

Explicación:

{0}
0

La correlación entre el recurso y el recurso de CARMA es incorrecta.

Respuesta del Usuario: Vuelva a asociar el recurso con CARMA.

CRRZC5303E No se han recuperado las propiedades del recurso {0}.

Explicación:

{0}
0

CARMA ha perdido inesperadamente la conexión con host mientras recuperaba propiedades de proyectos.

Respuesta del Usuario: Compruebe su conexión de red, vuelva a conectarse a CARMA e inténtelo de nuevo.

CRRZC5305W Las propiedades no se pueden copiar desde {0} porque el subproyecto está asociado a {1}. Las propiedades se seguirán copiando por debajo de este nivel y cualquier proyecto copiado anteriormente que no se haya modificado.

Explicación:

```
{0}
    0
{1}
    1
```

Respuesta del Usuario:

CRRZC5400E No se ha localizado el miembro remoto. Verifique que el miembro remoto o el conjunto de datos existe y vuelva a intentarlo.

Explicación: No se ha encontrado el conjunto de datos secuencial o el miembro de conjunto de datos particionados (PDS) seleccionado para su extracción en proyecto z/OS o carga en CARMA.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el miembro remoto o el conjunto de datos existen y vuelva a intentarlo.

CRRZC5950E El subproyecto z/OS no ha podido asociarse con CARMA. Consulte las anotaciones de error para obtener más información.

Explicación: CARMA ha detectado uno o varios errores al intentar asociar el subproyecto z/OS con CARMA.

Respuesta del Usuario: Busque mensajes asociados y siga la respuesta del usuario. Si no los hay, desconecte y vuelva a conectar el RSE y repita la extracción.

CRRZC7001I Las vistas se han exportado satisfactoriamente.

Explicación: Mensaje informativo que indica que las vistas de CARMA seleccionadas para su exportación se han exportado correctamente.

CRRZC7002W El identificador de este repositorio no coincide con el identificador del repositorio desde el que se exportó el archivo. La importación de este archivo puede crear vistas no válidas. ¿Seguro de que desea importar estas vistas?

Explicación: Las vistas se exportaron desde un CARMA RAM que representaba las vistas de forma distinta que el RAM en el que está importando la vista.

Respuesta del Usuario: Importe la vista si quiere. Al importar la vista se pueden producir errores inesperados en el RAM. Si se producen problemas, elimine las vistas importadas del RAM.

CRRZC7003E Se ha seleccionado un archivo de vista no válido.

Explicación: El archivo seleccionado para importar no tiene un formato correcto como archivo de vista de CARMA.

Respuesta del Usuario: Repita la importación con un archivo con el formato correcto.

CRRZC7004I Las vistas se han importado correctamente.

Explicación: Mensaje informativo que indica que las vistas de CARMA seleccionadas para su importación se han importado correctamente.

CRRZC7005E Se ha producido un error cuando CARMA intentaba guardar el archivo de exportar vista.

Explicación: CARMA ha detectado un error mientras guardaba el archivo de exportación de vista.

Respuesta del Usuario: Compruebe que tiene acceso a la ubicación de guardado en el cliente. Consulte el registro de errores del cliente para obtener más información.

Capítulo 5. Mensajes de cliente para Enterprise Service Tools

Los mensajes de cliente siguientes pertenecen al componente Enterprise Service Tools (EST) de Rational Developer for z Systems.

Los mensajes de EST se agrupan en las subdivisiones siguientes:

- Mensajes mostrados por las herramientas de proyecto de flujo de servicios:
 - CRRZE2000E-CRRZE2004E: Mensajes mostrados por el editor del sistema remoto
 - Mensajes mostrados por el asistente Generar código de tiempo de ejecución:
 - CRRZE7200E-CRRZE7220E: Errores que se pueden producir al realizar una acción en un sistema z/OS remoto
 - CRRZE7000E-CRRZE7343W: Errores que se pueden producir al generar código fuente COBOL
 - CRRZE7300E-CRRZE7315W: Generación de código fuente COBOL, errores generales
 - CRRZE7316E-CRRZE7323E : Generación de código fuente COBOL, errores internos
 - CRRZE7324E-CRRZE7328E : Generación de código fuente COBOL, errores varios
 - CRRZE7329W-CRRZE7343W: Generación de código fuente COBOL, errores de generación
 - CRRZE7400E-CRRZE7401E: Errores que se pueden producir al generar una invocación de un servicio web de salida
 - CRRZE7500E-CRRZE7512W: Errores que se pueden producir al generar una macro para el entorno de ejecución HATS
 - Mensajes mostrados por el componente WebSphere Message Broker (BIP*)¹
- CRRZX0047E-CRRZX0132E: Mensajes mostrados por las herramientas de proyecto de servicio único

¹Los mensajes de error de WebSphere Message Broker empiezan con los caracteres BIP, como en BIP2001E. Para obtener más información sobre estos mensajes, consulte Mensajes de diagnóstico en el Information Center de WebSphere Message Broker Versión 6.1.

CRRZE2000E Se ha producido un error interno.
Consulte las anotaciones de error para obtener más información.

Explicación: El editor del sistema remoto ha encontrado un error interno.

Respuesta del Usuario: Consulte el registro de errores.

CRRZE2004E El editor de host no ha podido establecer una conexión con el sistema z/OS remoto.

Explicación: El editor del sistema remoto muestra este mensaje de error siempre que no puede conectarse al sistema z/OS remoto que se especifica en la conexión con el sistema remoto actual.

Respuesta del Usuario: La conexión puede fallar por un problema de red. Para resolver problemas de conexión:

1. Compruebe que las propiedades de la conexión con el sistema remoto sean correctas. Para obtener más información sobre las propiedades de conexión del sistema remoto, consulte Modifying the properties of a host connection.
2. Determine si el sistema z/OS remoto es accesible desde otro programa como, por ejemplo, un navegador. Si no es así, vuelva a ejecutar los programas que utiliza habitualmente para preparar el sistema local para una conexión con un sistema z/OS remoto.

3. Vuelva a intentar la conexión. Para obtener más información sobre la conexión a un sistema remoto, consulte Opening a host connection.

CRRZE7200E El archivo JCL {0} no se ha podido someter al sistema remoto {1}.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}

Nombre de sistema remoto

El asistente Generar código de tiempo de ejecución no ha podido someter el archivo JCL al sistema z/OS remoto.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que ha iniciado sesión en la conexión JES del sistema en el que está realizando el despliegue utilizando la vista Sistemas remotos. Asegúrese de que el conjunto de datos al que mueve sus archivos JES está configurado para soportar este tipo de archivos.

CRRZE7201E El conducto {0} no se ha podido explorar: {1}

Explicación:

{0}

Nombre de interconexión

{1}

Mensaje de error

Este error indica que la interconexión especificada no se ha vuelto a explorar satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Si la razón indica que no encontraron el sistema o región CICS seleccionados, asegúrese de que el sistema o la región se han definido utilizando las preferencias de conexión y de que está conectado.

Si la razón indica que se ha producido un error de CRD, examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que debe seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7202E El recurso de programa {0} no se ha podido crear en el sistema/región CICS {1}: {2}

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Mensaje de error

Este error indica una anomalía al crear un recurso de programa en la región/sistema CICS seleccionado. La razón más probable es que el servidor CICS Resource Definition (CRD) haya encontrado un problema al crear este recurso.

Respuesta del Usuario: Si la razón indica que se trata un error de CRD, examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que debe seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7204E El recurso de transacción {0} no se ha podido crear en el sistema/región CICS {1}: {2}

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Mensaje de error

Este error indica una anomalía al crear un recurso de transacción en la región/sistema CICS seleccionado. La razón más probable es que el servidor CICS Resource Definition (CRD) haya encontrado un problema al crear este recurso.

Respuesta del Usuario: Si la razón indica que se trata un error de CRD, examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que debe seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7206E El recurso de tipo de proceso {0} no se ha podido crear en el sistema/región CICS {1}: {2}

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Mensaje de error

Este error indica una anomalía al crear un recurso de tipo de proceso en la región/sistema CICS seleccionado. La razón más probable es que el servidor

CICS Resource Definition (CRD) haya encontrado un problema al crear este recurso.

Respuesta del Usuario: Si el mensaje de error que está representado por {1} indica que el error se ha producido en el servidor CICS Resource Definition (CRD), siga estos pasos:

1. Busque el código de razón del servidor CICS Resource Definition y el código CICS RESP2 correspondiente al error. Estos códigos empiezan con las letras CRRZA (estilo nuevo) o WZAD (estilo antiguo).
 - Normalmente el código de razón y el código CICS RESP2 se incluyen en la sección mensaje de error de este mensaje.
 - Si no es así, examine las anotaciones de CICS MSGUSR para conocer los detalles del error y determine el código de razón y el código CICS RESP2.
2. Consulte la ayuda en línea del código de razón del servidor CICS Resource Definition y del código CICS RESP2 para conocer los pasos necesarios para resolver el error:
 - Códigos de razón de servidor de definición de recursos CICS : CRRZA1400E - CRRZA1469E
 - Códigos de respuesta 2 de CICS (RESP2): CRRZA1200E - CRRZA1211E

CRRZE7208E No se ha podido crear un recurso de programa, transacción o tipo de proceso en el sistema/región CICS {0} porque el sistema/región CICS {0} no se ha encontrado.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

Este mensaje indica que no se ha encontrado la conexión con el sistema/región CICS seleccionado en el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

Respuesta del Usuario: Asegúrese que el sistema o la región se hayan definido utilizando las preferencias de conexión y de que está conectado.

CRRZE7209E El directorio de recogida de flujo de servicio no se ha podido reexplorar porque el sistema/región CICS no es CICS Transaction Server for z/OS V3.2 O una versión posterior.

Explicación: Se ha producido un error en la transacción CMIT en el CICS Service Flow Runtime porque el sistema/región CICS seleccionado no es CICS Transaction Server for z/OS V3.2 o posterior.

Respuesta del Usuario: La transacción CMIT solo se instala en CICS Transaction Server para z/OS V3.2 o posterior. Seleccione el sistema/región CICS correcto en

el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7210E Se ha producido un error al crear el archivo {0} en {1}.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}

Ubicación

El mensaje se muestra si pasa por alto la sustitución de un archivo preexistente o si el subsistema del gestor de despliegue de aplicaciones detectó un error mientras creaba el archivo en la ubicación especificada.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los sistemas remotos están conectados. Asegúrese de que los directorios o conjuntos de datos de destino se han introducido correctamente y de que tiene acceso de escritura en esas destinaciones. Consulte el registro del gestor de despliegue de aplicaciones para obtener más información. La ubicación del registro del gestor de despliegue de aplicaciones se especifica en la página Preferencias del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7211E El directorio de recogida de flujo de servicio no se ha podido reexplorar porque el programa de exploración de flujo de tiempo de ejecución de flujo de servicio DFHMAINS ha fallado.

Explicación: Se ha producido un error en la transacción CMIT del CICS Service Flow Runtime porque el programa de exploración de flujo SFR DFHMAINS terminó de forma anómala.

Respuesta del Usuario: Examine el registro MSGUSR de CICS y busque un mensaje que indique que DFHMAINS ha terminado de forma anómala. El mensaje contiene un código de terminación anómala de cuatro caracteres específico.

CRRZE7212E El directorio de recogida de flujo de servicio no se ha podido reexplorar porque se ha producido una anomalía de enlace de programa. RESP={0} y RESP2={1}.

Explicación:

{0}

Un código de respuesta

Se ha producido un error en la transacción CMIT del CICS Service Flow Runtime por un fallo de enlace de programa.

Respuesta del Usuario: Consulte los valores RESP y RESP2 del mandato LINK en la Referencia de programación de aplicaciones CICS. Para obtener más

información sobre los códigos de respuesta CICS, consulte también Códigos de respuesta 2 de CICS (RESP2): CRRZA1200E - CRRZA1211E en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones).

CRRZE7213E El directorio de recogida de flujo de servicio no se ha podido reexplorar porque no se ha encontrado el sistema/región CICS {0}.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

Se ha producido un error en la transacción CMIT del CICS Service Flow Runtime porque el sistema/región CICS seleccionado en el asistente Generar código de tiempo de ejecución no se pudo encontrar.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el sistema/región se definió utilizando las preferencias de conexión y que la conexión está abierta.

CRRZE7214E El directorio de recogida de flujo de servicio no se ha podido reexplorar porque el Gestor de despliegue de aplicaciones ha encontrado un error. El código de razón del Gestor de despliegue de aplicaciones es: {0}.

Explicación:

{0}

Código de razón

Este mensaje indica que se produjo un error interno.

Respuesta del Usuario: El código de razón que devuelve el gestor de desarrollo de aplicaciones es un código de razón del servidor de definición de recurso CICS. Para obtener más información sobre el código de razón, consulte Códigos de razón de servidor de definición de recursos CICS : CRRZA1400E - CRRZA1469E en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones. Póngase en contacto con el servicio de soporte de Software de IBM para resolver el problema.

CRRZE7218E No se han podido descargar los atributos de Gestor de despliegue de aplicaciones predeterminados para programas RDO.

Explicación: El asistente Generar código de tiempo de ejecución no ha podido recuperar los valores por omisión para los recursos de programa RDO del servidor de definiciones de recursos CICS.

El asistente utiliza estos valores predeterminados para crear los recursos de programa para el flujo. El administrador del sistema define estos valores predeterminados.

Respuesta del Usuario: Examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que se deben seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7219E No se han podido descargar los atributos de Gestor de despliegue de aplicaciones predeterminados para transacciones RDO.

Explicación: El asistente Generar código de tiempo de ejecución no ha podido recuperar los valores por omisión para transacciones RDO desde el servidor de definiciones de recursos CICS (CRD).

El asistente utiliza estos valores predeterminados para crear los recursos de transacción para el flujo y para añadir un recurso de transacción a un archivo de manifiesto. El administrador del sistema define estos valores predeterminados.

Respuesta del Usuario: Examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que se deben seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7220E No se han podido descargar los atributos de Gestor de despliegue de aplicaciones predeterminados para tipos de proceso RDO.

Explicación: El asistente Generar código de tiempo de ejecución no ha podido recuperar los valores predeterminados para recursos ProcessType de RDO desde el servidor de definiciones de recursos CICS (CRD).

El asistente utiliza estos valores predeterminados para crear los recursos ProcessType para el flujo. El administrador del sistema define estos valores predeterminados.

Respuesta del Usuario: Examine el registro MSGUSR de CICS para ver los detalles del error y consulte la documentación del Gestor de despliegue de aplicaciones para conocer los pasos que se deben seguir para resolver los errores. Para obtener más información sobre estos errores, consulte Mensajes de cliente para el gestor de despliegue de aplicaciones en la ayuda en línea del gestor de despliegue de aplicaciones.

CRRZE7300E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Se ha producido una excepción desconocida. Texto de excepción : {0}

Explicación:

{0}
Mensaje de error

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas view.

CRRZE7301E La generación de COBOL se ha detenido con un error. El {0} llamado {1} contiene un valor no válido para la propiedad de generación {2}. Método: {3}

Explicación:

{0}
Tipo de nodo
{1}
Nombre de nodo
{2}
Nombre de propiedad
{3}
Nombre de método

La propiedad de generación que especifica el mensaje de error contiene un valor no válido.

El elemento tipo de nodo del mensaje de error puede ser uno de los tipos de nodo siguientes:

- Invoke: el nodo es un nodo no terminal Invoke, un nodo de operación de pantalla Invoke o un nodo de servicio web de salida Invoke.
- Subflujo: el nodo es un nodo de flujo Invoke.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

1. Especifique un valor válido para la propiedad de generación en el archivo de propiedades de generación para el flujo.
2. Si el problema persiste, resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas view.

CRRZE7302E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Hay demasiados nodos de recepción. Un flujo sólo puede contener un nodo de recepción. Elimine los nodos de recepción adicionales y vuelva a ejecutar el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

Explicación: El flujo que intenta generar contiene más de un nodo de recepción. Solo puede haber un nodo de recepción en un flujo.

Respuesta del Usuario: Modifique el flujo para que contenga solo un nodo de recepción.

CRRZE7303E Falta una expresión SQL o no es válida para el nodo de {0} {1}.

Explicación:

{0}
Tipo de nodo
{1}
Nombre de nodo

Este mensaje se muestra cuando falta una expresión ESQI asociada a un modo Switch o While o cuando tiene contenido no válido.

Respuesta del Usuario: Corrija los problemas con el recurso ESQI referenciado y ejecute el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7304E La generación de COBOL se ha detenido con un error. No se ha encontrado {0} en el {1} llamado {2}. Método: {3}

Explicación:

{0}
Recursos
{1}
Recurso contenedor
{2}
Nombre de recurso
{3}
Nombre de método

El asistente Generar código de tiempo de ejecución no encontró los recursos especificados en el recurso contenedor especificado tal como se esperaba.

Respuesta del Usuario:

1. Proporcione el valor faltante y vuelva a ejecutar el asistente Generar código de tiempo de ejecución.
2. Si el problema persiste, resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7305E Sintaxis no válida para {0} en una expresión en el recurso {1}. Método: {2}

Explicación:

{0}
Idioma

{1}
Nombre de recurso

{2}
Nombre de método

Una de las expresiones ESQL de su flujo de servicios contiene un error de sintaxis.

Nota: El elemento de lenguaje del mensaje de error siempre es "ESQL".

Respuesta del Usuario: Abra el recurso referenciado y corrija la expresión ESQL. La expresión que impidió la generación correcta también se muestra como error en la vista Problemas.

CRRZE7307E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un campo que no tiene un nombre BMS no se puede utilizar en un descriptor de pantalla para la descripción de pantalla {0}. Cambie los descriptores de pantalla asociados a esta descripción de pantalla para utilizar sólo campos con nombres BMS.

Explicación:

{0}
Nombre de descripción de pantalla

Cuando genera un flujo de servicios terminal de tipo de flujo Link3270 Bridge, solo se puede hacer referencia a los campos con nombre de los mapas BMS importados en los descriptores de pantalla creados por el usuario.

Respuesta del Usuario: Un descriptor de la descripción de pantalla utiliza un nombre de campo predeterminado en lugar de un nombre de campo BMS. Para obtener más información sobre nombres de campo y descriptores, consulte Default field name y Handling of String and Field Pattern descriptors when the flow type is Link3270 Bridge. Siga estos pasos:

1. Abra el mensaje de pantalla referenciado en el editor de mensajes de pantalla.
2. Seleccione la pestaña **Descripciones de pantalla**.
3. Expanda la descripción de pantalla relevante.
4. Identifique cualquier descriptor que utilice un nombre de campo predeterminado (como Field30) en lugar de un nombre de campo BMS. Para obtener más información sobre nombres de campo predeterminados, consulte Default field name.
5. Para cada descriptor que utiliza un nombre de campo predeterminado, modifique el descriptor para que utilice un nombre de campo BMS o elimine el descriptor.

Nota: La restricción de que las pantallas de flujo Link3270 Bridge no pueden utilizar descriptores de

patrón String o Field para campos de nombre que no sean BMS como criterio de reconocimiento se levanta cuando genera un flujo para CICS Transaction Server for z/OS V3.2 o superior.

CRRZE7310E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un mensaje utilizado en el nodo {1} con el tipo de nodo {0} no es válido para utilizarlo como mensaje de {0} de flujo. Método: {2}

Explicación:

{0}
Nombre de nodo

{1}
Tipo de nodo

{2}
Nombre de método

El generador COBOL no pudo crear una estructura de datos COBOL a partir de uno de los mensajes utilizados por el nodo especificado.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

1. Especifique un mensaje válido para el nodo.
2. Si el problema persiste, resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7311E La generación de COBOL se ha detenido con un error. El tipo de nodo de invocación {0} está en conflicto con el tipo de flujo del flujo.

Explicación:

{0}
Nombre de invocación

Dependiendo del tipo de flujo del flujo de servicios (Non-Terminal, FEPL, Link3270 Bridge), solo se soportan determinados tipos de invocación. Tal y como se especifica en las Propiedades de generación, uno de los nodos de invocación de su flujo de servicios es un tipo de invocación no compatible con el tipo de flujo de su flujo. Para obtener más información sobre los tipos de invocación y de flujo, consulte About invoke types y About flow types.

Respuesta del Usuario: Revise y elimine de su flujo los nodos de invocación que tengan un tipo de invocación no compatible con el tipo de flujo del flujo.

CRRZE7312E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un flujo de puente Link3270 requiere la utilización de mapas BMS importados.

Explicación: Si el entorno de ejecución de destino del

archivo de propiedades de generación es CICS Transaction Server para z/OS V3.1 y el tipo de flujo del nodo de flujo del archivo de propiedades de generación es Link3270 Bridge, cada mensaje de pantalla al que se haga referencia en el flujo tiene que contener información BMS. Para obtener más información sobre este requisito, consulte When the flow type is Link3270 Bridge -- BMS map information.

Respuesta del Usuario: Cuando el entorno de ejecución de destino es CICS Transaction Server para z/OS V3.1 y el tipo de flujo es Link3270 Bridge, cada mensaje de pantalla tiene que incluir información de correlación BMS.

Para crear un mensaje de pantalla que contenga información de correlación BMS, realice una de estas acciones:

- Importe una correlación BMS directamente en el proyecto de flujo de servicios para crear un mensaje de pantalla.
- Utilice la función Asignar nombres de campos BMS para actualizar un mensaje de pantalla existente con información BMS.

Para obtener más información sobre estos pasos, consulte el apartado Working with information from BMS maps.

Después de realizar estos pasos, tiene que volver a registrar el flujo antes de generar el código de tiempo de ejecución.

Nota: Esta limitación se elimina cuando el entorno de ejecución de destino es CICS Transaction Server para z/OS V3.2 o posterior.

CRRZE7313E La generación de COBOL se ha detenido con un error. La generación del libro de copias {0} ha fallado en el método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de libro de copia

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Este mensaje de error puede producirse si elimina por error un recurso de mensaje referenciado en el flujo de servicios. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7315W El elemento de serie {0} en el mensaje {1} no tiene un valor de longitud. Se presupone un valor de longitud predeterminado.

Explicación:

{0}
Nombre de elemento

{1}
Nombre de mensaje

No se ha especificado un valor para el elemento de serie. Se ha utilizado un valor predeterminado de 255.

Respuesta del Usuario: Para establecer el valor del elemento de mensaje referenciado:

1. Utilice el editor de mensajes de flujo para abrir el archivo de mensaje que contiene el mensaje.

2.

En el área del editor, seleccione la pestaña **Propiedades**.

3.

En la vista Esquema, en la jerarquía **Tipos**, seleccione la especificación de tipo del elemento que se ha especificado en el mensaje de error:

- a. En la vista Esquema, expanda **Tipos**.
- b. Expanda el tipo complejo al que pertenece el elemento especificado en el mensaje de error.
- c. En el tipo complejo, expanda el elemento que se ha especificado en el mensaje de error.
- d. En el elemento, seleccione el tipo simple **xsd:string**.

En el panel de la izquierda del área del editor, el editor de mensajes de flujo muestra la **Jerarquía de propiedades** para esta instancia del tipo simple **xsd:string**.

4.

En la **Jerarquía de propiedades** del área del editor, seleccione **Propiedades lógicas > Restricciones de valores**.

5.

En el panel derecho, en el grupo **Restricciones de longitud**, en el campo **Máx**, escriba el valor máximo que desea utilizar.

La longitud máxima del elemento se establece en el valor que ha escrito en el campo **Máx**.

CRRZE7316E La generación de COBOL se ha detenido con un error. El elemento de vector denominado {0} no es un mandato ni un navegador. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de elemento

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7317E La generación de COBOL se ha detenido con un error. El elemento de vector denominado {0} no contiene una rama. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de elemento

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7318E La generación de COBOL se ha detenido con un error. La matriz MessageQualifier no tiene elementos en el nodo {0}. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de nodo

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7319E La generación de COBOL se ha detenido con un error. La matriz de referencias en una rama está vacía para el nodo {0}. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de nodo

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7320E La generación de COBOL se ha detenido con un error. No se ha encontrado la referencia de vector en una rama para el nodo {0}. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de nodo

{1}
Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7321E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un elemento no se ha encontrado o es nulo para {0} en el nodo {1}. Método: {2}

Explicación:

{0}
Tipo de recurso

{1}
Nombre de nodo

{2}
Nombre de método

Este mensaje puede mostrarse cuando no se encuentra un archivo referenciado.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7322E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un valor no se ha encontrado o es nulo para una expresión en el nodo {0}. Método: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de nodo

{1}

Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7323E La generación de COBOL se ha detenido con un error. Un elemento de vector no es del tipo {0} para {1}.
Método: {2}

Explicación:

{0}

Tipo de recurso

{1}

Nombre de recurso

{2}

Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7324E Una expresión ESQLE contenía más del número máximo de operaciones CAST.

Explicación: Una expresión ESQLE puede tener como máximo cinco operaciones CAST para un tipo de datos determinado.

Respuesta del Usuario: Reescriba las expresiones ESQLE para que no tengan más del número máximo de operaciones CAST.

CRRZE7325E El {0} llamado {1} contenía elementos de ESQLE que no están soportados por el generador de COBOL.

Explicación:

{0}

Tipo de recurso

{1}

Nombre de recurso

La herramienta de proyecto de flujo de servicios solo soporta un subconjunto de las operaciones ESQLE.

Respuesta del Usuario: Para obtener la lista de elementos de lenguaje compatibles, consulte ESQLE reference. Elimine el elemento de idioma no soportado del recurso especificado.

CRRZE7326E El flujo es demasiado grande para documentarlo en el archivo de propiedades de flujo de servicios. Estructure los segmentos del flujo como subflujos.

Explicación: El archivo de propiedades de flujo de servicios tiene un límite de tamaño máximo de 32.600 caracteres. El tamaño del archivo de propiedades de flujo de servicios aumenta con cada nodo de invocación en el flujo.

Respuesta del Usuario: Reduzca el número de nodos de invocación de su flujo de servicios hasta que el tamaño del archivo de propiedades del flujo de servicios entre dentro del límite de tamaño máximo de 32.600 caracteres.

CRRZE7327E Se ha producido una excepción inesperada porque un índice estaba fuera de límites. Método: {0}

Explicación:

{0}

Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7328E Se ha producido una excepción inesperada que implica al componente {0}. Excepción: {1}. Método: {2}

Explicación:

{0}

Nombre de componente

{1}

Mensaje de error

{2}

Nombre de método

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar código de tiempo de ejecución para el flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7329W El {0} en la descripción de pantalla {1}, en el mensaje de pantalla {2} no está soportado para el reconocimiento de pantalla en este contexto. El {0} se ignora.

Explicación:

- {0} Tipo de recurso
- {1} Nombre de descripción de pantalla
- {2} Nombre de mensaje de pantalla

Dependiendo del entorno de ejecución de destino y de si especificó un tipo de flujo de FEPI o Link3270, algunos descriptores de pantalla podrían no ser compatibles.

Respuesta del Usuario: Compruebe que los descriptores de la descripción de pantalla especificada sean compatibles con el entorno de ejecución de destino que especificó al crear el archivo de propiedades de generación. Para obtener más información sobre los descriptores de pantalla compatibles, consulte Support for screen descriptors in the runtime environments.

Nota: Para los descriptores Número de campos, Número de campos de entrada y Suma de comprobación de campos: si el tipo de flujo especificado en el archivo de propiedades de generación es Link3270 Bridge, y un mensaje de pantalla no contiene información de correlación BMS, y la descripción de pantalla contiene uno de estos tres descriptores, el asistente Generar código de tiempo de ejecución procesa el descriptor de forma diferente dependiendo del entorno de ejecución de destino que se especificó en el archivo de propiedades de generación:

- Si el entorno de ejecución de destino es el **Tiempo de ejecución de flujo de servicios CICS: nivel 2.0**, el asistente procesa el descriptor de forma normal.
- Si el entorno de ejecución de destino es el **Tiempo de ejecución de flujo de servicios CICS: nivel 1.0**, el asistente termina con este error.

Para obtener más información sobre los niveles de tiempo de ejecución de flujo de servicios CICS, consulte Tiempo de ejecución de flujo de servicios CICS Niveles 1.0 y 2.0.

Para obtener más información sobre los descriptores, consulte Handling of Number of Fields, Number of Input Fields, Fields Checksum, and Cursor Position descriptors when the flow type is Link3270 Bridge.

CRRZE7330W El descriptor de patrón de campo o el descriptor de serie de la descripción de pantalla {0}, en el mensaje de pantalla {1} contiene datos no válidos para el reconocimiento de pantalla. El descriptor de patrón de campo o el descriptor de serie se ignora.

Explicación:

- {0} Nombre de descripción de pantalla
- {1} Nombre de mensaje de pantalla

Se ha producido un error interno durante el proceso para generar el código de tiempo de ejecución para su flujo de servicios.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7331W El campo {0} en la descripción de pantalla {1}, en el mensaje de pantalla {2} tiene una longitud mayor que el máximo de 160 caracteres. El reconocimiento de pantalla se realizará utilizando solo los primeros 160 caracteres.

Explicación:

- {0} Nombre de campo
- {1} Nombre de descripción de pantalla
- {2} Nombre de mensaje de pantalla

Los criterios de reconocimiento de pantalla pueden compararse con los primeros 160 caracteres de cualquier campo.

Respuesta del Usuario: No existe ningún método alternativo para esta limitación. Si esto provoca que una pantalla no pueda identificarse de forma exclusiva, añada más criterios de reconocimiento a la descripción de pantalla.

CRRZE7332E Se ha producido un conflicto de página de códigos. La página de códigos de host para el flujo es {0} pero la página de códigos de host para la descripción de pantalla {1} es {2}.

Explicación:

- {0} Página de códigos
- {1} Nombre de descripción de pantalla

La página de códigos de una descripción de pantalla tiene que ser la misma que la página de códigos especificada en el archivo de propiedades de generación. Para obtener más ayuda sobre este error, consulte "CRRZE7333E" en la página 51.

Respuesta del Usuario:

- Si la página de códigos en el archivo de propiedades de generación es incorrecta:

1. Abra el archivo de propiedades de generación en el editor de propiedades de generación.
2. Establezca el campo **Página de códigos de host** en la página de códigos correcta.

- Si la página de códigos en una o varias descripciones de pantalla es incorrecta, siga estos pasos:

1. Para cada descripción de pantalla que tiene la página de códigos incorrecta:
 - a. Si la descripción de pantalla contiene información de correlación BMS:
 - 1) Especifique la página de códigos correcta en la correlación BMS.
 - 2) Vuelva a importar la descripción de pantalla utilizando el asistente **Importar correlación BMS**.
 - b. Si la descripción de pantalla no contiene información de correlación BMS:
 - 1) Establezca la página de códigos correcta en **Ventanas > Preferencias > Enterprise Service Tools > Proyectos de flujo de servicio > Valores de página de códigos**.
 - 2) Recapture la descripción de pantalla.
2. Vuelva a registrar el flujo de servicios.

CRRZE7333E Se ha producido un conflicto de página de códigos entre descripciones de pantalla. La descripción de pantalla {0} tiene una página de códigos {1}, pero la descripción de pantalla {2} tiene una página de códigos {3}.

Explicación:

{0}
Nombre de descripción de pantalla

{1}
Página de códigos

Todas las descripciones de pantalla de un flujo de terminal tienen que utilizar la misma página de códigos, y esta página de códigos tiene que ser la misma que la especificada en el archivo de propiedades de generación del flujo. Para obtener más ayuda con este error, consulte "CRRZE7332E" en la página 50.

Respuesta del Usuario:

1. Para cada descripción de pantalla que tiene la página de códigos incorrecta:
 - a. Si la descripción de pantalla contiene información de correlación BMS:
 - 1) Especifique la página de códigos correcta en la correlación BMS.

- 2) Vuelva a importar la descripción de pantalla utilizando el asistente **Importar correlación BMS**.

- b. Si la descripción de pantalla no contiene información de correlación BMS:

- 1) Establezca la página de códigos correcta en **Ventanas > Preferencias > Enterprise Service Tools > Proyectos de flujo de servicio > Valores de página de códigos**.

- 2) Recapture la descripción de pantalla.

2. Vuelva a registrar el flujo de servicios.

CRRZE7334E Se ha producido un error durante la generación del servicio Web en {0}: {1}

Explicación:

{0}
Nombre de método

{1}
Mensaje de error

Las herramientas de proyecto de flujo de servicios utilizan el procesador por lotes (de las herramientas del proyecto de servicio único) en modalidad de abajo arriba para crear los archivos WSDL y WSBIND necesarios para invocar al flujo de servicios generado como servicio web. Se ha informado de un error desde el procesador por lotes.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre la resolución de problemas en proyectos de servicio único, consulte Batch processor.

CRRZE7335E La generación del servicio Web ha fallado. El archivo {0} no se ha generado. No hay información adicional disponible. Se ha generado código de tiempo de ejecución satisfactoriamente.

Explicación:

{0}
Nombre de archivo

Las herramientas de proyecto de flujo de servicios utilizan el procesador por lotes (de las herramientas del proyecto de servicio único) en modalidad de abajo arriba para crear los archivos WSDL y WSBIND necesarios para invocar al flujo de servicios generado como servicio web. Se ha informado de un error desde el procesador por lotes.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre la resolución de problemas en proyectos de servicio único, consulte Batch processor.

CRRZE7336E Se ha producido un error durante la generación del servicio Web en el método {0}. Consulte las anotaciones de error para obtener más información.

Explicación:

{0}
Nombre de método

Las herramientas de proyecto de flujo de servicios utilizan el procesador por lotes (de las herramientas del proyecto de servicio único) en modalidad de abajo arriba para crear los archivos WSDL y WSBIND necesarios para invocar al flujo de servicios generado como servicio web. Se ha informado de un error desde el procesador por lotes.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre la resolución de problemas en proyectos de servicio único, consulte Batch processor. Para obtener más información sobre el registro de errores, consulte el tema "Registro de errores" en la carpeta de nivel superior **Documentación de Eclipse** en la ayuda en línea.

CRRZE7337E El campo llamado {0}, en el mensaje {1}, se genera en el mismo valor que el COBOL PROGRAM-ID {2}. Este conflicto de nombres originará un error de compilación.

Explicación:

{0}
Nombre de campo

{1}
Nombre de mensaje

{2}
ID

Como el campo y el ID de programa tienen el mismo nombre, se producen los siguientes errores de compilación. En la salida del programa, se imprime el siguiente mensaje de error en una sola línea.

IGYDS1266-E The name xxxxxxxx was used for an item that was not defined as a data-name. References to this name may be resolved incorrectly.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos:

1. Realice uno de los siguientes cambios:
 - Modifique el nombre de programa especificado para el flujo en el archivo de propiedades de generación.
 - Cambie el nombre y refactorice el campo en el mensaje.
2. Ejecute de nuevo el asistente **Generar código de tiempo de ejecución**.

CRRZE7338E El campo {0}, en el mensaje {1}, se genera en el mismo valor que la palabra clave COBOL {2}. Este conflicto de nombres originará un error de compilación.

Explicación:

{0}
Nombre de campo

{1}
Nombre de mensaje

{2}
Palabra clave

Se produce un error de compilación porque el campo se llama igual que una palabra reservada COBOL.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos:

1. Cambie el nombre y refactorice el campo en el mensaje.
2. Ejecute de nuevo el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7339E Dos mensajes con diferentes estructuras de datos tienen el mismo nombre: {0}. Este conflicto originará errores de referencia de datos en tiempo de compilación. Redenomine y refactorice uno de los mensajes.

Explicación:

{0}
Nombre de mensaje

Se produce un error de compilación porque las referencias de dos estructuras de datos diferentes tienen el mismo nombre.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos:

1. Redenomine y refactorice uno de los mensajes.
2. Ejecute de nuevo el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7340E El {0} llamado {1} hace referencia al campo {2}. Este campo no tiene un nombre BMS y por lo tanto no se puede utilizar en un nodo de operación de pantalla de invocación de Link3270.

Explicación:

{0}
Tipo de recurso

{1}
Nombre de recurso

{2}
Nombre de campo

Cuando extrae datos de un mensaje de pantalla que tiene información BMS asociada a él, solo puede extraer datos de los campos denominados en dicha correlación BMS. Esta situación sucede si extrae de un campo único o de un área rectangular.

Respuesta del Usuario: Abra el recurso que contiene la referencia al campo no denominado. Elimine las referencias al campo no denominado. Durante el proceso de importación, a los campos no denominados se les da nombres predeterminados en función de la posición en la que se encuentran. Field30 (campo30), por ejemplo, es el nombre predeterminado de un campo no denominado que se encuentra en la posición 30 de una correlación BMS importada. Para obtener más importación sobre los nombres de campo, consulte Default field name y Handling of String and Field Pattern descriptors when the flow type is Link3270 Bridge.

CRRZE7341E La generación de COBOL se ha detenido con un error. No se puede calcular la longitud de COMMAREA para el nodo de invocación {0}. Especifique manualmente un valor de longitud válido en el editor de propiedades de generación.

Explicación:

{0}
Invocar nombre

El asistente Generar código de tiempo de ejecución no pudo calcular la longitud del área de comunicación (COMMAREA) automáticamente para el nodo no terminal de invocación que se especifica en el mensaje de error.

Respuesta del Usuario: En el editor de propiedades de generación, para el nodo de flujo que se especifica en el mensaje de error, en el campo **Longitud máxima del área de comunicación**, ha seleccionado **Generar valor de longitud**, una selección que suele hacer que el asistente Generar código de tiempo de ejecución calcule la longitud máxima del área de comunicación automáticamente. Sin embargo, en este caso, el asistente no ha podido calcular la longitud. Por lo tanto, tiene que calcular la longitud manualmente y escribirla en el campo.

En el editor de propiedades de generación:

1. Seleccione el nodo de flujo que se especifica en el mensaje de error.
2. Calcule la longitud máxima para el área de comunicación que se pasa al programa especificado en el campo **Enlace a nombre de programa**.
3. Escriba el valor de longitud en el campo **Longitud máxima del área de comunicación**.

Para obtener más información sobre las propiedades de generación, consulte Generation properties of the LINK with COMMAREA invoke type.

CRRZE7342W La longitud {0} de un mensaje especificado para utilizarlo con el nodo de no terminal de invocación {1} es mayor que la longitud de COMMAREA máxima especificada para este nodo en el editor de propiedades de generación. Este problema puede causar un error de violación de almacenamiento en tiempo de ejecución.

Explicación:

{0}
Valor numérico

{1}
Nombre de nodo

Para el nodo de aplicación no terminal de invocación que se especifica en el mensaje de error, la longitud de los mensajes de entrada o la longitud de los mensajes de salida (que se especifican en las correlaciones de este nodo) es mayor que el valor especificado en el campo **Longitud máxima del área de comunicación** para este nodo en el editor de propiedades de generación.

Respuesta del Usuario: Dado que este mensaje es un aviso más que un error, no se necesita realizar ninguna acción. Sin embargo, puesto que esta discrepancia de longitud puede provocar una violación de almacenamiento en tiempo de ejecución, puede realizar uno de los siguientes cambios en el campo **Longitud máxima del área de comunicación** del editor de propiedades de generación:

- Establezca el valor en un número mayor que la longitud prevista para el mensaje de entrada y mayor que la longitud prevista para el mensaje de salida.
- Seleccione **Generar valor de longitud** para que el asistente Generar tiempo de ejecución calcule el valor automáticamente.

Para obtener más información sobre las propiedades de generación, consulte Generation properties of the LINK with COMMAREA invoke type.

CRRZE7343W El flujo contiene varias vías de acceso de salida. Los artefactos de servicio sólo se pueden generar para una única vía de acceso de entrada y una única vía de acceso de salida. Los artefactos de servicio web para la vía de acceso de salida que resulta en un nodo de respuesta se han generado y las otras vías de acceso se han omitido.

Explicación:

Restricción: Cuando el asistente Generar código de ejecución crea código fuente COBOL para un servicio web, y el flujo a partir del cual el asistente crea el servicio web contiene un nodo Throw, el asistente pasa por alto el nodo Throw y no crea un punto de retorno para el servicio web en el punto correspondiente, en el código fuente COBOL. La razón es que el código fuente COBOL generado para el servicio web sólo puede incluir dos puntos de interfaz con el programa de invocación:

- Un punto de entrada, correspondiente al nodo Receive del flujo.
- Un punto de salida, correspondiente al nodo Reply del flujo.

El código fuente no puede contener más puntos de retorno asociados a nodos Throw.

Es válido que un flujo contenga uno o varios nodos Throw. Pero actualmente, cuando el asistente Generar código de ejecución está creando un servicio web y encuentra un nodo Throw, el asistente pasa por alto el nodo Throw y no crea un punto de retorno correspondiente en el código fuente COBOL.

Respuesta del Usuario: Modifique el diseño del flujo para que no se base en un nodo Throw como punto de retorno para el programa que invoca el flujo.

Para obtener más información sobre esta restricción, consulte Restrictions on execution within flows.

CRRZE7400E La generación de COBOL se ha detenido con un error. No se ha encontrado un mensaje de entrada en la operación de interfaz asociada a un nodo de servicio web de salida de invocación.

Explicación: Un nodo de servicio web de salida de invocación del flujo está asociado a una operación de interfaz que no contiene un mensaje de entrada, o el nodo de servicio web de salida de invocación no tiene una operación de interfaz asociada a él.

Respuesta del Usuario: Abra los archivos .wsdl en la carpeta Operaciones de su subproyecto de servicio web de salida con el editor de operaciones hasta que encuentre la operación a la que le falta un mensaje de entrada. Añada un mensaje de entrada a esta operación, guarde el archivo de operaciones y vuelva a ejecutar el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7401E La generación de COBOL se ha detenido con un error. No se ha encontrado ni un mensaje de salida ni un mensaje de error en la operación de interfaz asociada a un nodo de servicio

web de salida de invocación.

Explicación: Un nodo de servicio web de salida de invocación del flujo está asociado a una operación que no tiene un mensaje de salida o un mensaje de error. Una operación de servicio web de salida tiene que incluir un mensaje de salida o un mensaje de error, o ambos.

Respuesta del Usuario: Abra los archivos .wsdl en la carpeta Operaciones de su subproyecto de servicio web de salida con el editor de operaciones hasta que encuentre la operación a la que le falta un mensaje de salida y un mensaje de error. Añada un mensaje de salida a esta operación, guarde el archivo de operaciones y vuelva a ejecutar el asistente Generar código de tiempo de ejecución.

CRRZE7500E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. Se ha producido una excepción desconocida. Texto de excepción : {0}

Explicación:

```
{0}
0
```

Se ha producido una excepción inesperada durante la reproducción de flujo o durante la generación de macro HATS.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7501E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. Se ha producido un error interno.

Explicación: Se ha producido un error interno durante la reproducción de flujo o durante la generación de macro HATS.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7502E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. Los nodos de conmutación no se admiten en este contexto.

Explicación: La reproducción de flujo y la generación de macros HATS no soportan nodos Switch. Para obtener más información sobre esta limitación, consulte Limitations on features and capabilities when generating HATS macros or when playing flows.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

- Si quiere generar código de tiempo de ejecución para Service Flow Runtime, es posible que no tenga que modificar el flujo porque los nodos Switch son compatibles con el contexto de Service Flow Runtime.
- Sin embargo, si es necesario que utilice la reproducción de flujo o la generación de macro HATS y el nodo Switch es un componente esencial, modifique el flujo para solucionar el problema:
 1. Suprima el nodo Switch del flujo.
 2. Modifique el flujo de modo que el nodo Switch no sea necesario.

CRRZE7503E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. Los nodos de flujo de invocación no están soportados en este contexto.

Explicación: La reproducción de flujo y la generación de macros HATS no soportan nodos de flujo Invoke. Para obtener más información sobre esta limitación, consulte Limitations on features and capabilities when generating HATS macros or when playing flows.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

- Si quiere generar código de tiempo de ejecución para Service Flow Runtime, es posible que no tenga que modificar el flujo porque los nodos de flujo Invoke son compatibles con el contexto de Service Flow Runtime.
- Sin embargo, si es necesario que utilice la reproducción de flujo o la generación de macro HATS y el flujo invocado es un componente esencial, modifique el flujo para arreglar el problema:
 1. Suprima el nodo de flujo Invoke del flujo.
 2. Modifique el flujo de modo que el nodo de flujo Invoke no sea necesario.

CRRZE7504E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. No se ha encontrado un mensaje de entrada para el flujo.

Explicación: La operación de interfaz para el flujo no contiene un mensaje de entrada o el flujo no está asociado a una operación de interfaz.

Respuesta del Usuario:

1. Determine por qué no se ha encontrado el mensaje de entrada y modifique el flujo para arreglar el problema. Este problema puede tener las siguientes causas:
 - La operación de interfaz para el flujo no incluye un mensaje de entrada.
 - No hay ninguna operación de interfaz asociada al flujo.

- Se ha eliminado del flujo la operación de interfaz que estaba anteriormente asociada al mismo.
2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7505E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. No se ha encontrado el nodo {0} o éste es nulo.

Explicación:

{0}

Nombre de nodo

El flujo contiene una referencia no válida al nodo de flujo especificado en el mensaje de error. O bien la referencia es nula, o bien hace referencia a un nodo de flujo que no se ha podido encontrar en el flujo.

Respuesta del Usuario:

1. Determine por qué ha fallado la referencia al nodo de flujo y modifique el flujo para arreglar el problema. Este problema puede tener las siguientes causas:
 - La referencia es nula.
 - En la referencia, el nombre del nodo de flujo no se ha escrito correctamente.
 - Se ha modificado el nombre del nodo de flujo o se ha eliminado del flujo.
2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7506E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. No se ha encontrado un mensaje de pantalla de entrada para el nodo de operación de pantalla de invocación {0} o aquel es nulo.

Explicación:

{0}

0

El nodo de operación de pantalla Invoke especificado en el mensaje de error está asociado a una operación de pantalla que tiene una referencia no válida a un mensaje de pantalla de entrada. O bien la referencia es nula, o bien hace referencia a un mensaje de pantalla de entrada que no se ha podido encontrar en el flujo.

Respuesta del Usuario:

1. Determine por qué ha fallado la referencia al mensaje de pantalla de entrada y modifique el flujo para arreglar el problema. Este problema puede tener las siguientes causas:

- La operación de pantalla que está asociada al nodo de operación de pantalla Invoke no es válida.
- El mensaje de pantalla al que hace referencia la operación de pantalla se ha suprimido.

2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

Asegúrese de que el nodo especificado está asociado a una operación de pantalla válida.

CRRZE7507E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. No se ha encontrado un mensaje de pantalla de salida para el nodo de operación de pantalla de invocación {0} o aquel es nulo.

Explicación:

```
{0}
  0
```

El nodo de operación de pantalla Invoke especificado en el mensaje de error está asociado a una operación de pantalla que tiene una referencia no válida a un mensaje de pantalla de salida. O bien la referencia es nula, o bien hace referencia a un mensaje de pantalla de salida que no se ha podido encontrar en el flujo.

Respuesta del Usuario:

1. Determine por qué ha fallado la referencia al mensaje de pantalla de salida y modifique el flujo para arreglar el problema. Este problema puede tener las siguientes causas:
 - La operación de pantalla que está asociada al nodo de operación de pantalla Invoke no es válida.
 - El mensaje de pantalla al que hace referencia la operación de pantalla se ha suprimido.
2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7508E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. Las actualizaciones de variable para el nodo de flujo {0} no se han podido generar porque la variable {1} no se ha encontrado.

Explicación:

```
{0}
  0
{1}
  1
```

El nodo de flujo especificado en el mensaje de error contenía una instrucción para grabar datos en la variable especificada, pero no se ha podido encontrar la variable en el flujo.

Respuesta del Usuario:

1. Determine por qué ha fallado la referencia a la variable y modifique el flujo para arreglar el problema. Este problema puede tener las siguientes causas:
 - La variable se ha redenido sin refactorización.
 - La variable se ha movido a una estructura de datos diferente en el mismo mensaje o a otro mensaje del mismo archivo de mensajes o a otro archivo de mensajes.
 - La variable se ha suprimido.
2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.
3. Si el error persiste, intente recrear el proyecto de flujo de servicios. Para obtener ayuda con la determinación de problemas, consulte Problem determination.

CRRZE7509E La reproducción de flujo o la generación de macro HATS se ha detenido con un error. La rutina de correlación {0} contiene sintaxis ESQL no válida.

Explicación:

```
{0}
  0
```

La rutina de correlación que se especifica en el mensaje de error utiliza un elemento de la sintaxis SQL ampliado que no es compatible con la reproducción de flujo ni en la generación de macros HATS. Para obtener más información sobre esta limitación, consulte Limitations on features and capabilities when generating HATS macros or when playing flows.

Respuesta del Usuario:

1. Modifique el flujo para solucionar el problema. En la rutina de correlación, modifique la sintaxis ESQL de modo que sea válida para la reproducción de flujo o en la generación de macro HATS.
2. Resuelva los errores o mensajes de aviso que se muestren en la vista Problemas.

CRRZE7510W Se ha encontrado una palabra clave ESQL {0} no soportada en la rutina de correlación {1} durante la reproducción de flujo o la generación de macro HATS. Se ha omitido la expresión de correlación.

Explicación:


```
{0}
0
{1}
1
```

La rutina de macros que se especifica en el mensaje de error contenía la palabra clave de SQL ampliado especificada. La mayoría de elementos de SQL ampliado no son compatibles con la reproducción de flujo y la generación de macros HATS. Para obtener más información sobre esta restricción, consulte Restrictions on using ESQL.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

- Si quiere generar código de tiempo de ejecución para Service Flow Runtime, es posible que no tenga que modificar la rutina de correlación porque algunos elementos de SQL ampliado son compatibles con el contexto de Service Flow Runtime. Si desea ver más información sobre ESQL, consulte el apartado ESQL reference.
- Sin embargo, si es necesario que utilice la reproducción de flujo o la generación de macro HATS y la rutina de macro es un componente esencial, modifique la rutina de macro para arreglar el problema:
 1. Suprima la palabra clave ESQL (y cualesquiera otros elementos ESQL) de la rutina de correlación.
 2. Modifique la rutina de correlación o el flujo de modo que ESQL no sea necesario.

CRRZE7511W Se ha encontrado una transformación de correlación {0} no soportada en la rutina de correlación {1} durante la reproducción de flujo o la generación de macro HATS. La transformación se ha cambiado a un movimiento simple.

Explicación:

```
{0}
0
{1}
1
```

Algunas transformaciones de correlación no son compatibles con la reproducción de flujos y la generación de macros HATS. Para obtener más información sobre esta limitación, consulte Limitations on features and capabilities when generating HATS macros or when playing flows.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

- Si quiere generar código de tiempo de ejecución para el entorno Service Flow Runtime, es posible que no tenga que modificar la rutina de correlación porque todas las transformaciones de correlación son compatibles con el contexto de Service Flow

Runtime. Si desea ver más información sobre ESQL, consulte el apartado ESQL reference.

- Sin embargo, si es necesario que utilice la reproducción de flujo o la generación de macro HATS y la rutina de macro es un componente esencial, modifique la rutina de macro para arreglar el problema:
 1. Elimine la transformación de correlación no soportada.
 2. Modifique la rutina de correlación o el flujo de modo que la transformación de correlación no soportada no sea necesaria.

CRRZE7512W Se ha encontrado una condición de correlación no soportada en la rutina de correlación {0} durante la correlación de flujo o la generación de macro HATS. Se ha dado por supuesto que la condición de correlación era cierta.

Explicación:

```
{0}
0
```

La reproducción de flujos y la generación de macros HATS no soportan condiciones en transformaciones de correlación. Para obtener más información sobre esta limitación, consulte Limitations on features and capabilities when generating HATS macros or when playing flows.

Respuesta del Usuario: Para resolver este problema:

- Si quiere generar código de tiempo de ejecución para Service Flow Runtime, es posible que no tenga que modificar la rutina de correlación porque todas las condiciones de correlación son compatibles con el contexto de Service Flow Runtime. Para obtener más información sobre transformaciones y condiciones, consulte Working with transforms and conditions .
- Sin embargo, si es necesario que utilice la reproducción de flujo o la generación de macro HATS y la rutina de macro es un componente esencial, modifique la rutina de macro para arreglar el problema:
 1. Suprima la condición de la transformación de correlación.
 2. Modifique la transformación de correlación o el flujo de modo que la condición no sea necesaria.

CRRZX0047E El elemento "{0}" debe incluir el atributo necesario "{1}".

Explicación:

```
{0} Especificación WSDL2ELS
{1} Contenedor de archivos
```

Respuesta del Usuario:

CRRZX0092E No se puede crear un nombre de parámetro de servicio exclusivo para el elemento XML "{0}".

Explicación:

{0}

El nombre de un elemento XML

CRRZX0130E Los nombres de archivo de controlador exclusivo con prefijo "{0}", sufijo "{1}" y un tamaño máximo {2} se han agotado en el contenedor de archivos "{3}".

Explicación:

{0}

Prefijo de nombre de archivo

{1}

Sufijo de nombre de archivo

{2}

Número de caracteres

{3}

Nombre de contenedor

El procesador por lotes no ha podido formar un nombre exclusivo para un archivo de controlador de convertidor en el contenedor de archivos especificado en DriverSpec/@fileContainer ya que no se han podido generar más nombres exclusivos de archivos de ocho caracteres a partir del prefijo especificado.

Respuesta del Usuario: Especifique un prefijo más corto en DriverSpec/@fileNamePrefix para permitir valores más grandes del ordinal que se utiliza para resolver conflictos de nombre de archivo.

CRRZX0131W No se han generado estructuras de lenguaje para el elemento XSD global "{0}" referenciado por la Operación "{1}" porque no se han encontrado atributos ni elementos correlacionables.

Explicación:

{0}

Nombre de elemento global

{1}

Nombre de operación

WSDL2PLI ha determinado que un elemento XSD global referenciado por una operación en el WSDL define un mensaje que está vacío. Este mensaje se emite para indicar que un enlace de lenguaje no se ha proporcionado y para garantizar que la definición de mensajes vacía es intencionada.

Respuesta del Usuario: Si la definición de mensaje vacía es intencionada, no se requiere ninguna acción, en

caso contrario, corrija el esquema XML y vuelva a intentarlo.

CRRZX0132E No se han podido generar estructuras de lenguaje para el elemento XSD global "{0}" referenciado por Error "{1}" en la Operación "{2}" porque no existen atributos ni elementos correlacionables.

Explicación:

{0}

Nombre de elemento cualificado

{1}

Nombre de error cualificado

{2}

Nombre de operación

WSDL2PLI y conversión a XML compilado no soportan el concepto de enlace genérico. Por lo tanto, cuando un elemento XSD global describe el contenido del elemento de detalle de un mensaje de error, no puede ser un tipo complejo vacío. El tipo complejo tiene que contener al menos un atributo XML o un elemento XML que se pueda correlacionar.

Respuesta del Usuario: Añada al menos un elemento XML o un atributo XML al tipo complejo al que hace referencia el elemento XSD global.

CRRZX0133E Los elementos de solicitud y respuesta tienen el mismo nombre "{0}" y el mismo espacio de nombres "{1}". Los elementos de solicitud y respuesta deben tener nombres diferentes o estar en diferentes espacios de nombres.

Explicación:

{0}

Nombre de elemento

{1}

Nombre del espacio de nombres

Las especificaciones XsdSpecIn y XsdSpecOut del archivo ServiceSpecification.xml contienen valores idénticos para la especificación de elemento (xsdElemName="{0}") e idénticos valores de espacio de nombres (targetNamespace="{1}").

Respuesta del Usuario:

CRRZX0134E No se ha encontrado una operación con el nombre "{0}" en el enlace "{1}" del puerto "{2}" del servicio "{3}".

Explicación:

{0}

Nombre de operación

- {1} Nombre de enlace
- {2} Número de puerto
- {3} Nombre de servicio

Respuesta del Usuario:

CRRZX0135E Se ha sobrepasado el límite de dimensión de matriz XSD máximo {0} en la XPath de XSD: {1}.

Explicación:

- {0} Un valor entero que especifica el límite de dimensión de matriz XSD máximo
- {1} Un nombre de vía de acceso XSD

Respuesta del Usuario:

CRRZX0136E El archivo correlacionador {0} no se pudo actualizar porque no es válido o tiene que migrarse a la release actual. Los archivos correlacionadores se pueden migrar utilizando el programa de utilidad de despliegue de pasarela SOAP de IMS Enterprise Suite.

Explicación:

- {0} El nombre del archivo correlacionador

Respuesta del Usuario: Compruebe el archivo correlacionador para asegurarse de que es válido y que se actualizó al release actual.

Capítulo 6. Mensajes del Editor LPEX de z Systems

Los siguientes mensajes pertenecen al Editor LPEX de z Systems en Rational Developer for z Systems.

CRRZG0001E El editor no puede encontrar el lexer de la corriente.

Explicación: este error puede estar causado por una extensión personalizada o por un defecto del producto.

Respuesta del Usuario: Está utilizando una extensión personalizada del editor; inhabíltela. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

CRRZG0010E El editor no ha podido visualizar el mensaje "{0}" en la posición {1}.

Explicación: El analizador de lenguaje incluido intentaba visualizar una anotación a través del editor, pero un error hizo que el proceso se detuviera. Una extensión personalizada del editor podría estar provocando el error.

{0}
 Texto del mensaje

{1}
 La posición actual del archivo que está editando.

Respuesta del Usuario: Si está utilizando una extensión personalizada del editor; inhabíltela. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0020E Algunos de los archivos necesarios no se han encontrado.

Explicación: Se ha solicitado la acción **Mostrar origen expandido** pero el preprocesador de inclusión no ha podido localizar algunos de los libros de copias o libros de inclusión.

Respuesta del Usuario: Asocie un grupo de propiedades con el archivo de origen. El grupo de propiedades debe especificar estas opciones:

- En el campo **SYSLIB** del grupo de propiedades, especifique una vía de acceso de búsqueda para los libros de copias y archivos de inclusión.
- En la página **Preprocesadores locales**, seleccione **Preprocesador -INC/++INCLUDE**.
- En el campo **Argumentos de preprocesador**, especifique **CMT(ON)**.

Asegúrese de que la vía de acceso de búsqueda especificada en el campo **SYSLIB** incluye todos los libros de copias o archivos de inclusión.

Tareas relacionadas:

Abrir archivos fuente expandidos

Utilice el elemento de menú **Mostrar origen expandido** para abrir un archivo COBOL o PL/I en modalidad de solo lectura en el Editor PL/I, Editor COBOL o Editor LPEX de z Systems con libros de copia y archivos de inclusión expandidos.

CRRZG0050E Debido a un trabajo de análisis nulo, el editor no puede realizar la acción.

Explicación: El error se produce cuando se abre una declaración en un elemento en el que no se realizó el análisis. El error se puede ocurrir si las anotaciones y las herramientas están inhabilitadas, y pulsa la tecla F3 para abrir una declaración.

Respuesta del Usuario: Verifique que las herramientas y las anotaciones están habilitadas. Intente realizar el proceso de nuevo. Si las herramientas y las anotaciones están habilitadas o el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZG0051E Debido a errores de análisis, el editor no puede realizar la acción.

Explicación: Este error puede producirse si utiliza la tecla F3 para abrir una declaración cuando hay un error de análisis.

Respuesta del Usuario: Resuelva los errores de análisis y repita el proceso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZG0052E Debido a una selección no válida, el editor no puede realizar la acción.

Explicación: El elemento seleccionado no es válido.

Respuesta del Usuario: Seleccione un elemento diferente y repita la operación.

CRRZG0053E Debido a un trabajo de análisis nulo, el editor no puede realizar la acción.

Explicación: Este error se produce si intenta abrir la jerarquía de ejecución en un elemento en el que no se ha llevado a cabo el análisis.

Respuesta del Usuario: Habilite las herramientas, o las herramientas y las anotaciones, y repita la operación. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZG0054E Debido a errores de análisis, el editor no puede realizar la acción..

Explicación: Se ha producido un error al abrir la jerarquía debido a un error de análisis.

Respuesta del Usuario: Solucione los errores de análisis y repita la acción. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0055E Debido a una selección no válida, el editor no puede realizar la acción.

Explicación: El elemento seleccionado no se puede utilizar porque no se puede resolver.

Respuesta del Usuario: Seleccione un elemento distinto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM para recibir ayuda.

CRRZG0056E El editor no puede crear un gráfico de ejecución..

Explicación: El argumento que se ha pasado a la función de realizar gráfico no es correcto.

Respuesta del Usuario: Repita la función con una selección diferente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM para recibir ayuda.

CRRZG0057E No se ha podido añadir una escucha de partes al entorno de trabajo.

Explicación: Para añadir escuchas al entorno de trabajo, tienen que registrarse durante el inicio. No se han registrado escuchas durante el inicio. esta situación puede suceder si el software ya se está ejecutando en modo de no visualización cuando se inicia el producto.

Respuesta del Usuario: Si el error se produce durante el uso habitual, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZG0060I Una comprobación de disponibilidad ha fallado.

Explicación: Se ha producido un error desconocido al verificar la disponibilidad de la acción Abrir declaración.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0061I Una comprobación de disponibilidad ha fallado.

Explicación: Se ha producido un error al verificar la disponibilidad de la acción Abrir jerarquía de ejecución.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0062I Una comprobación de disponibilidad ha fallado.

Explicación: Se ha producido un error al verificar la disponibilidad de la acción Refactorizar.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0100E El editor no puede encontrar una declaración para {0}.

Explicación: El editor no puede localizar una declaración del párrafo {0}. No se ha podido determinar la ubicación del párrafo declarado.
{0}

El nombre de párrafo al que se hace referencia.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el párrafo al que se hace referencia está declarado y repita la operación.

CRRZG0101E El editor no puede añadir el ejecutado {0} al gráfico de ejecución..

Explicación: Se ha pasado un argumento no válido a la función de realizar gráfico.

{0}

Nombre de ejecutado

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0102E El editor no puede añadir un ejecutado al gráfico de ejecución, nodo {0}, con la declaración {1}..

Explicación: El argumento que se pasó a la función de realizar gráfico no es correcto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM para obtener ayuda.

CRRZG0110E No se ha podido cargar el programa {0} asociado al archivo {1}..

Explicación:

{0}

Un nombre de archivo de programa fuente de COBOL o PL/I.

{1}

Un libro de copia COBOL o un archivo de inclusión PL/I.

No se ha podido cargar el archivo de programa fuente que estaba asociado con el archivo incluido utilizando el elemento de menú **Asociar programa completo**.

Respuesta del Usuario:

- Asegúrese de que el tipo de archivo del archivo incluido que desea asociar a un archivo de programa

completo coincide con el tipo de contenido **Archivo de libro de copias COBOL** o **Archivo de inclusión PL/I**. Para obtener más información sobre los tipos de contenido, consulte Establecer asociaciones de tipo de contenido.

- Asocie un grupo de propiedades con el archivo de programa. El editor utiliza el valor de grupo de propiedades **SYSLIB** para ubicar archivos incluidos. Para obtener más información sobre la asociación de un grupo de propiedades con un archivo de programa, consulte Asociar un grupo de propiedades con un recurso.

CRRZG0111E El tipo de contenido del archivo incluido {0} no está soportado..

Explicación:

{0}

Un libro de copia COBOL o un archivo de inclusión PL/I.

El tipo de archivo del archivo incluido que desea asociar a un archivo de programa completo no coincide con el tipo de contenido **Archivo de libro de copias COBOL** o **Archivo de inclusión PL/I**.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el tipo de archivo del archivo incluido que desea asociar a un archivo de programa completo coincide con el tipo de contenido **Archivo de libro de copias COBOL** o **Archivo de inclusión PL/I**. Para obtener más información sobre los tipos de contenido, consulte Establecer asociaciones de tipo de contenido.

Capítulo 7. Mensajes para el entorno de desarrollo integrado z/OS (zIDE)

Estos mensajes pertenecen al entorno de desarrollo integrado z/OS (zIDE) en Rational Developer for z Systems.

CRRZI0001E La copia de seguridad de un espacio de trabajo existente no ha sido satisfactoria. Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

Explicación: Los espacios de trabajo de IBM WebSphere Developer for System z v6.0 o v7.0 o IBM Rational Developer for System z v7.1 se actualizan para trabajar en la versión más reciente de Rational Developer for z Systems se actualizan para trabajar en la versión más reciente de Rational Developer for z Systems cuando abre el espacio de trabajo en Rational Developer for z Systems. Se hace una copia de seguridad del espacio de trabajo antes de actualizarlo. Este mensaje indica que la operación de copia de seguridad ha fallado.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0002I Se ha guardado una copia del espacio de trabajo antiguo. Puede encontrarla en '{0}'.

Explicación: Los espacios de trabajo de IBM WebSphere Developer for System z v6.0 o v7.0 o IBM Rational Developer for System z v7.1 se actualizan para trabajar en la versión más reciente de Rational Developer for z Systems cuando abre el espacio de trabajo en Rational Developer for z Systems. Se hace una copia de seguridad del espacio de trabajo antes de actualizarlo. Este mensaje indica la ubicación de la copia de seguridad.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0003E La migración del espacio de trabajo no ha sido satisfactoria. Puede encontrar una copia de seguridad del espacio de trabajo original en '{0}'. Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

Explicación: Los espacios de trabajo de IBM WebSphere Developer for System z v6.0 o v7.0 o IBM Rational Developer for System z v7.1 se actualizan para trabajar en la versión más reciente de Rational Developer for z Systems se actualizan para trabajar en la versión más reciente de Rational Developer for z Systems cuando abre el espacio de trabajo en Rational Developer for z Systems. Este mensaje indica que la

operación de actualización ha fallado.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0004I En IBM WebSphere Developer para zSeries 6.0.1, la vista Lista de errores remotos sustituye a la vista Problemas. Seleccione Ventana->Mostrar vista->Otras...->TPF Toolkit->Lista de errores remotos o Ventana->Restablecer perspectiva para abrir esta vista.

Explicación: La vista Lista de errores remotos no se puede ver en la perspectiva de un espacio de trabajo actualizado a partir de un release anterior a IBM WebSphere Developer for zSeries v6.0.1. Este mensaje explica cómo abrir la vista Lista de errores remotos, que se introdujo en IBM WebSphere Developer for zSeries v6.0.1 para sustituir a la vista Problemas.

Respuesta del Usuario: Seleccione Ventana>Mostrar vista>Lista de errores remotos o Ventana>Restablecer perspectiva para abrir la vista Lista de errores remotos.

CRRZI0005E La variable de entorno '{0}' no está establecida. Establezca la variable de entorno en la tabla Variables de sistema de las variables de entorno de su sistema operativo. El valor debe señalar hacia el directorio de instalación de Developer for z Systems.

CRRZI0006E La opción del compilador "CICS ({0})" no se aplica para una operación de construcción. Elimine la subopción "{0}" y vuelva a intentarlo.

Explicación: Se ha especificado una de las subopciones de CICS CTS31, CTS32 o CTS41 para una compilación local. Estas subopciones solo son válidas en el contexto de una comprobación de sintaxis.

Respuesta del Usuario: Si está ejecutando una compilación local, elimine la subopción de CICS CTS31, CTS32 o CTS41.

CRRZI0007E La opción del compilador "CICS('CTS32')" no se aplica para una operación de construcción. Elimine la subopción "CTS32" y vuelva a intentarlo.

Explicación: Se ha especificado la subopción de CICS CTS32 en una compilación local. esta subopción solo es válida en el contexto de comprobación de sintaxis cuando se comprueba el código fuente en la sintaxis de CICS Transaction Server for z/OS 4.2.

Respuesta del Usuario: Si está compilando una aplicación local, elimine la subopción CTS32 de la opción del compilador de CICS.

CRRZI0008E La opción del compilador "CICS('CTS41')" no se aplica para una operación de construcción. Elimine la subopción "CTS41" y vuelva a intentarlo.

Explicación: Se ha especificado la subopción de CICS CTS41 en una compilación local. esta subopción solo es válida en el contexto de comprobación de sintaxis cuando se comprueba el código fuente en la sintaxis de CICS Transaction Server for z/OS 4.1.

Respuesta del Usuario: Si está compilando una aplicación local, elimine la subopción CTS41 de la opción del compilador de CICS.

CRRZI0009W El conjunto de datos {0} puede estar bajo el control de SCLM. Para continuar, especifique el ID de usuario del sistema.

Explicación: Se ha intentado suprimir un conjunto de datos que podría estar bajo el control de SCLM.

Respuesta del Usuario: Para continuar con la supresión del conjunto de datos, escriba su ID de usuario y contraseña para el sistema SCLM y pulse **Aceptar**.

Información relacionada:

Introducción a SCLM Developer Toolkit

CRRZI0010I El recurso {0} está bajo el control de SCLM. El archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación: Se ha intentado editar un recurso que podría estar bajo el control de SCLM.

Respuesta del Usuario: Para editar el recurso, acceda a él utilizando SCLM Developer Toolkit.

Información relacionada:

Introducción a SCLM Developer Toolkit

CRRZI0011W El recurso {0} puede estar bajo el control de SCLM. ¿Está seguro de que desea continuar?

Explicación: Se ha intentado suprimir un recurso que podría estar bajo el control de SCLM.

Respuesta del Usuario: Para continuar con la supresión del recurso, pulse **Aceptar**.

Información relacionada:

Introducción a SCLM Developer Toolkit

CRRZI0012E {0} está bajo el control de SCLM y no puede modificarse.

Explicación: Se ha intentado modificar un recurso que podría estar bajo el control de SCLM.

Respuesta del Usuario: Para modificar el recurso, acceda a él utilizando SCLM Developer Toolkit.

Información relacionada:

Introducción a SCLM Developer Toolkit

CRRZI0013I Se ha encontrado un módulo de definición de proyecto SCLM para {0}.

Explicación: El recurso indicado en el mensaje podría estar bajo el control de SCLM.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Información relacionada:

Introducción a SCLM Developer Toolkit

CRRZI0014E El archivo de inclusión no puede abrirse hasta que se ha añadido al espacio de trabajo actual. Para importar este archivo, seleccione Archivo -> Importar.

Explicación: Se ha intentado abrir una macro de inclusión mediante la acción **Abrir macro de inclusión**. La macro no se ha añadido al espacio de trabajo actual.

Respuesta del Usuario: Para añadir la macro al espacio de trabajo actual, utilice la acción **Archivo > Importar**.

CRRZI0015E No se puede encontrar el archivo de macro en la biblioteca SYSLIB. Verifique que tanto el archivo como la biblioteca están asignados correctamente.

Explicación: Se ha intentado abrir una macro de inclusión mediante la acción **Abrir macro de inclusión**. No se ha encontrado la macro en la biblioteca SYSLIB.

Respuesta del Usuario: Para verificar que el archivo se ha asignado correctamente, localice el archivo en la vista **Sistemas remotos** expandiendo el subsistema **Archivos MVS** en la conexión del sistema remoto.

Para verificar que SYSLIB se ha especificado correctamente, siga estos pasos:

1. Edite el grupo de propiedades asociado al recurso.
2. Pulse en la pestaña **Ensamblador** en el editor del grupo de propiedades.
3. Expanda el procedimiento, seleccione el nombre del paso y pulse **Editar** en el área **Opciones de paso** de la página.
4. Verifique que los conjuntos de datos especificados en el campo **Bibliotecas de macros** son correctos.

Información relacionada:

Editar un grupo de propiedades

CRRZI0016E No se ha podido abrir el archivo de macro. Conéctese al sistema antes de intentar esta acción.

Explicación: Se ha intentado abrir una macro de inclusión mediante la acción **Abrir macro de inclusión**. La macro no se puede abrir porque el sistema remoto en el que está ubicado no está conectado.

Respuesta del Usuario: Para conectarse al sistema remoto, seleccione la conexión del sistema remoto y pulse **Conectar** en el menú.

CRRZI0017I Debe añadir un filtro correspondiente para el conjunto de datos para que pueda añadirse el miembro al proyecto.

Explicación: Ha solicitado añadir un miembro de copia a un proyecto desde una sesión de edición, pero no hay un filtro actual para el nombre de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: En la vista Sistemas remotos, seleccione **Archivos MVS** y, a continuación, **Nuevo > Filtro** para añadir un filtro al nombre de conjunto de datos.

CRRZI0018E La biblioteca de copia no puede abrirse hasta que se ha añadido al espacio de trabajo actual. Para importar este archivo, seleccione Archivo -> Importar.

Explicación: Ha solicitado abrir una biblioteca de copia de una sesión de edición, pero aún no se ha añadido a su espacio de trabajo.

Respuesta del Usuario: En la barra de menús, pulse **Archivo > Importar** y vaya a la ubicación de la biblioteca de copia para importarla en su espacio de trabajo.

CRRZI0019E No se puede encontrar el archivo de copia en la biblioteca SYSLIB. Verifique que tanto el archivo como la biblioteca están asignados correctamente.

Explicación: Ha solicitado abrir o examinar un

miembro de copia remoto de una sesión de edición, pero no se ha podido encontrar el archivo en SYSLIB.

Respuesta del Usuario: En la vista Sistemas remotos, compruebe que se ha asignado la biblioteca SYSLIB y que el miembro de copia existe en dicha biblioteca. Repita la acción.

CRRZI0020E No se ha podido abrir el miembro de copia. Conéctese al sistema antes de intentar esta acción.

Explicación: Ha solicitado abrir o examinar un miembro de copia remoto de una sesión de edición, pero no hay conexión con el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: En la vista Sistemas remotos, seleccione el sistema remoto y pulse **Conectar**. Cuando se haya establecido la conexión, repita la acción.

CRRZI0021I No se ha resaltado ningún texto. Resalte el nombre del miembro de copia.

Explicación: Ha solicitado abrir un miembro de copia en una sesión de edición, pero no se ha resaltado ningún miembro de copia.

Respuesta del Usuario: Resalte el nombre del miembro de copia y repita la acción.

CRRZI0022E No puede encontrar el conjunto de datos '{0}'. Compruebe que el conjunto de datos y el miembro existen en el sistema remoto.

Explicación: Ha solicitado abrir un miembro de conjunto de datos o un miembro de conjunto de datos particionado desde una sesión de edición JCL, pero no se ha encontrado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe que ha seleccionado un nombre de miembro. En la vista Sistemas remotos, compruebe que el conjunto de datos y el miembro existen en el sistema remoto. Repita la acción.

CRRZI0023I El archivo seleccionado '{0}' ya está abierto en otra sesión de edición como procedimiento almacenado. Como consecuencia de ello, no se abrirá ninguna sesión de edición adicional.

Explicación: Ha solicitado editar un archivo que ya está abierto para edición.

Respuesta del Usuario: Busque el nombre de archivo en otra sesión del editor y edítelo en esa sesión.

CRRZI0024I El archivo seleccionado '{1}' ya está abierto en el editor bajo un proyecto diferente como '{0}'. Como consecuencia de ello, no se abrirá ninguna sesión de edición adicional.

Explicación: Ha solicitado editar un archivo que ya está abierto para edición.

Respuesta del Usuario: Busque el nombre de archivo en otra sesión del editor y edítelo en esa sesión.

CRRZI0025E El archivo no puede abrirse hasta que se ha añadido al espacio de trabajo actual. Para importar este archivo, seleccione Archivo -> Importar.

Explicación: Se ha intentado abrir un archivo de inclusión mediante la acción **Abrir archivo de inclusión**. El archivo no se ha añadido al espacio de trabajo actual.

Respuesta del Usuario: Para añadir el archivo de inclusión al espacio de trabajo actual, utilice la acción **Archivo > Importar**.

CRRZI0026E No se pudo abrir el archivo. Conéctese al sistema antes de intentar esta acción.

Explicación: Se ha intentado abrir un archivo de inclusión mediante la acción **Abrir archivo de inclusión**. No se ha podido encontrar el archivo en la biblioteca SYSLIB.

Respuesta del Usuario: Para verificar que el archivo existe en uno de los conjuntos de datos especificados en la concatenación SYSLIB, localice los conjuntos de datos en la vista Sistemas remotos. Expanda el subsistema **Archivos MVS** en la conexión del sistema remoto. Expanda cada conjunto de datos de SYSLIB para encontrar el miembro.

Para comprobar que SYSLIB se ha especificado correctamente, siga estos pasos:

1. Edite el grupo de propiedades asociado al recurso.
2. Pulse sobre la pestaña **PL/I** del editor del grupo de propiedades y seleccione **Pasos y procedimientos**.
3. Expanda el procedimiento, seleccione el nombre del paso y pulse **Editar** en el área **Opciones de paso** de la página.
4. Verifique que los conjuntos de datos especificados en el campo **Bibliotecas de inclusión** son correctos.

Información relacionada:

Editar un grupo de propiedades

CRRZI0027E No se ha podido abrir el archivo de inclusión. Conéctese al sistema antes de intentar esta acción.

Explicación: Se ha intentado abrir un archivo de inclusión mediante la acción **Abrir archivo de**

inclusión. El archivo no se puede abrir porque el sistema remoto en el que está ubicado no está conectado.

Respuesta del Usuario: Para conectarse al sistema remoto, seleccione la conexión del sistema remoto y pulse **Conectar** en el menú.

CRRZI0029I La comprobación de sintaxis local de un archivo remoto solo está disponible si el archivo se abre o edita desde un subproyecto MVS.

Explicación:

Atención: La comprobación de sintaxis local está en desuso.

Se ha intentado ejecutar una comprobación de sintaxis local en un archivo abierto para edición desde la vista Sistemas remotos.

Respuesta del Usuario:

1. Cierre la sesión de edición actual.
2. Añada el archivo a un subproyecto MVS.
3. Repita la solicitud de comprobación de sintaxis local.

Información relacionada:

Añadir un archivo remoto a un subproyecto MVS

CRRZI0030W No se puede guardar el archivo. ¿Desea comprobar la sintaxis en la última copia guardada de este archivo?

Explicación:

Atención: La comprobación de sintaxis local está en desuso.

Se ha intentado ejecutar una comprobación de sintaxis local en un archivo abierto para edición. No se pueden guardar los últimos cambios en el archivo, pero puede ejecutarse la operación de comprobación de sintaxis en la copia almacenada en la memoria caché local.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para ejecutar la comprobación de sintaxis en la copia en memoria caché.

CRRZI0031E Este archivo no puede suprimirse porque se trata de un archivo remoto fuera de línea que no se ha descargado. Para suprimir el archivo, debe volver a poner el proyecto en línea.

Explicación: Ha solicitado eliminar un archivo de marcador de un proyecto fuera de línea. Un archivo de marcador representa a un archivo remoto que no se ha descargado y que no existe en el espacio de trabajo local. Este mensaje suele ser el resultado de una

operación de la interfaz de programación de aplicaciones y no de una operación de la interfaz de usuario.

Respuesta del Usuario: Mueva el proyecto a un estado en línea y repita la operación.

CRRZI0032E Este archivo no puede suprimirse porque se trata de un archivo remoto en línea y el sistema asociado no está conectado. Para suprimir el archivo, debe conectarse al sistema asociado.

Explicación: Ha solicitado eliminar un archivo en un proyecto remoto, pero no está conectado al sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

CRRZI0033E Este archivo no puede moverse porque se trata de un archivo remoto fuera de línea que no se ha descargado. Para mover el contenido del archivo debe volver a poner el proyecto en línea.

Explicación: Ha solicitado mover un archivo de marcador en un proyecto fuera de línea. Un archivo de marcador representa a un archivo remoto que no se ha descargado y que no existe en el espacio de trabajo local. Este mensaje suele ser el resultado de una operación de la interfaz de programación de aplicaciones y no de una operación de la interfaz de usuario.

Respuesta del Usuario: Mueva el proyecto a un estado en línea y repita la operación.

CRRZI0034E Este archivo no puede moverse porque se trata de un archivo remoto en línea y el sistema asociado no está conectado. Para mover el archivo, debe conectarse al sistema asociado.

Explicación: Ha solicitado mover un archivo de un proyecto remoto, pero no está conectado al sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

CRRZI0035E El contenido de este archivo no está disponible porque se trata de un archivo remoto fuera de línea que no se ha descargado. Para ver el contenido del archivo, debe volver a poner el proyecto en línea.

Explicación: Ha solicitado abrir un archivo de marcador de un proyecto fuera de línea. Un archivo de marcador representa a un archivo remoto que no se ha descargado y que no existe en el espacio de trabajo local. Este mensaje suele ser el resultado de una

operación de la interfaz de programación de aplicaciones y no de una operación de la interfaz de usuario.

Respuesta del Usuario: Mueva el proyecto a un estado en línea y repita la operación.

CRRZI0036E El contenido de este archivo no está disponible porque se trata de un archivo remoto en línea y el sistema asociado no está conectado. Para ver el contenido del archivo, debe conectarse al sistema asociado.

Explicación: Ha solicitado abrir un archivo de un proyecto remoto, pero no está conectado al sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

CRRZI0037E El contenido de este archivo no puede modificarse porque se trata de un archivo remoto fuera de línea que no se ha descargado. Para actualizar el contenido del archivo, debe volver a poner el proyecto en línea.

Explicación: Ha solicitado editar un archivo de marcador de un proyecto fuera de línea. Un archivo de marcador representa a un archivo remoto que no se ha descargado y que no existe en el espacio de trabajo local. Este mensaje suele ser el resultado de una operación de la interfaz de programación de aplicaciones y no de una operación de la interfaz de usuario.

Respuesta del Usuario: Mueva el proyecto a un estado en línea y repita la operación.

CRRZI0038E El contenido de este archivo no puede modificarse porque se trata de un archivo remoto en línea y el sistema asociado no está conectado. Para actualizar el contenido del archivo, debe conectarse al sistema asociado.

Explicación: Ha solicitado editar un archivo de un proyecto remoto, pero no está conectado al sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

CRRZI0041E No se han podido crear IResources para {0}.

Explicación: Se ha producido un error al acceder al contenido de un recurso remoto en un proyecto z/OS.

Respuesta del Usuario:

1. Compruebe la conexión para determinar si el proyecto es un proyecto en línea y repita la operación.
2. Borre los archivos de memoria caché del sistema remoto seleccionando **Ventana > Preferencias > Sistemas remotos > Archivo de memoria caché > Borrar archivos de memoria caché** y, a continuación, repita la operación.
3. Vuelva a crear el proyecto.

Si el error se produce durante el uso habitual, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0042E No se ha podido descargar {0}.

Explicación: Rational Developer for z Systems no ha podido descargar el archivo del sistema remoto a la memoria caché local.

Respuesta del Usuario: Compruebe la conexión y repita la operación. Si el problema sigue produciéndose, póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0043E No se ha podido encontrar el archivo {0}.

Explicación: Rational Developer for z Systems no ha podido encontrar el archivo de memoria caché local al leer o escribir contenido de un recurso remoto en un proyecto z/OS.

Respuesta del Usuario: Si el proyecto está en línea, compruebe la conexión del sistema remoto y repita la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0046E No se ha podido subir {0}.

Explicación: Rational Developer for z Systems no ha podido cargar el archivo desde la memoria caché local en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Compruebe la conexión con el sistema remoto e intente de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0047E No se ha podido escribir en {0}.

Explicación: Se ha producido un error al escribir contenidos en un archivo de un proyecto z/OS.

Respuesta del Usuario: Compruebe la conexión con el sistema remoto e intente de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0048E {0} no es un URL válido.

Explicación: Se ha producido un error al acceder a un recurso interno en un proyecto z/OS.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0049E La clase '{0}' no es un clasificador válido.

Explicación: Se ha producido un error al crear un recurso interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM e informe del problema.

CRRZI0050E El tipo de datos '{0}' no es un clasificador válido.

Explicación: Se ha producido un error al crear un recurso interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0051E El sistema '{0}' está actualmente bajo control basado en el host, pero ya existen uno o varios proyectos remotos asociados con el mismo sistema en este espacio de trabajo. Deben suprimirse los proyectos no basados en el host para poder abrir los proyectos basados en el host.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. Uno o varios proyectos basados en la estación de trabajo existen en el espacio de trabajo. No pueden existir proyectos basados en host y proyectos basados en la estación de trabajo asociados a un mismo sistema remoto en el mismo espacio de trabajo.

Respuesta del Usuario: Elimine los proyectos basados en la estación de trabajo. Vuelva a conectarse al sistema remoto.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0052E Se ha producido un error de E/S mientras se cargaba el archivo de configuración del proyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS porque ha aparecido un error de E/S en el archivo de configuración.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0053E Se ha producido un error de entorno de trabajo mientras se cargaba el archivo de configuración del proyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS debido a un error en el entorno de trabajo.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0054E Se ha producido un error de E/S mientras se cargaba el archivo de definición del proyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS porque ha aparecido un error de E/S en el archivo de configuración.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0055E No se ha encontrado el archivo de definición del proyecto '{0}' especificado por el archivo de configuración '{1}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS porque no se ha encontrado el archivo de definición de proyecto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema. El error puede tener una de estas causas:

- El archivo de definición de proyecto no existe.
- El nombre de vía de acceso del archivo de definición de proyecto se ha especificado de forma incorrecta en el archivo de configuración.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0056E Se ha producido un error de entorno de trabajo mientras se cargaba el archivo de definición del proyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS debido a un error en el entorno de trabajo.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0058E Se ha producido un error de E/S mientras se cargaba el archivo de definición del subproyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS porque ha aparecido un error de E/S en el archivo de configuración.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0060E Se ha producido un error de entorno de trabajo mientras se cargaba el archivo de definición del subproyecto basado en host: '{0}'.

Explicación: Se ha realizado una conexión con un sistema remoto en el que se han definido proyectos basados en host. No se ha podido cargar un proyecto basado en host en la vista Proyectos z/OS debido a un error en el espacio de trabajo.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0062E Ya existe un recurso con el nombre '{0}' en '{1}'. Asegúrese de que todos los recursos tienen un nombre exclusivo e inténtelo de nuevo.

Explicación: Un intento de renombrar un recurso ha fallado porque ya existe otro recurso con ese nombre.

Respuesta del Usuario: Repita la operación con un nombre diferente.

CRRZI0063E El nombre del sistema '{0}' encontrado en el archivo de definición del subproyecto para el subproyecto '{1}' no coincide con ninguno de los sistemas definidos.

Explicación: Se ha cargado un subproyecto de un proyecto basado en host. El sistema remoto al que está asociado el subproyecto no existe entre las conexiones de sistema remoto definidas actualmente.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema para modificar el archivo de definición del subproyecto para que especifique el nombre del sistema remoto correcto.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0065E El archivo de definición del subproyecto para el subproyecto '{0}' no contiene un nombre de sistema.

Explicación: Se ha cargado un subproyecto desde un proyecto basado en host. El subproyecto no está asociado a un sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema para modificar el archivo de definición del subproyecto para que especifique el sistema remoto correcto.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0066E El archivo de definición del subproyecto para el subproyecto '{0}' no contiene información del sistema.

Explicación: Se ha cargado un subproyecto de un proyecto basado en host. El subproyecto no está asociado con un sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema para modificar el archivo de definición del subproyecto para que especifique el nombre del sistema remoto correcto.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZI0068I El miembro de JCL '{0}' se genera en el conjunto de datos '{1}'.

Explicación: Este mensaje informa de los resultados de una acción para generar JCL. En este mensaje, {0} es el archivo JCL que se genera y {1} es el nombre del conjunto de datos particionado al que se añade el archivo JCL.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0069E La operación no se ha realizado porque el recurso '{0}' está bloqueado. Otra persona o programa puede estar utilizando el recurso. Intente de nuevo la operación cuando el recurso esté disponible.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a un intento de actualizar un recurso bloqueado.

Respuesta del Usuario: Puede ver el estado de bloqueo de un archivo remoto mirando en la vista Propiedades del archivo. Un archivo bloqueado muestra un ID de usuario en la fila **Propietario del bloqueo** de la tabla de propiedades. Un archivo desbloqueado no muestra ID de usuario en dicha fila.

CRRZI0070E El conjunto de datos especificado para el JCL generado no existe. Verifique el nombre del conjunto de datos destino y vuelva a intentarlo.

Explicación: Se ha realizado una solicitud para generar un archivo JCL, pero el conjunto de datos de destino no existe.

Respuesta del Usuario: Solicite un conjunto de datos distinto o asigne el conjunto de datos de destino y vuelva a enviar la solicitud de generación.

CRRZI0071I Ya existe un miembro con este nombre. ¿Desea sustituir el miembro existente?

Explicación: Ha enviado una solicitud para generar JCL y ha especificado un nombre de archivo JCL que existe en el conjunto de datos particionados.

Respuesta del Usuario: Para generar el JCL y sobrescribir el archivo JCL existente, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de generar JCL, pulse **No**.

CRRZI0073E El sistema ha sometido un trabajo basado en el ID de usuario actual para realizar una comprobación de sintaxis o una construcción. El estado de este trabajo no puede determinarse porque puede que el filtro JES no sea correcto o que la tarjeta de trabajo no sea válida. Cree un filtro JES que coincida con este ID de usuario, compruebe la tarjeta de trabajo y vuelva a intentarlo.

CRRZI0074E El subsistema JES no está conectado. Conéctese al subsistema e intente de nuevo la operación.

Explicación: El subsistema JES no está conectado.

Respuesta del Usuario: En la vista Sistemas remotos, localice el sistema remoto en el que se encuentra el recurso con el que está trabajando. Expanda la conexión

de sistema remoto, seleccione **JES**, y pulse **Conectar** en el menú.

CRRZI0075E El trabajo sometido ha finalizado anormalmente.

Explicación: Un trabajo sometido ha finalizado anormalmente. Este mensaje también incluye el siguiente mensaje: Pulse {0} para ver la salida de trabajo o {1} para ver las propiedades de compilación actualmente en uso. En este mensaje {0} es un enlace a la salida de trabajo y {1} es un enlace al grupo de propiedades asociado al recurso.

Respuesta del Usuario: Para comprobar la salida de trabajo, pulse sobre el enlace de salida de trabajo. Para comprobar las propiedades de compilación del recurso, pulse el enlace de grupo de propiedades.

CRRZI0076E El trabajo sometido ha finalizado con un error JCL.

Explicación: El trabajo sometido ha fallado por un error de JCL. Este mensaje también incluye el siguiente texto de mensaje:

Pulse {0} para ver la salida de trabajo o pulse {1} para ver las propiedades de compilación actualmente en uso.

En este mensaje {0} es un enlace a la salida de trabajo y {1} es un enlace al grupo de propiedades asociado al recurso.

Respuesta del Usuario: Para comprobar la salida de trabajo, pulse sobre el enlace de salida de trabajo. Para comprobar las propiedades de compilación del recurso, pulse el enlace de grupo de propiedades.

CRRZI0077W La operación se ha cancelado en la estación de trabajo. Es posible que el trabajo {0} se deba depurar de JES.

Explicación: Se ha cancelado la ejecución de un acción de sometimiento de trabajos.

Respuesta del Usuario: Para depurar el trabajo, siga estos pasos:

1. En la vista Sistemas remotos, localice el sistema remoto en el que se encuentra el recurso con el que está trabajando.
2. Expanda la conexión al sistema remoto y, a continuación, expanda **JES > Mis trabajos**.
3. Seleccione el nombre de trabajo indicado en el mensaje y, a continuación, seleccione **Depurar** en el menú.

CRRZI0078E No hay ningún grupo de propiedades asociado al subproyecto '{0}'. Asocie un grupo de propiedades al subproyecto y vuelva a intentar la operación.

Explicación: Al ejecutar una solicitud de construcción para un subproyecto, el sistema detectó que no hay ningún grupo de propiedades asociado al subproyecto. Hace falta un grupo de propiedades para construir un subproyecto. En el mensaje, {0} es el nombre del subproyecto.

Respuesta del Usuario:

1. En la vista Proyectos z/OS, seleccione el subproyecto y pulse **Grupo de propiedades > Asociar grupo de propiedades**.
2. En la ventana Asociar grupo de propiedades, elija un grupo de propiedades para asociarlo al subproyecto y pulse **Aceptar**.
3. Repita la operación de construcción.

CRRZI0079I El alias o el archivo al que hace referencia ya están abiertos en el editor.

Explicación: Se ha realizado una solicitud para editar un alias o el archivo al que hace referencia, pero el archivo ya está abierto en el editor.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Información relacionada:

Editar un alias de conjunto de datos

CRRZI0080W Esta acción suprime el alias '{0}'. La supresión de un alias no suprime el conjunto de datos referenciado. ¿Desea continuar?

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una acción de menú **Suprimir** cuando el recurso seleccionado en la vista es un alias de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario:

- Si quiere suprimir el alias, pulse **Sí**.
- Si quiere suprimir el conjunto de datos referenciado, pulse **No**, seleccione el conjunto de datos referenciado en la vista y repita la acción **Suprimir**.
- Para inhabilitar este aviso, abra la página de preferencias Archivos MVS y anule la selección del recuadro **Mostrar mensajes de aviso al suprimir el alias**.

Información relacionada:

Establecimiento de preferencias para subsistemas de Archivos MVS

CRRZI0081W Este conjunto de datos contiene {0} miembros y la expansión del conjunto de datos podría mucho tiempo. ¿Desea continuar?

Explicación: El número de miembros del conjunto de datos particionados supera el umbral de aviso definido en la página de preferencias de Archivos MVS. Este mensaje le da la oportunidad de cancelar la solicitud de expansión.

Respuesta del Usuario:

- Para continuar con la expansión del conjunto de datos particionados, pulse **Sí**.
- Para cancelar la solicitud de expansión, pulse **No**.
- Para inhabilitar el aviso, abra la página de preferencias Archivos MVS y anule la selección del recuadro **Mostrar mensajes de aviso en la expansión**.
- Para cambiar el umbral de aviso, abra la página de preferencias Archivos MVS y especifique un número diferente en el campo **Número máximo de miembros expandidos sin enviar avisos**.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para subsistemas de **Archivos MVS**

Utilice la página Archivos MVS para establecer preferencias para el subsistema **Archivos de MVS** en la vista Sistemas remotos.

CRRZI0082W Existe una línea en el archivo '{0}' de {1} cuyo contenido sobrepasa la longitud máxima de línea (ver Detalles). Si se guarda el archivo, esta línea quedará truncada. ¿Desea continuar?

Explicación: Durante una comparación de archivos, se ha modificado una línea en el archivo {0} y la longitud de la línea supera la longitud máxima permitida por las características del conjunto de datos. Este mensaje advierte de que la línea se va a truncar al guardar el archivo.

Respuesta del Usuario:

- Para guardar el archivo con la línea truncada, pulse **Sí**.
- Para cancelar la operación de guardado, pulse **No**. Puede volver al editor, corregir la línea y guardar el archivo de nuevo.

CRRZI0083W Existen {0} líneas en el archivo '{1}' de {2} cuyo contenido sobrepasa la longitud máxima de línea (ver Detalles). Si se guarda el archivo, estas líneas quedarán truncadas. ¿Desea continuar?

Explicación: Durante una comparación de archivos se modificaron varias líneas en el archivo {1} y la longitud de la línea supera la longitud máxima permitida por las características del conjunto de datos. Este mensaje

advierte de que las líneas se van a truncar al guardar el archivo.

Respuesta del Usuario:

- Para guardar el archivo con las líneas truncadas, pulse **Sí**.
- Para cancelar la operación de guardado, pulse **No**. Puede volver al editor, corregir las líneas y guardar el archivo de nuevo.

CRRZI0084W El archivo '{0}' está bloqueado. Se ha abierto en otra sesión de edición o está bloqueado por otro usuario. Este archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: Durante una operación de comparación de archivos, el sistema ha detectado que el archivo indicado por {0} ya está abierto en una sesión de edición o está bloqueado por otro usuario. Este mensaje le permite cancelar la operación de comparación de archivos o continuar la operación en modalidad de solo lectura. Si continúa con la operación de comparación, no podrá editar el archivo bloqueado.

Respuesta del Usuario:

- Para continuar con la operación de comparación, pulse **Sí**. El archivo se abre en modalidad de solo lectura y no puede editarlo.
- Para cancelar la operación de comparación de archivos, pulse **No**.
- Para abrir el archivo en el editor de comparación en modalidad de edición, realice una de estas acciones:
 - Cierre el archivo en la sesión de edición actual.
 - Espere hasta que el archivo deje de estar bloqueado y vuelva a intentarlo.

CRRZI0085W Ambos archivos están bloqueados. Se han abierto en otras sesiones de edición o están bloqueados por otros usuarios. Los archivos se abrirán en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: Durante una operación de comparación de archivos, el sistema ha detectado que los dos archivos están abiertos en una sesión de edición o bloqueados por otro usuario. Este mensaje le permite cancelar la operación de comparación de archivos o continuar la operación con los archivos en modalidad de solo lectura. Si continúa con la operación de comparación, no podrá editar los archivos bloqueados.

Respuesta del Usuario:

- Para continuar con la operación de comparación, pulse **Sí**. Los archivos se abren en modalidad de solo lectura y no puede editarlos.
- Para cancelar la operación de comparación de archivos, pulse **No**.

- Para abrir los archivos en el editor de comparación en modalidad de edición, realice una de estas acciones:
 - Cierre los archivos en la sesión de edición actual.
 - Espere hasta que los archivos dejen de estar bloqueados e intente realizar la operación de comparación.

CRRZI0086W El archivo '{0}' tiene un formato de registro '{1}' y el archivo '{2}' tiene un formato de registro '{3}'. Los formatos de registro no coinciden. ¿Todavía desea continuar?

Explicación:

{0}

Uno de los dos archivos que se están comparando.

{1}

El formato de registro del archivo 0.

{2}

Uno de los dos archivos que se están comparando.

{3}

El formato de registro del archivo 2.

Durante una comparación de archivos, se muestran el formato de registro del archivo {0} y el formato de registro del archivo {2}. Si los formatos de registro de los dos archivos no coinciden, el usuario tiene que confirmar si quiere continuar con la comparación de archivos.

Respuesta del Usuario: Para continuar con la comparación de archivos, pulse **Sí**. Para cancelar la operación de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0087W El archivo '{0}' tiene una longitud de registro '{1}' y el archivo '{2}' tiene una longitud de registro '{3}'. Las longitudes de registro no coinciden. ¿Todavía desea continuar?

Explicación:

{0}

Uno de los dos archivos que se están comparando.

{1}

La longitud de registro del archivo 0.

{2}

Uno de los dos archivos que se están comparando.

{3}

La longitud de registro del archivo 2.

Durante una comparación de archivos, se muestran la longitud de registro del archivo {0} y la longitud de registro del archivo {2}. Si las longitudes de registro de

los dos archivos no coinciden, el usuario tiene que confirmar si quiere continuar con la comparación de archivos.

Respuesta del Usuario: Para continuar con la comparación de archivos, pulse **Sí**. Para cancelar la operación de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0088E El subsistema asociado no está conectado. Conéctese al subsistema e intente de nuevo la operación.

Explicación: La operación solicitada requiere acceso a un subsistema remoto, como Archivos MVS, Archivos z/OS UNIX o JES.

Respuesta del Usuario: Conéctese al subsistema e intente de nuevo la operación.

CRRZI0089I El conjunto de datos es del tipo **LIBRARY(PDSE)**. La compresión no es obligatoria.

Explicación: Se ha solicitado la acción **Comprimir** o **Comprimir con copia de seguridad** para un conjunto de datos de tipo **LIBRARY(PDSE)**. Estas acciones no son compatibles con este tipo de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0090I Satisfactorio

Explicación: El procedimiento de verificación de instalación se ha completado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0091E Error de E/S

Explicación: Se ha producido un error de E/S al recopilar información del conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos `rsecomm.log` y `ffs*.log` en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0092E No se ha podido escribir

Explicación: Se ha producido un error de E/S al subir el archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos `rsecomm.log` y `ffs*.log` en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de

referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0093E No se ha podido leer

Explicación: Se ha producido un error de E/S al descargar un archivo o al buscar un registro en el archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0094E La inicialización de escritura ha fallado

Explicación: El proceso no ha podido inicializar la salida mientras se escribía en un archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0095E La inicialización de lectura ha fallado

Explicación: El proceso no ha podido inicializar un archivo mientras se leía el archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0096E La asignación dinámica ha fallado.

Explicación: Un intento de asignar un conjunto de datos ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0097E Apertura fallida

Explicación: Una solicitud para abrir un conjunto de datos ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más

información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0098I El recurso no está disponible de inmediato.

Explicación: El conjunto de datos no se puede actualizar porque está siendo actualizado por otro usuario.

Respuesta del Usuario: Espere a que el conjunto de datos esté disponible e intente realizar la operación de nuevo.

CRRZI0099I Se ha realizado una petición de control anterior del mismo recurso para la misma tarea.

Explicación: El conjunto de datos no se puede actualizar porque lo ha abierto otro usuario.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del sistema remoto e intente realizar la operación de actualización de nuevo. Si la actualización vuelve a fallar, conserve los archivos de registro del producto y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM.

Información relacionada:

Archivos de registro

Anotar y configurar el análisis mediante FEKLOGS

CRRZI0130E No se ha podido localizar una entrada de catálogo

Explicación: La macro LOCATE ha fallado al recuperar información del catálogo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400): Return codes from LOCATE.

CRRZI0131E El código de retorno de ESTAE o GETMAIN no es cero.

Explicación: La macro ESTAE o GETMAIN ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400): Catalog Processor Return Codes, código 164.

CRRZI0132E DELETE ha fallado debido a que un tipo de dispositivo desparejado ha provocado una anomalía SCRATCH.

Explicación: El intento de localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información

sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 168.

CRRZI0133E DELETE ha fallado debido a que el conjunto de datos está abierto actualmente, provocando una anomalía SCRATCH.

Explicación: El intento de localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 184.

CRRZI0134E Se ha producido un error de E/S o irrecuperable.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 24.

CRRZI0135E No se puede asignar un catálogo necesario.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Code, código 4.

CRRZI0136E Se ha suministrado un espacio insuficiente. El tamaño del espacio calculado se devuelve en el área CTGFDBK de la lista de parámetros del catálogo.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 40.

CRRZI0137E Se ha suministrado un espacio insuficiente. El tamaño necesario es desconocido.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):

Catalog Processor Return Codes, código 44.

CRRZI0138E La función no es válida.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 48.

CRRZI0139E Anomalía de verificación de seguridad o contraseña.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 56.

CRRZI0140E No se ha encontrado el conjunto de datos o bien no se ha podido abrir el catálogo.

Explicación: Una solicitud para localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 8.

CRRZI0141E DELETE ha fallado debido a que una fecha de depuración sin caducar ha provocado una anomalía SCRATCH.

Explicación: El intento de localizar una entrada de catálogo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Catalog Processor Return Codes, código 84.

CRRZI0142E No se ha podido leer un DSCB

Explicación: Una solicitud para leer un bloque de control de conjunto de datos (DSCB) ha fallado con un código de retorno 4, 8, 12 o 16.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp Advanced Services (SC26-7400):
Return Codes from OBTAIN (Reading by Data Set Name).

CRRZI0143E Se ha encontrado un error de E/S permanente, o se ha encontrado un DSCB format-1 al procesar el volumen especificado, o se ha recibido un código de retorno de error no previsto de CVAf (recurso de acceso VTOC común).

Explicación: Una solicitud para leer un bloque de control de conjunto de datos (DSCB) ha fallado con el código de retorno 12. Este error se puede producir por los motivos siguientes:

- Se ha detectado un error de E/S permanente.
- Se ha detectado un DSCB formato-1 no válido al procesar el volumen especificado.
- Se ha recibido un código de retorno de error inesperado del recurso de acceso a VTOC común (CVAf).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp *Advanced Services* (SC26-7400): Return Codes from OBTAIN (Reading by Data Set Name).

CRRZI0144E Puntero de área de trabajo no válido.

Explicación: Una solicitud para leer un bloque de control de conjunto de datos (DSCB) ha fallado con el código de retorno 12. Este error está causado por un puntero de área de trabajo no válido.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp *Advanced Services* (SC26-7400): Return Codes from OBTAIN (Reading by Data Set Name).

CRRZI0145E El volumen necesario no está montado.

Explicación: Una solicitud para leer un bloque de control de conjunto de datos (DSCB) ha fallado con el código de retorno 4. Este error puede ocurrir cuando no se ha montado el volumen necesario.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp *Advanced Services* (SC26-7400): Return Codes from OBTAIN (Reading by Data Set Name).

CRRZI0146E El DSCB format-1 no se ha encontrado en la VTOC del volumen especificado.

Explicación: Una solicitud para leer un bloque de control de conjunto de datos (DSCB) ha fallado con el código de retorno 8. Este error puede ocurrir cuando el DSCB formato 1 no se encuentra en la tabla de índice de volumen (VTOC) del volumen especificado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMSdfp *Advanced Services* (SC26-7400):

Return Codes from OBTAIN (Reading by Data Set Name).

CRRZI0147E El conjunto de datos migrado ha fallado

Explicación: Una solicitud para recuperar un conjunto de datos migrados ha fallado. La recuperación de conjuntos de datos migrados no es compatible debido a tiempos de transmisión y recuperación largos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0148E No se ha podido cerrar

Explicación: La operación de cierre ha fallado durante una solicitud para renombrar o suprimir un archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0149E La terminación ha fallado

Explicación: La operación de terminación ha fallado durante una solicitud para renombrar o suprimir un archivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0151E No se ha podido obtener directorio

Explicación: Ha fallado la función DESERV GET_ALL de la macro DFSMS.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS *Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0152E No se ha podido iniciar servidor de mandatos

Explicación: Este error resulta de un problema de

configuración de la APPC para el servicio de TSO Commands.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre consideraciones de ajuste al utilizar APPC para iniciar el servicio TSO Commands, consulte la Guía de referencia de configuración de host de IBM Rational Developer for z Systems (SC11-7903).

CRRZI0188E No se ha podido crear una hebra.

Explicación: El proceso para crear un subproceso ha fallado durante una solicitud de conexión a un servidor del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 XL C/C++ *Run-Time Library Reference* (SA22-7821): pthread_create()–Create a Thread.

CRRZI0189E El sistema no tiene los recursos necesarios para crear otra hebra.

Explicación: El proceso para crear un subproceso ha fallado durante una solicitud de conexión a un servidor del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 XL C/C++ *Run-Time Library Reference* (SA22-7821): pthread_create()–Create a Thread, código de error EAGAIN.

CRRZI0190E El valor especificado por la hebra no es válido.

Explicación: El proceso para crear un subproceso ha fallado durante una solicitud de conexión a un servidor del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 XL C/C++ *Run-Time Library Reference* (SA22-7821): pthread_create()–Create a Thread, código de error EINVAL.

CRRZI0191E No hay suficiente memoria para crear la hebra.

Explicación: El proceso para crear un subproceso ha fallado durante una solicitud de conexión a un servidor del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 XL C/C++ *Run-Time Library Reference* (SA22-7821): pthread_create()–Create a Thread, código de error ENOMEM.

CRRZI0193E Discrepancia de versión de cliente/servidor

Explicación: Se ha intentado realizar una conexión con un servidor del sistema remoto desde una versión del cliente que no es compatible con dicho servidor.

Respuesta del Usuario: verifique las versiones del cliente y el servidor de Rational Developer for z Systems. Instale la versión correcta del cliente o conéctese a un sistema remoto compatible con el cliente.

CRRZI0194E Formato de registro no permitido

Explicación: Este error se produce al descargar un módulo de carga o un objeto de programa. Los tipos de transferencia de los conjuntos de datos de origen y destino son distintos.

Respuesta del Usuario:

Diagnóstico del problema

1. Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el conjunto de datos de destino. Compruebe la vista Propiedad (la tabla de dos columnas con las cabeceras **Propiedad** y **Valor**). Expanda la propiedad **Correlación**. Tiene que ver **Binario de Transferencia** en el conjunto de datos de origen y de destino.
2. Esta función requiere que el cliente y el servidor sean al menos de la versión 8.0.1.

Resolución del problema

Si el conjunto de datos de destino es **Texto de transferencia**, cámbielo a **Binario de transferencia** haciendo lo siguiente:

- Para un archivo único:
 1. Pulse con el botón derecho sobre el archivo de datos de destino y pulse **Propiedades**.
 2. Pulse **Correlación**.
 3. Pulse **Otro** debajo de **Modo de transferencia**, pulse **binario** y, a continuación, **Aceptar**.
- Para todos los archivos que tienen un calificador de nivel bajo en concreto:
 1. Pulse **Ventana > Mostrar vista > Correlación de sistemas de archivos z/OS**. La vista se abre casi al final de la ventana del espacio de trabajo.
 2. Pulse con el botón derecho en la vista y seleccione **Añadir correlación de conjunto de datos**.
 3. Escriba un patrón en el campo **Criterio de correlación**, por ejemplo, ****LOADMOD**. Esta correlación se

- aplicará a todos los conjuntos de datos futuros que tengan ese calificador de bajo nivel.
4. Pulse **Otro** debajo de **Modo de transferencia**, pulse **binario** y, a continuación, **Aceptar**.

CRRZI0195E No se ha podido suprimir el archivo

Explicación: Una solicitud para suprimir un conjunto de datos ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0196E No se puede renombrar archivo

Explicación: Una solicitud para renombrar un conjunto de datos ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0197E No se ha podido actualizar el directorio

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese que tiene autorización de escritura en el conjunto de datos. Póngase en contacto con el administrador del sistema si necesita ayuda para conseguir autorización de escritura.

CRRZI0198E No queda espacio en el directorio.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado porque no hay espacio en el directorio.

Respuesta del Usuario: Compruebe la cantidad de espacio que hay en el directorio. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): STOW Completion Codes.

CRRZI0199E Se ha detectado un error de entrada o salida permanente. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. Se

ha detectado un error de entrada o salida permanente. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0200E El sistema ha encontrado un error de E/S al intentar leer o escribir en la VTOC.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. El sistema ha encontrado un error de E/S al intentar leer o escribir en la VTOC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0201E Se ha producido un error de E/S permanente al intentar grabar la marca EOF tras el miembro. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. Se ha producido un error de E/S permanente al intentar grabar la marca EOF tras el miembro. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0202E El sistema no ha podido actualizar la VTOC.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. El sistema no ha podido actualizar la VTOC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0203E No hay espacio secundario disponible o se ha producido un error de salida de usuario DADSM. El error se ha producido al intentar escribir un EOF; se ha utilizado todo el espacio primario.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. No hay espacio secundario disponible o se ha producido

un error de salida de usuario DADSM. El error se ha producido al intentar escribir un EOF; se ha utilizado todo el espacio primario.

Respuesta del Usuario: Compruebe la disponibilidad del espacio secundario. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*. Para obtener más información sobre los códigos de terminación anómala X'737', X'B37', X'D37' y X'E37', consulte *z/OS V1R10.0 MVS System Codes*.

CRRZI0204E No hay espacio secundario disponible o se ha producido un error de salida de usuario DADSM.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.No hay espacio secundario disponible o se ha producido un error de salida de usuario DADSM.

Respuesta del Usuario: Compruebe la disponibilidad del espacio secundario. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*. Para obtener más información sobre los códigos de terminación anómala X'737', X'B37', X'D37' y X'E37', consulte *z/OS V1R10.0 MVS System Codes*.

CRRZI0205E Se ha producido un error al escribir datos almacenados en almacenamientos intermedios del sistema. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.Se ha producido un error al escribir datos almacenados en almacenamientos intermedios del sistema. No se otorga el control a la rutina de análisis de error (SYNAD).

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0206E El bloque de control de datos especificado no está abierto o se ha abierto para entrada, o se ha producido un error de DEB.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.El bloque de control de datos especificado no está abierto o se ha abierto para entrada, o se ha producido un error de DEB.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS*

V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes.

CRRZI0207E La función de inicializar se ha especificado pero el PDSE se ha asignado con DISP=SHR. Utilice DISP=OLD o DISP=MOD.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.La función de inicializar se ha especificado, pero el PDSE se ha asignado con DISP=SHR.

Respuesta del Usuario: Utilice DISP=OLD o DISP=MOD. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0208E No hay suficiente almacenamiento virtual disponible para realizar la función STOW.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.No hay suficiente almacenamiento virtual disponible para ejecutar la función STOW.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0209E El llamante ha intentado emitir una acción añadir o sustituir para un miembro de la biblioteca de gestión de programas, que es una PDSE que contiene objetos programa.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.El interlocutor ha intentado emitir una acción **Añadir** o **sustituir** para un miembro de la biblioteca de gestión de programas, que es una PDSE que contiene objetos de programa.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0210E El alias tiene un TTR no válido.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado.El alias tiene un TTR no válido.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0211E El directorio ya contiene el nombre nuevo especificado.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. El directorio ya contiene el nombre nuevo especificado.

Respuesta del Usuario: Verifique el nombre de directorio. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0212E Los TTR suministrados por usuario se encuentran en el campo de datos de usuario de la entrada de directorio.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. Los TTR suministrados por usuario se encuentran en el campo de datos de usuario de la entrada de directorio (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0213E La acción **sustituir** ha fallado porque no puede sustituir un nombre de alias si es el mismo nombre que el miembro primario.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La solicitud de sustituir el archivo ha fallado porque no puede sustituir un nombre de alias si es el mismo nombre que el miembro primario (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0214E La acción **añadir o sustituir** ha fallado al intentar **añadir o sustituir** un alias, pero el miembro identificado por TTR no existe.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La acción **añadir o sustituir** ha fallado al intentar **añadir o sustituir** un alias, pero el miembro identificado por TTR no existía (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0215E La acción **sustituir** ha fallado al intentar **sustituir** un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización y el nombre de miembro ha identificado un alias existente.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La sustitución ha fallado al intentar sustituir un nombre de miembro primario. El PDSE se ha abierto para la actualización y el nombre de miembro ha identificado un alias existente.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0216E La acción **sustituir** ha fallado al intentar **sustituir** un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización, pero el TTR de entrada no está definido para ese miembro.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La acción **sustituir** ha fallado al intentar sustituir el nombre de miembro primario. El PDSE se ha abierto para la actualización, pero el TTR de entrada no está definido para ese miembro (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0217E La acción **añadir** ha fallado porque no puede **añadir** un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La acción **añadir** ha fallado porque no puede **añadir** un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets: STOW Completion Codes*.

CRRZI0218E La acción **sustituir** ha fallado porque no puede **sustituir** un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización y el nombre especificado no existe.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. La

acción **sustituir** ha fallado porque no puede sustituir un nombre de miembro primario mientras el PDSE está abierto para actualización y el nombre especificado no existe (solo PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0219E Uno o varios miembros están en estado de supresión pendiente; el espacio que ocupan esos módulos no está disponible de inmediato para reutilizarlo.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. Uno o varios miembros están en estado de supresión pendiente; el espacio que ocupan esos módulos no está disponible de inmediato para reutilizarlo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0220E No se ha encontrado el nombre especificado.

Explicación: La macro STOW, actualizar directorio de conjunto de datos particionados (BPAM), ha fallado. No se ha podido encontrar el nombre especificado.

Respuesta del Usuario: Verifique el nombre. Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*: STOW Completion Codes.

CRRZI0221E Anomalía de asignación dinámica para el directorio PDS

Explicación: La asignación de un conjunto de datos mediante **dynalloc()** ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 XL C/C++ Run-Time Library Reference* (SA22-7821): **dynalloc()** -- Allocate a Data Set.

CRRZI0222E No se han podido obtener todos los nombres de miembro de PDS.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0223E El id, longitud o nivel de la lista de parámetros no es válido.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. El identificador, longitud o nivel de la lista de parámetros no es válido. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0224E Esta función requiere un conjunto de datos PDSE.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. Requiere un conjunto de datos PDSE.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0225E El número de concatenación especificado es mayor que el número de concatenación del último conjunto de datos de la concatenación.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función, que recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS, ha fallado. El número de concatenación especificado es mayor que el número de concatenación del último conjunto de datos de la concatenación.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0226E La dirección del DEB es 0 o el DEB es entrada pero el DCB al que señala el DEB no señala también al DEB.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. La dirección del DEB es 0 o el DEB es entrada pero el DCB al que señala el DEB no señala también al DEB.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets*

(SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0227E El DCB pasado no está abierto.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.El DCB pasado no está abierto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0228E La dirección del DCB es cero.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.La dirección del DCB es cero.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0229E Para pasar el DEB, el llamante debe tener estado de supervisor o una clave del sistema.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. Para pasar el DEB, el interlocutor tiene que tener estado de supervisor o una clave del sistema.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0230E El valor FUNC es incorrecto.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.El valor FUNC es incorrecto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0231E El hueco especificado es demasiado grande. El hueco debe ser mayor que DESP_ENTRY_GAP_MAX.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. El hueco especificado es demasiado grande. El hueco debe ser mayor que DESP_ENTRY_GAP_MAX.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0232E La dirección del AREAPTR es 0.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.La dirección de AREAPTR es 0.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0233E El intento de conectar especificado no es válido con esta función.

Explicación: La función GET_ALL de la macro DESERV ha fallado. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. El intento de conectar especificado no es válido con esta función.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0234E CONN_INTENT(HOLD) requiere que el llamante de la función GET_ALL tenga estado de supervisor o una clave del sistema.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS.CONN_INTENT(HOLD) requiere que el interlocutor de la función GET_ALL tenga estado de supervisor o una clave del sistema.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0235E La macro DEBCHK ha fallado. DCB o DEB no es válido.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. La macro DEBCHK ha fallado. DCB o DEB no es válido.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV Functions Common Reason Codes.

CRRZI0236E Anomalía de FREEMAIN.

Explicación: Ha fallado la función GET_ALL de la macro DESERV. Esta función recupera todos los nombres de miembro y todas las entradas de directorio de un PDSE o PDS. Anomalía de FREEMAIN.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0237E No hay miembros en el directorio.

Explicación: La función GET_ALL de DESERV ha fallado. Esta función recupera SMDE para todos los nombres de miembro (primarios y alias) de un PDSE y puede establecer conexiones con los miembros. El directorio no contiene miembros.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *V1R10.0 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): DESERV GET_ALL Function Reason Codes.

CRRZI0238E No se ha podido obtener información de directorio PDS.

Explicación: La macro BLDL ha fallado. Esta macro obtiene una lista de información del directorio de un conjunto de datos particionados o de un conjunto de datos particionados ampliado (PDSE).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): BLDL--Build a Directory Entry List (BPAM).

CRRZI0239E No se han llenado una o varias entradas de la lista; la lista suministrada puede no ser válida.

Explicación: La macro BLDL ha fallado. Esta macro obtiene una lista de información del directorio de un conjunto de datos particionados o de un conjunto de datos particionados ampliado (PDSE). No se han podido

llenar una o varias entradas de la lista; la lista suministrada puede no ser válida.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): BLDL--Build a Directory Entry List (BPAM).

CRRZI0240E Se ha detectado un error de E/S permanente cuando el sistema ha intentado buscar el directorio.

Explicación: La macro BLDL ha fallado. Esta macro obtiene una lista de información del directorio de un conjunto de datos particionados o de un conjunto de datos particionados ampliado (PDSE). Se ha detectado un error de E/S permanente cuando el sistema ha intentado buscar el directorio.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): BLDL--Build a Directory Entry List (BPAM).

CRRZI0241E No hay suficiente almacenamiento virtual disponible.

Explicación: La macro BLDL ha fallado. Esta macro obtiene una lista de información del directorio de un conjunto de datos particionados o de un conjunto de datos particionados ampliado (PDSE). No hay suficiente almacenamiento virtual disponible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): BLDL--Build a Directory Entry List (BPAM).

CRRZI0242E Bloque de extensión de datos (DEB) no válido, o el DEB no es propiedad de un TCB de la familia de TCB actual, o la dirección de UCB en el DEB es cero.

Explicación: La macro BLDL ha fallado. Esta macro obtiene una lista de información del directorio de un conjunto de datos particionados o de un conjunto de datos particionados ampliado (PDSE). Este error tiene una de las siguientes causas:

- Un bloque de datos ampliado (DEB) no es válido.
- El DEB no es propiedad de un TCB de la familia de TCB actual.
- La dirección del UCB del DEB es cero.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): BLDL--Build a Directory Entry List (BPAM).

CRRZI0275E La operación ha finalizado.

Explicación: Ha fallado una operación de Language Environment.

Respuesta del Usuario: Compruebe que está utilizando la versión correcta de Language Environment y que se ha configurado correctamente. Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0277E ABEND del sistema {0}.

Explicación:

{0}

El código de terminación anómala.

Se ha producido una terminación anómala en el sistema.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0278E La salida de seguridad del volumen OPEN/EOV ha solicitado que se rechace el volumen.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0279E Se emitido OPEN para un conjunto de datos protegidos por RACF para el que el llamante no tiene autorización.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de

referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0280E Un conjunto de datos abierto para salida ha utilizado todo el espacio primario, y no se ha solicitado espacio secundario.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0281E Una salida DADSM de instalación, IGGPRE00, ha rechazado la petición de ampliación.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0282E Un conjunto de datos abierto para salida ha utilizado todo el espacio disponible para o en el volumen actual, y no hay más volúmenes disponibles.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0283E Se ha escrito un conjunto de datos secuencial físico de varios volúmenes en un dispositivo de acceso directo. Se ha llenado todo el espacio del volumen, y se ha intentado obtener espacio en el siguiente volumen especificado. El espacio no estaba disponible en ese volumen, o el conjunto de datos ya existía en ese volumen, o bien no hay espacio disponible en la VTOC o en el índice de VTOC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0284E Operación de E/S anómala.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S al renombrar el conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Determine si hay escasez de recursos y repita la operación.

CRRZI0285E La macro TGET ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro TGET.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0286E La macro TPUT ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro TPUT.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0287E No se ha podido proporcionar la posición relativa.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado un intento de proporcionar un posicionamiento relativo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0288E La macro DEVTYPE ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro DEVTYPE.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0289E La macro RDJFCB ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro RDJFCB.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0290E La macro TRKCALC ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro TRKCALC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede

resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0291E No se ha podido catalogar un conjunto de datos no de VSAM.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado un intento de catalogar un conjunto de datos que no utiliza VSAM.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0292E No se ha podido descatalogar un conjunto de datos no de VSAM.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado un intento de descatalogar un conjunto de datos que no utiliza VSAM.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0293E No se ha podido red denominar un conjunto de datos en la VTOC.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado un intento de renombrar un conjunto de datos de la tabla de índice de volumen (VTOC).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0294E No se ha montado ningún volumen que contenga parte del conjunto de datos, ni hay una unidad disponible para montar.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque no se ha montado ningún volumen que contenga algún componente del conjunto de datos y no hay disponible ninguna unidad para montaje.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0295E Se ha encontrado una condición inusual en uno o varios volúmenes.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque se ha detectado una condición inusual en uno o varios volúmenes.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0296E No se ha podido suprimir un conjunto de datos de la VTOC.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado un intento de suprimir un conjunto de datos de la tabla de índice de volumen (VTOC).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0297E La posición para acceso ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado una solicitud de posición para acceso.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y

ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0298E La asignación dinámica ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0299E Nombre de conjunto de datos duplicado en el volumen.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque hay nombres de conjuntos de datos duplicados en el volumen.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0300E La tabla de contenido del volumen (VTOC) para el volumen especificado o tomado por omisión para una nueva petición de conjunto de datos no tiene suficiente espacio en el índice de VTOC para una nueva entrada, o no tiene el número mínimo de bloques de control de conjunto de datos (DSCB) necesarios para asignar el conjunto de datos.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado por uno de los siguientes motivos:

- La tabla de contenido del volumen (VTOC) para el volumen especificado o tomado por omisión para una nueva petición de conjunto de datos no tiene suficiente espacio en el índice de VTOC para una nueva entrada.
- La tabla de índice de volumen (VTOC) no tiene el número mínimo de bloques de control de conjunto de datos (DSCB) necesarios para asignar el conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0301E No se ha podido obtener espacio en el dispositivo de almacenamiento de acceso directo (DASD) que contiene el volumen solicitado.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque no puede conseguirse espacio en el dispositivo de almacenamiento de acceso directo (DASD) que contiene el volumen solicitado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0302E Pista absoluta solicitada no disponible.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la pista absoluta solicitada no está disponible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0303E Se ha solicitado más espacio del disponible en el volumen DASD, o la VTOC del volumen DASD está llena, o el índice de VTOC del volumen DASD (VTOCIX) está lleno.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado por uno de los siguientes motivos:

- Se ha solicitado más espacio del disponible en el volumen DASD.
- La VTOC (tabla de índice de volumen) del volumen DASD está llena.

- El índice de VTOC (VTOCIX) del volumen DASD está lleno.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0304E La longitud de bloque media especificada en la clave de unidad de texto DALAVGR (clave 0009) era mayor que la capacidad de pista del volumen DASD solicitado.

Explicación: la asignación dinámica ha fallado porque la longitud de bloque media especificada en la clave de unidad de texto DALAVGR (clave 0009) era mayor que la capacidad de pista del volumen DASD solicitado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0305E Lista de parámetros DADSM REALLOC no válida.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la lista de parámetros DADSM REALLOC no es válida.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0306E El sistema no ha asignado el directorio para un nuevo conjunto de datos particionado (PDS) porque el espacio solicitado para el directorio en la clave de unidad de texto DALDIR (clave 000C) sobrepasaba el espacio disponible en el volumen especificado.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque

el sistema no ha asignado el directorio para un nuevo conjunto de datos particionado (PDS). El espacio solicitado para el directorio en la clave de unidad de texto DALDIR (clave 000C) sobrepasaba el espacio disponible en el volumen especificado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0307E No se ha dado un parámetro de espacio para un nuevo conjunto de datos o se ha solicitado espacio cero en pista absoluta cero.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque no se ha dado un parámetro de espacio para un nuevo conjunto de datos o se ha solicitado espacio cero en pista absoluta cero.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0308E Ya existe un perfil para el conjunto de datos especificado en este volumen en el conjunto de datos de servicio de control de acceso a recursos (RACF).

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque existe un perfil para el conjunto de datos especificado en este volumen en el conjunto de datos de servicio de control de acceso a recursos (RACF).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, “Resolución de problemas de configuración”, de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0309E El usuario no tiene autorización para definir este conjunto de datos. El usuario tiene la característica de protección de conjunto de datos automática sin la autorización RACF para definir conjuntos de datos.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el usuario no tiene autorización para definir este conjunto de datos. El usuario tiene la característica de protección de conjunto de datos automática sin la autorización RACF para definir conjuntos de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0310E La salida de la instalación ha rechazado esta petición.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la salida de instalación rechazó esta solicitud.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0311E Solicitud de espacio rechazada por la salida de la instalación.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la salida de instalación rechazó una solicitud de espacio.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0312E No puede crearse un conjunto de datos no gestionado por SMS en un volumen gestionado por SMS.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque no puede crearse un conjunto de datos no gestionado por SMS en un volumen gestionado por SMS.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0313E Asignación ha recibido un código de error interno o no previsto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0314E El volumen CATALOG necesario no está montado actualmente.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el volumen CATALOG requerido no está montado actualmente.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0315E La estructura de catálogo existente no es coherente con la operación, o bien el programa no tenía autorización para realizar la operación.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la estructura de catálogo existente es incoherente con la operación o el programa no estaba autorizado para ejecutar la operación.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información

sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0316E La estructura de índice necesaria para catalogar el conjunto de datos no existe.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la estructura de índice necesaria para catalogar el conjunto de datos no existe.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0317E El espacio de CATALOG está agotado en el volumen de control.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el espacio de CATALOG está agotado en el volumen de control.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0318E Se ha producido un error de E/S de CATALOG.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha producido un error de E/S de CATALOG.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0319E Error de CATALOG.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha producido un error de CATALOG.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0320E El conjunto de datos no está en el volumen como se indica en el catálogo o unidad de texto del volumen.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el conjunto de datos no estaba en el volumen como se indica en el catálogo o unidad de texto del volumen.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0321E Error de E/S de OBTAIN. Durante la asignación del conjunto de datos, se ha producido un error E/S no corregible cuando el sistema ha intentado obtener un bloque de control de conjunto de datos (DSCB).

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha producido un error de E/S de OBTAIN. Durante la asignación del conjunto de datos, se ha producido un error E/S no corregible cuando el sistema ha intentado obtener un bloque de control de conjunto de datos (DSCB).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0322E Se ha suministrado un puntero de área de trabajo no válido.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha suministrado un puntero de área de trabajo no válido.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0323E La dirección absoluta pasada no estaba dentro de los límites de la VTOC.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la dirección absoluta pasada no estaba dentro de los límites de la VTOC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0324E No hay almacenamiento virtual disponible.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el almacen amiento virtual no está disponible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0325E La petición de uso exclusivo de un conjunto de datos compartido no puede cumplirse.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque la petición de uso exclusivo de un conjunto de datos compartido no puede completarse.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y

ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0326E Conjunto de datos solicitado no está disponible. El conjunto de datos está asignado a otro trabajo y su atributo de uso está en conflicto con esta solicitud.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el conjunto de datos solicitado no está disponible. El conjunto de datos está asignado a otro trabajo y su atributo de uso está en conflicto con esta solicitud.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0327E Dispositivo(s) no disponible(s).

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque uno o varios fs no están disponibles.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0328E El volumen especificado o un volumen no aceptable no está montado, y el usuario no tiene autorización de montaje de volumen a través de la petición DYNALLOC.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado. El volumen especificado o un volumen aceptable no está montado, y el usuario no está autorizado para montar un volumen a través de la petición DYNALLOC.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la

IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0329E El nombre de dispositivo especificado no está definido.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el nombre de dispositivo especificado no está definido.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0330E El volumen solicitado no está disponible.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el volumensolicitado no está disponible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0331E Los tipos de dispositivo elegibles no contienen suficientes dispositivos.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque los tipos de dispositivo elegibles no contienen suficientes dispositivos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0332E El volumen o dispositivo especificado lo está utilizando el sistema.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el volumen o el dispositivo especificado están siendo utilizados por el sistema.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0333E Volumen montado en un dispositivo residente o reservado permanentemente no elegible.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el volumen está montado en un dispositivo residente o reservado permanentemente no elegible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0334E Volumen residente o reservado permanentemente en volumen necesario.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque un volumen residente o reservado permanentemente se encuentra en el dispositivo necesario.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0335E Es necesario más de un dispositivo para una petición que especifica un dispositivo concreto.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque hace falta más de un dispositivo para una solicitud que especifica un dispositivo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0336E Espacio no disponible en tabla de entrada y salida de tareas (TIOT).

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el espacio no está disponible en la tabla de entrada/salida de tareas (TIOT).

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0337E El catálogo necesario no está montado, y el usuario no tiene autorización de montaje de volumen.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el catálogo requerido no está montado, y el usuario no está autorizado para montar un volumen.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0338E Error de CATALOG LOCATE. El nombre de conjunto de datos especificado es erróneo, o bien se ha producido un error del sistema al procesar el nombre de conjunto de datos.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha producido un error CATALOG LOCATE. El nombre de conjunto de datos especificado es erróneo, o bien se ha producido un error del sistema al procesar el nombre de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información

sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0339E Error de E/S permanente al procesar el conjunto de datos catalogado.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha producido un error de E/S permanente mientras se procesaba el conjunto de datos catalogados.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0340E Almacenamiento real o virtual insuficiente para procesar el conjunto de datos catalogado.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque no hay suficiente almacenamiento real o virtual para procesar el conjunto de datos catalogados.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0341E Se ha intentado acceder a un catálogo que estaba bloqueado para recuperación. El trabajo no tiene la autorización correcta para realizar esta función.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque se ha intentado acceder sin éxito a un catálogo que estaba bloqueado para recuperación. El trabajo no tiene autorización para ejecutar esta función.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la

IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0342E El catálogo LOCATE ha devuelto un código de retorno no previsto.

Explicación: La asignación dinámica ha fallado porque el catálogo LOCATE ha devuelto un código de retorno inesperado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0343E La asignación dinámica de un archivo nuevo ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0344E La desasignación dinámica ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0345E Los datos de salida se han truncado.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque los datos de salida estaban truncados.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de

referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0346E FCB está dañado.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque el bloque de control de archivos está dañado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0347E No hay suficiente espacio en un registro físico para más caracteres DBCS.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque no había espacio suficiente en un registro físico para más caracteres DBCS.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0348E No hay suficiente espacio en un registro para iniciar un serie DBCS cuando se escribe un SO redundante en el archivo antes de un SI.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado por uno de los siguientes motivos:

- No había suficiente espacio en un registro para iniciar una cadena DBCS.
- Se ha escrito un SO redundante en el archivo antes de un SI.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0349E No hay suficiente espacio para iniciar una serie DBCS y se han escrito datos igualmente, con un SI para finalizarlo.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque no había suficiente espacio para iniciar una cadena DBCS y se han escritos datos igualmente con un SI para finalizar.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0350E Se ha escrito un SI antes de completar el último carácter de doble byte, forzando así a z/OS a rellenar el último byte de la serie DBCS con un byte de relleno X'FE'.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque se escribió un SI antes de que se completase el último carácter de doble byte. z/OS tiene que completar el último byte de la serie DBCS con un byte de relleno X'FE'.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0351E Se ha intentado ampliar un archivo que permite la escritura, pero no se ha podido ampliar.

Explicación: Una operación de E/S ha fallado porque se ha intentado ampliar un archivo que permite la escritura, pero no se ha podido ampliar.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0352E La macro OPEN ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro OPEN.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0353E La macro CLOSE ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación de E/S porque ha fallado la macro CLOSE.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Consulte al administrador del sistema. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Soporte de software de IBM.

CRRZI0354E No se ha podido buscar un miembro de conjunto de datos.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0355E No se ha encontrado el nombre.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. No se ha encontrado el nombre del conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en z/OS *V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0356E El PDSE está abierto para salida y se ha emitido la macro FIND para señalar un miembro que no es el que se procesa actualmente.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. El PDSE está abierto para salida y se ha emitido la macro FIND para señalar un miembro que no es el que se procesa actualmente.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0357E El llamante solo tiene autorización de ejecución de RACF sobre el PDSE.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. El llamante solo tiene autorización de ejecución de RACF sobre el PDSE.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0358E Las opciones de compartimiento del miembro PDSE no le permiten acceder a él.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. Las opciones de compartimiento del miembro PDSE no le permiten acceder a él.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0359E Error de E/S permanente durante la búsqueda de directorio.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. Se ha producido un error de E/S permanente durante la búsqueda del directorio.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0360E Se ha producido un error de E/S al desechar almacenamientos intermedios del sistema que contienen datos de miembros.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. Se ha producido un error de E/S al desechar almacenamientos intermedios del sistema que contienen datos de miembros.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0361E No se entrado una dirección DCB.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. No se ha proporcionado una dirección DCB.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0362E No hay suficiente almacenamiento virtual disponible.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. No hay suficiente almacenamiento virtual disponible.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0363E DEB no válido, o bien DEB no es propiedad de un TCB de la familia de TCB actual.

Explicación: La macro FIND, Establecer el inicio de un miembro de conjunto de datos (BPAM), ha fallado al encontrar un miembro de conjunto de datos. El DEB no es válido o no es propiedad de un TCB de la familia de TCB actual.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el siguiente tema en *z/OS V1R10 DFSMS Macro Instructions for Data Sets* (SC26-7408): FIND--Establish the Beginning of a Data Set Member (BPAM).

CRRZI0365E Memoria agotada.

Explicación: Si ha producido un error por falta de memoria.

Respuesta del Usuario: Verifique el uso de memoria y aumente el tamaño de memoria.

CRRZI0366E La conversión de página de códigos ha fallado con {0}.

Explicación:

{0}

El nombre de la función para la que ha fallado la conversión de la página de códigos.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0367E La página de códigos {0} no está soportada.

Explicación:

{0}

La página de códigos no soportada.

La conversión de la página de códigos ha fallado porque la página de códigos no es compatible.

Respuesta del Usuario: Compruebe que se utiliza la página de códigos correcta. Si corregir la página de códigos no resuelve el error, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

CRRZI0369E El bloqueo ha fallado.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0370E Se ha realizado una petición de control anterior del mismo recurso para la misma tarea. La tarea no tiene el control del recurso.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que

tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0371E Nombre de recurso no válido.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. El nombre de recurso proporcionado no es válido.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo. Si estas acciones no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

CRRZI0372E El recurso no está disponible de inmediato.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0373E Se ha realizado una petición de control anterior del mismo recurso para la misma tarea. La tarea tiene el control del recurso.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0374E El desbloqueo ha fallado.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0375E Se ha solicitado el recurso para la tarea, pero no se ha asignado su control a la tarea. La tarea continúa esperando.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que

tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0376E La tarea activa no ha solicitado el control del recurso, o bien el recurso ya se ha liberado.

Explicación: Un intento de bloquear el archivo solicitado ha fallado. Es posible que otro usuario tenga bloqueado el archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si otro usuario ha bloqueado el archivo y repita la operación. Si el archivo no está bloqueado por otro usuario, compruebe que tiene autoridad para bloquear el archivo.

CRRZI0377E Se produjo un error interno de servidor.

Explicación: Se ha producido un error de servidor interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0378E Se ha producido una excepción.

Explicación: Se ha producido un error de servidor inesperado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0379E El tiempo de espera de la petición se ha agotado porque no hay ninguna respuesta del servidor.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0380E No hay respuesta del servidor de mandatos TSO.

Explicación: Este error puede producirse al intentar asignar un conjunto de datos secuenciales. Su ID de usuario no tiene los permisos necesarios y no existe ninguna pasarela de cliente ISPF en /var/rdz/WORKAREA. Esta área de trabajo tiene que estar asignada y los

usuarios de Rational Developer for z Systems tienen que tener permisos para escribir en el área de trabajo.

Respuesta del Usuario:

1. Para determinar si se ha creado el área de trabajo, emita los siguientes mandatos desde telnet o el MVS:

```
cd /var/rdz
ls -al
```
2. Si el directorio WORKAREA no existe, puede crearlo emitiendo el siguiente mandato:

```
mkdir WORKAREA
```
3. Defina los permisos para que todos los usuarios tengan autorización de escritura:

```
chmod 777 /var/rdz/WORKAREA
```
4. Para garantizar que se ha creado un directorio de registro y que los usuarios tienen autorización de escritura, emita los siguientes mandatos y busque el directorio logs:

```
cd /var/rdz
ls -al
```
5. Si el directorio "logs" (registros) no existe, tiene que crearlo emitiendo el siguiente mandato:

```
mkdir logs
```
6. Para definir los permisos, de forma que todos los usuarios tengan autorización de escritura en el directorio /var/rdz/logs, emita el siguiente mandato:

```
chmod 777 logs
```

CRRZI0383E No se ha podido comprimir el conjunto de datos.

Explicación: Una solicitud para comprimir un conjunto de datos particionados ha fallado. Si ha utilizado la acción **Comprimir con copia de seguridad**, se guardará una copia de seguridad del conjunto de datos. En algunos casos, este error puede producirse antes de que se cree la copia de seguridad del conjunto de datos. En este caso, no se crea una copia de seguridad.

Respuesta del Usuario: Si ha utilizado la acción **Comprimir con copia de seguridad** y el error se produjo después de realizar la copia de seguridad, puede restaurar el conjunto de datos a partir de la copia de seguridad.

CRRZI0384E No se ha podido comprimir el conjunto de datos. Falta el conjunto de datos.

Explicación: Una solicitud para comprimir un conjunto de datos particionados ha fallado porque no se ha podido encontrar el conjunto de datos de destino. No se ha creado un conjunto de datos de copia de seguridad.

Respuesta del Usuario: Seleccione un conjunto de datos válido y repita la operación.

CRRZI0385E No se ha podido comprimir el conjunto de datos. El conjunto de datos no es un PDS.

Explicación: Una solicitud para comprimir un conjunto de datos ha fallado porque el conjunto de datos de destino no es un conjunto de datos particionados. La acción comprimir no es válida para conjuntos de datos de tipo secuencial o PDSE (Biblioteca). No se ha creado un conjunto de datos de copia de seguridad.

Respuesta del Usuario: Seleccione un conjunto de datos particionados y repita la operación.

CRRZI0386E No se ha podido comprimir el conjunto de datos. Se han producido problemas al asignar el conjunto de datos SYSUT. Consulte las anotaciones de Error para obtener más información.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0387E No se ha podido comprimir el conjunto de datos. Se han producido problemas al crear el conjunto de datos de copia de seguridad. Consulte las anotaciones de Error para obtener más información.

Explicación: Un solicitud para comprimir un conjunto de datos ha fallado. Ha fallado el intento de crear una copia de seguridad del conjunto de datos antes de comprimirlo.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0388E No se ha podido comprimir el conjunto de datos. Consulte las anotaciones de Error para obtener más información.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0389E El mandato de copia ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0390E El mandato de copia ha fallado. Problema al asignar el conjunto de datos SYSUT. Consulte las anotaciones de Error para obtener más información.

Explicación: Un mandato de copia ha fallado porque la solicitud de asignar el conjunto de datos SYSUT ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0391E El mandato de copia ha fallado. Consulte las anotaciones de Error para obtener más información.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0393E ALLOCATE ha fallado. La longitud de registro no es coherente con el tamaño de bloque para este formato de registro.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0394E La inicialización de servidor ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0395E La migración ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0396E La rellamada ha fallado.

Explicación: Ha fallado un mandato **HRECALL**.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0397E La supresión ha fallado.

Explicación: Ha fallado una operación **HDelete** en un conjunto de datos migrado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0398E Error interno del servidor. No se puede localizar el servidor TSO.

Explicación: El servidor de mandatos TSO no se ha iniciado normalmente.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903). Recopile los archivos ffs*.log y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM.

CRRZI0399E Error interno del servidor. Respuesta de servidor TSO incorrecta {0}.

Explicación: El servidor de mandatos TSO ha devuelto una respuesta errónea.

Respuesta del Usuario: Recopile los archivos fek*.log y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de

configuración de host (SC11-7903)

CRRZI0400E Error interno del servidor. El destino de mandato no está establecido.

Explicación: Un mandato interno enviado por el cliente Rational Developer for z Systems está incompleto. Este mensaje indica un error lógico interno.

Respuesta del Usuario: Recopile los archivos fek*.log y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903)

CRRZI0401E Error interno del servidor. Mandato no soportado {0}.

Explicación: La integración del gestor de archivos ha detectado un mandato no soportado enviado por el cliente Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0402E Error interno del servidor. Número de mensaje no definido {0}.

Explicación:

{0}

Un número de mensaje sin definir.

Se ha producido un error interno en el servidor, pero el número de mensaje no se ha definido en el archivo de recursos. Este error puede estar causado por una inconsistencia entre los módulos instalados.

Respuesta del Usuario: Compruebe que la instalación se ha completado correctamente. Si al completar la instalación no se ha solucionado el problema, póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM.

CRRZI0405E Error interno del servidor. Tipo de recurso incorrecto {0}.

Explicación:

{0}

El tipo de recurso es:

- 1: Conjunto de datos secuenciales
- 2: Conjunto de datos de partición
- 3: Conjunto de datos migrados
- 4: Conjunto de datos fuera de línea
- 5: Alias
- 6: Conjunto de datos VSAM
- 7: Sin definir
- 8: Número de serie del volumen

- 9: PDS(E)
- 10: Grupo de datos de generación
- 12: Clúster

Se ha producido un error interno grave al sincronizar el cliente y el servidor de Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Usuario: Recopile los archivos fek*.log y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903)

CRRZI0408E Error interno del servidor. Se ha producido una excepción.

Explicación: Se ha producido un error interno grave.

Respuesta del Usuario: Recopile los archivos fek*.log y póngase en contacto con los servicios de soporte de software de IBM. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903)

CRRZI0410E Error interno del servidor. Se desconoce el tipo de contenedor de destino.

Explicación: El conjunto de datos de destino no se soporta como datos de destino para una operación COPY o MOVE.

Respuesta del Usuario: Seleccione el conjunto de datos de destino correcto para las operaciones COPY o MOVE.

CRRZI0411E Error interno del servidor. Nombre ENQUEUE incorrecto {0}.

Explicación:

{0}
Un nombre ENQUEUE no válido.

Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0412E No se ha podido abrir el archivo {0} en el editor.

Explicación:

{0}
Nombre de archivo.

Se ha producido un error mientras el producto abría un archivo en un editor.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0414W Las dependencias de construcción pueden haber cambiado desde la última comprobación de sintaxis. Puede que desee comprobar de nuevo sus dependencias antes de continuar con la comprobación de sintaxis.

Explicación: Los archivos de inclusión o de libro de copias han cambiado desde la última comprobación de sintaxis.

Respuesta del Usuario: Solicite la acción **Comprobar dependencias** y repita la operación.

CRRZI0415W Compruebe las dependencias antes de continuar con la comprobación de sintaxis.

Explicación: El producto tiene que reunir información que pertenece a archivos de inclusión o de libro de copias utilizados por el programa fuente.

Respuesta del Usuario: Solicite la acción **Comprobar dependencias**.

CRRZI0416W El tipo de archivo {0} no es un archivo local.

Explicación:

{0}
Tipo de archivo.

Se ha producido un error interno cuando el producto estaba abriendo un recurso remoto.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0417E No se ha podido recuperar un archivo editable para el recurso {0} de tipo {1}.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Tipo de recurso

Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0418E No se ha podido recuperar un objeto de editor para el recurso {0} de tipo {1}.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Tipo de recurso

Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0419E No se ha podido recuperar un archivo remoto para el recurso {0} de tipo {1}.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Tipo de recurso

Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0420I El archivo {0} se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación:

{0}
Nombre de archivo

Se ha realizado una solicitud para abrir un archivo, pero el usuario no está autorizado para escribir en el archivo.

Respuesta del Usuario: Consiga acceso de escritura en el archivo y repita la operación. Si no puede conseguir acceso de escritura, copie el archivo en un conjunto de datos particionados en el que tenga acceso de escritura y edite el archivo copiado.

CRRZI0421E No se ha podido realizar la operación de renovación de dependencias.

Explicación: El trabajo sometido en el sistema remoto ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para determinar si se ha completado el trabajo o si se han producido errores JCL, consulte la salida de trabajo debajo del nodo JES en la vista Sistemas remotos. Si hay errores JCL, los campos de entrada del paso de compilación de la página Pasos y procedimientos pueden apuntar a conjuntos de datos que no existen. Para comprobar que los conjuntos de datos especificados existen, pulse **Validar conjuntos de datos**.

CRRZI0422I Para que la comprobación de sintaxis local se realice correctamente, asegúrese de que todas las bibliotecas dependientes a las que hace referencia este archivo también se han añadido a este subproyecto MVS. Puede utilizar "Mostrar dependencias" para revelar las bibliotecas dependientes y luego añadirlas al subproyecto MVS.

CRRZI0423E Esta operación no puede realizarse porque la información de errores no está soportada cuando está establecida la opción de precompilador DB2 o la de conversor CICS.

Explicación: El producto se basa en el retorno de error del compilador para comprobar la sintaxis de forma remota. Cuando no hay disponible un retorno de error, no se puede completar la comprobación de sintaxis remota.

Respuesta del Usuario: Verifique que las opciones del precompilador DB2 o el conversor CICS son necesarias. Si es así, no se puede completar la comprobación de sintaxis remota.

CRRZI0424E No se ha podido realizar la operación de comprobación de sintaxis remota.

Explicación: El trabajo de compilación sometido al sistema remoto ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para verificar que el trabajo se ha completado satisfactoriamente, consulte la salida de trabajo debajo del nodo JES en la vista Sistemas remotos. Si hay un error de sintaxis, compruebe que los campos de entrada del paso de compilación en la página Pasos y procedimientos son correctos. Para comprobar que los conjuntos de datos particionados que se especifican existen, pulse **Validar conjuntos de datos**.

CRRZI0425E No se ha podido mostrar la operación de dependencias.

Explicación: El trabajo sometido en el sistema remoto ha fallado.

Respuesta del Usuario: Examine la salida de trabajo para ver si se completó el trabajo o si se han producido errores JCL. Si se han producido errores JCL, los campos de entrada del paso de compilación en la página Pasos y procedimientos podrían apuntar a conjuntos de datos que no existen. Para comprobar que los conjuntos de datos especificados existen, pulse **Validar conjuntos de datos**.

CRRZI0426E El grupo de propiedades asociado con este recurso no tiene seleccionada la opción "Información de errores de soporte". Modifique el grupo de propiedades e inténtelo de nuevo.

CRRZI0427E No se ha podido recuperar un archivo USS para el recurso {0} de tipo {1}.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Tipo de recurso

Se ha producido un error mientras el producto abría un archivo en un editor.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0428E No se ha podido recuperar un archivo remoto para el recurso {0} de tipo {1}.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Tipo de recurso

Se ha producido un error mientras el producto abría un archivo en un editor.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0429I Los valores predeterminados del sistema se han actualizado para el sistema {0}. ¿Desea sustituir los valores anteriores por los nuevos?

Explicación: Un administrador de Rational Developer for z Systems puede configurar valores predeterminados específicos del sitio para propiedades concretas de un grupo de propiedades. Este mensaje indica que los valores predeterminados se han modificado para el sistema remoto indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para aceptar las actualizaciones o **No** para dejar el grupo de propiedades sin modificar.

Información relacionada:

Configurar valores de propiedad

CRRZI0430I Los grupos de propiedades del sistema se han actualizado para el sistema {0}. ¿Desea sustituir los que ya estaban cargados?

Explicación: un administrador de Rational Developer for z Systems puede configurar grupos de propiedades predefinidos para un sistema remoto. Estos grupos de propiedades se descargan a su espacio de trabajo cuando se conecta al sistema remoto. Este mensaje indica que los grupos de propiedades del sistema se han modificado para el sistema remoto indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para aceptar las actualizaciones o **No** para dejar el grupo de propiedades sin modificar.

Tareas relacionadas:

The system property group file

The system property group file defines property groups that are available to users when they connect to a remote system. This file is generated when an administrator exports property groups for distribution to client workspaces. It is not necessary to create this file; information about its content and structure are included here for reference only.

CRRZI0431W El archivo {0} ya existe. ¿Desea sobrescribirlo?

Explicación:

{0}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para sobrescribir el archivo o **No** para cancelar la operación.

CRRZI0432E '{0}' no es un archivo de propiedades de proyecto local válido. Asegúrese de que el archivo que intenta importar define propiedades para un proyecto local.

Explicación:

{0}
Nombre de archivo

Se ha producido un error durante la importación de un archivo de propiedades del proyecto local que se solicitó en la ventana Importar grupo de propiedades. El archivo de importación no está en el formato esperado.

Aunque las propiedades del proyecto se agrupan en grupos de propiedades, el producto aún soporta el archivo de propiedades del proyecto local para retrocompatibilidad.

CRRZI0433E '{0}' no es un archivo de propiedades de subproyecto MVS válido. Asegúrese de que el archivo que intenta importar define propiedades para un subproyecto MVS.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

Se ha producido un error durante la importación de un archivo de propiedades de subproyecto MVS que se solicitó en la ventana Importar grupo de propiedades. El archivo de importación no está en el formato esperado.

Aunque las propiedades del proyecto se agrupan en grupos de propiedades, el producto aún soporta el archivo de propiedades del subproyecto MVS para retrocompatibilidad.

CRRZI0434E '{0}' no es un archivo de propiedades de subsistema de archivos MVS válido. Asegúrese de que el archivo que intenta importar define propiedades para un subsistema de archivos MVS.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario: Seleccione un archivo de importación diferente.

CRRZI0435E No se pueden importar las propiedades del archivo '{0}'. Asegúrese de que el archivo que intenta importar sea un archivo .xml o .properties válido.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

Se ha producido un error durante la importación de un archivo de grupo de propiedades que se solicitó en la ventana Importar grupo de propiedades. El archivo de importación no está en el formato esperado.

CRRZI0436W ¿Está seguro de que desea suprimir las alteraciones temporales para este recurso?

Explicación: Este mensaje confirma una solicitud **Grupo de propiedades > Suprimir alteraciones**.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para suprimir las alteraciones del grupo de propiedades definidas para el recurso o **No** para cancelar la solicitud y conservar las sustituciones.

Tareas relacionadas:

Deleting overrides

If you override property group values for a resource, you can delete the overrides and revert all property values to the current property group.

CRRZI0437W ¿Está seguro de que desea suprimir el grupo de propiedades {0}?

Explicación: Este mensaje confirma una solicitud de **Suprimir** del grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para suprimir el grupo de propiedades o **No** para cancelar la solicitud.

CRRZI0438E Existe un grupo de propiedades con el nombre {0}. Cambie el nombre por un nombre exclusivo.

Explicación: Se ha intentado crear un grupo de propiedades con el mismo nombre que un grupo de propiedades existente

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre nuevo para el grupo de propiedades.

Tareas relacionadas:

Crear un grupo de propiedades

Cuando crea grupos de propiedades y los asocia con recursos, puede cambiar los valores de propiedades con facilidad para varios usos.

CRRZI0439W El archivo de propiedades que está importando es una versión antigua. Se creará el grupo de propiedades {0} para albergar los valores. ¿Desea continuar?

Explicación: La versión de Rational Developer for z Systems actual utiliza *grupos de propiedades* para definir las propiedades de compilación de recursos z/OS. El archivo que está importando contiene propiedades de un release anterior. Este mensaje indica que las propiedades se van a importar en un grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para importar las propiedades en un grupo de propiedades o **No** para cancelar la solicitud de importación.

Tareas relacionadas:

Migrating properties to property groups

When you migrate a workspace from a previous Rational Developer for z Systems, WebSphere Developer for z Systems, or WebSphere Studio Enterprise Developer release, resource properties are migrated to property groups.

CRRZI0440E El recurso '{0}' no tiene asociado un grupo de propiedades. Elija una acción y, a continuación, intente la operación de nuevo:

Explicación: Ha solicitado una operación que requiere

que el recurso tenga un grupo de propiedades asociado a él. No hay ningún grupo de propiedades asociado al recurso.

Respuesta del Usuario: Elija una de las siguientes opciones:

- Para elegir un grupo de propiedades existente para asociarlo al recurso, pulse **Asociar un grupo de propiedades existente**. Tras realizar la selección y asociar el grupo de propiedades, repita la operación.
- Para crear un grupo de propiedades y asociarlo con el recurso, pulse **Asociar un grupo de propiedades nuevo**. Después de realizar la selección, crear un grupo de propiedades y asociarlo al recurso, repita la operación.
- Para cancelar la operación, pulse **No asociar un grupo de propiedades**.

CRRZI0441E No se ha podido abrir el archivo {0}.

Explicación: Durante una operación de exportación de grupo de propiedades, no se ha podido abrir el archivo de exportación de destino, indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el nombre de archivo especificado es válido y de que tiene acceso de escritura en la ubicación de destino. Intente de nuevo la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Exporting property groups
You can export property groups to an XML file for sharing with other users.

CRRZI0442E Error al escribir en el archivo {0}.

Explicación: Durante una operación de exportación de grupo de propiedades, no se ha podido escribir el archivo de exportación de destino, indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el nombre de archivo especificado es válido y de que tiene acceso de escritura en la ubicación de destino. Intente de nuevo la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Exporting property groups
You can export property groups to an XML file for sharing with other users.

CRRZI0443E {0} no es una categoría registrada.

Explicación: El archivo .xml que se está importando durante una operación de importación de espacio de trabajo o grupo de propiedades, contiene una categoría no válida. No se importa el grupo de propiedades o espacio de trabajo. Los siguientes mensajes de muestra incluyen ejemplos de este error:

CRRZI0443E USE_LOCAL_PREPROCESSORS is not a registered category.
CRRZI0443E RUN_FOR_CODECOVERAGE is not a registered category.

Este error se puede producir al intentar importar un grupo de propiedades o espacio de trabajo desde una versión posterior de Rational Developer for z Systems a una anterior, por ejemplo, al importar un grupo de propiedades de la versión 8.0 a un espacio de trabajo versión 7.6. Las versiones posteriores de los clientes Rational Developer for z Systems no son compatibles con versiones anteriores.

Respuesta del Usuario: Cree manualmente un espacio de trabajo o un grupo de propiedades con las características que quiera.

Tareas relacionadas:

Importing property groups
You can import property groups that are saved to an XML file.

Referencia relacionada:

Category and property names
You can use these categories and properties in the propertygroups.xml and defaultvalues.xml files. These names are case-sensitive.

CRRZI0444W Algunos grupos de propiedades no pueden importarse debido a conflictos de nombre.

Explicación: Durante una operación de importación de grupo de propiedades que implica varios grupos de propiedades, no se han podido importar algunos de los grupos porque tenían el mismo nombre. Se importan los grupos que no tienen nombres conflictivos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

Tareas relacionadas:

Importing property groups
You can import property groups that are saved to an XML file.

CRRZI0445E Error al leer el archivo {0}.

Explicación: En un intento de importar grupos de propiedades desde el archivo indicado por {0}, no se pudo leer el archivo de importación.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo que especificó en un archivo .xml de grupo de propiedades es válido. Intente de nuevo la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Importing property groups
You can import property groups that are saved to an XML file.

CRRZI0446E Se ha detectado una instancia de categoría duplicada en el grupo de propiedades {0}. La categoría de la instancia es {1}.

Explicación: Un archivo de importación de grupo de propiedades tiene más de una instancia de una categoría de grupo de propiedades para el grupo de propiedades indicado por {1}. El grupo de propiedades no se ha importado.

Respuesta del Usuario: Elimine la instancia de categoría duplicada e intente importar el grupo de propiedades de nuevo.

Tareas relacionadas:

Importing property groups

You can import property groups that are saved to an XML file.

Referencia relacionada:

System property group schema

The system property group schema defines tags that are used to define a system property group file.

CRRZI0447E {0} no es una propiedad registrada.

Explicación: El archivo .xml que se está importando durante una operación de importación de grupo de propiedades, contiene un nombre de propiedad no válido. El grupo de propiedades no se ha importado.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre de propiedad y repita la operación de importación.

Tareas relacionadas:

Importing property groups

You can import property groups that are saved to an XML file.

Referencia relacionada:

Category and property names

You can use these categories and properties in the propertygroups.xml and defaultvalues.xml files. These names are case-sensitive.

CRRZI0448W Los valores predeterminados del sistema se han actualizado para el sistema {0}. ¿Desea sustituir los valores anteriores por los nuevos?

Explicación: Un administrador de Rational Developer for z Systems puede configurar valores predeterminados específicos del sitio para propiedades concretas de un grupo de propiedades. Este mensaje indica que los valores predeterminados se han modificado para el sistema remoto indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para aceptar las actualizaciones o **No** para dejar el grupo de propiedades sin modificar.

Tareas relacionadas:

Configuring default property values

You configure default property values for a remote system by creating a set of configuration files on that system.

CRRZI0449W Los grupos de propiedades del sistema se han actualizado para el sistema {0}. ¿Desea sustituir los que cargó anteriormente?

Explicación: un administrador de Rational Developer for z Systems puede configurar grupos de propiedades predefinidos para un sistema remoto. Estos grupos de propiedades se descargan a su espacio de trabajo cuando se conecta al sistema remoto. Este mensaje indica que los grupos de propiedades del sistema se han modificado para el sistema remoto indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para aceptar las actualizaciones o **No** para dejar el grupo de propiedades sin modificar.

Tareas relacionadas:

The system property group file

The system property group file defines property groups that are available to users when they connect to a remote system. This file is generated when an administrator exports property groups for distribution to client workspaces. It is not necessary to create this file; information about its content and structure are included here for reference only.

CRRZI0450E La operación de comprobación de dependencias no ha podido realizarse. Vea los detalles para obtener más información.

Explicación: Se ha realizado una solicitud **Comprobar dependencias**, pero no se pudo completar.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre los errores producidos durante esta operación, pulse **Detalles**.

CRRZI0451E No se da soporte a la copia de una carpeta o conjunto de datos particionados.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a un intento de copiar una carpeta o un conjunto de datos particionados en un subproyecto MVS arrastrando.

Respuesta del Usuario: Para copiar el contenido desde una carpeta o un conjunto de datos particionados o una carpeta de origen en un subproyecto MVS:

1. Cree un conjunto de datos particionados en el subproyecto MVS.
2. Copie los miembros desde la carpeta de origen el conjunto de datos particionados.

3. Pegue los miembros en el conjunto de datos particionados nuevo.

CRRZI0452E El recurso '{0}' está bloqueado y no se puede suprimir. Otra persona o programa puede estar utilizando el recurso. Intente de nuevo la operación cuando el recurso esté disponible.

Explicación: No se puede suprimir un recurso remoto si está bloqueado por otro usuario o programa.

Respuesta del Usuario: Para determinar el propietario del bloqueo de un recurso remoto, abra la vista de propiedades y expanda la categoría **Info** para ver la propiedad **Propietario del bloqueo**.

CRRZI0456E Los nombres de proyecto local son sensibles a mayúsculas/minúsculas. Existe un proyecto que está en conflicto con '{0}'. Elija otro nombre para el proyecto.

Explicación: Un nombre especificado para un proyecto local nuevo ya existe en el espacio de trabajo. Como los nombres no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, los nombres "MiProyectoNuevo" y "Miprojectonuevo", por ejemplo, entran en conflicto.

Respuesta del Usuario: Elija un nombre exclusivo para el proyecto.

CRRZI0457E Se ha producido un error interno durante la creación del proyecto local '{0}'. Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

Explicación: Se ha producido un error interno durante la creación del proyecto local '{0}'.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0458I JCL se ha sometido al sistema remoto '{1}' y el ID de trabajo es '{0}'. Pulse **Localizar trabajo** para localizar el trabajo en la vista **Sistemas remotos**.

Explicación: Durante la ejecución del asistente de programa de utilidad DCLGEN, Rational Developer for z Systems genera y somete JCL para generar libros de copias, archivos de inclusión, macros y archivos de cabecera C/C++ a partir de la información de la tabla de base de datos utilizando el programa de utilidad de DB2 DCLGEN. Este mensaje indica que el trabajo se ha sometido.

Respuesta del Usuario: Para comprobar la salida de trabajo, siga estos pasos:

1. En la vista **Sistemas remotos**, localice el sistema remoto en el que se encuentra la tabla DB2 con la que está trabajando.
2. Expanda la conexión al sistema remoto y, a continuación, expanda **JES > Mis trabajos**.
3. Busque el nombre de trabajo indicado en el mensaje y expándalo para ver la salida de trabajo.

Información relacionada:

Generar declaraciones a partir de tablas de DB2

CRRZI0459E El trabajo no se ha sometido porque el servidor del Supervisor de trabajos no está conectado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para iniciar el servidor del Supervisor de trabajos. Una vez se haya iniciado el servidor, puede volver a someter el trabajo.

Explicación: El servidor de supervisor de trabajos tiene que iniciarse para poder someter trabajos.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema para iniciar el servidor del Supervisor de trabajos.

Tareas relacionadas:

Setting JES subsystem preferences

Use the JES preferences page to set default values for connecting to the JES subsystem.

CRRZI0460E Se ha producido un problema al crear o guardar las propiedades. Consulte el registro para obtener más información.

Explicación: Durante una operación de exportación de propiedades el archivo de exportación no puede crearse o guardarse.

Respuesta del Usuario: Para abrir el archivo de registro, abra *espacio de trabajo/.metadata/.log* (Windows) o *workspace\metadata\log* (Linux) en el sistema de archivos de la estación de trabajo.

Conceptos relacionados:

Resolución de problemas y soporte de Rational Developer for z Systems

Para ayudarle a resolver algunos de los problemas con los que puede encontrarse al desarrollar aplicaciones, están disponibles IBM Support Assistant, los documentos de diagnóstico de Rational Developer for z Systems y las páginas de soporte de Rational Developer for z Systems.

CRRZI0461E No se ha definido ninguna conexión para '{0}'. Defina una conexión e importe el proyecto de nuevo.

Explicación: Para importar un proyecto de z/OS remoto, tiene que estar conectado al sistema remoto que contiene los recursos de proyecto.

Respuesta del Usuario:

1. Defina una conexión a un sistema remoto indicado por {0}.
2. Conéctese al sistema remoto.
3. Intente volver a importar el proyecto.

Tareas relacionadas:

Crear una conexión con un sistema z/OS

Antes de que pueda conectarse a un sistema remoto desde el cliente Rational Developer for z Systems, debe definir una conexión para el sistema y especificar las propiedades de conexión.

Conectar con un sistema remoto

Siga estos pasos para conectarse a un sistema remoto.

Importing a z/OS project

You can import a z/OS project into your workspace.

CRRZI0462E El proyecto que hay que importar se llama '{0}'. Existe un proyecto en el espacio de trabajo con este nombre. Especifique un nombre exclusivo para el proyecto nuevo y vuelva a intentarlo.

Explicación: Durante una operación de importación de proyecto, se ha encontrado un proyecto existente con el mismo nombre en la estación de trabajo. Los proyectos tienen que tener nombres exclusivos.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre nuevo para el proyecto.

Tareas relacionadas:

Importing and exporting z/OS projects

You can share z/OS projects with others by exporting them from your workspace and importing them into another's workspace.

CRRZI0463E Ya existe un archivo con el nombre '{0}' en '{1}'. Asegúrese de que todos los archivos tienen un nombre exclusivo (excluida la extensión) e inténtelo de nuevo.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

Nombre de archivo

{1}

Ubicación del archivo

Una operación de trabajo en línea ha detectado un archivo con el mismo nombre, pero sin la extensión de archivo, en la carpeta actual.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los nombres de archivo de la carpeta son exclusivos con o sin las extensiones. Especifique un nombre exclusivo nuevo para los archivos de la carpeta.

CRRZI0464E Nombre de MVS no válido. Un nombre de miembro no puede tener más de 8 caracteres. Vuelva al proyecto fuera de línea, redenomine el miembro e intente de nuevo la operación.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

Durante una operación de carga de trabajo en línea se ha encontrado un nombre MVS no válido. Los nombres de miembro no pueden tener más de 8 caracteres.

Respuesta del Usuario: Corrija los nombres de miembro que no se ajustan a las normas de nomenclatura del conjunto de datos y repita la operación.

CRRZI0465E Nombre de MVS no válido. El nombre de miembro no puede tener un punto. Vuelva al proyecto fuera de línea, redenomine el miembro e intente de nuevo la operación.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

Durante una operación de carga de trabajo en línea se ha encontrado un nombre MVS no válido. El nombre de miembro no puede tener un punto.

Respuesta del Usuario: Corrija los nombres de miembro que no se ajustan a las normas de nomenclatura del conjunto de datos y repita la operación.

CRRZI0466E Nombre de MVS no válido. Cada segmento de un nombre de conjunto de datos no puede tener más de 8 caracteres. Vuelva al proyecto fuera de línea, redenomine el miembro e intente de nuevo la operación.

Explicación: Cuando un proyecto está fuera de línea, puede renombrar los conjuntos de datos o añadir nuevos conjuntos de datos. Este mensaje indica que un conjunto de datos nuevo o renombrado no cumple las normas de nomenclatura del conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los conjuntos de datos nuevos o renombrados no contienen más de 8 caracteres en cada segmento del nombre de conjunto de datos. Corrija los nombres de conjunto de datos que no se ajustan a las normas de nomenclatura de conjuntos de datos y repita la operación.

CRRZI0467W {0} tiene la siguiente discrepancia de codificación:

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

El elemento que contiene un error de coincidencia en la codificación

La operación de carga de trabajo en línea busca errores de coincidencia entre el recurso local y el recurso remoto correspondiente. Si la codificación de SO/SI se especifica para un recurso remoto, la operación lo compara con la codificación del host del recurso remoto. Si la codificación no coincide, se pide al usuario que sustituya la codificación de host por la codificación de SO/SI o que cancele la operación.

Respuesta del Usuario: Tiene que resolverse el error de coincidencia en la codificación. Para modificar la página de códigos de host del recurso remoto a la codificación SO/SI del recurso local, pulse **Sí**. Para dejar la página de códigos de host del recurso remoto tal y como está y cancelar la operación, pulse **No**.

CRRZI0468E Se ha registrado otro proveedor de propiedades para el recurso.

Explicación: Un plug-in proveedor de equipo puede añadir propiedades a los recursos propiedad de Rational Developer for z Systems registrando su propio proveedor de propiedades. El mensaje indica que el registro falló porque ya se ha registrado otro proveedor de propiedades.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0469E El objeto no tiene propiedades.

Explicación: Un plug-in proveedor de equipo puede añadir propiedades a los recursos propiedad de Rational Developer for z Systems registrando su propio proveedor de propiedades. El mensaje indica que el registro falló porque el recurso especificado no soporta las propiedades.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZI0470I El valor del servidor oculta los archivos y los shells de z/OS UNIX.

Explicación: Un valor del sistema remoto provoca que los archivos y shells z/OS UNIX se oculten en la interfaz de usuario del cliente.

Respuesta del Usuario: Si cree que el valor es incorrecto, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0471E Al sincronizar los cambios resultantes de una solicitud para renombrar una carpeta compartida de {1} a {2}, la operación de renombración para el recurso de recinto de seguridad {0} ha fallado. El recurso de recinto de seguridad se descargará del proyecto z/OS. Resuelva el error que se describe más abajo y vuelva a cargar el recurso compartido en el proyecto.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Nombre de carpeta

{2}

Nombre de carpeta

CRRZI0472E Al sincronizar los cambios resultantes de una solicitud para suprimir el recurso compartido {1}, la operación de supresión para el recurso de recinto de seguridad {0} ha fallado. El recurso de recinto de seguridad se desconectará. Resuelva el error que se describe más abajo o el recinto de seguridad no estará disponible para su uso.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Nombre de recurso

CRRZI0473E Al sincronizar los cambios resultantes de una solicitud para renombrar un recurso compartido de {1} a {2}, la operación de renombración para el recurso de recinto de seguridad {0} ha fallado. El recurso de recinto de seguridad se descargará del proyecto z/OS. Resuelva el error que se describe más abajo y vuelva a cargar el recurso compartido en el proyecto.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

{1}

Nombre de recurso

{2}

Nombre de recurso

CRRZI0474E Al sincronizar los cambios resultantes de una solicitud para actualizar el recurso compartido {1}, la operación de actualización para el recurso de recinto de seguridad {0} ha fallado. El recurso de recinto de seguridad se descargará del proyecto z/OS. Resuelva el error que se describe más abajo y vuelva a cargar el recurso compartido en el proyecto.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

{1}
Nombre de recurso

CRRZI0475E El conjunto de datos {0} no existe.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud de **Comprobar conjuntos de datos** en la página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que el nombre de conjunto de datos especificado no existe.

Respuesta del Usuario: Especifique otro nombre de conjunto de datos y vuelva a intentarlo.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0476E El conjunto de datos {0} ya está especificado en el campo de texto.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud de **Comprobar conjuntos de datos** en la página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que el nombre de conjunto de datos especificado ya se había añadido al campo.

Respuesta del Usuario: Especifique otro nombre de conjunto de datos y vuelva a intentarlo.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0477E Origen no válido {0} para este campo de texto. Arrastre y suelte un conjunto de datos válido en este campo de texto.

Explicación: este mensaje se muestra en respuesta a una operación de arrastre en una página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que se ha arrastrado al campo un objeto que no es un conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Arrastre un nombre de conjunto de datos al campo.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0478E Este campo de texto especifica un nombre de conjunto de datos. Arrastre y suelte un conjunto de datos en este campo de texto.

Explicación: este mensaje se muestra en respuesta a una operación de arrastre en una página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que el campo al que se ha arrastrado un nombre de conjunto de datos solo puede contener un nombre de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Para sustituir el nombre de conjunto de datos que ya está en el campo, borre el campo y arrastre otro nombre.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0479W La longitud del nombre del conjunto de datos puede exceder el máximo de 44 caracteres, dependiendo de la longitud del calificador de alto nivel.

Explicación: Los nombres de conjuntos de datos de los campos de la página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades están limitados a 44 caracteres. Este aviso indica que el nombre de conjuntos de datos actual está cerca del límite y podría superarlo si el calificador de alto nivel es demasiado largo.

Respuesta del Usuario: Compruebe la longitud del calificador de alto nivel para asegurarse de que no resulta en un nombre de conjunto de datos que supera la longitud máxima.

CRRZI0480E El sistema {0} no está conectado. Conéctese al sistema e inténtelo de nuevo.

Explicación:

{0}
El nombre de un sistema remoto.

La validación de conjunto de datos para un grupo de propiedades requiere la conexión con un sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación. Para conectarse al sistema remoto:

1. En la página Información del editor de grupo de propiedades, identifique el sistema al que pertenece el grupo de propiedades.
2. Para conectarse al sistema, localice el sistema en la vista Sistemas remotos, pulse con el botón derecho y seleccione **Conectar**.

CRRZI0481E No existe ningún nombre para el grupo de propiedades.

Explicación: Durante una operación de creación de grupo de propiedades, se ha detectado que falta el nombre del grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre para el grupo de propiedades en la página Información del grupo de propiedades e intente volver a guardar el grupo de propiedades.

Tareas relacionadas:

Crear un grupo de propiedades
 Cuando crea grupos de propiedades y los asocia con recursos, puede cambiar los valores de propiedades con facilidad para varios usos.

CRRZI0483E Al sincronizar los cambios del recurso de recinto de seguridad {1}, una operación de supresión para el recurso compartido {0} ha fallado. El recurso no está sincronizado. Resuelva el error que se describe más abajo y comparta el recinto de seguridad o vuelva a cargar el recurso compartido.

Explicación:

- {0} Nombre de recurso
- {1} Nombre de recurso

CRRZI0484E Al sincronizar los cambios resultantes de una solicitud para red denominar el recinto de seguridad de {1} a {2}, la operación de red denominación para el recurso compartido {0} ha fallado. El recurso no está sincronizado. Resuelva el error que se describe más abajo y comparta el recinto de seguridad o vuelva a cargar el recurso compartido.

Explicación:

- {0} Nombre de recurso
- {1} Nombre de recinto de pruebas

- {2} Nombre de recinto de pruebas

CRRZI0485E El editor contiene caracteres que no se pueden transferir correctamente entre los sistemas locales y remotos. Al guardar el archivo en el sistema remoto, estos caracteres resultarán dañados. ¿Desea continuar?

Explicación: Los editores de Rational Developer for z Systems pueden preservar la integridad de los caracteres a medida que se transfieren del sistema remoto a la estación de trabajo y de nuevo al sistema remoto. Para algunas páginas de códigos, sin embargo, no es posible preservar la integridad de viaje de ida y vuelta de ciertos caracteres. Este mensaje avisa de que el archivo que se está editando contiene caracteres cuya integridad de viaje de ida y vuelta no se puede preservar.

Respuesta del Usuario: Para guardar el archivo con caracteres dañados, pulse **Sí**. Para cerrar el archivo sin guardar los cambios, pulse **No**.

Información relacionada:

Conservar la integridad de recorrido completo de archivos MVS

CRRZI0487E El archivo '{0}' contiene caracteres que no se pueden transferir correctamente entre los sistemas locales y remotos. Estos caracteres se resaltarán. El archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación: Los editores de Rational Developer for z Systems pueden preservar la integridad de los caracteres a medida que se transfieren del sistema remoto a la estación de trabajo y de nuevo al sistema remoto. Para algunas páginas de códigos, sin embargo, no es posible preservar la integridad de viaje de ida y vuelta de ciertos caracteres. Este mensaje avisa de que el archivo que se está editando contiene caracteres cuya integridad de viaje de ida y vuelta no se puede preservar. Una causa de este mensaje puede ser la definición de un símbolo NOT lógico alternativo no adecuado. Debido a que el archivo se está editando desde el sistema remoto, se abre en modalidad de sólo lectura.

Respuesta del Usuario: Para editar el archivo, cópielo en un proyecto local del espacio de trabajo y cambie los caracteres corrompidos antes de copiarlo en el sistema remoto. Para obtener instrucciones para establecer un símbolo NOT lógico alternativo, consulte los temas relacionados.

Conceptos relacionados:

Conservar la integridad de recorrido completo de archivos MVS

Tareas relacionadas:

Especificación de un símbolo NOT lógico alternativo

CRRZI0489E Ha fallado un intento de mover el recurso lógico '{0}' a '{1}'.

Explicación: Se ha producido un error mientras se compartía un recurso remoto con un proveedor de equipo y se creaba una copia local del recurso.

{0}

Nombre de recurso

{1}

Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta .metadata del espacio de trabajo actual.

CRRZI0490E El recurso lógico '{0}' no es un subproyecto.

Explicación: Cuando carga un recurso de equipo en el sistema de archivos remoto, el recurso remoto tiene que añadirse a un subproyecto. La aplicación de proveedor de equipo no ha especificado un subproyecto.

{0}

Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0491E No se ha encontrado el nombre de la vía de acceso de archivo de recinto de seguridad remoto '{0}' en el sistema '{1}'.

Explicación: Cuando carga un recurso de equipo en un sistema de archivos remoto, se descarga también una copia del recurso remoto en el cliente. No se ha encontrado el recurso remoto.

{0}

Nombre de vía de acceso

{1}

Nombre de sistema

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0492E No se han encontrado sistemas para el subproyecto lógico '{0}'.

Explicación: Cuando carga un recurso de equipo en el sistema de archivos remoto, el sistema remoto se deduce a partir del subproyecto de destino. No hay ningún sistema remoto asociado con el subproyecto.

{0}

Nombre de subproyecto

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0493E Ha fallado un intento de cargar el recurso '{0}' en el subproyecto '{1}'.

Explicación: Cuando carga un recurso de equipo en el sistema de archivos remoto, el recurso remoto tiene que añadirse a un subproyecto. Se ha producido un error al añadir el recurso remoto al subproyecto.

{0}

Nombre de recurso

{1}

Nombre de subproyecto

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta .metadata del espacio de trabajo actual.

CRRZI0494E La vía de acceso del recinto de seguridad local '{0}' especificada para el recurso de equipo '{1}' no es válida.

Explicación: Cuando comparte un recurso remoto con un proveedor de equipo, se descarga una copia local del recurso remoto en el cliente. La aplicación de proveedor de equipo especificó un destino local no válido.

{0}

Nombre de vía de acceso

{1}

Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0495E El recurso '{0}' ya está registrado con un proveedor de equipo. No está permitido registrar un recurso con varios proveedores de equipo.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0496E El recurso '{0}' ya está compartido con un proveedor de equipo. No está permitido compartir un recurso con varios proveedores de equipo.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0497E El recurso '{0}' no está compartido con un proveedor de equipo. La operación de desconexión sólo se puede realizar sobre un recurso compartido.

Explicación:

{0}
Nombre de recurso

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0498E El prefijo de recinto de seguridad se ha especificado para '{0}', pero se requiere el nombre de archivo de recinto de seguridad remoto. Especifique el nombre de archivo de recinto de seguridad remoto y vuelva a intentar la operación.

Explicación:

{0}
Prefijo del recinto de pruebas

Durante una operación de comprobación de recursos, se ha proporcionado un recinto de pruebas cuando se esperaba el nombre de archivo de recinto de pruebas remoto.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Especifique el nombre de archivo del recinto de pruebas remoto.

CRRZI0499I La validación del conjunto de datos ha finalizado. Todos los conjuntos de datos validados existen.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud de **Comprobar conjuntos de datos** en la página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que los nombres de conjunto de datos especificados son válidos.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0500W La validación del conjunto de datos ha finalizado. Uno o varios nombres de conjunto de datos contienen la variable <HLQ> y estos conjuntos de datos no se pueden validar.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud de **Comprobar conjuntos de datos** en la

página Pasos y procedimientos del editor de grupo de propiedades. Indica que los nombres de conjuntos de datos especificados no pueden validarse porque contienen la variable <HLQ>. Los nombres de conjunto de datos podrían ser o no ser válidos.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Setting options for procedures and steps
Use the Procedures and Steps pages of the property group editor to edit, add, remove, or alter the order of the supplied procedures and to display or edit step options.

CRRZI0501E El conjunto de datos {0} ya existe.

Explicación:

{0}
El nombre de un conjunto de datos.

El destino de la operación renombrar o copiar ya existe, pero no se ha especificado la opción de sustituir un conjunto de datos existente.

Respuesta del Usuario: Repita la operación y elija un nombre de destino distinto o especifique la opción sustituir.

CRRZI0502E El conjunto de datos {0} tiene atributos en conflicto.

Explicación:

{0}
El nombre del conjunto de datos.

Se ha encontrado un conjunto de datos de destino, pero sus características no coinciden con las características del conjunto de datos de origen.

Respuesta del Usuario: Especifique un conjunto de datos de origen o de destino distinto para que las características coincidan o especifique un destino que no exista para que pueda asignarse con las mismas características que el conjunto de datos de origen.

CRRZI0503E El miembro {0} ya existe.

Explicación:

{0}
Nombre de miembro

El destino de la operación renombrar o copiar existe, pero no se ha especificado la opción de sustituir un conjunto de datos existente.

Respuesta del Usuario: Repita la operación y elija un nombre de destino distinto o especifique la opción sustituir.

CRRZI0504I El proyecto cerrado {0} contenía uno o varios recursos compartidos. Se han descargado. Deberá volverlos a cargar cuando vuelva a abrir el proyecto más tarde.

Explicación:

{0}

Nombre de proyecto

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0505E Se están editando alteraciones temporales para el grupo de propiedades '{0}'. Cierre la sesión de edición para la alteración temporal antes de editar el grupo de propiedades.

Explicación: Durante una operación de edición de grupo de propiedades, para el grupo de propiedades indicado por {0}, se ha detectado que el grupo de propiedad se ha abierto para una solicitud de sustitución del grupo de propiedades. No puede editar un grupo de propiedades mientras esté abierto para sustituciones.

Respuesta del Usuario: Cierre el Editor de grupo de propiedades y repita la operación.

Tareas relacionadas:

Overriding property groups

You can override the values that are defined in a property group for a specific resource.

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

CRRZI0506E El grupo de propiedades '{0}' está siendo editado. Cierre la sesión de edición del grupo de propiedades antes de intentar alterarlo temporalmente.

Explicación: Durante una operación de sustitución de grupo de propiedades para el grupo de propiedades indicado por {0}, se ha detectado que el grupo de propiedad se ha abierto para una solicitud de edición del grupo de propiedades. No puede alterar un grupo de propiedades mientras esté abierto para edición.

Respuesta del Usuario: Cierre el Editor de grupo de propiedades y repita la operación de sustitución.

Tareas relacionadas:

Overriding property groups

You can override the values that are defined in a property group for a specific resource.

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

CRRZI0507E Razón posible de la anomalía: se está utilizando un puerto de servidor de perfil de Depuración CICS no válido ({0}) para la región CICS {1}. Póngase en contacto con el administrador para obtener el puerto válido y actualice el puerto en la página de preferencias Configuración de Depuración CICS.

Explicación: El intento de crear una configuración de depuración CICS ha fallado. Un posible motivo para este error es un número de puerto de servidor de perfil de depuración CICS no válido en la página de preferencias Configuración de depuración CICS.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con su administrador del sistema para conseguir el número de puerto del servidor de perfil de depuración CICS correcto. Especifique el número de puerto en la página de preferencias Configuración de depuración CICS e intente crear de nuevo la configuración de depuración.

Información relacionada:

Establecer preferencias para configuraciones de depuración CICS

CRRZI0508I Especifique el puerto de servidor de perfil de Depuración CICS para la región CICS {0}.

Explicación: Se ha intentado crear una configuración de depuración, pero no hay ningún puerto de servidor de perfil de depuración CICS asociado con la región CICS.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con su administrador del sistema para conseguir el número de puerto del servidor de perfil de depuración CICS correcto. Especifique el número de puerto en la página de preferencias Configuración de depuración CICS e intente crear de nuevo la configuración de depuración.

Información relacionada:

Establecer preferencias para configuraciones de depuración CICS

CRRZI0509E El recurso de recinto de seguridad remoto {0} lo ha actualizado otra persona o programa. Resuelva el conflicto y vuelva a intentar la operación.

Explicación:

{0}

Nombre de recurso

CRRZI0510W El conjunto de datos '{0}' contiene {1} miembros. Trabajar con un número de miembros grande en un subproyecto puede llevar mucho tiempo. Para mejorar el rendimiento, añada sólo los miembros necesarios al subproyecto. ¿Desea continuar?

Explicación: El número de miembros del conjunto de datos particionados supera el umbral de aviso definido en la página de preferencias de Archivos MVS. Este mensaje le permite cancelar la solicitud de añadir el conjunto de datos particionados al subproyecto.

Respuesta del Usuario:

- Para continuar y añadir el conjunto de datos particionados al subproyecto, pulse **Sí**.
- Para cancelar la solicitud, pulse **No**.
- Para inhabilitar el aviso, abra la página de preferencias Archivos MVS y anule la selección de la casilla de verificación **Mostrar mensajes de aviso al añadir al subproyecto**.
- Para cambiar el umbral de aviso, abra la página de preferencias Archivos MVS y especifique un número diferente en el campo **Número máximo de miembros añadidos sin enviar avisos**.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para subsistemas de Archivos MVS

Utilice la página Archivos MVS para establecer preferencias para el subsistema Archivos de MVS en la vista Sistemas remotos.

CRRZI0511E La región CICS ({0}) no existe.
Asegúrese de que la conexión CICS adecuada esté conectada.

Explicación: La región especificada en la página CICS del asistente Configuraciones de depuración > Aplicación CICS remota no existe.

Respuesta del Usuario: En la página CICS del asistente Configuraciones de depuración > Aplicación CICS remota, pulse el enlace **Definir conexión CICS** para abrir la página de preferencias Explorador de CICS > Conexiones. Utilice esta página para conectarse a un región CICS e intente definir de nuevo la configuración de depuración CICS.

CRRZI0512W El tamaño del archivo '{0}' es {1} KB, que sobrepasa el umbral definido en las preferencias de soluciones de z/OS. Al abrir archivos grandes se pueden producir errores de memoria insuficiente que lleven a un cierre forzado del entorno de trabajo. ¿Desea continuar o abrir el miembro en el Editor de datos de z Systems?

Explicación: Las preferencias de Rational Developer for z Systems proporcionan un umbral de aviso para abrir archivos grandes. Este aviso le ayuda a evitar errores por falta de espacio.

Respuesta del Usuario:

- Para continuar y abrir el archivo pulse **Continuar**.

- Para abrir el archivo mediante el Editor de datos de z Systems, que tiene mayor capacidad para manejar archivos de daos grandes, pulse **Utilizar el Editor de datos de z Systems**.
- Para cancelar y no abrirlo, pulse **Cancelar**.
- Para inhabilitar el aviso, pulse **Ventana > Preferencias**. Seleccione **Soluciones z/OS** en la ventana Preferencias y borre la selección de la casilla de verificación **Mostrar mensajes de aviso al abrir archivos**.
- Para cambiar el umbral de tamaño de archivo para el aviso, especifique un valor nuevo en el campo **Tamaño de archivo máximo para abrir sin aviso (en KB)**.

Referencia relacionada:

z/OS Solutions preferences

Use the z/OS Solutions preference page to set general preferences for z/OS projects, subprojects, and files.

CRRZI0513W Algunas categorías no se importarán porque esta versión de Rational Developer for z Systems no las soporta.

Explicación: El grupo de propiedades que se está importando contiene categorías de grupo de propiedades que no son compatibles con la versión actual. Las categorías compatibles se importan y las no compatibles se ignoran.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Importing property groups

You can import property groups that are saved to an XML file.

Referencia relacionada:

Category and property names

You can use these categories and properties in the propertygroups.xml and defaultvalues.xml files. These names are case-sensitive.

CRRZI0514E La operación no se ha completado satisfactoriamente. Verifique que el procedimiento JCL del sistema remoto tenga correctamente configuradas las opciones de compilador de comentarios de error para soportar esta operación.

Explicación: La operación requiere que se especifique la opción de compilación de retorno de error.

Respuesta del Usuario: habilite la opción de retorno de error y repita la operación. Para habilitar la opción de retorno de error:

1. Edite el grupo de propiedades asociado al recurso.
2. Seleccione la categoría adecuada para el tipo de recurso: Assembler, COBOL o PL/I.
3. En la **tabla de procedimientos y pasos**, pulse sobre un nombre de paso para mostrar las opciones.

4. Seleccione la casilla de verificación **Soporte de retorno de error**.

Información relacionada:

Establecer opciones para procedimientos y pasos

Crear un proceso de construcción personalizado

CRRZI0515W El archivo '{0}' contiene caracteres que no se pueden transferir correctamente entre los sistemas locales y remotos. Este archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: Los editores de Rational Developer for z Systems pueden preservar la integridad de los caracteres a medida que se transfieren del sistema remoto a la estación de trabajo y de nuevo al sistema remoto. Para algunas páginas de códigos, sin embargo, no es posible preservar la integridad de viaje de ida y vuelta de ciertos caracteres. Este mensaje avisa de que el archivo que se está editando contiene caracteres cuya integridad de viaje de ida y vuelta no se puede preservar.

Respuesta del Usuario: Para abrir el archivo en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

Información relacionada:

Conservar la integridad de recorrido completo de archivos MVS

CRRZI0516W Ambos archivos contienen caracteres que no se pueden transferir correctamente entre los sistemas locales y remotos. Los archivos se abrirán en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: Los editores de Rational Developer for z Systems pueden preservar la integridad de los caracteres a medida que se transfieren del sistema remoto a la estación de trabajo y de nuevo al sistema remoto. Para algunas páginas de códigos, sin embargo, no es posible preservar la integridad de viaje de ida y vuelta de ciertos caracteres. Este mensaje avisa de que los archivos que se están editando contienen caracteres cuya integridad de viaje de ida y vuelta no se puede preservar.

Respuesta del Usuario: Para abrir los archivos en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

Información relacionada:

Conservar la integridad de recorrido completo de archivos MVS

CRRZI0518W Se ha producido un error de decodificación al extraer el archivo de correlación de claves. El sistema se procesará como si no hubiera ningún archivo de claves.

Explicación: Al intentar exportar los archivos de configuración, Rational Developer for z Systems ha detectado problemas con el archivo keymapping.xml y no ha podido actualizarlo. Se genera un nuevo archivo keymapping.xml y se carga en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. El nuevo archivo de correlación de claves solo contiene valores para los archivos de configuración incluidos en la solicitud de exportación actual.

CRRZI0519I No hay sistemas remotos conectados con la función de empujar a cliente habilitada. Conecte con un sistema remoto con la función de empujar a cliente habilitada e inténtelo de nuevo.

Explicación: Ha solicitado exportar archivos de configuración, pero ninguno de los sistemas remotos a los que está conectado están habilitados para envío a cliente.

Respuesta del Usuario: Conéctese a un sistema remoto que tenga la función de envío a cliente habilitada y vuelva a intentarlo. Póngase en contacto con su administrador del sistema si no sabe qué sistemas remotos están habilitados para envío a cliente.

CRRZI0521E El archivo de retorno de errores no puede analizarse porque su formato o contenido no es válido o está incompleto. Compruebe las propiedades de construcción y visualice la salida de trabajo para comprobar si existen errores irre recuperables.

Explicación: El archivo especificado en el campo **Nombre de archivo XML de retorno de error** de la página Preprocesador local del grupo de propiedades actual incluye errores de contenido o formato.

Respuesta del Usuario:

- Abra el grupo de propiedades en el editor de grupo de propiedades y verifique que el campo **Nombre de archivo XML de retorno de error** hace referencia al archivo correcto.
- Para ver la salida de trabajo, expanda el subsistema JES en la vista Sistemas remotos y busque el nombre de trabajo.

CRRZI0522W El servidor de Rational Developer for z Systems se ha configurado para descargar automáticamente actualizaciones de producto al cliente cuando conecta con el sistema remoto. Versión actual del producto muestra la versión del producto que está instalada actualmente en su estación de trabajo. Se instalará una versión nueva cuando pulse Aceptar.

Explicación: El sistema remoto al que se está conectando está configurado para instalar automáticamente actualizaciones de producto al conectarse. Las actualizaciones de producto están disponibles para su instalación.

Respuesta del Usuario: Pulse **Aceptar** para instalar las actualizaciones de producto. Se cierra el entorno de trabajo y se inicia el Gestor de instalación de IBM para instalar las actualizaciones del producto. Reinicie Rational Developer for z Systems cuando se haya completado la instalación del producto.

CRRZI0523E El miembro {0} es el alias de {1}. El soporte para la copia de alias se ha inhabilitado en los valores de las preferencias. La copia de un alias sin copiar su primario no está soportada.

Explicación: Ha intentado copiar un miembro de conjunto de datos particionado que es un alias. La operación de copia no puede completarse porque el procesamiento de alias está inhabilitado.

Respuesta del Usuario: Para habilitar el procesamiento de alias, pulse **Ventana > Preferencias**, expanda las secciones **Sistemas remotos y z/OS** y pulse **Archivos MVS**. En la página de preferencias Archivos MVS, seleccione la opción **Procesar alias de miembros en copia de módulo**. Para obtener más información sobre cómo habilitar el procesamiento de alias, consulte Archivos MVS.

CRRZI0524E El miembro {0} es el alias de {1}, que no existe. La copia de un alias sin copiar su primario no está soportada.

Explicación: Ha intentado copiar un miembro de conjunto de datos particionado que es un alias. La operación de copia no se puede completar porque el miembro primario no existe.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre la copia de alias de conjunto de datos, consulte Copiar módulos de carga. Para obtener más información sobre cómo habilitar el procesamiento de alias, consulte Archivos MVS.

CRRZI0525E El miembro {0} es un alias o tiene uno o varios alias. El destino de copia no puede ser el mismo que el origen de copia.

Explicación: Ha intentado copiar un miembro de conjunto de datos particionado que es un alias o tiene un alias definido. La operación de copia no puede completarse porque el origen de copia y el destino de copia son el mismo.

Respuesta del Usuario: Repita la operación y especifique un destino diferente. Para obtener más información sobre la copia de alias de conjunto de datos, consulte Copiar módulos de carga.

CRRZI0526E IEBCOPY ha fallado. Vea {0} para obtener más detalles.

Explicación:

{0}

El nombre del archivo de registro.

El mandato de copia ha fallado porque la solicitud de asignar un conjunto de datos antes del mandato IEBCOPY ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0527W Ambos archivos utilizan una codificación que permite caracteres bidireccionales. Los archivos se abrirán en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: El editor de comparación no soporta la edición de contenido de archivo bidireccional.

Respuesta del Usuario: Para abrir los archivos en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0528W El archivo '{0}' utiliza una codificación que permite caracteres DBCS. El archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: El editor de comparación no soporta la edición de contenido de archivos de juego de caracteres de doble byte (DBCS).

Respuesta del Usuario: Para abrir el archivo en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0529W Ambos archivos utilizan una codificación que permite caracteres DBCS. Los archivos se abrirán en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: El editor de comparación no soporta la edición de contenido de archivos de juego de caracteres de doble byte (DBCS).

Respuesta del Usuario: Para abrir los archivos en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0530W El archivo '{0}' utiliza una codificación que permite caracteres bidireccionales. El archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura. ¿Desea continuar?

Explicación: El editor de comparación no soporta la edición de contenido de archivo bidireccional.

Respuesta del Usuario: Para abrir el archivo en el editor de comparación, pulse **Sí**. Para cancelar la solicitud de comparación de archivos, pulse **No**.

CRRZI0532I Está solicitando exportar al sistema primario {1}. El sistema primario {0} ha sido el último utilizado para exportar los archivos de configuración. Verifique que {1} sea el sistema primario correcto.

Explicación: Actualmente está conectado al sistema primario {1} y ha lanzado una acción para exportar archivos de configuración. La última vez que solicitó esta acción, estaba conectado al sistema primario {0}. Este mensaje es un recordatorio para verificar que quiere exportar los archivos de configuración a un sistema primario distinto del sistema primario al que los exportó anteriormente.

Respuesta del Usuario: Si quiere exportar a un sistema primario distinto, no es necesario realizar ninguna acción. Puede continuar con la acción de exportación.

Si no quiere exportar a un sistema distinto:

1. Cancele la acción de exportación actual.
2. Desconéctese del sistema primario {1}.
3. Conéctese al sistema primario {0}.
4. Intente realizar la acción de exportación de nuevo.

CRRZI0533I Hay dos o más sistemas primarios conectados. Sólo se permite una conexión con un sistema primario. Desconecte de todos excepto de un sistema primario.

Explicación: Está conectado a dos o más sistemas remotos definidos como sistemas primarios en un entorno de envío a cliente. La función de envío a

cliente solo permite una conexión a un sistema remoto primario.

Respuesta del Usuario: Desconéctese de todos los sistemas remotos primarios menos uno. Póngase en contacto con su administrador del sistema si no sabe qué sistemas remotos son primarios.

CRRZI0534E No tiene suficientes permisos para el directorio {0} al exportar {1}.

Explicación: Ha fallado un intento de exportar un archivo de configuración a un sistema remoto. Su ID de usuario no tiene los permisos de archivo correctos para escribir en el directorio padre. Para exportar valores de configuración globales o del sistema al sistema remoto, debe tener acceso de escritura a los directorios de configuración de envío a cliente en el sistema remoto. Los permisos de archivo para el directorio de envío a cliente en el sistema remoto se establecen utilizando la directiva file.permission en el archivo pushtoclient.properties.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre los permisos de archivo de envío a cliente y la configuración del soporte de envío a cliente en z/OS, consulte la Guía de configuración de host de IBM Rational Developer for z Systems SC11-3660 (SC23-7658).

Información relacionada:

Exportar archivos de configuración de envío a cliente

CRRZI0535I No se han producido cambios entre la copia de la estación de trabajo y la copia remota.

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud **Equipo > Sincronizar con sistema remoto**. Indica que los recursos remoto y local están sincronizados.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Synchronizing a local project with a remote system
You can synchronize a local project with a remote system either manually or automatically.

CRRZI0536E Se produjeron errores al mover archivos cambiados

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud **Equipo > Sincronizar con sistema remoto**. Indica que se ha producido un error al sincronizar los archivos remoto y local.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Synchronizing a local project with a remote system
You can synchronize a local project with a remote

system either manually or automatically.

**CRRZI0537E No se han definido sistemas remotos.
Cancele esta acción, defina un sistema remoto y vuelva a intentar la operación.**

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a una solicitud **Equipo > Sincronizar con sistema remoto**. Indica que no se ha definido ningún sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Defina una conexión con un sistema remoto, conéctese al sistema y repita la operación.

Tareas relacionadas:

Crear una conexión con un sistema z/OS
Antes de que pueda conectarse a un sistema remoto desde el cliente Rational Developer for z Systems, debe definir una conexión para el sistema y especificar las propiedades de conexión.
Conectar con un sistema remoto
Siga estos pasos para conectarse a un sistema remoto.
Synchronizing a local project with a remote system
You can synchronize a local project with a remote system either manually or automatically.

CRRZI0538E No se ha podido marcar {0} como fusionado

Explicación: Ha fallado una solicitud **Marcar como fusionado** en la perspectiva Sincronizar.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Synchronizing manually
Follow these steps to manually synchronize a local project or file with a remote system.

CRRZI0539E Debe estar conectado al sistema remoto y tener como mínimo un filtro definido para utilizar la variable <HLQ>.

Explicación:

Atención: La función de envío a host (sincronización remota) está en desuso.

Para algunas operaciones, como Habilitar la sincronización remota, puede escribir la variable <HLQ> en el campo calificador de alto nivel de la interfaz de usuario. El uso de esta variable requiere una conexión con un sistema remoto para que la variable pueda sustituirse correctamente.

Respuesta del Usuario: Conéctese a un sistema remoto y repita la operación.

CRRZI0540E Va a sobrescribir los cambios que se han efectuado en el sistema remoto. ¿Desea comprometer dichos cambios?

Explicación: Al sincronizar el proyecto local con el sistema remoto se sobrescriben cambios realizados en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para continuar y sobrescribir los cambios remotos o **No** para cancelar la solicitud.

Tareas relacionadas:

Synchronizing manually
Follow these steps to manually synchronize a local project or file with a remote system.

CRRZI0541E Error al copiar {0} al espacio de trabajo local

Explicación: Un cambio de entrada no puede copiarse en el proyecto local en la perspectiva sincronizar.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Synchronizing manually
Follow these steps to manually synchronize a local project or file with a remote system.

CRRZI0542E Error al copiar {0} al sistema remoto

Explicación: Un cambio de salida no puede copiarse en el sistema remoto en la perspectiva sincronizar.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Tareas relacionadas:

Synchronizing manually
Follow these steps to manually synchronize a local project or file with a remote system.

CRRZI0543W La ubicación de sistema remoto elegida difiere del sistema remoto de destino del proyecto. ¿Desea cambiar el sistema remoto destino del proyecto para que su ubicación coincida con la del sistema remoto?

Explicación: El sistema remoto especificado en el editor de manifiesto transmisible difiere del sistema remoto asociado con el proyecto local.

Respuesta del Usuario: Para cambiar el sistema remoto asociado con proyecto local, pulse **Sí**. Para dejar el sistema remoto asociado con el proyecto sin modificar, pulse **No**.

Tareas relacionadas:

Mapping local files to remote resources

To be able to synchronize files in a local project to a remote system, you first need to map the local files to remote resources (MVS data sets or z/OS UNIX System Services files).

CRRZI0544W La extensión ya se encuentra en la correlación.

Explicación: Una extensión de archivo local especificada en el editor de manifiesto transmittible ya se ha añadido a la correlación.

Respuesta del Usuario: Especifique una extensión de archivo distinta.

Tareas relacionadas:

Mapping local files to remote resources

To be able to synchronize files in a local project to a remote system, you first need to map the local files to remote resources (MVS data sets or z/OS UNIX System Services files).

CRRZI0545W Va a sobrescribir los cambios que se han efectuado en el espacio de trabajo local. ¿Desea actualizar el espacio de trabajo?

Explicación: Al sincronizar el proyecto local con el sistema remoto se sobrescriben cambios realizados en el sistema local.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para continuar y sobrescribir los cambios locales o **No** para cancelar la solicitud.

Tareas relacionadas:

Synchronizing manually

Follow these steps to manually synchronize a local project or file with a remote system.

CRRZI0546E No se ha podido establecer conexión con {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Durante una operación de sincronización remota, el producto no pudo conectarse al sistema remoto.

{0}

El nombre del un sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la conexión al sistema remoto está definida en la vista Sistemas remotos y de que las propiedades de la conexión se han definido correctamente. Póngase en contacto con el administrador del sistema para que le proporciona las propiedades de conexión correctas.

Tareas relacionadas:

Conectar un proyecto local con un sistema remoto

CRRZI0547E No se ha podido encontrar {0} en {1}.

Explicación:

Atención: La función de envío a host (sincronización remota) está en desuso.

Se ha realizado una solicitud para copiar un recurso local en el sistema remoto utilizando la operación envío a host **Remoto > Copiar en sistema remoto o Remoto > Sincronizar con sistema remoto**. No se ha encontrado el conjunto de datos de destino en el sistema remoto.

{0}

El nombre de un conjunto de datos remotos remoto

{1}

El nombre del un sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Tiene que asignar el conjunto de datos remotos de destino antes de copiar en él un recurso local. Asigne el conjunto de datos en el sistema remoto. Asegúrese de que el nombre del conjunto de datos remotos y del sistema remoto se han especificado correctamente en la correlación remota. Intente de nuevo la operación.

Tareas relacionadas:

Asignar conjuntos de datos

Sincronizar un proyecto local con un sistema remoto

CRRZI0548E No se ha podido recuperar la indicación de la hora de modificación.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0549E No puede recuperarse el contenido de {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0550E No se ha podido recuperar el contenido del miembro {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0551E No se puede establecer el contenido en {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0552E Error al escribir contenido de miembro.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0553E No se ha podido establecer conexión con {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0554E No se ha podido encontrar {0} en {1}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0555E No puede recuperarse el contenido de {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0556E No se puede establecer el contenido en {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0557E No se pudo acceder a las propiedades.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0558E Comprobación de sintaxis no satisfactoria.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0559W Algunos recursos de proyectos no están sincronizados. ¿Desea dejar de comprobar la sintaxis y abrir la perspectiva de sincronización?

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0560E Formato no válido. Se esperaba una vía de acceso, pero se ha encontrado {0}.

Explicación: Un archivo al que se hace referencia en el archivo .RemoteMapping del editor de manifiesto transmisible tiene un formato no soportado. Se ha encontrado un elemento que no era una vía de acceso, cuando se esperaba una vía de acceso.

Respuesta del Usuario: Abra el archivo .RemoteMapping en un editor de texto y corrija la línea errónea.

Información relacionada:

Errores del editor de manifiesto transmisible

CRRZI0561E Se desconoce el sistema remoto especificado {0}.

Explicación: Un sistema remoto al que se hace referencia en el archivo de editor de manifiesto transmisible .RemoteMapping es desconocido.

Respuesta del Usuario: Abra el editor de manifiesto transmisible y especifique u na ubicación de sistema remoto válida.

Información relacionada:

Errores del editor de manifiesto transmisible

CRRZI0562E Debe especificarse un sistema remoto.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. Falta el nombre del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Abra el editor de manifiesto transmisible y especifique u na ubicación de sistema remoto válida.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0563E El recurso local no existe.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. El recurso local especificado en una correlación no existe.

Respuesta del Usuario: Cree el recurso local o borre la correlación del editor.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0564E Tipo de recurso remoto no reconocido {0}.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. El tipo de recurso remoto es incorrecto para una correlación. Los tipos de recurso válidos son MVS y USS.

Respuesta del Usuario: Abra el Editor de manifiesto transmisible y establezca un tipo de recurso remoto válido o borre la correlación para ese elemento.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0565E Tipo de recurso remoto no especificado.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. Falta el tipo de recurso remoto.

Respuesta del Usuario: Abra el editor de manifiesto transmisible y especifique un tipo de recurso remoto o borre la ubicación remota.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0566E Se ha especificado un mismo recurso remoto varias veces.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. Hay más de un recurso local correlacionado con el mismo recurso remoto.

Respuesta del Usuario: Abra el editor de manifiesto transmisible y especifique un recurso remoto distinto para cada recurso local o elimine las entradas duplicadas del manifiesto.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0567E Ubicación de recurso remoto no reconocida.

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

Se ha producido un error al crear una correlación para sincronización remota. El recurso remoto especificado en una correlación no se puede encontrar.

Respuesta del Usuario: Abra el editor de manifiesto transmisible y defina una ubicación de recurso remoto válida, o asigne el conjunto de datos remoto que se especifica en la correlación.

Tareas relacionadas:

Correlacionar archivos locales con recursos remotos

CRRZI0568E No se ha podido determinar si el proyecto es enviable: {0}

Explicación:

Atención: La función de sincronización remota está en desuso.

CRRZI0569W Esta acción eliminará todas las personalizaciones de las características COBOL y devolverá los valores predeterminados. ¿Está seguro?

Explicación: Este mensaje le pide que confirme la acción **Restaurar valores predeterminados** en la página de preferencias Características de COBOL.

Respuesta del Usuario: Pulse **Aceptar** para eliminar todas las personalizaciones de características COBOL o **Cancelar** para cancelar la solicitud de restaurar valores predeterminados.

Tareas relacionadas:

Establecer preferencias de características
Puede definir y personalizar las características disponibles en los programas COBOL generados.
Algunas características se proporcionan predefinidas.

CRRZI0570W Esta acción suprimirá las características seleccionadas. ¿Está seguro?

Explicación: Este mensaje le pide que confirme un acción suprimir en la página de preferencias Características de COBOL.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para eliminar la característica o **No** para cancelar la solicitud de suprimir.

Tareas relacionadas:

Establecer preferencias de características
Puede definir y personalizar las características disponibles en los programas COBOL generados.
Algunas características se proporcionan predefinidas.

CRRZI0571W El archivo ya existe. ¿Desea sustituirlo?

Explicación: Se ha realizado una solicitud para exportar las características personalizables de programas COBOL a un XML, pero el archivo existe en la misma ubicación que el sistema de archivos.

Respuesta del Usuario: Para sustituir el archivo, pulse **Sí**. Para cancelar la operación de exportación, pulse **No**.

CRRZI0572W ¿Desea sobrescribir '{0}'?

Explicación:

{0}

El nombre de la característica que se va a importar.

Durante una operación de importación, se ha detectado que existe una característica.

Respuesta del Usuario: Para sustituir la característica, pulse **Sí**. Para cancelar la operación de importación, pulse **No**.

CRRZI0573E No es un comentario COBOL válido.

Explicación: Mientras se editaba una plantilla de código COBOL, se proporcionó un comentario COBOL no válido.

Respuesta del Usuario: Escriba un comentario COBOL válido y guarde la plantilla.

CRRZI0574E Falta la variable necesaria '{0}'.

Explicación:

{0}

El nombre de la variable que falta.

Mientras se editaba una plantilla de código, se omitió una variable obligatoria.

Respuesta del Usuario: Escriba una variable o seleccione una pulsando **Insertar Variable**.

CRRZI0575W Variable no reconocida o no permitida '{0}'.

Explicación:

{0}

El nombre de una variable que no se reconoce o no es válida en la plantilla.

Mientras se editaba una plantilla de código, se produjo una de las siguientes situaciones:

- Se utilizó una variable no predefinida.
- La variable predefinida que se utilizó no es válida para la plantilla.

Respuesta del Usuario: Utilice una variable diferente y guarde los cambios en la plantilla.

CRRZI0576I Las actualizaciones del archivo de configuración seleccionado se han descargado.

Explicación: El sistema remoto al que está conectado utiliza la característica de envío a cliente para distribuir las actualizaciones de configuración del espacio de trabajo a los clientes de Rational Developer for z Systems. Su espacio de trabajo se actualizó con las configuraciones nuevas.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. Si quiere suprimir este mensaje la próxima vez que se conecte al sistema remoto, pulse **No volver a mostrar este mensaje** en la ventana del mensaje.

CRRZI0577I Está solicitando importar archivos de configuración desde el grupo {1}. El grupo {0} se utilizó por última vez para importar los archivos de configuración. Verifique que {1} sea el grupo correcto.

Explicación: La característica de envío a cliente permite que un espacio de trabajo esté asociado a un solo grupo de acceso. Ya ha importado archivos de configuración de *group {0}* y ahora está solicitando importar archivos de configuración de *group {1}*.

Respuesta del Usuario:

- Si quiere importar archivos de configuración de un grupo diferente, pulse **Aceptar**.
- Si quiere importar archivos de *group {1}* a un espacio de trabajo diferente, pulse **Cancelar**, cambie a un espacio de trabajo distinto y repita la operación de importación.

CRRZI0579W Su autorización para acceder al grupo {0} ha cambiado desde la última vez que se conectó a este sistema remoto. Las actualizaciones de configuración no se importarán en este espacio de trabajo.

Explicación: El sistema remoto al que está conectado utiliza grupos de acceso de envío a cliente para controlar el acceso a actualizaciones de configuración. Desde que se conectó por última vez a este sistema, ha sido eliminado del grupo de acceso {0}. Aún puede conectarse al sistema remoto, pero no puede recibir actualizaciones de envío a cliente.

Respuesta del Usuario: Si no necesita actualizaciones de configuración de este sistema remoto, no es preciso realizar ninguna acción. Si, por el contrario, necesita recibir actualizaciones de este sistema remoto, póngase en contacto con su administrador del sistema.

CRRZI0580W Los grupos de configuración se han inhabilitado, dado que se ha conectado anteriormente a este sistema remoto. Las actualizaciones de configuración para el grupo {0} no se importarán en este espacio de trabajo.

Explicación: El sistema remoto al que se conectó anteriormente utilizaba grupos de acceso de envío a cliente para distribuir actualizaciones de configuración. Desde que se conectó por última vez a este sistema se han inhabilitado los grupos de acceso. Aún puede conectarse al sistema remoto, pero no puede recibir actualizaciones de envío a cliente del grupo {0}.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0582E La copia de seguridad de un espacio de trabajo existente no ha sido satisfactoria. Asegúrese de que hay suficiente espacio libre en el disco y de que ninguno de los archivos del espacio de trabajo tiene una vía de acceso demasiado larga. ¿Desea desistir de hacer una copia de seguridad del espacio de trabajo?

Explicación: Cuando abre un espacio de trabajo que se ha creado en una versión anterior del producto, se migra a la versión actual. Antes de la migración se realiza una copia de seguridad del espacio de trabajo. Este mensaje indica que la operación de copia de seguridad ha fallado.

Respuesta del Usuario: Para continuar con la migración del espacio de trabajo sin realizar una copia de seguridad, pulse **Sí**. Para detener la migración y solucionar el problema, pulse **No**.

CRRZI0583E Se ha detectado una NullPointerException durante la migración del espacio de trabajo.

Explicación: El espacio de trabajo no se ha migrado.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre la migración de espacios de trabajo, consulte Migrating workspaces.

CRRZI0584E No se puede migrar la carpeta de estación de trabajo {0} del proyecto fuera de línea.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

Un nombre de carpeta.

La carpeta especificada no se ha migrado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0585E No es posible encontrar el conversor VisualAge CICS o el conversor de servidor de transacciones

Explicación: La operación necesita el conversor VisualAge CICS o el conversor de servidor de transacciones, pero estas herramientas no se han encontrado.

Respuesta del Usuario: Instale uno de estos conversores y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0586E No se puede encontrar el conversor de CICS TX Series. Si utiliza Windows, instale el conversor de CICS TX Series. El soporte para el conversor de CICS TX Series no está disponible en las plataformas Linux.

CRRZI0587E La comprobación de construcción local y de sintaxis local requieren una conexión JDBC de controlador de aplicaciones. El controlador asociado a la conexión {0} no es una conexión de controlador de aplicaciones. La operación continuará. El coprocesador SQL no se invocará.

Explicación:

{0}

El nombre de una definición de conexión de base de datos.

Respuesta del Usuario: Si desea iniciar la parte superior del coprocesador SQL, utilice una conexión de base de datos que tenga un controlador de aplicaciones asociado. De lo contrario, no es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0588E La comprobación de construcción local y de sintaxis local requieren una conexión de base de datos. La base de datos para la conexión {0} no está conectada. La operación continuará. El coprocesador SQL no se invocará.

Explicación:

Atención: La comprobación de sintaxis local está en desuso.

{0}

El nombre de una conexión a base de datos.

Se ha solicitado una operación de compilación local o comprobación de sintaxis, pero la conexión a la base de datos en el Explorador de origen de datos no está conectada

Respuesta del Usuario: Pase a la Perspectiva de datos. En el Explorador de origen de datos, conéctese a la base de datos que coincide con la base de datos especificada en la página **Opciones de compilador local** del grupo de propiedades que está asociado al recurso para el que se solicitó la operación.

CRRZI0589E Se necesita una conexión de base de datos válida para esta operación. Asegúrese de tener las propiedades de conexión correctas, un ID de usuario y una contraseña válida.

Explicación: Una operación que requiere una conexión a base de datos ha abierto la ventana de conexión a base de datos. No se puede realizar una conexión con las credenciales utilizadas.

Respuesta del Usuario: Pase a la Perspectiva de datos. En el Explorador de origen de datos, verifique el nombre de la base de datos, la dirección IP, el número de puerto, el ID de usuario y la contraseña. Intente conectarse a la base de datos de nuevo.

CRRZI0590E Se han producido problemas al determinar las dependencias de construcción.

Explicación: Se han producido uno o varios errores mientras el producto intentaba determinar las dependencias de compilación del recurso seleccionado. El mensaje detallado de cada error se ha recogido y asociado con el mensaje de error original.

Respuesta del Usuario: Examine el mensaje de error detallado de cada error y lleve a cabo la acción correctora correspondiente.

CRRZI0591W El tipo de recurso {0} no está soportado.

Explicación:

{0}

El nombre del recurso seleccionado para una acción.

La acción actual esperaba que el recurso de entrada fuese un miembro de un subproyecto MVS.

Respuesta del Usuario: Seleccione un subproyecto MVS o uno de sus miembros y repita la acción.

CRRZI0592E Se ha encontrado '{0}' al procesar el archivo '{1}' en la línea '{2}'. Es posible que la lista de dependencias esté incompleta.

Explicación:

{0}

Una condición de error.

{1}

El nombre de un archivo.

{2}

El número de línea en el archivo.

Debido al error especificado, la lista de dependencias del recurso seleccionado podría estar incompleta.

Respuesta del Usuario: Corrija la condición que provocó el error especificado y repita la acción.

CRRZI0593E Se ha producido una excepción durante la validación de la operación de archivo.

Explicación: Se ha producido un error de validación al intentar realizar una de las siguientes acciones:

- Una acción en un archivo, por ejemplo leer, crear, escribir o copiar.
- Una operación en un conjunto de datos como COMPRESS, MIGRATE o HRECALL.

Puede no tener la autoridad necesaria para realizar estas acciones.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene la autoridad necesaria en el sistema remoto para realizar la operación. Pídale al administrador del sistema que le conceda la autoridad que necesita.

CRRZI0595I La máquina virtual Java (JVM) no ha finalizado aún. Pulse **Aceptar** para finalizar la JVM, espere 30 segundos para que termine por sí sola, o pulse **Cancelar** para cancelar la instalación de las actualizaciones del producto Rational Developer for z Systems.

Explicación: El sistema remoto al que se está conectando está configurado para descargar automáticamente actualizaciones de producto. Durante el proceso de apagar Rational Developer for z Systems, la máquina virtual Java™ (JVM) no ha podido terminar en un periodo breve de tiempo.

Respuesta del Usuario:

- Para terminar la máquina virtual Java de forma inmediata, pulse **Aceptar**. Rational Developer for z Systems se cierra y el Gestor de instalación de IBM se inicia para comenzar la actualización del producto.

Una vez completada la actualización del producto, Rational Developer for z Systems se reinicia automáticamente.

- Para cancelar la actualización del producto y apagar Rational Developer for z Systems, pulse **Cancelar**. La próxima vez que inicie Rational Developer for z Systems y conecte este sistema remoto, se le pedirá que vuelva a instalar la actualización del producto.
- Para dar más tiempo para que se cierre la máquina virtual Java, espere 30 segundos. Si no se termina en 30 segundos, pulse **Aceptar** o **Cancelar**.

CRRZI0596E '{0}' no es un símbolo NOT lógico de PL/I válido.

Explicación:

{0}

Un símbolo

El símbolo especificado no puede utilizarse como símbolo NOT lógico de PL/I.

Respuesta del Usuario: Consulte la referencia de lenguaje PL/I para conseguir una lista de símbolos válidos y repita la acción.

CRRZI0597E El tipo de operación de archivo {0} para el recurso {1} no es válido.

Explicación:

{0}

Una operación de archivo

{1}

Un nombre de recurso

Se ha detectado un problema al intentar llevar a cabo la operación solicitada que impide que se complete la operación.

Respuesta del Usuario: Examine el mensaje de error detallado del problema y realice la acción correctiva adecuada.

CRRZI0598E No se ha podido cargar el archivo BCT {0}. Consulte el archivo de registro para obtener información detallada.

Explicación:

{0}

El nombre de una tabla de conversión bidireccional

Se ha detectado un problema al intentar definir la vía de acceso del archivo de tabla de conversión bidireccional (BCT).

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta

.metadata del espacio de trabajo Rational Developer for z Systems actual.

CRRZI0599E No se ha podido cargar la correlación del archivo {0}.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo de correlaciones MVS.

Se ha detectado un problema al intentar leer el archivo de raíz de correlación MVS especificado.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta .metadata del espacio de trabajo Rational Developer for z Systems actual.

CRRZI0601E El recurso {0} ya está bloqueado.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo

La operación actual requiere un bloqueo exclusivo sobre el archivo especificado, pero el archivo ya está bloqueado.

Respuesta del Usuario: Si no está trabajando con el archivo, póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda con la ubicación del origen del bloqueo.

CRRZI0602E No se ha podido encontrar el archivo de anotaciones en el almacén de datos.

Explicación: La operación actual requiere una registro del almacén de datos, pero no estaba disponible.

Respuesta del Usuario: Desconéctese del sistema remoto y vuelva a conectarse. Intente de nuevo la operación. Si sigue recibiendo este error, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0603E No se puede añadir el calificador de alto nivel {0}.

Explicación:

{0}

Un calificador de alto nivel

No se ha podido encontrar el calificador de alto nivel asociado con el destino de la operación mover o copiar.

Respuesta del Usuario: Compruebe que ha introducido el nombre de destino correcto y repita la operación.

CRRZI0604E La subida ha fallado.

Explicación: Se ha producido un problema al intentar cargar el contenido del archivo en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Examine el mensaje de error detallado del problema y realice la acción correctiva adecuada.

CRRZI0605E Se ha producido un error inesperado durante el manejo de excepciones. {0}

Explicación:

{0}

Una operación de archivo

Se ha producido un error inesperado al intentar validar la operación de archivo solicitada.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta .metadata del espacio de trabajo Rational Developer for z Systems actual.

CRRZI0606E No se ha podido establecer la solicitud de examen para el archivo {0}.

Explicación:

{0}

Un nombre de archivo

Se ha producido un error al intentar definir la propiedad de sesión examinar solicitud en el archivo.

Respuesta del Usuario: Examine el mensaje de error detallado del problema y realice la acción correctiva adecuada.

CRRZI0607E El archivo ya está bloqueado por alias o referencia.

Explicación: La operación actual requiere un bloqueo exclusivo sobre el archivo especificado, pero ya se ha bloqueado un alias o una referencia del archivo.

Respuesta del Usuario: Si no está trabajando el alias o la referencia, póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda con la ubicación del origen del bloqueo.

CRRZI0608E El archivo no se puede descargar.

Explicación: Se ha producido un error inesperado cuando Rational Developer for z Systems intentó descargar el archivo remoto solicitado.

Respuesta del Usuario: Para obtener información sobre este error, consulte el archivo .log de la carpeta .metadata del espacio de trabajo Rational Developer for z Systems actual.

CRRZI0609E El tipo de recurso {0} no está soportado.

Explicación:

{0}

Un tipo de recurso

No se ha podido crear un marcador de error remoto porque el recurso seleccionado no es un recurso MVS.

Respuesta del Usuario: Seleccione un recurso MVS y repita la acción.

CRRZI0610E Estado de SCLM desconocido.

Explicación: Algunas operaciones no están permitidas cuando un recurso está bajo control SCLM, pero el código del servidor de Rational Developer for z Systems no soporta esta comprobación.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0611E No se ha podido almacenar la correlación en el archivo {0}.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo de correlaciones MVS.

Se produjo un error cuando Rational Developer for z Systems intentó guardar las correlaciones del sistema de archivos actual.

Respuesta del Usuario: Examine el mensaje de error detallado del problema y realice la acción correctiva adecuada.

CRRZI0612E El sistema no está conectado. Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

Explicación: Tiene que estar conectado al sistema remoto para trabajar con los recursos de z/OS remotos.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

Tareas relacionadas:

Crear una conexión con un sistema z/OS

Antes de que pueda conectarse a un sistema remoto desde el cliente Rational Developer for z Systems, debe definir una conexión para el sistema y especificar las propiedades de conexión.

Conectar con un sistema remoto

Siga estos pasos para conectarse a un sistema remoto.

CRRZI0613I El miembro especificado '{0}' no existe en el conjunto de datos '{1}'. ¿Desea crear este miembro nuevo?

Explicación: En la ventana Encontrar miembro, ha

escrito un nombre de miembro que no existe en el conjunto de datos particionados.

Respuesta del Usuario:

- Para crear un miembro, pulse **Sí**. El miembro nuevo se crea en el conjunto de datos.
- Para cerrar este mensaje y volver a la ventana Encontrar miembro sin crear un miembro, pulse **No**. Si ha escrito mal el nombre de miembro, puede repetir la búsqueda.

CRRZI0614W El conjunto de resultados contiene {0} coincidencias. Solo se pueden mostrar un máximo de {1} coincidencias. Acote el patrón del nombre de miembro o cambie la preferencia e inténtelo de nuevo.

Explicación: En la ventana Encontrar miembro, ha escrito un patrón de nombre de miembro que tiene más coincidencias que el límite actual.

Respuesta del Usuario:

- Para mejorar el patrón de nombre de miembro, incluya más caracteres en el nombre. En lugar de buscar MY*, por ejemplo, busque MYFIL*.
- Para aumentar el límite de conjunto de resultados:
 1. Pulse ventana > Preferencias. Se abre la ventana Preferencias.
 2. Expanda las secciones **Sistemas remotos y z/OS** y seleccione **Archivos MVS**.
 3. En el campo **Resultados máximos para encontrar miembro**, especifique el número máximo de resultados de búsqueda que se van a devolver en la acción Encontrar miembro. El valor predeterminado es 1000 miembros.

CRRZI0615I La solicitud se ha sometido para '{0}'.

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos.

La acción solicitada para el conjunto de datos indicado por {0} se ha completado correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0616I La solicitud se ha sometido para {0} conjuntos de datos.

Explicación:

{0}

El número de conjuntos de datos para los que se sometió la acción.

La acción solicitada para el número de conjuntos de datos indicado por {0} se ha completado correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0617I La solicitud se ha sometido para {0} de {1} conjuntos de datos seleccionados.

Explicación:

{0}

El número de conjuntos de datos para los que se completó la acción.

{1}

El número de conjuntos de datos para los que solicitó la acción.

La acción solicitada para algunos conjuntos de datos se ha completado satisfactoriamente. La acción se ha solicitado para el número de conjuntos de datos indicado por {1} y se completó satisfactoriamente para el número de conjuntos de datos indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0618E La petición no se ha sometido.

Explicación: La acción solicitada para el conjunto de datos seleccionado no se ha completado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el programador del sistema.

CRRZI0619W ¿Está seguro de que desea suprimir la correlación '{0}'?

Explicación: Este mensaje le pide que confirme una solicitud para suprimir una correlación del sistema de archivos z/OS.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para suprimir la correlación o **No** para cancelar la solicitud.

CRRZI0620W El conjunto de resultados contiene {0} coincidencias. Solo se pueden mostrar un máximo de {1} coincidencias. Defina el patrón de nombre de conjunto de datos e inténtelo de nuevo.

Explicación: En la ventana Recuperar conjunto de datos se pueden mostrar un máximo de {1} conjuntos de datos coincidentes. El patrón de nombre de conjunto de datos introducido coincide con más nombres de conjuntos de datos de los permitidos.

Respuesta del Usuario: Utilice un patrón de nombre de conjunto de datos que tenga menos coincidencias. Por ejemplo, si ha escrito USERID.TEST.C*, y ahora escribe USERID.TEST.COB* conseguirá menos coincidencias.

Tareas relacionadas:

Retrieving data sets

Use the **Retrieve Data Set** action to find and add data sets to the MVS Files subsystem.

CRRZI0621I '{0}' se ha comprimido satisfactoriamente.

Explicación: Este mensaje indica que la acción **Comprimir** especificada para los conjuntos de datos indicados por {0} se completó correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0622I {0} conjuntos de datos se han comprimido satisfactoriamente.

Explicación: Este mensaje indica que la acción **Comprimir** especificada para varios conjuntos de datos indicados por {0} se completó correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0623I {0} de {1} conjuntos de datos se han comprimido satisfactoriamente.

Explicación: Este mensaje indica que la acción **Comprimir** especificada para varios conjuntos de datos se completó correctamente. La acción se ha solicitado para el número de conjuntos de datos indicado por {1} y se completó satisfactoriamente para el número de conjuntos de datos indicado por {0}.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0624E No se ha comprimido el conjunto de datos.

Explicación: Este mensaje indica que la acción **Comprimir** especificada para los conjuntos de datos indicados por {0} no se completó correctamente.

Respuesta del Usuario: Intente comprimir de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el programador del sistema.

CRRZI0626I ¿Está seguro de que desea eliminar la variable global seleccionada?

Explicación: Este mensaje le pide que confirme la eliminación de una variable global.

Respuesta del Usuario: Seleccione Sí o No.

CRRZI0627I ¿Está seguro de que desea eliminar la variable de usuario seleccionada?

Explicación: Este mensaje le pide que confirme la eliminación de una variable de usuario.

Respuesta del Usuario: Seleccione Sí o No.

CRRZI0628I ¿Está seguro de que desea eliminar el preprocesador?

Explicación: Este mensaje se muestra cuando elimina un preprocesador local de la página Preprocesador local del editor de grupo de propiedades. No se puede deshacer la acción de eliminar un preprocesador local.

Respuesta del Usuario: Para eliminar el preprocesador local, pulse **Aceptar**. Para conservar el preprocesador local, pulse **Cancelar**.

CRRZI0629I ¿Está seguro de que desea eliminar el paso?

Explicación: Este mensaje se muestra cuando elimina un paso de la tabla **Pasos y procedimientos** del editor de grupo de propiedades. No se puede deshacer la acción de eliminar un paso.

Respuesta del Usuario: Para eliminar un paso, pulse **Aceptar**. Para conservar el paso, pulse **Cancelar**.

CRRZI0630E No se puede abrir un recurso nulo.

Explicación: No se ha podido abrir un editor en el recurso seleccionado.

Respuesta del Usuario: Seleccione un archivo diferente y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0631E No se puede encontrar {0}.

Explicación:

{0}

La vía de acceso del archivo z/OS UNIX.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo z/OS UNIX existe. Intente de nuevo la operación.

CRRZI0632I Para la generación satisfactoria desde este libro de copia, éste debe ser autocontenido.

Explicación: Para que la operación funcione correctamente con este libro de copias, el libro de copias no puede tener dependencias.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el libro de copias no tiene dependencias. Intente de nuevo la operación.

CRRZI0635I Esta especie de proyecto está asociada a la perspectiva {0}. ¿Desea pasar a esta perspectiva ahora?

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a la creación correcta de un proyecto nuevo. Le pide que cambie a la perspectiva que suele utilizarse más habitualmente para trabajar con el tipo de proyecto.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para cambiar a la

perspectiva o **No** para permanecer en la perspectiva actual.

CRRZI0636I Este tipo de proyecto, incluidos los subproyectos MVS, los proyectos COBOL de estación de trabajo y los proyectos PL/I de estación de trabajo, está asociado con la perspectiva de Proyectos z/OS. ¿Desea pasar a esta perspectiva ahora?

Explicación: Este mensaje se muestra en respuesta a la creación correcta de un proyecto nuevo. Le pide que cambie a la perspectiva Proyectos z/OS que es la más utilizada para trabajar con este tipo de proyecto.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para cambiar a la perspectiva Proyectos z/OS o **No** para permanecer en la perspectiva actual.

CRRZI0637W El proyecto {0} no puede construirse porque está fuera de línea.

Explicación: Se ha enviado una solicitud de construcción para un proyecto fuera de línea. El proyecto tiene que estar en línea para construirse.

Respuesta del Usuario: Mueva el proyecto a un estado en línea y repita la operación de construcción.

Conceptos relacionados:

Online and offline projects

A z/OS project is either in online or offline state.

Tareas relacionadas:

Returning a z/OS project to online state

If you take a project offline and are ready to connect it to a remote system again, you can return it to online state.

CRRZI0638W Póngase en contacto con su administrador para asegurarse de que el servidor de construcción está en ejecución en el sistema remoto y que se ha especificado el puerto correcto.

Explicación: Se ha enviado una solicitud de construcción, pero no se ha podido encontrar el servidor de construcción.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI0642W El archivo {0} está bloqueado por otro usuario y se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación: Se ha enviado una solicitud de edición para un archivo de bloqueo. El archivo puede abrirse para acceso de solo lectura, pero no puede editarse.

Respuesta del Usuario: Para determinar el propietario del bloqueo de un recurso remoto, abra las vista de

propiedades y expanda la categoría **Info** para ver la propiedad **Propietario del bloqueo**.

CRRZI0643W El archivo {0} está bloqueado por '{1}' y se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación: Se ha enviado una solicitud de edición para el archivo especificado, que está bloqueado por el usuario especificado. El archivo puede abrirse para acceso de solo lectura, pero no puede editarse.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0644W Se ha producido un error al intentar obtener un bloqueo de archivo. El archivo {0} se abrirá en modalidad de sólo lectura. Desconecte y vuelva a conectar todos los sistemas remotos de z/OS.

Explicación: Se ha enviado una solicitud de edición para un archivo de bloqueo. El archivo puede abrirse para acceso de solo lectura, pero no puede editarse.

Respuesta del Usuario: Puede seguir examinando el archivo en modalidad de solo lectura, pero para solucionar el problema de bloqueo de archivo tiene que volver a conectarse al sistema remoto.

Tareas relacionadas:

Conectar con un sistema remoto

Siga estos pasos para conectarse a un sistema remoto.

Disconnecting from a remote system

Follow these steps to disconnect from a remote system.

CRRZI0645W '{0}' ya existe. ¿Desea sobrescribirlo?

Explicación:

{0}

Un nombre de archivo.

Se ha realizado una solicitud para exportar un grupo de propiedades, un proyecto z/OS, o una correlación de sistema de archivos z/OS a un archivo, pero ya existe el archivo de destino.

Respuesta del Usuario: Para sobrescribir el archivo, pulse **Sí**. Para cancelar la operación de exportación, pulse **No**.

CRRZI0665E No se ha podido realizar la operación de compilación de proyecto.

Explicación: No se ha podido completar una solicitud de **Recrear proyecto** o **Recrear subproyecto**.

Respuesta del Usuario: Antes de crear un proyecto o subproyecto:

- Asegúrese de que está conectado al sistema remoto.

- Verifique que se han especificado correctamente los valores de construcción en el grupo de propiedades.

Tareas relacionadas:

Construir un proyecto z/OS o subproyecto MVS

CRRZI0666W No se ha podido abrir el archivo {0}.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo.

El editor ha intentado abrir el archivo, pero la operación ha fallado con una excepción. No se puede abrir el archivo.

Respuesta del Usuario: Verifique que el archivo existe y repita la operación.

CRRZI0667W No se ha podido abrir el archivo {0}; {1}.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo.

{1}

Un mensaje que indica la excepción que se ha producido.

El editor ha intentado abrir un archivo pero ha fallado con una excepción. No se ha podido abrir el archivo

Respuesta del Usuario: Verifique que el archivo existe y repita la operación.

CRRZI0668I El proyecto z/OS se ha exportado satisfactoriamente. Los archivos origen del proyecto no se exportan en esta operación. Sólo se exporta la estructura del proyecto y los grupos de propiedades asociados.

Explicación: Este mensaje indica que se ha realizado correctamente la operación de exportación del un proyecto de z/OS.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Importing and exporting z/OS projects
You can share z/OS projects with others by exporting them from your workspace and importing them into another's workspace.

CRRZI0669E Existe un recurso con mayúsculas/minúsculas distintas:

Explicación: Ha fallado una solicitud para arrastrar un archivo local en una carpeta local de la vista Proyectos de z/OS Projects. No se ha podido copiar el archivo

porque ya existía un archivo con el mismo nombre pero distinto caso en la carpeta de destino.

Respuesta del Usuario: Verifique el nombre de archivo de origen y la carpeta de destino y repita la operación.

CRRZI0671W No se ha podido descargar {0}.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

El nombre de un recurso remoto.

Se ha producido un problema durante la acción de descarga de una operación de trabajo en línea. No se ha podido crear una copia local del recurso en el proyecto fuera de línea.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0672W No se ha podido migrar la propiedad {0}.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

El nombre de una propiedad de un grupo de propiedades.

Como parte de una operación de trabajo fuera de línea, todos los recursos remotos seleccionados se descargan en un proyecto local y todas las propiedades asociadas con el recurso remoto se migran al recurso local. Se ha producido un error mientras la operación migraba una propiedad.

Respuesta del Usuario: Compruebe la propiedad en la que falló la migración y asegúrese de definirla antes de ejecutar operaciones tales como la comprobación de sintaxis, que utiliza las propiedades del recurso local.

CRRZI0673W Los cambios que no se hayan subido se perderán. ¿Está seguro de que desea continuar?

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

Antes poner en línea un proyecto utilizando la acción **Trabajo en línea**, tiene que cargar los cambios realizados en los recursos cuando el proyecto estaba fuera de línea. Si pulsa **Trabajo en línea** sin subir los cambios realizados localmente (mientras el proyecto

estaba fuera de línea), se perderán los cambios. Tiene que confirmar que la operación de trabajo en línea puede continuar, lo que hace que se pierdan los cambios locales.

Respuesta del Usuario:

1. Antes de pulsar **Trabajo en línea**, suba todos los cambios realizados en los recursos cuando el trabajo estaba fuera de línea.
2. Para subir los cambios realizados cuando el proyecto estaba fuera de línea, selecciónelos en la vista Cambios y, a continuación, seleccione **Subir** en el menú.
3. Después de subir todos los cambios que quiera guardar, pulse **Trabajo en línea**.

CRRZI0674W Al menos uno de los valores de SYSLIB o de las opciones de compilador local ha cambiado desde que el proyecto ha pasado fuera de línea. Estos cambios se perderán una vez que el proyecto esté en línea. Pulse **Aceptar** para continuar, o bien pulse **Cancelar** para volver al asistente.

Explicación: Cuando un proyecto está fuera de línea, los recursos del sistema remoto siguen siendo accesibles a otros usuarios. Debe fusionar sus cambios con los cambios que otros usuarios hayan realizado en los recursos.

Respuesta del Usuario: Para subir los cambios realizados cuando el proyecto estaba fuera de línea, selecciónelos en la vista Cambios y, a continuación, seleccione **Subir** en el menú. Después de subir todos los cambios que quiera guardar, pulse **Trabajo en línea**.

Tareas relacionadas:

Devolver un proyecto z/OS al estado en línea

CRRZI0675W No se ha podido subir {0}.

Explicación:

{0}

El nombre del recurso local.

Durante la acción de carga de una operación de trabajo en línea, se produjo un problema mientras la operación cargaba el recurso local y creaba el recurso remoto.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0676I Está solicitando exportar archivos de configuración al grupo {1}, que es distinto del grupo {0} actualmente asociado a su espacio de trabajo. Pulse **Aceptar** para continuar o **Cancelar** para volver al asistente Exportar.

Explicación: La característica de envío a cliente

permite que un espacio de trabajo esté asociado a un solo grupo de acceso. Ya ha exportado archivos de configuración a *group {0}* y ahora está solicitando exportar archivos de configuración a *group {1}*.

Respuesta del Usuario:

- Si quiere exportar los mismos archivos de configuración a ambos grupos, pulse **Aceptar**.
- Si quiere exportar archivos a *group {1}* desde espacios de trabajo diferentes, pulse **Cancelar**, cambie a un espacio de trabajo distinto y repita la operación de exportación.

CRRZI0677W Su autorización para acceder al grupo de producto {0} ha cambiado desde la última vez que se conectó a este sistema remoto. Las actualizaciones de producto no se importarán en este espacio de trabajo.

Explicación: El sistema remoto al que está conectado utiliza grupos de acceso de envío a cliente para controlar el acceso a actualizaciones de producto. Desde que se conectó por última vez a este sistema, ha sido eliminado del grupo de acceso {0}. Aún puede conectarse al sistema remoto, pero no puede recibir actualizaciones de envío a cliente.

Respuesta del Usuario: Si no necesita actualizaciones de producto de este sistema remoto, no es preciso realizar ninguna acción. Si, por el contrario, necesita recibir actualizaciones de este sistema remoto, póngase en contacto con su administrador del sistema.

CRRZI0678W Los grupos de producto se han inhabilitado, dado que se ha conectado anteriormente a este sistema remoto. Las actualizaciones del producto para el grupo {0} no se importarán a este espacio de trabajo.

Explicación: El sistema remoto al que se conectó anteriormente utilizaba grupos de acceso de envío a cliente para distribuir actualizaciones de producto. Desde que se conectó por última vez a este sistema se han inhabilitado los grupos de acceso. Aún puede conectarse al sistema remoto, pero no puede recibir actualizaciones de envío a cliente del grupo {0}.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0687E El Editor de datos de z Systems no ha podido abrir el archivo {0}.

Explicación: El Editor de datos de z Systems no ha podido abrir el archivo especificado. Este error se produce cuando los archivos de memoria caché descargados no están disponibles.

Respuesta del Usuario: Borre la memoria caché descargada local y abra de nuevo el conjunto de datos.

CRRZI0691E El Editor de datos de z Systems no ha podido guardar el archivo {0} en el sistema remoto.

Explicación: El Editor de datos de z Systems no puede guardar el conjunto de datos y el contenido editado no se puede guardar en el sistema remoto.

{0}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario: Confirme que el conjunto de datos no está bloqueado por otro editor. Si el conjunto de datos está abierto en otro editor, cierre el editor y el Editor de datos de z Systems. Vuelva a abrir el conjunto de datos con el editor de datos de System z.

CRRZI0735I Se ha pasado una carpeta al método LogicalFSFileStore#getContents(), lo que requiere un archivo como entrada.

Explicación: Conseguir el contenido de un LogicalFSFileStore solo es válido cuando el recurso asociado con el almacén es un archivo.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0736I El contenido de este archivo no está disponible porque la regla de planificación para el trabajo actual no contiene todos los recursos necesarios.

Explicación: Este mensaje puede aparecer cuando añade un conjunto de datos particionados (PDS) a un subproyecto. Para actualizar la decoración de archivo de tipo de contenido, el sistema Eclipse tiene que consultar el contenido del recurso de sistema de archivo Eclipse que representa uno de los miembros del PDS. Para leer su contenido, sin embargo, utilice una regla de planificación que no incluya las carpeta de archivos almacenados en la memoria caché. La solicitud de añadir el recurso al subproyecto se ha completado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0737W El servidor de Rational Developer for z Systems se ha configurado para descargar automáticamente actualizaciones de producto al cliente cuando conecta con el sistema remoto. Versión actual del producto muestra la versión del producto que está instalada actualmente en su estación de trabajo. No se puede rechazar una versión nueva y se instalará cuando pulse Aceptar.

Explicación: El sistema remoto al que se está conectando está configurado para descargar automáticamente actualizaciones de producto. No tiene permiso para rechazar las actualizaciones. Al

pulsar **Aceptar**, se cierra el entorno de trabajo y se inicia el Gestor de instalación de IBM para instalar las actualizaciones de producto. El entorno de trabajo se reinicia automáticamente cuando se completan las actualizaciones del producto.

Si utiliza Rational Developer for z Systems en una plataforma Linux, se muestra el siguiente mensaje de texto:

Rational Developer for z Systems se cerrará pero no verá ningún estado. El producto se reiniciará automáticamente tras unos minutos.

Respuesta del Usuario: Pulse **Aceptar**.

CRRZI0738E No se ha podido actualizar un archivo remoto.

Explicación: Ha fallado una solicitud para actualizar un archivo remoto.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0739E Se ha producido un error al descargar la salida del preprocesador.

Explicación: El producto intenta descargar la salida del preprocesador remoto después de ejecutarlo. Se ha producido un error mientras el producto descargaba la salida.

Respuesta del Usuario: Compruebe que sigue conectado al sistema en el que se ejecuta el preprocesador remoto y que tiene acceso de lectura para el conjunto de datos que contiene la salida del preprocesador.

CRRZI0740E El preprocesador remoto finalizó con un error.

Explicación: El script que ejecuta el preprocesador terminó con un error.

Respuesta del Usuario: Para ver el error, pulse **Detalles**.

CRRZI0741E No se encontró la salida {0} del preprocesador.

Explicación:

{0}

El archivo que contiene la salida del preprocesador.

El producto ejecutó el script que inicia el preprocesador remoto, pero no encuentra la salida del preprocesador.

Respuesta del Usuario: Verifique que está ejecutando

el script que quería ejecutar. Si es así, compruebe que el script se está ejecutando correctamente.

CRRZI0742E No se ha encontrado el preprocesador remoto {0}.

Explicación:

{0}

El nombre del preprocesador.

El producto no encuentra el preprocesador remoto especificado en el grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario: Verifique el preprocesador remoto tiene en conjunto de datos y el nombre de miembro especificados en el grupo de propiedades y que tiene acceso de lectura para el conjunto de datos que contiene el preprocesador.

CRRZI0745E El proyecto '{0}' no tiene asociado un grupo de propiedades. Asocie un grupo de propiedades y, a continuación, intente la operación de construcción de proyecto de nuevo.

Explicación: Para construir un proyecto, tiene que asociarle un grupo de propiedades. No hay ningún grupo de propiedades asociado al proyecto.

Respuesta del Usuario: Utilice la acción Asociar grupo de propiedades para asociar un grupo de propiedades a un subproyecto y repita la operación.

Información relacionada:

Asociar un grupo de propiedades con un recurso

CRRZI0746E No se ha podido asignar el conjunto de datos VSAM.

Explicación: Una operación > Asignar conjunto de datos VSAM nueva no ha podido asignar el conjunto de datos. El motivo más común de este error es que faltan valores en los parámetros de unidad de espacio, unidad primaria y unidad secundaria.

Respuesta del Usuario: Compruebe los parámetros de asignación en la página 3 del asistente y repita la operación. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda sobre valores de parámetro de asignación específicos.

Información relacionada:

Características del conjunto de datos VSAM

CRRZI0747E La opción del compilador "CICS('CTS42')" no se aplica para una operación de construcción. Elimine la subopción "CTS42" y vuelva a intentarlo.

Explicación: Se ha especificado la subopción de CICS CTS42 en una compilación local. esta subopción solo es

válida en el contexto de comprobación de sintaxis cuando se comprueba el código fuente en la sintaxis de CICS Transaction Server for z/OS 4.2.

Respuesta del Usuario: Si está compilando una aplicación local, elimine la subopción CTS42 de la opción del compilador de CICS.

CRRZI0748E La longitud del registro no está disponible

Explicación: La información de longitud de registro no está disponible desde la propiedad asociada con el conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Compruebe el estado del servidor para ver si hay errores. Intente conectarse al servidor de nuevo.

CRRZI0749E El conjunto de datos no se puede abrir porque el formato de datos es Indefinido.

Explicación: No se puede abrir el archivo porque el registro de conjunto de datos está definido como RECFM=U. El editor de datos de z Systems no puede abrir un conjunto de datos cuyo formato de registro no está definido porque el editor utiliza el formato de registro y la longitud para determinar cada registro del conjunto de datos secuenciales.

Respuesta del Usuario: Utilice un editor distinto para abrir el conjunto de datos.

CRRZI0750E El archivo '{0}' contiene caracteres que no se pueden transferir correctamente entre los sistemas locales y remotos. El archivo se abrirá en modalidad de sólo lectura.

Explicación: Los editores de Rational Developer for z Systems pueden preservar la integridad de los caracteres a medida que se transfieren del sistema remoto a la estación de trabajo y de nuevo al sistema remoto. Para algunas páginas de códigos, sin embargo, no es posible preservar la integridad de viaje de ida y vuelta de ciertos caracteres. Este mensaje avisa de que el archivo que se está editando contiene caracteres cuya integridad de viaje de ida y vuelta no se puede preservar. Debido a que el archivo se está editando desde el sistema remoto, se abre en modalidad de sólo lectura.

Respuesta del Usuario: Para editar el archivo, cópielo en un proyecto local del espacio de trabajo y cambie los caracteres corrompidos antes de copiarlo en el sistema remoto.

Información relacionada:

Conservar la integridad de recorrido completo de archivos MVS

CRRZI0751E Se ha producido un error al crear el conjunto de datos de entrada de preprocesador remoto {0}.

Explicación: Cuando inicia un preprocesador remoto, la entrada del preprocesador remoto se escribe en un archivo, en un conjunto de datos secuencial. A continuación, el preprocesador remoto puede leer del conjunto de datos secuencial para obtener la información que necesita. Se ha producido un error al asignar el conjunto de datos o escribir en él.

{0}

Un nombre de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Verifique con el administrador del sistema que tiene permiso para asignar y escribir en conjuntos de datos secuenciales, en el sistema remoto en el que se ejecuta el preprocesador remoto.

CRRZI0752E No se puede comunicar con el servidor. Verifique el número de puerto y las variables de vía de acceso de clases de la Herramienta de depuración en el trabajo IPVGSVRJ, en el sistema remoto.

Explicación: No puede establecerse una conexión con la herramienta de depuración.

Respuesta del Usuario: Compruebe el número de puerto y repita la operación.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para configuraciones de depuración de DB2 e IMS

CRRZI0753I Especifique la información necesaria para conectar con IBM Problem Determination Tools Common Components Server.

Explicación: Este mensaje se muestra cuando guarda una configuración de depuración de IMS y DB2 nueva. Le pide que defina los valores de conexión para la configuración de depuración de IMS y DB2.

Respuesta del Usuario: Pulse **Aceptar**. Se abre la ventana de preferencias Configuración de depuración de IMS y DB2. Utilice esta ventana para definir los valores de conexión.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para configuraciones de depuración de DB2 e IMS

CRRZI0754E No se puede actualizar el perfil de depuración. Es posible que el conjunto de datos de perfil "{0}" esté utilizándose o que no tenga acceso de escritura.

Explicación: El asistente Configuraciones de depuración no puede actualizar el conjunto de datos de perfil de depuración.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura para el conjunto de datos de perfil de depuración y que no está en uso y repita la operación.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para configuraciones de depuración de DB2 e IMS

CRRZI0755W Está solicitando exportar archivos de configuración al grupo {0}. Esta acción crea una asociación entre el espacio de trabajo y el grupo de configuración {0}.

Explicación: Cuando exporta un archivo de configuración desde un espacio de trabajo a un grupo de configuración, el espacio de trabajo queda *vinculado* a ese grupo. Todas las solicitudes de exportación posteriores desde este espacio de trabajo se exportan al mismo grupo.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

Tareas relacionadas:

Exportar archivos de configuración de envío a cliente

CRRZI0756I Está abriendo un archivo que tiene un grupo de propiedades asociado que especifica bibliotecas remotas en el sistema "{0}". Para acceder a los archivos de inclusión de esas bibliotecas, conéctese al sistema remoto.

Explicación: El acceso a bibliotecas remotas requiere acceso al sistema remoto en el que se encuentran.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto.

CRRZI0757E La función de copia no admite una longitud de registro superior al tamaño máximo de bloque.

Explicación: Este error se produce cuando intenta copiar y pegar desde un archivo de texto local una longitud de registro grande a un conjunto de datos secuencial MVS nuevo. Rational Developer for z Systems no puede asignar un conjunto de datos con una longitud de registro mayor que el tamaño de bloque máximo. No se ha creado el conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0758E Los recursos con un formato de registro indefinido no pueden copiarse.

Explicación: Se ha intentado copiar un archivo binario (como un módulo de carga) desde un sistema remoto a otro o entre un sistema local y uno remoto. Esta operación no está soportada.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0759E Los recursos con un formato de registro indefinido no pueden copiarse entre sistemas.

Explicación: Se ha intentado copiar un archivo binario (como un módulo de carga) desde un sistema remoto a otro o entre un sistema local y uno remoto. Esta operación no está soportada.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna respuesta.

CRRZI0760W El filtro contiene {0} conjuntos de datos y la expansión del filtro podría tardar mucho tiempo. ¿Desea continuar?

Explicación: El número de conjuntos de datos de un filtro supera el umbral definido en el campo **Tamaño de página de expansión predeterminado para filtros y conjuntos de datos** de la página de preferencias Archivos MVS Files.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para seguir expandiendo el filtro o **No** para cancelar la operación. Para cambiar el umbral de aviso:

1. Para abrir la página de preferencias Archivos MVS, seleccione **Ventana > Preferencias** y expanda **Sistemas remotos > z/OS** y pulse **Archivos MVS**.
2. Escriba un número en el campo **Tamaño de página de expansión predeterminado para filtros y conjuntos de datos**.

Tareas relacionadas:

Establecimiento de preferencias para subsistemas de Archivos MVS

CRRZI0761E El sistema remoto seleccionado no está conectado. Conéctese al sistema remoto y vuelva a intentarlo.

Explicación: En la ventana **Añadir biblioteca de inclusión**, **Editar biblioteca de inclusión**, **Añadir biblioteca de copia** o **Editar biblioteca de copia**, el sistema remoto seleccionado no está conectado.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

CRRZI0762E No se ha podido leer un archivo remoto que tiene un tamaño de bloque no válido.

Explicación: Se ha intentado abrir, examinar o ver un conjunto de datos con un tamaño de bloque de 0.

Respuesta del Usuario: Modifique las características del conjunto de datos y repita la operación.

CRRZI0763I Está abriendo un archivo remoto con un editor externo. Como resultado, los cambios realizados en el archivo no se pueden guardar en el sistema remoto.

Explicación: Los archivos remotos editados con un editor externo no se pueden guardar en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Para editar un archivo remoto y guardar los cambios en el sistema remoto, utilice un editor interno, como el editor LPEX de z Systems, el editor COBOL o el editor PL/I.

CRRZI0764W Los conjuntos de datos migrados no serán considerados en la vía de acceso de búsqueda. Seleccione '{0}' en la vista **Sistemas remotos** y realice la acción **HRECALL**.

Explicación:

{0}

El conjunto de datos migrado

La vía de acceso de búsqueda del procedimiento JCL incluye un conjunto de dato migrado. Los conjuntos de datos migrados no son accesibles para la navegación JCL.

Respuesta del Usuario: Para recuperar un conjunto de datos migrado, seleccione el nombre del conjunto de datos en la vista **Sistemas remotos** y seleccione **HRECALL** en el menú.

CRRZI0765E No se ha podido encontrar el conjunto de datos '{0}'. Verifique que el nombre de conjunto de datos se haya resaltado correctamente y que el conjunto de datos exista.

Explicación:

{0}

El nombre de conjunto de datos

No se ha podido encontrar un conjunto de datos resaltado en el editor utilizando la acción **Navegar al conjunto de datos**.

Respuesta del Usuario: Verifique el nombre del conjunto de datos y repita la acción.

CRRZI0766E El procedimiento JCL no se puede encontrar en la vía de acceso de búsqueda del procedimiento JCL. Verifique que tanto el archivo como la biblioteca están asignados correctamente.

Explicación: No se ha podido encontrar un nombre de procedimiento JCL resaltado en el editor utilizando la acción **Abrir procedimiento JCL**.

Respuesta del Usuario: Verifique que las bibliotecas especificadas en la propiedad **Bibliotecas de búsqueda de procedimientos e inclusión** son correctas y que el nombre de miembro es correcto. Repita la acción.

CRRZI0767W El recurso '{0}' no tiene asociado un grupo de propiedades. Un grupo de propiedades contiene la información necesaria para resolver dependencias y habilitar las características avanzadas del editor. Pulse Aceptar para abrir el recurso sin asociar un grupo de propiedades o elija una acción.

Explicación:

{0}

Un miembro de conjunto de datos particionado

Cuando abre un archivo en un editor, busca un grupo de propiedades asociado al archivo. Los grupos de propiedades contienen valores que permiten que el editor resuelva dependencias, como libros de copias y archivos de inclusión. Este mensaje le solicita que abra el archivo sin un grupo de propiedades o que cree o asocie un grupo de propiedades al archivo.

Respuesta del Usuario: Para abrir el archivo sin asociar un grupo de propiedades, pulse **Aceptar**. Para crear o asociar un grupo de propiedades, pulse sobre uno de los siguientes enlaces:

- Asociar un grupo de propiedades existente: abra la ventana Asociar grupo de propiedades para que pueda elegir un grupo de propiedades para asociarlo con el archivo.
- Asociar un grupo de propiedades existente con el conjunto de datos padre: abra la ventana Asociar grupo de propiedades para que pueda elegir un grupo de propiedades para asociarlo con el archivo y con el conjunto de datos padre del archivo.
- Asociar un grupo de propiedades existente con un subproyecto MVS padre: abra la ventana Asociar grupo de propiedades para que pueda elegir un grupo de propiedades para asociarlo al archivo y al subproyecto que contiene el archivo.
- Crear y asociar un grupo de propiedades nuevo: abra el editor de grupo de propiedades para que pueda crear un grupo de propiedades y asociarlo con el archivo.
- Crear y asociar un grupo de propiedades nuevo con el conjunto de datos principal: abra el editor de grupo de propiedades para que pueda crear un grupo de propiedades y asociarlo con el archivo y con el conjunto de datos padre del archivo.
- Crear y asociar un grupo de propiedades nuevo con el subproyecto MVS padre: abra el editor de grupo de propiedades para que pueda crear un grupo de propiedades y asociarlo con el archivo y con el subproyecto que contiene el archivo.

Si elige asociar un grupo de propiedades existente, el archivo se abre después de que se realice la asociación. Si elige crear un grupo de propiedades, tiene que volver a solicitar la acción de abrir el archivo.

CRRZI0768I {0} de {1} trabajos se han sometido correctamente. Para ver una lista de los trabajo y su estado, pulse Detalles. En la vista Detalles, puede seleccionar uno o varios trabajos sometidos satisfactoriamente para localizar en la vista Sistemas remotos.

Explicación:

{0}

El número de trabajos sometidos satisfactoriamente

{1}

El número total de trabajos sometidos

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. Para obtener más información sobre el sometimiento de varios trabajos, consulte los temas relacionados.

Tareas relacionadas:

Someter varios trabajos

CRRZI0769E La acción Trabajar fuera de línea está inhabilitada para el sistema remoto {0}.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

El nombre de un sistema remoto

El sistema remoto está configurado para denegar permisos para trabajar fuera de línea.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con los administradores de sistemas si tiene preguntas sobre los permisos para trabajar fuera de línea en un sistema remoto.

Tareas relacionadas:

Working offline in a z/OS project

You can work offline in a z/OS project if your circumstances do not permit you to remain connected to the remote system. When you move a z/OS project to the offline state, you can select specific subprojects, data sets, and partitioned data set members to be taken offline. When you are ready to work online again, you can reconnect to the remote system and upload the resources you changed.

CRRZI0770E El sistema remoto {0} asociado con este proyecto no está conectado. Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la operación.

Explicación:

Atención: Las operaciones de trabajo fuera de línea y en línea para un recurso remoto están en desuso.

{0}

El nombre de un sistema remoto

Los administradores de sistemas pueden configurar los sistemas remotos para denegar permisos para trabajar fuera de línea. Para determinar si el trabajo fuera de línea está permitido en el sistema remoto, tiene que estar conectado al sistema remoto antes de solicitar la acción **Trabajar fuera de línea**.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema remoto e intente de nuevo la acción **Trabajar fuera de línea**.

Tareas relacionadas:

Trabajar fuera de línea en un proyecto z/OS

CRRZI0771E El nombre de grupo de configuración {0} contiene el carácter no válido {1}. Póngase en contacto con su administrador para que modifique el nombre.

Explicación:

{0}

El nombre de un grupo de configuración de envío a cliente.

{1}

El carácter que no es válido.

Los grupos de configuración se crean y administran en el sistema remoto. Si el nombre de un grupo de configuración incluye caracteres no válidos, las configuraciones que controla no pueden descargarse a la estación de trabajo.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener más información sobre los grupos de configuración, consulte la Referencia de configuración de host de Rational Developer for z Systems (SC14-7290).

CRRZI0772W El servidor no tiene suficiente memoria disponible para realizar la búsqueda.

Explicación: Un miembro de conjunto de datos particionado es demasiado grande para que lo busque el servidor.

Respuesta del Usuario: Realice una de las siguientes acciones:

- Especifique condiciones de búsqueda más concretas. En la ventana **Búsqueda remota** de z/OS, pulse **Opciones de búsqueda** y especifique un número más pequeño en el campo **Límite de resultados de búsqueda**.
- Para expandir el tamaño de memoria del servidor, especifique un valor mayor para el tamaño de almacenamiento dinámico máximo de Java en el archivo rsed.envvars del servidor. Para obtener más información sobre este archivo, consulte la Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems (SC11-3660).

CRRZI0773E El servidor no tiene suficiente memoria disponible para descargar {0}.

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos.

Un conjunto de datos es demasiado grande para que lo descargue el servidor.

Respuesta del Usuario: Expanda el tamaño de memoria del servidor. Especifique un valor mayor para el tamaño de almacenamiento dinámico máximo de Java en el archivo rsed.envvars del servidor. Para obtener más información sobre este archivo, consulte la Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems (SC11-3660).

CRRZI0774E Algunos caracteres no se pueden correlacionar utilizando la página de códigos de host '{0}'. Cambie la página de códigos de host o elimine los caracteres que no están soportados por la página de códigos de host '{0}'.

Explicación:

{0}

La página de códigos de host.

Este error se produce cuando crea o guarda un archivo remoto que utiliza caracteres no compatibles con la página de códigos de host del contenedor.

Respuesta del Usuario: Modifique la propiedad de la página de códigos de host del contenedor remoto:

1. Para abrir la ventana **Propiedades del contenedor**, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse con el botón derecho en el contenedor y seleccione **Propiedades** en el menú.
 - Seleccione el contenedor y pulse **Alt+Intro**.
2. En la lista que aparece a la izquierda de la ventana **Propiedades**, pulse **Correlación**.
3. En el área **Página de códigos de host** de la ventana, pulse **Otra** y especifique una página de códigos de host.

CRRZI0775E Algunos caracteres no se pueden correlacionar utilizando la página de códigos local '{0}'. Cambie la página de códigos local o elimine los caracteres que no están soportados por la página de códigos local '{0}'.

Explicación:

{0}

La página de códigos local.

Este error se produce cuando crea o guarda un archivo remoto que utiliza caracteres no compatibles con la página de códigos local del contenedor.

Respuesta del Usuario: Para modificar la propiedad de la página de códigos local de un contenedor remoto:

1. Para abrir la ventana Propiedades del contenedor, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse con el botón derecho en el contenedor y seleccione **Propiedades** en el menú.
 - Seleccione el contenedor y pulse Alt+Intro.
2. En la lista que aparece a la izquierda de la ventana Propiedades, pulse **Correlación**.
3. En el área **Página de códigos local** de la ventana, pulse **Otra** y especifique una página de códigos local.

Para modificar la propiedad de la página de códigos local de un contenedor local:

1. Para abrir la ventana Propiedades del contenedor, realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse con el botón derecho en el contenedor y seleccione **Propiedades** en el menú.
 - Seleccione el contenedor y pulse Alt+Intro.
2. En la lista que aparece a la izquierda de la ventana Propiedades, pulse **Recurso**.
3. En el área **Codificación de archivo de texto** de la ventana, pulse **Otra** y especifique una página de códigos local.

CRRZI0776E No se han podido obtener las características del conjunto de datos.

Explicación: Ha fallado un intento de obtener las características del conjunto de datos, tales como tipo de DSN, organización de conjuntos de datos o formato de registro. Este error podría estar causado por un error del servidor de mandatos TSO.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Para obtener más información sobre este error, consulte los archivos rsecomm.log y ffs*.log en el sistema remoto. Para obtener más información sobre estos archivos, consulte el Capítulo 12, "Resolución de problemas de configuración", de la IBM Rational Developer for z Systems Guía de referencia de configuración de host (SC11-7903).

CRRZI0777E Se han producido problemas al añadir soporte de acceso a datos para el recurso seleccionado.

Explicación: El soporte de acceso a datos no se ha añadido al recurso.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación.

CRRZI0778E Se han producido problemas al eliminar soporte de acceso a datos del recurso seleccionado.

Explicación: El soporte de acceso a datos no se ha eliminado del recurso seleccionado.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación.

CRRZI0779E El conjunto de datos de opciones existe, pero no es un conjunto de datos secuencial. Suprime el conjunto de datos antes de intentar actualizar el perfil.

Respuesta del Usuario: Especifique un conjunto de datos secuencial.

CRRZI0780E Se ha migrado el conjunto de datos de opciones. En la vista Explorador de sistemas remotos, solicite HRECALL para el conjunto de datos secuencial.

Respuesta del Usuario: Recupere el conjunto de datos y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0781E Las opciones especificadas "{0}" contienen una serie de más de 72 caracteres consecutivos sin comas para dividir la serie.

Explicación:

{0}

Las opciones de Language Environment especificadas en el perfil de depuración.

Respuesta del Usuario: Especifique una serie de 72 caracteres o menos.

CRRZI0782E Se ha producido un error al escribir en el perfil de conjunto de datos "{0}".

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de tener acceso de escritura al conjunto de datos y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0783E El conjunto de datos EQAOPTS "{0}" no se ha podido asignar. {1}

Explicación:

{0}
Un nombre de conjunto de datos.

{1}
Un código de retorno.

CRRZI0784I JCL se ha sometido al sistema remoto "{1}" y el ID de trabajo es "{0}". Pulse **Ubicar trabajo para ubicar el trabajo en la vista Sistemas remotos. Pulse Notificar para que se le notifique cuando se complete el trabajo.**

Explicación:

{0}
El ID de trabajo de un trabajo que se sometió a JES.

{1}
Un nombre de sistema remoto.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI0785W Otro usuario ha bloqueado el archivo {0} y no se puede abrir.

Explicación:

{0}
Un nombre de archivo.

Otro usuario tiene un bloqueo sobre el archivo especificado.

Respuesta del Usuario: Espere hasta que el archivo deje de estar bloqueado y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0786W El archivo {0} ha sido bloqueado por "{1}" y no se puede abrir.

Explicación:

{0}
Un nombre de archivo.

{1}
Un ID de usuario.

Otro usuario tiene un bloqueo sobre el archivo especificado.

Respuesta del Usuario: Solicite al usuario que libere el archivo o espere hasta que el archivo deje de estar bloqueado y vuelva a intentar la operación.

CRRZI0787W El programa {0} está duplicado en otra parte de la exploración.

Explicación:

{0}
Un nombre de programa.

El analizador de llamadas COBOL ha determinado que el nombre de programa mostrado en el mensaje está duplicado en otro archivo fuente de programa.

Respuesta del Usuario: Piense en actualizar los programas de origen para asegurarse de que cada archivo fuente de programa especifica un nombre exclusivo en la sentencia PROGRAM-ID.

Tareas relacionadas:

Scanning COBOL programs for compatibility
Use the **Scan for Compatibility** action to scan a set of COBOL programs to determine whether the parameters passed between calling and called programs are compatible.

CRRZI0788E {0} está utilizando {1} parámetros pero {2} espera {3} parámetros.

Explicación:

{0}
El nombre de un programa de llamada.

{1}
El número de parámetros que el programa de llamada está pasando a un programa llamado.

{2}
El nombre del programa llamado.

{3}
El número de parámetros esperados por un programa llamado.

El analizador de llamadas COBOL ha determinado que el nombre de programa de llamada que aparece en el mensaje está llamando a otro programa con un número de parámetros no esperado. El mensaje muestra el número de parámetros esperados por el programa llamado.

Respuesta del Usuario: Piense en actualizar los parámetros en la llamada al programa de destino.

Tareas relacionadas:

Scanning COBOL programs for compatibility
Use the **Scan for Compatibility** action to scan a set of COBOL programs to determine whether the parameters passed between calling and called programs are compatible.

CRRZI0789E {0} está utilizando {1} parámetro pero {2} espera {3} parámetros.

Explicación:

- {0} El nombre de un programa de llamada.
- {1} El número de parámetros que el programa de llamada está pasando a un programa llamado.
- {2} El nombre del programa llamado.
- {3} El número de parámetros esperados por un programa llamado.

El analizador de llamadas COBOL ha determinado que el nombre de programa de llamada que aparece en el mensaje está llamando a otro programa con un número de parámetros no esperado. El mensaje muestra el número de parámetros esperados por el programa llamado.

Respuesta del Usuario: Piense en actualizar los parámetros en la llamada al programa de destino.

Tareas relacionadas:

Scanning COBOL programs for compatibility
Use the **Scan for Compatibility** action to scan a set of COBOL programs to determine whether the parameters passed between calling and called programs are compatible.

CRRZI0790E {0} está utilizando {1} parámetro pero {2} espera {3} parámetro.

Explicación:

- {0} El nombre de un programa de llamada.
- {1} El número de parámetros que el programa de llamada está pasando a un programa llamado.
- {2} El nombre del programa llamado.
- {3} El número de parámetros esperados por un programa llamado.

El analizador de llamadas COBOL ha determinado que el nombre de programa de llamada que aparece en el mensaje está llamando a otro programa con un número de parámetros no esperado. El mensaje muestra el número de parámetros esperados por el programa llamado.

Respuesta del Usuario: Piense en actualizar los parámetros en la llamada al programa de destino.

Tareas relacionadas:

Scanning COBOL programs for compatibility
Use the **Scan for Compatibility** action to scan a set of COBOL programs to determine whether the parameters passed between calling and called programs are compatible.

CRRZI0791E {0} no es compatible con {1}; el tamaño del parámetro {2} es {3}, pero el tamaño esperado por {4} es {5}.

Explicación:

- {0} El nombre de un programa de llamada.
- {1} El nombre de un programa llamado.
- {2} El orden de un parámetro de una llamada a programa.
- {3} El tamaño del parámetro
- {4} El nombre del programa llamado.
- {5} El tamaño esperado del parámetro.

El analizador de llamadas COBOL ha determinado que el nombre de programa de llamada que aparece en el mensaje está llamando a otro programa con un parámetro que tiene un tamaño no esperado. El mensaje muestra el tamaño del parámetro esperado por el programa llamado.

Respuesta del Usuario: Piense en actualizar el parámetro en la llamada al programa de destino.

Tareas relacionadas:

Scanning COBOL programs for compatibility
Use the **Scan for Compatibility** action to scan a set of COBOL programs to determine whether the parameters passed between calling and called programs are compatible.

CRRZI8501E Se necesita una conexión a {0} para completar esta acción.

Explicación:

- {0} Un sistema de base de datos.

Respuesta del Usuario: Conéctese a la base de datos especificada e intente de nuevo la operación.

CRRZI8502E El formato de la ubicación del fuente del procedimiento almacenado no es válido.

Explicación: El archivo de procedimiento almacenado en el proyecto de desarrollo de datos ya no contiene el

nombre de un archivo de origen válido en un sistema MVS válido.

Respuesta del Usuario:

1. Si el archivo de origen existe como miembro en un conjunto de datos particionados de un sistema definido en el Explorador de sistemas remotos, cambie el nombre del archivo de origen o cópielo en una ubicación segura.
2. Suprime el procedimiento almacenado en el proyecto de desarrollo de datos.
3. Recree el procedimiento almacenado utilizando el Asistente Crear procedimiento almacenado.
4. Cuando se cree el procedimiento almacenado, copie el archivo de origen guardado en la ubicación del archivo de origen predeterminado que creó el asistente.
5. Repita la acción.

CRRZI8503E El archivo de origen no está disponible. Es posible que tenga que conectarse a un sistema z/OS.

Explicación: Se ha intentado realizar una operación de despliegue, pero no está conectado a un sistema MVS en la vista Sistemas remotos.

Respuesta del Usuario: Conéctese al sistema MVS en la vista Sistemas remotos y repita la operación.

CRRZI8504E No se ha podido localizar el archivo de origen '{0}' en el sistema '{1}'.

Explicación:

{0}

El nombre del archivo de origen de procedimiento almacenado.

{1}

El nombre del un sistema remoto.

El archivo de origen asociado con el procedimiento almacenado ya no está disponible en el sistema remoto. Podría estar en una ubicación diferente del sistema MVS o haberse renombrado con un nombre de miembro de conjunto de datos distinto.

Respuesta del Usuario: Suprime el procedimiento almacenado del proyecto de desarrollo de datos y vuelva a crear el procedimiento almacenado. Si el archivo de origen está disponible en el sistema remoto, copie el archivo de origen en la ubicación del archivo de origen predeterminado que creó el Asistente de creación de procedimiento almacenado.

CRRZI8505E La definición de sistema z/OS para '{0}' no existe. Pase a la perspectiva Proyectos z/OS y defina '{0}' como sistema z/OS con la dirección IP pertinente.

Explicación:

{0}

El nombre de un sistema z/OS remoto.

El miembro de conjunto de datos asociado con el procedimiento almacenado pertenece a un sistema MVS del Explorador de sistemas remotos denominado {0}. El sistema ya no existe.

Respuesta del Usuario: Pase a la perspectiva Proyectos de z/OS y defina {0} como sistema z/OS con dirección IP adecuada.

CRRZI8506E El conjunto de datos '{0}' se ha migrado. Seleccione el conjunto de datos en la vista Sistemas remotos y realice la acción HRECALL.

Explicación: Ha enviado una solicitud para generar JCL y ha especificado el nombre de conjunto de datos particionados indicado por {0} como conjunto de datos de destino para el archivo JCL generado. Este conjunto de datos se ha migrado y no está disponible.

Respuesta del Usuario: En la vista Sistemas remotos, seleccione el conjunto de datos particionados y seleccione HRECALL en el menú.

CRRZI8507E '{0}' ya existe en '{1}'. Seleccione un conjunto de datos de origen distinto.

Explicación:

{0}

Un nombre de miembro.

{1}

Un nombre de conjunto de datos particionado

Se ha intentado guardar un procedimiento almacenado en un conjunto de datos particionado, pero el conjunto de datos particionado contiene un miembro con el mismo nombre.

Respuesta del Usuario: Seleccione un conjunto de datos particionado diferente.

CRRZI8508E '{0}' no está conectado. Pase a la perspectiva Proyectos z/OS y conéctese al sistema z/OS.

Explicación:

{0}

El nombre de un sistema z/OS remoto.

Se ha solicitado una operación de edición o despliegue para un procedimiento almacenado, pero el sistema MVS asociado con el procedimiento almacenado no está conectado. No se puede acceder al archivo de origen.

Respuesta del Usuario: En el Explorador de sistemas

remotos, conéctese al sistema remoto. Intente de nuevo la operación.

CRRZI8509E El volumen '{0}' está fuera de línea.
Póngase en contacto con el programador de sistemas para situar el volumen en línea.

Explicación:

{0}

El nombre del conjunto de datos.

El origen del procedimiento almacenado está en un conjunto de datos que está fuera de línea o se ha migrado.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el programador de sistemas para situar el volumen en línea.

CRRZI8510I El archivo seleccionado '{0}' ya está abierto en otra sesión de edición. Cierre la sesión de edición antes de abrir este archivo como procedimiento almacenado.

Explicación:

{0}

Un nombre de archivo.

Se ha intentado abrir el archivo como un procedimiento almacenado, pero el archivo está abierto en otra sesión de edición.

Respuesta del Usuario: Cierre el editor y vuelva a intentar la operación.

CRRZI8511W El procedimiento almacenado ya existe.
¿Desea sustituir el procedimiento almacenado existente?

Explicación: Se ha intentado guardar un procedimiento almacenado con el mismo nombre que un procedimiento almacenado existente.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para sustituir el procedimiento almacenado o **No** para volver al editor. Guarde el procedimiento almacenado con un nombre diferente.

CRRZI9501W Hay una línea cuyo contenido ha superado la longitud de línea máxima.
Si se guarda el archivo, esta línea quedará truncada. ¿Desea continuar?

Explicación: Cada vez que guarda un archivo en el editor LPEX de z Systems, el editor COBOL o el editor PL/I, el editor comprueba si existen líneas que sobrepasen el límite de longitud de registro. Este aviso se abre cuando una línea del archivo supera el límite de longitud de registro.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para continuar con la operación de guardado de archivo o **No** para volver al editor y arreglar la línea en cuestión. El editor sitúa el archivo en la línea que supera el límite de longitud de registro.

Conceptos relacionados:

Aviso de truncamiento de archivo

El Editor LPEX de z Systems, el editor de COBOL, el editor de JCL y el editor de PL/I proporcionan un aviso de truncamiento de archivo cuando se intenta guardar un archivo remoto con líneas que sobrepasan el límite de longitud de registro del archivo.

CRRZI9502W Hay {0} líneas cuyo contenido ha superado la longitud de línea máxima.
Si se guarda el archivo, estas líneas quedarán truncadas. ¿Desea continuar?

Explicación: Cada vez que guarda un archivo en el editor LPEX de z Systems, el editor COBOL o el editor PL/I, el editor comprueba si existen líneas que sobrepasen el límite de longitud de registro. Este aviso se abre cuando varias líneas del archivo superan el límite de longitud de registro.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** si desea seguir adelante con la operación de guardar el archivo, o pulse **No** si prefiere volver al editor para arreglar la línea en cuestión. El editor sitúa el archivo en la primera línea que supera el límite de longitud de registro.

Conceptos relacionados:

Aviso de truncamiento de archivo

El Editor LPEX de z Systems, el editor de COBOL, el editor de JCL y el editor de PL/I proporcionan un aviso de truncamiento de archivo cuando se intenta guardar un archivo remoto con líneas que sobrepasan el límite de longitud de registro del archivo.

CRRZI9503W El fuente se ha modificado desde que se guardó la copia de seguridad.

Explicación: Rational Developer for z Systems tiene una función de guardado automático que crea una copia de seguridad de los archivos del editor en el sistema local. Este aviso indica que la copia de seguridad creada por la operación de guardado automático se base en una copia anterior del código fuente. La copia de seguridad se abre en el editor.

Respuesta del Usuario: Utilice **Archivo > Guardar como** , para guardar la copia de seguridad en otra ubicación y luego utilice la herramienta de comparación para fusionar los cambios de la copia de seguridad con el código fuente.

Información relacionada:

Guardado automático

Comparar recursos MVS

CRRZI9504I Existe una copia de seguridad de {0}
para el origen que está abriendo. Esto
ocurre si la sesión de edición anterior ha
finalizado anormalmente. ¿Desea abrir
la copia de seguridad en el editor?

Explicación: Rational Developer for z Systems tiene
una función de guardado automático que crea una
copia de seguridad de los archivos del editor en el
sistema local.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para abrir la copia de
seguridad.

Información relacionada:

Guardado automático

CRRZI9505W No se puede guardar el archivo en el
sistema host. Se ha creado una copia de
seguridad local. Se le pedirá si desea
restaurar desde esta copia de seguridad
la próxima vez que abra el archivo
remoto.

Explicación: Rational Developer for z Systems tiene
una función de guardado automático que crea una
copia de seguridad de los archivos del editor en el
sistema local. Este aviso indica que se ha creado una
copia de seguridad de un archivo que no se puede
guardar en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar
ninguna acción.

Información relacionada:

Guardado automático

CRRZI9506W El archivo ha cambiado en el sistema
de archivos. ¿Desea sustituir el
contenido del Editor LPEX de z Systems
por estos cambios?

Explicación: Se ha modificado un archivo en otro
editor del sistema de archivos. Su contenido ya no
coincide con el contenido que se muestra en el editor
LPEX de System z.

Respuesta del Usuario: Pulse **Sí** para actualizar el
contenido en el editor LPEX de z Systems. Pulse **No**
para conservar el contenido actual del editor. Si guarda
el archivo sin renovar el contenido, se perderán los
cambios realizados en el otro editor.

Capítulo 8. Mensajes del supervisor de trabajos JES

Estos mensajes pertenecen al supervisor de trabajos JES (Job Entry System) en Rational Developer for z Systems.

CRRZI0072E El sometimiento del trabajo ha fallado porque la tarjeta de trabajo está incompleta o no es válida. Compruebe la tarjeta de trabajo y someta el trabajo de nuevo.

CRRZI9001I esta salida de trabajo contiene {0} líneas. Especifique la línea inicial y el número de líneas que deben recuperarse.

Explicación: Este mensaje se muestra como resultado de la acción **Abrir desde la línea** en la ventana Sistemas remotos. Muestra el número de líneas de la salida de trabajo seleccionada. Además, le solicita que introduzca la línea de inicio y el número de línea de la salida de trabajo que se van a mostrar.

Respuesta del Usuario: Escriba el número de la línea inicial en el campo **Recuperar salida a partir de la línea** y el número de líneas en el campo **Número de líneas a recuperar** y pulse **Aceptar**. Para mostrar 100 líneas de salida empezando en la línea 500, por ejemplo, tiene que escribir 500 en el campo **Recuperar salida a partir de la línea** y 100 en el campo **Número de líneas a recuperar** y pulsar **Aceptar**.

CRRZI9002I Esta salida de trabajo contiene {0} líneas, esto excede el límite de recuperación de salida de trabajo especificado. ¿Cómo desea continuar?

Explicación: Este mensaje se muestra cuando solicita abrir una salida de trabajo de un trabajo cuyo número de líneas supera el valor **Número máximo de líneas que se descargan** en las preferencias JES. Le pide que especifique cómo quiere abrir la salida.

Respuesta del Usuario: Puede elegir entre las siguientes opciones:

- **Mostrar la salida desde la primera línea hasta la línea número:** elija esta opción para mostrar un fragmento de la salida de trabajo. Especifique un número de línea en el campo de entrada para abrir la salida desde la línea 1 hasta la línea especificada.
- **Mostrar la salida de trabajo completa:** elija esta opción para abrir la salida de trabajo completa.

CRRZI9003E Imposible conectar con el supervisor de trabajos JES en el puerto {1} del host {0}.

Explicación: Rational Developer for z Systems no ha podido establecer una conexión con JES en el número

de puerto que se muestra en el sistema remoto (host).

Respuesta del Usuario:

1. Verifique con su administrador del sistema que el sistema remoto está disponible y que el Supervisor de trabajos JES está instalado y en ejecución.
2. Abra la página de propiedades JES seleccionando JES en la vista Sistemas remotos y, a continuación, **Propiedades**. Verifique con el administrador del sistema que se ha especificado el puerto correcto.

CRRZI9004E No tiene autorización sobre el trabajo {0}.

Explicación: No tiene autorización para llevar a cabo la acción solicitada en el número de trabajo que se muestra.

Respuesta del Usuario: Verifique que ha seleccionado el ID de trabajo correcto. Seleccione un trabajo en el que tenga autorización para llevar a cabo la acción y vuelva a intentarlo.

CRRZI9005I Se ha emitido una cancelación para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha enviado una acción **Cancelar** al ID de trabajo que se muestra.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9006E El trabajo {0} no se puede cancelar.

Explicación: Se ha emitido una acción **Cancelar** para el ID de trabajo mostrado, pero el trabajo se ha completado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9007E La entrada para la clase de trabajo es una serie vacía.

Explicación: El campo **Clase de trabajo** de la ventana Filtro de trabajo JES nuevo es obligatorio, pero el campo está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor en el campo **Clase de trabajo**.

CRRZI9008I Se ha emitido una retención para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha emitido una acción **Retener** para el ID de trabajo mostrado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9009W No hay información disponible para el trabajo {0}. No se puede actualizar el estado.

Explicación: Se ha emitido una acción **Renovar estado** para el trabajo seleccionado, pero no hay información disponible. El trabajo podría estar completo.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9010W No hay trabajos que coincidan con los criterios de búsqueda.

Explicación: Se ha introducido una serie de filtro en la ventana Recuperar trabajo que no ha conseguido coincidencias.

Respuesta del Usuario: Escriba otra serie de filtro y vuelva a intentarlo.

CRRZI9011W No hay información de salida para el trabajo {0}.

Explicación: Ha fallado una acción **Abrir** del ID de trabajo mostrado porque el trabajo no produjo ninguna salida o todavía no se ha completado.

Respuesta del Usuario: Espere a que el trabajo termine o seleccione otro trabajo y vuelva a intentarlo.

CRRZI9012E La entrada para la clase de salida de trabajo es una serie vacía.

Explicación: El campo **Clase de salida de trabajo** de la ventana Filtro de trabajo JES nuevo es obligatorio, pero el campo está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor en el campo **Clase de salida de trabajo**.

CRRZI9013E La entrada para el propietario de trabajo no es válida.

Explicación: El campo **Propietario de trabajo** de la ventana Filtro de trabajo JES nuevo es obligatorio, pero el campo está vacío o el valor especificado no es válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor en el campo **Propietario de trabajo**. Para especificar el ID de usuario con el que ha iniciado sesión en el sistema remoto, especifique &USERID.

CRRZI9014E La entrada para el prefijo de nombre de trabajo es una serie vacía.

Explicación: El campo **Prefijo de nombre de trabajo** de la ventana Filtro de trabajo JES nuevo es obligatorio, pero el campo está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor en el campo **Prefijo de nombre de trabajo**.

CRRZI9015I Se ha emitido una impresión para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha emitido una acción **Imprimir** para el ID de trabajo mostrado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9016I Se ha emitido una solicitud de depuración para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha emitido una acción **Depurar** para el ID de trabajo mostrado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9017I Se ha emitido una solicitud de liberación para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha emitido una acción **Liberar** para el ID de trabajo mostrado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9018I Se ha emitido una solicitud de reinicio para el trabajo {0}.

Explicación: Se ha enviado una acción **Reiniciar** al ID de trabajo que se muestra.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZI9019E la entrada para el estado de trabajo es una serie vacía.

Explicación: El campo **Estado de trabajo** de la ventana Filtro de trabajo JES nuevo es obligatorio, pero el campo está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor en el campo **Estado de trabajo**.

CRRZI9020E Ha fallado el inicio de sesión. El ID de usuario o la contraseña son incorrectos.

Explicación: Un intento de iniciar sesión en el subsistema JES ha fallado porque la contraseña especificada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Especifique una contraseña

distinta y vuelva a intentarlo.

CRRZI9021E La entrada para el número máximo de líneas que se descargan ({0}) no es válido.

Explicación: El valor especificado en el campo **Número máximo de líneas que se descargan** de la ventana **Propiedades de JES** no es válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor entre 1 y 2147483647.

CRRZI9022E La contraseña ha caducado.

Explicación: La contraseña del sistema remoto al que está intentando conectarse ha caducado.

Respuesta del Usuario: Teclee una contraseña nueva cuando se le solicite. Si no puede restablecer la contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI9023E La contraseña nueva no es válida. Escriba una contraseña válida.

Explicación: La contraseña introducida no coincide con los requisitos de seguridad del sitio.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema para conseguir requisitos de contraseña válidos y vuelva a intentarlo.

CRRZI9024E La entrada para el puerto {0} no es válida.

Explicación: El valor especificado en el campo **Puerto del supervisor de trabajos JES** de la ventana **Propiedades de JES** no es válido.

Respuesta del Usuario: Pídale al administrador del sistema el número de puerto correcto y vuelva a intentarlo.

CRRZI9025E Nivel de protocolo de servidor no soportado {0}.

Explicación: El servidor de supervisor de trabajos y el minero RSE JES no pudieron negociar un nivel de protocolo de mandatos aceptable.

{0}

El nivel de protocolo del servidor no soportado.

Respuesta del Usuario: El servidor de supervisor de trabajos (módulo de carga FEJMON) o el minero RSE JES (jesminers.jar) no está en el último nivel. Asegúrese de que ha instalado correctamente estos componentes.

CRRZI9026E Se ha encontrado un error de RACF inesperado.

Explicación: Se ha producido un error RACF mientras intentaba iniciar sesión en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZI9027I La sesión ha estado desocupada durante más de {0} segundos. La conexión se ha terminado.

Explicación: La conexión con el sistema remoto ha terminado por inactividad.

Respuesta del Usuario: Vuelva a conectarse al sistema remoto.

CRRZI9028E No se puede asignar la conversión de la página de códigos de sesión ({0}). Continúe utilizando la conversión predeterminada.

Explicación: El servidor de supervisor de trabajos(JMON) ha intentado asignar un conversor de página de códigos, pero la asignación ha fallado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que hay suficiente memoria disponible en el servidor de supervisor de trabajos (JMON).

CRRZI9029E No se puede establecer la página de códigos host del Supervisor de trabajos JES en {0}. Se continúa con la página de códigos de host predeterminada.

Explicación: La página de códigos de host no puede definirse en el valor especificado en la correlación de página de códigos del sistema.

{0}

Una página de códigos de host.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el trabajo JMON se está ejecutando en el host y que se encuentra en el nivel correcto.

Capítulo 9. Mensajes de las herramientas de análisis de programas en profundidad para COBOL y PL/I

Estos mensajes pertenecen a las herramientas de análisis de programas comunes para el análisis en profundidad de programas de código COBOL y PL/I.

CRRZJ0001I No se ha detectado código no alcanzable en el programa.

Explicación: Se ha solicitado la acción **Código fuente > Identificar código no alcanzable** pero no hay código no alcanzable en el archivo.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

Tareas relacionadas:

Localización de código no alcanzable en un archivo
Líneas de código resaltadas en archivos COBOL de proyectos locales que no se pueden acceder durante la ejecución.

CRRZJ0002E La vista no se puede abrir porque no se ha podido analizar el programa o no se ha completado en análisis.

Explicación: La función **Abrir flujo de control del programa** se ha solicitado en el editor COBOL o en el editor LPEX de z Systems. Esta función utiliza un analizador COBOL interno para analizar el flujo de control del programa de un archivo de origen. El análisis no se puede completar debido a errores de sintaxis en el archivo de origen o el análisis está aún en curso.

Respuesta del Usuario: Compruebe si hay errores de sintaxis del archivo. Corrija los errores y vuelva a intentar la operación.

Tareas relacionadas:

Visualización del flujo de control de programa para un archivo COBOL
El flujo de control de programa proporciona una vista gráfica del flujo lógico dentro de un programa COBOL. Puede utilizar esta característica para identificar posibles problemas lógicos o localizar código que no se esté utilizando.

CRRZJ0003E Se ha detectado un error inesperado al seleccionar un nodo de diagrama en la vista Flujo de control de programa.

Explicación: Se ha producido un error interno en el diagrama de flujo de control de programa.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

Tareas relacionadas:

Visualización del flujo de control de programa para un archivo COBOL

El flujo de control de programa proporciona una vista gráfica del flujo lógico dentro de un programa COBOL. Puede utilizar esta característica para identificar posibles problemas lógicos o localizar código que no se esté utilizando.

CRRZJ0004E Se ha encontrado un error inesperado al abrir la vista.

Explicación: Se ha producido un error interno durante una solicitud para abrir la vista Flujo de control de programa.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

Tareas relacionadas:

Visualización del flujo de control de programa para un archivo COBOL
El flujo de control de programa proporciona una vista gráfica del flujo lógico dentro de un programa COBOL. Puede utilizar esta característica para identificar posibles problemas lógicos o localizar código que no se esté utilizando.

CRRZJ0005E Se ha detectado un error A al analizar el programa es búsqueda de código no alcanzable.

Explicación: Se ha producido un error interno durante una solicitud de **Identificar código no alcanzable**

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

Tareas relacionadas:

Localización de código no alcanzable en un archivo
Líneas de código resaltadas en archivos COBOL de proyectos locales que no se pueden acceder durante la ejecución.

CRRZJ0006I El cálculo de código no alcanzable se basa en el análisis del origen y no en los resultados del compilador. Quizás quiera comprobar los resultados de su programa antes de realizar más acciones.

Explicación: Debido a que la característica **Identificar código no alcanzable** utiliza un análisis estático del

código fuente del programa para identificar el código no alcanzado potencial, no es un reflejo de la vía de acceso de ejecución real.

Respuesta del Usuario: Antes de suprimir cualquier código, compruebe que el código está identificado correctamente como no alcanzable.

Este mensaje se muestra cada vez que utilice la función **Identificar código no alcanzable**. Para evitar que se muestre este mensaje, pulse **No mostrar de nuevo este mensaje**.

Tareas relacionadas:

Localización de código no alcanzable en un archivo
Líneas de código resaltadas en archivos COBOL de proyectos locales que no se pueden acceder durante la ejecución.

CRRZJ0007E No se puede buscar código no alcanzable en el programa porque no se puede analizar.

Explicación: La función **Identificar código no alcanzable** se ha solicitado en el editor COBOL o en el editor LPEX de z Systems. Esta función utiliza un analizador COBOL interno para analizar un archivo de origen. El análisis no se puede completar debido a errores de sintaxis en el archivo de origen.

Respuesta del Usuario: Compruebe si hay errores de sintaxis del archivo. Corrija los errores y vuelva a intentar la operación.

Tareas relacionadas:

Localización de código no alcanzable en un archivo
Líneas de código resaltadas en archivos COBOL de proyectos locales que no se pueden acceder durante la ejecución.

CRRZJ0008E Se ha detectado un error interno inesperado: {0}. Si el rastreo está habilitado, se escribirá información adicional.

Explicación:

{0}

Una ubicación de código interno para ayuda a identificar el origen del error. Es posible que esta ubicación de código se acompañe de más mensajes de registro o rastreo.

Se ha producido un error interno durante una solicitud para mostrar el archivo de origen en la vista Elementos de datos.

Respuesta del Usuario:

- Examine los archivos de registro y de rastreo en busca de mensajes de error. Los archivos de registro y de rastreo del producto están en la carpeta `.metadata` de la vía de acceso del espacio de trabajo. Para ver el nombre de vía de acceso del espacio de trabajo, pulse **Archivo > Cambiar espacio de trabajo**

> **Otro.** La ventana Lanzar espacio de trabajo se abre y muestra la vía de acceso del espacio de trabajo actual.

- Para encender el rastreo para la característica de análisis profundo de código:
 1. Pulse **Ventana > Preferencias** y seleccione **Rastreo**.
 2. En la columna **Nombre de rastreador**, seleccione `com.ibm.systemz.common.analysis`.
 3. En la columna **Nivel de rastreo**, elija una opción de nivel de rastreo.

Tareas relacionadas:

Obtención de información sobre elementos de datos
Utilice la vista Elementos de datos para mostrar información sobre los elementos de datos de un programa COBOL o PL/I y libros de copias incluidos y archivos de inclusión.

Rastreo

Puede establecer varios niveles de rastreo para componentes específicos de Rational Developer for z Systems.

CRRZJ0009E Se ha detectado un error inesperado al actualizar la vista.

Explicación: Se ha producido un error interno en el diagrama de flujo de control de programa.

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

Tareas relacionadas:

Visualización del flujo de control de programa para un archivo COBOL

El flujo de control de programa proporciona una vista gráfica del flujo lógico dentro de un programa COBOL. Puede utilizar esta característica para identificar posibles problemas lógicos o localizar código que no se esté utilizando.

CRRZJ0010W El diagrama de flujo de control de programa podría no ser preciso para este programa porque contiene las siguientes sentencias no soportadas: EXEC CICS HANDLE, EXEC CICS IGNORE, EXEC CICS PUSH, EXEC CICS POP y EXEC SQL WHENEVER.

Explicación: El diagrama de flujo de control del programa no muestra los nodos del flujo de control para las transferencias de control que generan las sentencias siguientes:

- EXEC CICS HANDLE
- EXEC CICS IGNORE
- EXEC CICS PUSH
- EXEC CICS POP
- EXEC SQL WHENEVER

Respuesta del Usuario: Utilice la función **Mostrar en > Flujo de control del programa** en programas que no contengan estas sentencias.

Tareas relacionadas:

Visualización del flujo de control de programa para un archivo COBOL

El flujo de control de programa proporciona una vista gráfica del flujo lógico dentro de un programa COBOL. Puede utilizar esta característica para identificar posibles problemas lógicos o localizar código que no se esté utilizando.

CRRZJ0011E La función de código no alcanzable no soporta los programas que contienen las siguientes sentencias: EXEC CICS HANDLE, EXEC CICS IGNORE, EXEC CICS PUSH, EXEC CICS POP y EXEC SQL WHENEVER.

Explicación: La función Identificar código no alcanzable tiene varias restricciones:

- Los libros de copias que se han asociado con el archivo abierto no se incluyen en el análisis del programa. El análisis funciona sólo dentro del límite del archivo.
- El arreglo rápido no está disponible.
- No está disponible para programas que contengan las sentencias siguientes:
 - EXEC CICS HANDLE
 - EXEC CICS IGNORE
 - EXEC CICS PUSH
 - EXEC CICS POP
 - EXEC SQL WHENEVER
- Las sentencias CALL que no vuelven al programa de llamada puede tener como resultado valores que no son correctos. Las sentencias posteriores a una sentencia CALL no se marcan como no alcanzables.
- Se informa del código no alcanzable en una base por línea. Si una línea contiene código alcanzable y no alcanzable, los resultados del informe pueden ser incorrectos. Utilice la herramienta de formateo de COBOL para imponer la regla de un-verbo-por-línea para evitar que haya código alcanzable y no alcanzable en la misma línea.

Respuesta del Usuario: Utilice la función **Identificar código no alcanzable** en programas que no contengan estas sentencias.

Tareas relacionadas:

Localización de código no alcanzable en un archivo
Líneas de código resaltadas en archivos COBOL de proyectos locales que no se pueden acceder durante la ejecución.

Capítulo 10. Mensajes del diseñador de pantallas MFS (Editor de correlaciones MFS)

Estos son los mensajes que pertenecen al Diseñador de pantallas MFS (Editor de correlaciones MFS) en Rational Developer for z Systems.

CRRZM0159E La entrada no es válida.

Explicación: La entrada no es válida.

Respuesta del Usuario: Elimine los datos de entrada no válidos y proporcione datos válidos.

CRRZM0161E El valor inicial no es válido.

Explicación: El valor inicial proporcionado no es válido.

Respuesta del Usuario: Elimine el valor inicial no válido, y proporcione un valor inicial válido.

CRRZM0162E LA fila es nula.

Explicación: El valor de fila de la definición de un nuevo campo de dispositivo MFS se dejó como nulo.

Respuesta del Usuario: Proporcione un valor de fila al definir un campo de dispositivo MVS nuevo.

CRRZM0163E La posición no es válida.

Explicación: La posición seleccionada no está dentro de los límites de la correlación.

Respuesta del Usuario: Seleccione una posición que esté dentro de los límites de la correlación.

CRRZM0164E La columna es nula.

Explicación: Tiene que definir al menos una columna.

Respuesta del Usuario: Definir una o varias columnas.

CRRZM0165E La longitud del nombre de grupo no es válida.

Explicación: El nombre de grupo traducido es demasiado largo/corto.

Respuesta del Usuario: Escriba un nombre de grupo más corto/largo.

CRRZM0177E Se ha producido un error al analizar el origen.

Explicación: Un error de sintaxis en el código fuente ha provocado el error.

Respuesta del Usuario: Abra la página de código

fuelle y modifique el código para solucionar el error.

CRRZM0178E Se ha especificado un nombre no válido.

Explicación: El nombre especificado no es válido o está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre válido.

CRRZM0178E Se ha especificado un nombre no válido.

Explicación: El nombre especificado no es válido o está vacío.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre válido.

CRRZM0241E Debe especificarse el contenedor de archivos

Explicación: No se ha especificado la ubicación para el destino de un proceso.

Respuesta del Usuario: proporcione una ubicación de destino para el proceso.

CRRZM0242E Debe especificarse el nombre de archivo

Explicación: El nombre de archivo es obligatorio para realizar el proceso.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo válido.

CRRZM0243E La extensión del archivo tiene que ser mfs

Explicación: La extensión de archivo no es correcta.

Respuesta del Usuario: Modifique la extensión de archivo a mfs.

CRRZM0323E El nombre del formato del dispositivo no es válido.

Explicación: No se ha definido el nombre de formato del dispositivo o el nombre no es correcto.

Respuesta del Usuario: Escriba un nombre de formato de dispositivo válido.

CRRZM0324E El nombre del formato del dispositivo es nulo.

Explicación: Falta el nombre del dispositivo.

Respuesta del Usuario: Escriba un nombre de formato de dispositivo válido.

CRRZM0325E El nombre de la definición de mensaje no es válido.

Explicación: El nombre de definición de mensaje no se ha definido o no es correcto.

Respuesta del Usuario: Escriba un nombre de definición de mensaje.

CRRZM0326E El nombre de la definición de mensaje es nulo.

Explicación: Falta el nombre de definición de mensaje.

Respuesta del Usuario: Escriba un nombre de definición de mensaje válido.

CRRZM0331E El nombre de archivo es nulo.

Explicación: El nombre de archivo no puede ser nulo.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo que no sea nulo.

CRRZM0332E El nombre de archivo no es válido.

Explicación: El nombre de archivo utilizado no es correcto.

Respuesta del Usuario: Modifique el nombre de archivo.

CRRZM0333E Se ha especificado el nombre de un archivo duplicado.

Explicación: El nombre de archivo introducido ya está en uso.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo diferente.

CRRZM0350E No se ha definido ninguna columna.

Explicación: La tabla no tiene una columna definida.

Respuesta del Usuario: Seleccione una columna válida o inserte una columna en la tabla.

CRRZM0370E La anchura total es mayor que la anchura definida para la tabla.

Explicación: El tamaño de la inserción es mayor que el ancho de la tabla.

Respuesta del Usuario: Inserte una selección más pequeña.

CRRZM0437E El valor de ancho no es válido. Tiene que estar en el rango 1-120.

Explicación: El valor de ancho no es válido.

Respuesta del Usuario: Introduzca un valor válido entre 1 y 120.

CRRZM0438E No se ha definido el valor Funciones.

Explicación: Falta el valor de los dispositivos.

Respuesta del Usuario: Introduzca un valor de dispositivos válido.

CRRZM0450E El valor del número de salida no es válido.

Explicación: No se ha definido el valor de salida o el valor no es correcto.

Respuesta del Usuario: Escriba un valor de número de salida válido.

CRRZM0451E El valor del vector de salida no es válido.

Explicación: Falta el valor del vector de salida.

Respuesta del Usuario: Escriba un valor de vector de salida válido.

CRRZM0452E Un valor literal supera los 255 caracteres de largo.

Explicación: El valor literal supera los 255 caracteres.

Respuesta del Usuario: Introduzca un valor literal de menos de 255 caracteres.

CRRZM0453E Un valor de atributo ampliado no se encuentra entre 1 y 10.

Explicación: Un valor de atributo no se encuentra en el rango 1-10.

Respuesta del Usuario: Especifique un valor de atributo entre 1 y 10.

CRRZM0454E La longitud del valor no es igual a la longitud del campo.

Explicación: La longitud del valor no es igual a la longitud del campo.

Respuesta del Usuario: Escriba un valor de longitud válido.

CRRZM0455E La longitud del campo es 0.

Explicación: La longitud del valor no es igual a la longitud del campo.

Respuesta del Usuario: Escriba un valor de longitud válido.

CRRZM0456E La fila es nula.

Explicación: Debe definir al menos una fila.

Respuesta del Usuario: Defina una o varias filas.

CRRZM0457E La columna es nula.

Explicación: Tiene que definir al menos una columna.

Respuesta del Usuario: Defina una o varias columnas.

CRRZM0458E La posición del campo no es válida.

Explicación: La entrada utilizada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el valor de posición del campo.

CRRZM0459E El valor del desplazamiento no es válido.

Explicación: La entrada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el valor de desplazamiento.

CRRZM0460E Se ha introducido un nombre de división no válido.

Explicación: La entrada utilizada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el valor de nombre de división.

CRRZM0463E El valor de PAGE no es válido.

Explicación: La entrada utilizada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el valor PAGE.

CRRZM0464E No se puede utilizar el valor introducido para el Campo de dispositivo.

Explicación: La entrada utilizada no es correcta.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el valor de campo de dispositivo.

CRRZM0465I La palabra clave COPY no se admite.

Explicación: La palabra clave COPY no se admite.

Respuesta del Usuario: Elimine todas las instancias de la palabra clave COPY.

CRRZM0467I No se puede editar la sentencia seleccionada. Es solo de lectura.

Explicación: La sentencia es una sentencia de solo lectura y no puede modificarse.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZM0470E No se ha encontrado el archivo de copia {0} en la ubicación especificada.

Explicación: La vía de acceso al campo no es válida o el nombre de archivo no es válido.

Respuesta del Usuario: Compruebe la vía de acceso al archivo y el nombre de archivo.

CRRZM0471E Se ha producido un error al abrir el archivo.

Explicación: Se ha producido un error que impide abrir el archivo.

Respuesta del Usuario: Este mensaje es la cabecera de mensajes adicionales. Consulte la documentación del mensaje adicional.

CRRZM0474E Se ha encontrado el carácter no válido {0} después de {1} en la línea {2} y la columna {3}..

Explicación: El carácter que introdujo no está permitido en la ubicación indicada.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el carácter.

CRRZM0475E El editor ha fallado al analizar la sentencia{0} en la línea {1} columna {2}.

Explicación: Se ha detectado un error de análisis en la ubicación indicada.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine la sentencia de análisis.

CRRZM0477E Se ha encontrado un error léxico en la línea{0} y columna{1}.

Explicación: Se ha detectado un error léxico en la ubicación indicada.

Respuesta del Usuario: Cambie o elimine el carácter.

CRRZM0480E Se ha seleccionado una ubicación no válida.

Explicación: La ubicación seleccionada no es válida.

Respuesta del Usuario: Seleccione una ubicación válida.

CRRZM0481E Se ha introducido un nombre de campo no válido.

Explicación: El nombre de archivo introducido no es válido.

Respuesta del Usuario: Introduzca un nombre de campo válido.

CRRZM0482I Se ha creado un archivo de libro de copias.

Explicación: El archivo de libro de copias solicitado se ha creado correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZM0483I Se ha creado el archivo de libro de copias.

Explicación: El archivo de libro de copias solicitado se ha creado correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZM0484E El nombre de archivo no es válido.

Explicación: Se ha especificado un nombre de archivo que no es válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo válido.

CRRZM0485E El rango de valor RGCS tiene que estar comprendido entre X'40' y X'FE'

Explicación: El valor EGCS proporcionado no está comprendido entre X'40' y X'FE'.

Respuesta del Usuario: Modifique el valor EGCS para que entre dentro del rango comprendido entre X'40' y X'FE'.

CRRZM0486E El rango de valor Símbolo programado tiene que estar comprendido entre X'40' y X'FE'

Explicación: El rango de valores de Símbolo programado proporcionado no entra dentro del rango válido de X'40' y X'FE'.

Respuesta del Usuario: Cambie el rango de valores de Símbolo programado para que esté dentro del rango de X'40' a X'FE'.

CRRZM0487E El valor de relleno no es válido.
Introduzca un valor hexadecimal válido

Explicación: El valor FILL especificado viola el formato válido.

Respuesta del Usuario: Sustituya el valor de relleno

especificado por un valor hexadecimal de formato correcto, por ejemplo FILL X'00'.

CRRZM0488E El valor de relleno no es válido.
Introduzca un carácter de relleno válido

Explicación: El valor FILL especificado viola el formato válido.

Respuesta del Usuario: Sustituya el valor de relleno especificado por un carácter de formato correcto, por ejemplo FILL C'c'.

CRRZM0489E Se ha especificado el nombre de un duplicado.

Explicación: Los nombres de MFS tienen que ser exclusivos, y el nombre que ha especificado no lo es.

Respuesta del Usuario: Modifique el nombre que introducido para que sea exclusivo.

CRRZM0490E La página de dispositivo no puede aceptar varias páginas físicas.

Explicación: Se ha intentado crear una página física en una página de dispositivo que ya tenía una página física única y no especificaba el atributo MULT=YES.

Respuesta del Usuario: Para especificar que la página de dispositivo puede aceptar varias páginas físicas, seleccione la página de dispositivo en la vista esquema. En la vista de propiedades, marque la casilla de verificación **Varias páginas físicas**. Se añade el atributo MULT=YES a la página de dispositivo en el origen y se pueden añadir páginas físicas sin errores.

CRRZM0491E El tipo de archivo no es válido.
Seleccione un archivo MFS válido.

Explicación: El archivo seleccionado como destino para el mensaje MFS creado no es un archivo MFS de formato correcto.

Respuesta del Usuario: Seleccione un archivo con extensión MFS que no contenga errores de análisis al abrirlo con el editor MFS.

CRRZM0492E El mensaje MFS no se puede crear porque el archivo seleccionado tiene errores de sintaxis.

Explicación: El archivo seleccionado como destino para la creación del mensaje MFS contiene errores de sintaxis. Los errores de sintaxis en el origen MFS impiden que se añada el mensaje MFS al archivo.

Respuesta del Usuario: Abra el archivo en el editor MFS, visualice la página de código fuente y corrija los errores de sintaxis. Después de corregir los errores de sintaxis, guarde el archivo e intente volver a crear el mensaje MFS.

CRRZM0493E El campo solapará un campo existente en la página física especificada

Explicación: Se ha modificado un campo con una ubicación nueva que, si se usa, se solapará con un campo existente en la página física especificada. Este solapamiento se puede producir al actualizar los atributos de fila, columna o página física de un campo.

Respuesta del Usuario: Corrija el atributo o atributos de posición que provoquen el solapamiento.

CRRZM0494E La generación del libro de copias para este archivo MFS ha sido errónea.

Capítulo 11. Mensajes para la generación de código fuente en Rational Developer for z Systems

Los siguientes mensajes pertenecen a la generación de código fuente en Rational Developer for z Systems.

CRRZP0001E El contenedor {0} no existe.

Explicación:

{0}

El nombre de un contenedor

No se ha encontrado el contenedor especificado.

Respuesta del Usuario: Cree el contenedor especificado o especifique otro contenedor.

Capítulo 12. Mensajes del gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Endeavor

Los siguientes mensajes pertenecen al gestor de repositorios de acceso común (CARMA) Endeavor en Rational Developer for z Systems.

CRRZR1001E Tipo de entrada de editor no soportado.

Explicación: El tipo de entrada es un tipo no soportado por CA Endeavor Package Editor. Endeavor Package Editor necesita un editor personalizado para implementar `org.eclipse.ui.IStorageEditorInput`.

Respuesta del Usuario: Cambie el tipo de entrada por un tipo compatible con CA Endeavor Package Editor. Si trabaja en un cliente personalizado, póngase en contacto con el desarrollador de cliente para investigar si el editor de paquetes está implementando `org.eclipse.ui.IStorageEditorInput`.

CRRZR1002E Endeavor Package Editor no pudo abrir el origen para lectura.

Explicación: El archivo de origen no se ha podido abrir ni leer correctamente.

Respuesta del Usuario: En el cliente, cierre el archivo y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, reinicie el entorno de trabajo.

CRRZR1003E Endeavor Package Editor no pudo analizar el origen en SCL válido.

Explicación: El archivo no es SCL válido y CA Endeavor Package Editor no puede abrirlo.

Respuesta del Usuario: Si cree que el archivo es SCL válido, abra el archivo en el editor de texto pulsando con el botón derecho sobre el archivo y seleccionando **Abrir con > Editor de texto**. Arregle los errores antes de volver a abrir los archivos en Endeavor Package Editor.

CRRZR1004E Ha fallado la búsqueda de Endeavor. Asegúrese de que está conectado al host y que éste ejecuta una versión actual.

Explicación: La búsqueda de Endeavor no se ha completado satisfactoriamente.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe que la versión actual del Endeavor RAM esté instalada y ejecutándose en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Compruebe que está conectado al sistema remoto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el programador del sistema.

Capítulo 13. Mensajes de CICS Service Component Architecture (SCA)

Los siguientes mensajes pertenecen al CICS Service Component Architecture (SCA) en Rational Developer for z Systems.

CRRZS1000E Se ha producido un error interno al analizar el código fuente de las referencias SCA.

Explicación: Este mensaje indica que se produjo un error inesperado.

Respuesta del Usuario: Vuelva a ejecutar la acción. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1001W CRRZS1001W: Se ha encontrado una referencia en el código fuente en la línea {0}, columna {1} para la que no se ha podido determinar un nombre.

Explicación:

{0}

Número de línea

{1}

Número de columna

El asistente Nuevo tipo de componente CICS examina el código fuente del programa y crea un elemento de referencia de componente para cada aparición de **EXEC CICS INVOKE SERVICE** o **EXEC CICS INVOKE WEBSERVICE** que se encuentra. Si el nombre del servicio que se inicia mediante el mandato **EXEC CICS** no puede determinarse debido a que se está utilizando un elemento de datos en lugar de un literal de tipo serie, se registra este aviso.

Respuesta del Usuario: Examine el mandato **EXEC CICS** en la línea y números de columna especificados en el programa de origen para determinar un nombre correcto para utilizar con la referencia de componente que se acaba de crear. Una vez determinado el valor, actualice el nombre de la referencia de componente mediante la vista Properties.

CRRZS1002E Se ha producido un error al intentar descargar los atributos de Gestor de despliegue de aplicaciones predeterminados para los paquetes RDO.

Explicación: Los atributos predeterminados para los paquetes RDO (definición de recursos en línea) tiene que definirlos su administrador del sistema CICS.

Respuesta del Usuario: Compruebe con su administrador del sistema CICS que se han definido los

atributos para los paquetes RDO. Esta tarea se describe en el tema sobre el programa de utilidad administrativa CICS en el capítulo que explica el gestor de despliegue de aplicaciones en la *Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems*.

Información relacionada:

Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems

CRRZS1003E Se ha producido un error al crear el archivo archivador de paquetes. Se ha detenido el despliegue.

Explicación: Los recursos de un paquete se empaquetan en un archivo de archivado para transferirlos a z/OS. Una vez completada la transferencia, se desempaqueta el archivo.

Respuesta del Usuario: Busque más información en el registro de errores y repita la acción. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1004E Se ha producido un error al desempaquetar el archivador de paquetes.

Explicación: Los recursos de un paquete se empaquetan en un archivo de archivado para transferirlos a z/OS. Una vez completada la transferencia, se desempaqueta el archivo.

Respuesta del Usuario: Revise los resultados de la operación de desempaquetado, busque más información en el registro de errores y vuelva a realizar la acción. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1005E Se ha producido un error al suprimir el contenido de la carpeta remota.

Explicación: Ha elegido suprimir el contenido del paquete remoto antes del despliegue, pero se ha producido un error.

Respuesta del Usuario: Verifique que la carpeta remota existe y que los permisos están bien configurados, consulte el registro de errores para obtener más información y vuelva a ejecutar la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1006E Se ha producido un error al transferir el archivador de paquetes al sistema remoto.

Explicación: Los recursos de un paquete se empaquetan en un archivo de archivado para transferirlos a z/OS.

Respuesta del Usuario: Verifique que existe una conexión con el sistema remoto, que la carpeta remota existe y que los permisos están bien configurados.

CRRZS1007W No se pueden recuperar los resultados completos de la operación de desempaquetar del shell remoto.

Explicación: No se ha recibido ninguna respuesta del shell remoto después de la operación de desempaquetado para el archivo de archivado que contiene los recursos del paquete.

Respuesta del Usuario: Verifique que todos los recursos del paquete existen en la carpeta remota.

CRRZS1008I Revise los resultados de la operación de desempaquetado:

Explicación: Los recursos de un paquete se empaquetan en un archivo de archivado para transferirlos a z/OS. Una vez completada la transferencia, se desempaqueta el archivo.

Respuesta del Usuario: Revise los resultados de la operación de desempaquetado.

CRRZS1009E Se ha producido un error al validar la existencia de la carpeta remota.

Explicación: La carpeta remota debe existir antes de transferir el paquete a z/OS.

Respuesta del Usuario: Verifique que la carpeta remota existe y que los permisos están bien configurados, consulte el registro de errores para obtener más información y vuelva a ejecutar la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1010W No se pueden recuperar los resultados completos de la operación de instalar recurso de PAQUETE.

Explicación: El intento de verificar la operación de instalación no ha devuelto ninguna respuesta válida.

Respuesta del Usuario: Verifique que el recurso BUNDLE está instalado.

CRRZS1011E La región o el sistema CICS seleccionado no da soporte a los recursos de PAQUETE.

Explicación: La región o el sistema CICS seleccionado no da soporte a los recursos de PAQUETE. Los recursos de PAQUETE están soportados en CICS TS versión 4.1 y versiones posteriores.

Respuesta del Usuario: Seleccione un sistema o región CICS que dé soporte a recursos de PAQUETE.

CRRZS1012E Se ha producido un error interno al eliminar la faceta CICS Service Component Architecture 1.0.

Explicación: Este mensaje indica que se produjo un error inesperado.

Respuesta del Usuario: Vuelva a ejecutar la acción. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS1013E Se ha producido un error interno al añadir la faceta CICS Service Component Architecture 1.0.

Explicación: Este mensaje indica que se produjo un error inesperado.

Respuesta del Usuario: Vuelva a ejecutar la acción. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZS2001E El atributo de "tipo de componente" definido en las propiedades de implementación de CICS contiene una vía de acceso a un archivo que no existe.

Explicación: O bien el nombre de la vía de acceso no es correcto o el archivo no existe.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre de la vía de acceso o cree el archivo al que se hace referencia.

CRRZS2002E El atributo de "archivo de enlace" definido en las propiedades de enlace CICS contiene una vía de acceso a un archivo que no existe.

Explicación: O bien el nombre de la vía de acceso no es correcto o el archivo no existe.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre de la vía de acceso o cree el archivo adecuado en la ubicación indicada.

CRRZS2003E El atributo de "tipo de llamada" definido en las propiedades de implementación CICS del componente contiene un valor no válido.

Explicación: El valor del atributo de tipo de llamada

debe ser COMMAREA o CHANNEL.

Respuesta del Usuario: Especifique el valor COMMAREA o CHANNEL.

CRRZS2004E El atributo de "programa" definido en las propiedades de implementación CICS del componente está en blanco.

Explicación: Debe especificar un atributo de programa las propiedades de implementación de CICS de un componente.

Respuesta del Usuario: Especifique un atributo de programa en las propiedades de implementación de CICS de un componente.

CRRZS2005W Se ha definido un conjunto de políticas para el recurso CICS SCA 1.0.

Explicación: Los conjuntos de políticas no están soportados para los recursos CICS SCA 1.0.

Respuesta del Usuario: Elimine el conjunto de políticas.

CRRZS2006W Se ha definido un intento para el recurso CICS SCA 1.0.

Explicación: Se ha definido un intento para el recurso CICS SCA 1.0.

Respuesta del Usuario: Elimine el intento de los recursos CICS SCA 1.0.

CRRZS2007W Se ha definido una propiedad para el recurso CICS SCA 1.0.

Explicación: Las propiedades no están soportadas para los recursos CICS SCA 1.0.

Respuesta del Usuario: Elimine la propiedad de los recursos CICS SCA 1.0.

CRRZS3001W El archivo {0} ya existe. Para confirmar la sobrescritura de {1} en el proyecto {2}, seleccione Sí. Para utilizar el archivo existente{0}, seleccione No.

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo

{1}

El nombre de un archivo

{2}

El nombre de un subproyecto MVS

El archivo especificado existe en un proyecto determinado.

Respuesta del Usuario: Para sobrescribir el archivo en

el proyecto, pulse **Sí**. Para conservar el archivo existente, pulse **No**.

CRRZS3002E Existen errores en el proyecto. ¿Desea continuar con el despliegue?

Explicación: El proyecto contiene errores.

Respuesta del Usuario: Para desplegar el proyecto de todos modos, pulse **Sí**. De lo contrario, pulse **No**.

CRRZS3003W Existen avisos en el proyecto. ¿Desea continuar con el despliegue?

Explicación: El proyecto contiene avisos.

Respuesta del Usuario: Para desplegar el proyecto de todos modos, pulse **Sí**. De lo contrario, pulse **No**.

Capítulo 14. Mensajes de la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)

Los siguientes mensajes pertenecen a la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) en Rational Developer for z Systems.

CRRZT0001E No se ha encontrado el archivo de plantilla predeterminado '{0}'.

Explicación: El asistente de caso de prueba z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede localizar el archivo de plantilla necesario para generar un caso de prueba.

{0}

El nombre de un archivo de plantilla del asistente de caso de prueba zUnit que se utiliza para generar caso de prueba COBOL o PL/I.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la función zUnit se ha instalado correctamente. La ubicación predeterminada para el archivo de plantilla es `com.ibm.etools.zunit.gen\template`. Compruebe que el archivo de plantilla se encuentra en el directorio predeterminado e intente generar el caso de prueba de nuevo.

CRRZT0002E Se ha producido un error de E/S al cerrar un archivo.

Explicación: El asistente de caso de prueba z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede guardar el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0003E Se ha producido un error de E/S al crear el URL del archivo.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede crear el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso al destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0004E Se ha producido un error de E/S al abrir un archivo.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede abrir el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso al destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0005E Se ha producido un error de E/S al analizar el archivo de plantilla.

Explicación: El asistente de caso de prueba z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede cargar correctamente el archivo de plantilla necesario para generar un programa de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que zUnit se ha instalado correctamente y repita la operación.

CRRZT0006E Se ha producido un error de E/S al grabar en un archivo.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede escribir en el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0007E El intento de crear un directorio ha fallado.

Explicación: El asistente de caso de prueba z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede crear el directorio que se especifica en el campo **Contenedor de archivos** del asistente.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0008E No se ha definido el parámetro de prueba.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) ha generado un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZT0009E No se encontrado el archivo de plantilla '{0}'.

Explicación: El asistente de caso de prueba z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede localizar el archivo de plantilla que se necesita para generar un caso de prueba.

{0}

El nombre de un archivo de plantilla del asistente de caso de prueba zUnit que se utiliza para generar caso de prueba COBOL o PL/I.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que la función zUnit se ha instalado correctamente. La ubicación predeterminada para el archivo de plantilla es `com.ibm.etools.zunit.gen\template`.

CRRZT0010E El archivo de plantilla ha provocado un error de formateo.

Explicación: El programa de caso de prueba que el asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) ha generado utilizando el archivo de plantilla predeterminado tiene errores de formato.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que zUnit se ha instalado correctamente y repita la operación.

CRRZT0011E No se ha encontrado la etiqueta <{0}> en el archivo de plantilla.

Explicación: Una de las etiquetas necesarias para generar correctamente un programa de caso de prueba no se ha encontrado en el archivo de plantilla predeterminado.

{0}

Una etiqueta necesaria para generar correctamente un programa de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que zUnit se ha instalado correctamente y repita la operación.

CRRZT0012E Ha fallado la operación de creación de archivo.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede crear el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0013E Ha fallado la operación de creación de miembro.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede crear el miembro de conjunto de datos para el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0014E Ha fallado la actualización de propiedades del recurso remoto.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede actualizar las propiedades del conjunto de datos de destino para el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del programa del caso de prueba y repita la operación.

CRRZT0015E ha fallado la generación del origen del caso de prueba.

Explicación: Este error se produce cuando el generador de código fuente del caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) lanza una excepción. El contenido de la excepción de encuentra en el área informativa de la ventana de error.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información sobre cómo responder a este error, consulte la información del error.

CRRZT0016E ha fallado la operación de bloqueo del miembro.

Explicación: El asistente de caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede conseguir un bloqueo en el miembro de conjunto de datos para el archivo de caso de prueba generado.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el miembro no se ha abierto en otro programa o no ha sido bloqueado por otro usuario y vuelva a intentarlo.

CRRZT0017E Se ha producido una excepción al actualizar las propiedades del recurso remoto.

Explicación: Este error puede producirse cuando se modifica un miembro remoto con Interactive System Productivity Facility (ISPF) y la memoria caché local no está actualizada. El cliente Rational Developer for z Systems no puede actualizar una propiedad de la memoria caché local que está sobrescrita.

Respuesta del Usuario: Actualice o suprima la memoria caché local y repita la operación.

CRRZT0018I No hay información adicional disponible para({0}).

Explicación: Este mensaje indica que se ha pulsado sobre un hipervínculo de la interfaz de usuario y que el sistema no tiene información para mostrar sobre ese elemento.

{0}

Representa un hipervínculo de la interfaz de usuario

de Configuración de ejecutor o Resultados del ejecutor de z/OS Automated Unit Testing Framework.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZT0019E Se ha producido un error al guardar la configuración.

Explicación: El editor de configuración del ejecutor de pruebas de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) no puede guardar el archivo de configuración.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que tiene acceso de escritura en el destino del archivo de configuración y repita la operación.

CRRZT0020E Ha fallado la operación Guardar como.

Explicación: Al hacer clic en **Archivo > Guardar como** en el editor z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Runner Configuration y el editor Runner Results, puede crear una copia del archivo actual en un sistema de archivos remoto o local. La pérdida de conectividad, las restricciones de almacenamiento y otras condiciones pueden provocar que una operación de copia falle. Este mensaje informa de otros mensajes que se reciben del sistema de archivos remoto o local cuando la operación falla.

Respuesta del Usuario: este mensaje suele venir acompañado de otros mensajes del sistema de archivos remoto o local. Utilice los mensajes de acompañamiento para determinar las acciones correctivas adecuadas. Por ejemplo, cuando intenta realizar una operación **Guardar como** que tiene como destino un conjunto de datos particionado de z/OS que no tiene espacio, podría recibir los mensajes CRZZI0197E y CRZZI0198E. Para obtener ayuda para resolver el problema, consulte la documentación de los mensajes de acompañamiento.

CRRZT0021E Se ha producido un error al cargar la categoría del grupo de propiedades de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit). Verifique que la categoría de zUnit está habilitada en el grupo de propiedades asociado al recurso {0}.

Explicación:

{0}

El nombre del archivo o la biblioteca de carga para la se solicitó una acción **Ejecutar como caso de prueba** o **Ejecutar todo como caso de prueba**.

Las acciones **Ejecutar como caso de prueba** y **Ejecutar todo como caso de prueba** requieren que se definan ciertas opciones en un grupo de propiedades. El grupo de propiedades que está asociado al recurso no incluye la categoría z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit).

Respuesta del Usuario:

1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - Asocie un grupo de propiedades que incluya la categoría zUnit.
 - Edite el grupo de propiedades asociado al recurso y habilite la categoría zUnit.
2. Verifique o actualice los valores especificados en la categoría zUnit del grupo de propiedades.
3. Repita la acción **Ejecutar como caso de prueba** o **Ejecutar todo como caso de prueba**.

Tareas relacionadas:

Asociar un grupo de propiedades con un recurso
Puede asignar un grupo de propiedades nuevo como el grupo de propiedades actual para un recurso.

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

Setting test runner options for a test case

Use the zUnit category in the property group editor to set options for running an executable file or load library as a zUnit test case.

Running a test case from an executable file or load library

To run a test case from an executable file or load library, select the file and then select **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Run As Test Case** or **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Run All As Test Case**.

CRRZT0022E Se ha recibido el error "{0}" del supervisor de trabajos JES en el sistema remoto {1}.

Explicación:

{0}

Un mensaje de error devuelto por el supervisor de trabajos Job Entry Subsystem (JES, subsistema de entrada de trabajo).

{1}

El nombre del sistema remoto en el que se sometió el trabajo.

Cuando solicita un caso de prueba, la infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) somete un trabajo JES para ejecutar el ejecutor de pruebas en el sistema remoto. Después, zUnit hace un sondeo en JES en intervalos variables, de entre 1 y 6 segundos, para comprobar si el trabajo se ha finalizado. Si se produce un error de comunicación general con el supervisor de trabajo JES durante el sometimiento de trabajos o el sondeo, se cancela la tarea de zUnit Eclipse y se emite este mensaje.

Respuesta del Usuario: Si el mensaje devuelto por el supervisor de trabajos JES indica un error de comunicación, como `java.net.SocketException: Connection reset`, compruebe que el supervisor de trabajos JES se está ejecutando en el sistema remoto.

Para comprobar que está conectado a JES en un sistema remoto:

1. En la vista Sistemas remotos, expanda el nombre del sistema remoto que aparece en el mensaje.
2. Seleccione **JES**.
3. Compruebe el estado de conexión en la vista Propiedades.
4. Si el campo **Conexión** indica No, conéctese al subsistema JES.
5. Si no puede conectarse a JES, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZT0023E El sometimiento de trabajos JES ha fallado. Verifique que la categoría de grupos de propiedades de JCL está habilitada para el recurso {0} y que la tarjeta de trabajo de JCL es válida.

Explicación:

{0}

El nombre del archivo o la biblioteca de carga para la se solicitó una acción **Ejecutar como caso de prueba** o **Ejecutar todo como caso de prueba**.

Cuando solicita un caso de prueba, la infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) somete un trabajo de Job Entry Subsystem (JES) que se ejecuta en el sistema remoto. El sometimiento de trabajos ha fallado. La causa más común es que falte una tarjeta JOB o que la tarjeta esté mal.

Respuesta del Usuario: Para verificar que el grupo de propiedades que está asociado al recurso incluye la categoría zUnit, edite el grupo de propiedades, abra la página Categorías y verifique que se ha seleccionado **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit)**.

Para editar la tarjeta de trabajo, abra la página JCL del grupo de propiedades y edite la tarjeta de trabajo en el campo **Tarjeta de trabajo JCL**.

Tareas relacionadas:

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

Setting test runner options for a test case

Use the zUnit category in the property group editor to set options for running an executable file or load library as a zUnit test case.

CRRZT0024E No se ha podido recuperar el trabajo JES con ID de trabajo {0} en el sistema remoto {1}. Es posible que se depure el trabajo.

Explicación:

{0}

El ID de trabajo del trabajo Job entry Subsystem (JES) que sometió z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit).

{1}

El nombre del sistema remoto en el que se sometió el trabajo.

Cuando solicita un caso de prueba, zUnit somete un trabajo JES para que ejecute el ejecutor de pruebas en el sistema remoto. Después, zUnit hace un sondeo en JES en intervalos variables, de entre 1 y 6 segundos, para comprobar si el trabajo se ha finalizado. No se encuentra el trabajo en el sistema remoto. Es posible que otro usuario o proceso lo haya depurado.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro del sistema z/OS (SYSLOG) o el registro del supervisor de trabajos JES en el sistema remoto para determinar la causa por la que se depuró el trabajo JES.

CRRZT0025W La acción únicamente se ha cancelado en la estación de trabajo. Quizás sea necesario depurar el trabajo JES con nombre de trabajo {0} e ID de trabajo {1} en el sistema remoto {2}.

Explicación:

{0}

El nombre del trabajo sometido por el ejecutor de pruebas.

{1}

El identificador del trabajo sometido por el ejecutor de pruebas.

{2}

El nombre del sistema remoto en el que se sometió el trabajo.

Cuando solicita un caso de prueba, la infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) somete un trabajo JES que se ejecuta en el sistema remoto. Si cancela la operación de caso de prueba pulsando **Cancelar** en la ventana de sometimiento de trabajos o pulsando **Detener** en la vista Progreso y el trabajo JES ya se ha sometido al sistema remoto, se muestra este mensaje de aviso.

Respuesta del Usuario: Para cancelar o depurar el trabajo en el sistema remoto:

1. En la vista Sistemas remotos, recupere el trabajo identificado en el mensaje.
2. Seleccione el nombre de trabajo.
3. Pulse con el botón derecho y seleccione **Cancelar** o **Depurar**.

Tareas relacionadas:

Retrieving jobs

Use the **Retrieve Job** action to add jobs to the JES subsystem without defining a filter.

Trabajar con trabajos JES

En el subsistema JES de la vista Sistemas remotos o detalles del sistema remoto, puede solicitar varias acciones de trabajo.

CRRZT0026E Se ha recibido el error "{0}" al intentar cargar el archivo de configuración del ejecutor {1} en el sistema remoto {2}.

Explicación:

- {0} Un mensaje de error.
- {1} El nombre de un archivo de configuración del ejecutor de pruebas.
- {2} El nombre del sistema remoto en el que se carga el archivo de configuración.

Mientras ejecuta un caso de prueba, z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) genera un archivo de configuración y lo carga en el sistema remoto. Si la carga falla, el mensaje informe del mensaje recibido del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Verifique que el conjunto de datos MVS o la carpeta z/OS UNIX que se especifican el campo **Contenedor de destino de configuración del ejecutor** del grupo de propiedades tienen suficiente espacio y que usted tiene acceso de escritura.

Tareas relacionadas:

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

Setting test runner options for a test case

Use the zUnit category in the property group editor to set options for running an executable file or load library as a zUnit test case.

CRRZT0027E El archivo de resultados del ejecutor {0} no existe en el sistema remoto {1}.

Explicación:

- {0} El nombre de un archivo de resultados del ejecutor de pruebas de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit).
- {1} El nombre del sistema remoto en el que se sometió el trabajo del ejecutor de pruebas.

Cuando ejecuta un caso de prueba de zUnit, el ejecutor de pruebas genera un archivo de resultado de pruebas y lo abre en visor Resultados del ejecutor. El archivo de resultados de pruebas no se ha encontrado en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Verifique que el conjunto de

datos MVS o la carpeta z/OS UNIX que se especifican en la página zUnit del grupo de propiedades existen en el sistema remoto, que hay suficiente espacio, y que usted tiene acceso de escritura. Compruebe que ningún otro proceso o usuario esté utilizando el conjunto de datos MVS o la carpeta z/OS UNIX al mismo tiempo.

Tareas relacionadas:

Editing a property group

You can change the property categories or values that are defined for a property group.

Setting test runner options for a test case

Use the zUnit category in the property group editor to set options for running an executable file or load library as a zUnit test case.

CRRZT0028E El trabajo JES con nombre de trabajo{0} e ID de trabajo {1} ha fallado en el sistema remoto {2}. Información de retorno: {3}.

Explicación:

- {0} El nombre del trabajo sometido al sistema remoto.
- {1} El ID del trabajo sometido al sistema remoto.
- {2} Nombre del sistema remoto.
- {3} Información devuelta por JES (subsistema de entrada de trabajo) sobre el trabajo.

Cuando ejecute un caso de prueba de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit), zUnit envía un trabajo JES que se ejecuta en el sistema remoto y sondea JES hasta que el trabajo finaliza. Si un trabajo JES falla, se lanza este error y se devuelve la causa de mayor nivel en la información de retorno: JCLERROR, ABENDED, CANCELED o SECERROR.

Respuesta del Usuario: Para diagnosticar el trabajo fallado, inspeccione la información de retorno y la salida del trabajo en el sistema remoto. Si la información de retorno es JCLERROR o SECERROR, compruebe que el valor especificado en **Tarjeta de trabajo JCL** en la página Tarjeta de trabajo JCL y Conjunto de datos de la categoría grupo de propiedades sea correcto y especifique credenciales de usuario obligatorios para el sitio.

Tareas relacionadas:

Retrieving jobs

Use the **Retrieve Job** action to add jobs to the JES subsystem without defining a filter.

Trabajar con trabajos JES

En el subsistema JES de la vista Sistemas remotos o detalles del sistema remoto, puede solicitar varias acciones de trabajo.

CRRZT0029E El ejecutor de pruebas ha encontrado un error grave RC={0}. Consulte el trabajo JES con el nombre de trabajo {1} e ID de trabajo {2} para obtener más información.

Explicación:

- {0}
Código de retorno del trabajo JES (subsistema de entrada de trabajo).
- {1}
El nombre del trabajo sometido al sistema remoto.
- {2}
El ID del trabajo sometido al sistema remoto.

Cuando solicita un caso de prueba, la infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) somete un trabajo JES que se ejecuta en el sistema remoto. El ejecutor de pruebas ha detectado un problema grave y el trabajo JES ha terminado con un código de retorno superior a U0008.

Respuesta del Usuario: Inspeccione el trabajo JES para determinar la causa del error. Busque mensajes que comiencen con el prefijo AZU, que son los que emite el ejecutor de pruebas, por ejemplo AZU0006S.

De forma predeterminada, el ejecutor de pruebas no genera un volcado de memoria Entorno de lenguaje si puede consumir la excepción que provocó el error grave. Para que se genere un volcado de memoria limitado junto con información de rastreo en inglés, seleccione la opción **Habilitar salida de rastreo del ejecutor** en la categoría de grupo de propiedades de zUnit.

Si el ejecutor de pruebas generó un archivo de resultados, descártelo porque los resultados no son fiables.

Tareas relacionadas:

Editing a property group
You can change the property categories or values that are defined for a property group.

Setting test runner options for a test case
Use the zUnit category in the property group editor to set options for running an executable file or load library as a zUnit test case.

Referencia relacionada:

Capítulo 20, "Mensajes de host de la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)", en la página 245
Estos mensajes de host pertenecen al componente zUnit de Rational Developer for z Systems.

CRRZT0030E El archivo de resultados del ejecutor{0} en el sistema remoto{1} no se ha generado mediante esta instancia de acción {2}.

Explicación:

- {0}
El nombre de un archivo de resultados del ejecutor de pruebas de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit).
- {1}
El nombre del sistema remoto en el que se sometió el trabajo del ejecutor de pruebas.
- {2}
El nombre de la acción de zUnit que inició el trabajo del ejecutor de pruebas.

Cuando ejecuta un caso de prueba utilizando la acción **Ejecutar como caso de prueba** o **Ejecutar todo como caso de prueba**, zUnit genera un archivo de configuración del ejecutor e inicia una tarea de Eclipse que somete el trabajo del ejecutor de pruebas. En el archivo de configuración del ejecutor se incluye un ID exclusivo. Este identificador también se incluye en el archivo de resultados del ejecutor para el trabajo.zUnit verifica que el archivo de configuración y el archivo de resultados del ejecutor son un par coincidente porque el ejecutor de pruebas no crea el archivo de resultados del ejecutor hasta que finaliza la ejecución. Para garantizar que el archivo de configuración y el archivo de resultados del ejecutor son un par coincidente, zUnit guarda el valor del atributo del identificador de configuración del ejecutor antes de que cargue el archivo de configuración del ejecutor en el sistema remoto. Cuando zUnit abre el archivo de resultados del ejecutor, compara el valor del atributo del identificador de resultados del ejecutor con el atributo del identificador de configuración del ejecutor. Si los identificadores no coinciden, se cancela la tarea de zUnit Eclipse.

Este error suele ocurrir cuando se inician varias acciones **Ejecutar como caso de prueba** o **Ejecutar todo como caso de prueba** a la vez y los nombres de los archivos de resultados del ejecutor de cada tarea no son exclusivos.

Respuesta del Usuario: Para evitar este error, especifique nombres de archivo de resultados del ejecutor exclusivos para cada instancia de acción simultánea, por ejemplo USER.AZURES(RUN01) y USER.AZURES(RUN02) o /u/zunit/result/run01.azure y /u/zunit/result/run02.azure.

Tareas relacionadas:

Running a test case from an executable file or load library
 To run a test case from an executable file or load library, select the file and then select **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Run As Test Case** or **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Run All As Test Case**.

CRRZT0031E {0} de {1} no coincide con el parámetro {2}

Explicación:

- {0} Un elemento de parámetro en un archivo XML de datos de prueba.
- {1} El nombre del archivo XML de datos de prueba.
- {2} Un parámetro de programa.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede importar el elemento {0} en el archivo de datos de pruebas {1}.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el archivo XML de datos de prueba se ha generado desde el archivo XSD del esquema de datos de prueba del parámetro de programa especificado.

CRRZT0032E Se ha excedido el rango válido de un grupo de repetición mientras se procesaba {0} de {1}.

Explicación:

- {0} Un elemento de un archivo XML de datos de prueba.
- {1} Un archivo XML de datos de prueba.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede importar todos los elementos de un archivo de datos de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que los elementos que se repiten en el archivo XML de datos de prueba se han especificado correctamente.

CRRZT0033E Error de gramática:

Explicación: El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede identificar la información de parámetro para generar un archivo XSD de esquema de datos de prueba. El asistente utiliza el importador COBOL para analizar el archivo de origen. Este mensaje incluye información de error del importador COBOL.

Respuesta del Programador: Consulte el mensaje de error de importación COBOL y corrija el problema en el archivo de origen COBOL.

CRRZT0034E {0} no se ha definido correctamente en {1}. No se ha procesado ningún elemento.

Explicación:

- {0} Un elemento de un archivo XML de datos de prueba.
- {1} El nombre de un archivo XML de datos de prueba.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede importar el archivo XML de datos de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el archivo XML de datos de prueba incluye un elemento <Record>.

CRRZT0035E Error de analizador COBOL {0}

Explicación:

- {0} Un mensaje de error de analizador COBOL.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede identificar parámetros del archivo de origen COBOL.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el archivo de origen COBOL no tenga ningún error de compilador.

CRRZT0036E Se ha producido un error de E/S al analizar {0}.

Explicación:

- {0} El nombre de un archivo de origen COBOL o un archivo XML de datos de prueba.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede analizar un archivo de origen COBOL o un archivo XML de datos de prueba debido a un error de E/S.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que tiene acceso al archivo y repita la operación.

CRRZT0037E No se puede analizar el archivo {0}. El archivo puede contener errores de sintaxis.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen COBOL.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede analizar el archivo de origen de destino.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el origen de destino de prueba no contenga ningún error de compilador.

CRRZT0038E Se ha producido un error de configuración de analizador al analizar {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo XML de datos de prueba.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede importar el archivo XML de datos de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que la función zUnit se ha instalado correctamente y vuelva a intentar la operación.

CRRZT0039E Se ha producido un error SAX al analizar {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo XML de datos de prueba.

El asistente New COBOL z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) Test Case Template no puede importar el archivo XML de datos de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese que el archivo XML de datos de prueba tiene un formato correcto.

CRRZT0040E La propiedad de lenguaje {0} "{1}" no es válida o está ausente.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen COBOL.

{1}

Una propiedad de lenguaje.

El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede cargar el modelo de lenguaje del origen de destino de prueba con la opción especificada.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que la función zUnit se ha instalado correctamente y vuelva a intentar la operación.

CRRZT0041E No ha podido leerse el modelo de {0}, excepción [{1}].

Explicación:

{0}

Un archivo de origen COBOL.

{1}

El mensaje de excepción.

El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede cargar el modelo de lenguaje del archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el archivo de origen de destino de prueba no contiene errores de sintaxis.

CRRZT0042E No se pueden importar los tipos de {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen COBOL.

El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede cargar el modelo de lenguaje del primer archivo de origen de destino de prueba. No se identifica ningún parámetro.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que hay parámetros definidos en la entrada del programa o llamada al subprograma del archivo de origen de destino de prueba.

CRRZT0043E Este nombre de tipo XSD ya existe.

Explicación: El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede generar un archivo de esquema de datos de prueba a partir del archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que el archivo de origen de destino de prueba no contenga ningún error de compilador.

CRRZT0044E No se ha encontrado ningún elemento "{0}" al importar.

Explicación:

{0}

Un elemento de datos.

El asistente Enterprise COBOL zUnit Test Data Schema no puede generar un archivo de esquema de datos de prueba a partir del archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Programador: Cambie el nombre de los elementos que aparecen listados en el mensaje de forma que cada elemento de datos pueda identificarse mediante un ID de referencia exclusivo.

CRRZT0045E El índice de registro {0} se especifica en varias estructuras de datos {1}.

Explicación:

{0}

Un índice de registro.

{1}

Una estructura de datos.

Se ha especificado un índice de registro duplicado en una estructura de datos.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo XML de datos no contiene índices de registro duplicados.

CRRZT0046E Se ha producido un error de E/S al cargar {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de configuración de generación de caso de prueba.

Durante una operación de Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit), se ha producido un error de E/S al cargar el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo de configuración de generación de casos de prueba existe en el conjunto de datos particionado especificado en el grupo de propiedades. Si el archivo es miembro de un conjunto de datos particionado diferente, actualice el nombre del conjunto de datos en el campo **Archivo de configuración de generación de caso de prueba** del grupo de propiedades asociado al archivo de programa de origen.

CRRZT0047E Se ha producido un error de E/S al guardar {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de configuración de generación de caso de prueba.

Durante una operación de Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit), se ha producido un error de E/S al guardar el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo de configuración de generación de casos de prueba existe en el conjunto de datos particionado especificado en el grupo de propiedades. Si el archivo es miembro de un conjunto de datos particionado diferente, actualice el nombre del conjunto de datos en el campo **Archivo de configuración de generación de caso de**

prueba del grupo de propiedades asociado al archivo de programa de origen.

CRRZT0048E El atributo "{0}" no se ha especificado en el elemento "{1}".

Explicación:

{0}

Un nombre de atributo XML utilizado en el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

{1}

Un nombre de elemento XML utilizado en el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

El atributo especificado en el mensaje no se puede encontrar en el elemento. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0049E El elemento "{0}" no se ha especificado en el archivo de configuración de generación de datos de prueba.

Explicación:

{0}

Un nombre de elemento XML utilizado en el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

El nombre de elemento XML no se puede encontrar en el archivo de configuración de generación de caso de prueba. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0050E No se ha especificado ninguna entrada.

Explicación: El archivo de configuración de generación de caso de prueba no contiene una entrada de prueba. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0051E El archivo "{0}" no se ha podido leer.

Explicación:

{0}

Un archivo de configuración de generación de caso de prueba.

El archivo de configuración de generación de caso de prueba no se ha encontrado en la vía de acceso especificada en el grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario: Especifique un conjunto de datos particionado diferente en el grupo de propiedades o asegúrese de que el grupo de propiedades esté asociado al archivo de programa de origen.

CRRZT0052E Se ha encontrado un elemento "{0}" al analizar {1}.

Explicación:

{0}

Un nombre de elemento XML utilizado en el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

{1}

El archivo de configuración de generación de caso de prueba.

El archivo de configuración de generación de caso de prueba contiene un elemento no válido. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0053E Un método ha recibido un identificador no válido: "{0}".

Explicación:

{0}

Un identificador general utilizado en la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit).

El identificador no es un objeto de zUnit válido. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0054E Un método ha recibido un argumento nulo o no válido.

Explicación: Se ha especificado un argumento no válido al iniciar la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit),

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que los argumentos de mandato se especifican con el formato correcto.

CRRZT0055E "{0}" se ha especificado como recurso remoto.

Explicación:

{0}

Un nombre de archivo.

El atributo remoto está establecido para el archivo en el archivo de configuración de generación de caso de prueba. El formato del archivo de configuración de generación de caso de prueba no es válido.

Respuesta del Usuario: Si el archivo de configuración de generación de caso de prueba se editó manualmente, suprimalo y vuelva a solicitar la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0056E El conversor no ha podido generarse porque no existen correlaciones de elemento a nombre de datos. Compruebe que la sintaxis del archivo fuente sea correcta.

Explicación: La generación del conversor ha encontrado un error interno.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro para obtener más información.

CRRZT0057E Se ha producido un error al escribir en un archivo. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

Explicación: Se ha producido un error al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0058E Los elementos de datos Unicode no han podido procesarse porque la página de códigos XML de salida seleccionada no es Unicode.

Explicación: Se ha producido un error interno al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0059E El conversor de entrada no ha podido generarse porque se ha producido un error interno. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

Explicación: Se ha producido un error interno al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0060E El controlador del conversor no ha podido generarse porque se ha producido un error interno. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

Explicación: Se ha producido un error interno al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0061E Se ha producido un error al crear o escribir en un archivo. Compruebe la conectividad y los permisos del sistema de archivos local y remoto. La escritura ha fallado para el archivo "{0}".

Explicación:

{0}

El nombre de archivo de un programa conversor que importa datos de archivo.

Se ha producido un error de escritura al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Compruebe la conectividad y los permisos del sistema de archivos local y remoto.

CRRZT0062E Los elementos de datos DBCS no han podido procesarse porque no se ha especificado la utilización de DISPLAY-1.

Explicación: Se ha importado un elemento de datos DBCS en el elemento de datos sin utilización de DISPLAY-1.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo importado coincide con la estructura de archivo especificada.

CRRZT0063E La importación de los tipos de lenguaje ha fallado debido a un error interno. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual.

Explicación: Se ha producido un error interno al importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0064E Se seleccionaron tipos de datos no soportados. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

Explicación: La estructura de archivo contiene tipos de datos no soportados.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0065E La longitud de un documento XML que se puede derivar de la estructura de datos de salida excede de 16.777.210 bytes.

Explicación: El tamaño de los datos del archivo importado ha sobrepasado el límite.

Respuesta del Usuario: Elimine los registros innecesarios del archivo para que la acción de importación pueda funcionar correctamente. Intente de nuevo la operación.

CRRZT0066E La longitud de un documento XML que se puede derivar de la estructura de datos de salida excede de 33.554.420 bytes.

Explicación: El tamaño de los datos del archivo importado ha sobrepasado el límite.

Respuesta del Usuario: Elimine los registros innecesarios del archivo para que la acción de importación pueda funcionar correctamente. Intente de nuevo la operación.

CRRZT0067E El conversor no ha podido generarse porque se ha producido un error interno. Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

Explicación: Se ha producido un error interno al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0068E El conversor no ha podido generarse debido a un que intento de obtener la representación Unicode de una serie ha fallado.

Explicación: Se ha producido un error interno al

generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0069E Los elementos de datos DBCS no han podido procesarse porque la página de códigos XML de salida seleccionada no es Unicode.

Explicación: Se ha producido un error interno al generar el programa conversor para importar datos de archivo.

Respuesta del Usuario: Consulte el archivo de registro del espacio de trabajo actual para conocer los detalles.

CRRZT0075W El caso de prueba no se ha generado. Para poder construir el caso de prueba, debe generarlo previamente.

Explicación: Se ha solicitado una acción **Crear caso de prueba** para un programa de origen pero no se ha generado ningún caso de prueba para el programa.

Respuesta del Usuario: Utilice el elemento de menú **Generar caso de prueba** para generar un caso de prueba para el archivo de origen.

CRRZT0076E El contenedor remoto "{0}" para el archivo de configuración de generación de caso de prueba no se ha encontrado.

Explicación:

{0}
Un nombre de conjunto de datos particionado

El conjunto de datos particionado especificado en el campo **Archivo de configuración de generación de caso de prueba** del grupo de propiedades no existe.

Respuesta del Usuario: Asigne el conjunto de datos particionado especificado en el grupo de propiedades o especifique un conjunto de datos particionado que exista en el sistema remoto.

CRRZT0077E El contenedor remoto "{0}" no se ha encontrado

Explicación:

{0}
Un nombre de conjunto de datos particionado

El conjunto de datos particionado no existe.

Respuesta del Usuario: Asigne el conjunto de datos particionado o actualice el grupo de propiedades o el archivo de configuración de generación para especificar un conjunto de datos particionado que exista en el sistema remoto.

CRRZT0078E Error interno. El nombre del contenedor remoto no se ha especificado

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

CRRZT0079E Error interno. No se ha especificado el nombre de archivo

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

CRRZT0080E El módulo de carga de caso de prueba "{0}" no se ha encontrado.

Explicación:

{0}
El nombre de un módulo de carga de caso de prueba.

Se ha solicitado la acción **Ejecutar caso de prueba** para un programa de origen, pero no existe ningún módulo de carga de caso de prueba para el archivo de origen.

Respuesta del Usuario: Para poder emitir la acción **Ejecutar caso de prueba** para un programa de origen, debe generar un caso de prueba para el archivo de origen y construir el módulo de carga de caso de prueba.

CRRZT0081W El caso de prueba no se ha creado. Para poder ejecutar el módulo de carga como caso de prueba, debe generar primero y construir un caso de prueba.

Explicación: Se ha solicitado la acción **Ejecutar caso de prueba** para un programa de origen, pero no existe ningún módulo de carga de caso de prueba para el archivo de origen.

Respuesta del Usuario: Para poder emitir la acción **Ejecutar caso de prueba** para un programa de origen, debe generar un caso de prueba para el archivo de origen y construir el módulo de carga de caso de prueba.

CRRZT0082E Se ha producido un error al cargar la categoría del grupo de propiedades de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit). Verifique que la categoría de zUnit está habilitada en el grupo de propiedades asociado al recurso {0}.

Explicación:

{0}
Un nombre de miembro de conjunto de datos
particionado

Se ha solicitado un acción de zUnit, pero el grupo de propiedades asociado al miembro seleccionado no tiene la categoría de zUnit habilitada.

Respuesta del Usuario: Siga uno de estos pasos:

- Asocie un grupo de propiedades que tenga la categoría zUnit habilitada.
- Edite el grupo de propiedades asociado con el recurso y seleccione la categoría **Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)** en la página Categorías.

CRRZT0083E El trabajo JES con nombre de trabajo{0} e ID de trabajo {1} ha fallado en el sistema remoto {2}. Código de retorno: {3}.

Explicación:

{0}
El nombre de trabajo de un trabajo JES sometido para una operación de zUnit.

{1}
El ID de trabajo de un trabajo JES sometido para una operación de zUnit.

{2}
El nombre del sistema remoto al que se sometió el trabajo.

{3}
El código de retorno para el trabajo sometido.

La Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) procesa las operaciones **Generar caso de prueba, Crear caso de prueba y Ejecutar caso de prueba** sometiendo trabajos a JES. Un trabajo sometido no se ha podido ejecutar satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Para ver la salida del trabajo, abra el filtro **Mis trabajos** en el subsistema **JES** de la vista **Sistemas remotos**.

CRRZT0084E El trabajo JES con nombre de trabajo{0} e ID de trabajo {1} ha fallado en el sistema remoto {2}. Información de retorno: {3}.

Explicación:

{0}
El nombre de trabajo de un trabajo JES sometido para una operación de zUnit.

{1}
El ID de trabajo de un trabajo JES sometido para una operación de zUnit.

{2}
El nombre del sistema remoto al que se sometió el trabajo.

{3}
Información de retorno del trabajo sometido.

La Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) procesa las operaciones **Generar caso de prueba, Crear caso de prueba y Ejecutar caso de prueba** sometiendo trabajos a JES. Un trabajo sometido no se ha podido ejecutar satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Para ver la salida del trabajo, abra el filtro **Mis trabajos** en el subsistema **JES** de la vista **Sistemas remotos**.

CRRZT0085E No se ha podido recuperar el trabajo JES con ID de trabajo {0} en el sistema remoto {1}. Es posible que se depure el trabajo.

Explicación:

{0}
El ID de trabajo de un trabajo JES sometido para una operación de zUnit.

{1}
El nombre del sistema remoto al que se sometió el trabajo.

Respuesta del Usuario: Para ver el estado de los trabajos sometidos a JES, abra el filtro **Mis trabajos** en el subsistema **JES** de la vista **Sistemas remotos**.

CRRZT0086E El sometimiento de trabajos JES ha fallado. Verifique que la categoría de grupos de propiedades de JCL está habilitada para el recurso {0} y que la tarjeta de trabajo de JCL es válida.

Explicación:

{0}
Un nombre de miembro de conjunto de datos
particionado

La Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) procesa las operaciones **Generar caso de prueba, Crear caso de prueba y Ejecutar caso de prueba** sometiendo trabajos a JES. No se ha podido someter un trabajo a JES.

Respuesta del Usuario: Siga estos pasos:

1. Edite el grupo de propiedades asociado al recurso.
2. En la página Categorías del grupo de propiedades, seleccione **Tarjeta de trabajos JCL y conjunto de datos**.
3. Asegúrese de que la tarjeta de trabajos JCL especificada en la página JCL del grupo de propiedades sea válida para el sitio.

Para obtener una tarjeta de trabajos JCL válida, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZT0087E Se ha producido un error al obtener archivos de inclusión.

Explicación: Al procesar la operación **Generar caso de prueba**, la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) analiza el programa de origen para obtener información de archivos de inclusión o de libro de copias. zUnit no ha podido procesar los archivos de inclusión.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que es posible acceder a los archivos de inclusión para el programa de origen. Verifique que el valor SYSLIB del grupo de propiedades asociado al programa de origen señala a las bibliotecas de inclusión correctas.

CRRZT0088E El caso de prueba es incoherente. Para poder construir el caso de prueba, debe generarlo previamente de nuevo.

Explicación: La Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) analiza el programa de origen para generar un archivo de caso de prueba. Durante una operación de **Crear caso de prueba**, zUnit ha detectado que el programa de origen se ha cambiado una vez generado el archivo de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Seleccione el archivo de origen y solicite la acción **Generar caso de prueba** para volver a generar el archivo de caso de prueba.

CRRZT0089E Error interno. El nombre del contenedor de caso de prueba no se ha encontrado en el archivo de configuración de generación.

Explicación: El archivo de configuración de generación almacenada información de programa de caso de prueba en una etiqueta OutputProgramArray, como en el ejemplo siguiente:

```
<OutputProgramArray
fileContainer="<HLQ>.ZUNIT.COBOL">
  <OutputProgram fileName="TSAMP01"
    programType="Driver"/>
</OutputProgramArray>
```

Este error se produce cuando el atributo fileContainer está vacío ("").

Respuesta del Usuario: Vuelva a generar el caso de prueba. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.

CRRZT0090E Los datos de prueba {0} no se basan en el diseño de datos de prueba {1}.

Explicación:

```
{0}
  El nombre de un archivo de datos de prueba.

{1}
  El nombre de un archivo de diseño de datos de prueba.
```

El archivo de datos de prueba y el archivo de diseño de datos de prueba no son coherentes. Los archivos AZUGEN, AZUTDT o AZUSCH pueden estar dañados.

Respuesta del Usuario: Para generar una generación de datos de prueba, datos de prueba y un archivo de diseño de datos de prueba nuevos, actualice el archivo de programa de origen. A continuación, seleccione el programa de origen actualizado y solicite la acción **Generar caso de prueba**.

CRRZT0091E Error interno. El nombre de archivo de caso de prueba no se ha encontrado en el archivo de configuración de generación.

Explicación: El archivo de configuración de generación almacenada información de programa de caso de prueba en una etiqueta OutputProgramArray, como en el ejemplo siguiente:

```
<OutputProgramArray
fileContainer="<HLQ>.ZUNIT.COBOL">
  <OutputProgram fileName="TSAMP01"
    programType="Driver"/>
</OutputProgramArray>
```

Este error se produce cuando el atributo fileName está vacío ("").

Respuesta del Usuario: Vuelva a generar el caso de prueba. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.

CRRZT0092E El contenedor "{0}" para el archivo de configuración de generación de caso de prueba no tiene un formato de registro de VB o VBA.

Explicación:

```
{0}
  El nombre de un conjunto de datos particionado.
```

El conjunto de datos particionado que contiene archivos de configuración de generación de caso de prueba debe tener un formato de registro (RECFM) VB o VBA.

Respuesta del Usuario: Asigne un conjunto de datos particionado con formato de registro VB o VBA y especifique el nombre de conjunto de datos en el campo **Archivo de configuración de generación de**

caso de prueba del grupo de propiedades.

CRRZT0093E El nombre del programa de apéndice "{0}" no es válido.

Explicación:

{0}

El nombre de un programa de apéndice.

Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el representante del soporte técnico de IBM.

CRRZT0094E El miembro remoto "{0}" no existe.

Explicación:

{0}

Un nombre de miembro de conjunto de datos particionado

Un miembro de conjunto de datos particionado al que la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) debe acceder para procesar una operación no existe.

Respuesta del Usuario: Cree el miembro de conjunto de datos y vuelva a intentar la operación.

CRRZT0095E Se ha producido un error al ejecutar el conversor. Consulte la salida de trabajo JES para obtener detalles.

Explicación: Durante una operación de **Importar datos de prueba**, se ha producido un error al ejecutar el conversor.

Respuesta del Usuario: Para obtener más información, consulte la salida del trabajo JES o el archivo de registro.

CRRZT0096W El programa de origen de destino de prueba no se ha creado. Para poder construir el caso de prueba, debe generar el programa de origen de prueba y todos los programas que se generaron.

Explicación: La Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) requiere que los módulos de carga realicen el programa de origen y cualesquiera programas de apéndice generados por zUnit para poder crear un programa de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Antes de crear un programa de caso de prueba, genere y someta JCL a compilación y enlace el programa de origen y los programas de apéndice generados.

CRRZT0097E No se puede leer un archivo de datos: {0}

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo XML de datos de prueba.

Un archivo XML de datos de prueba está dañado.

Respuesta del Usuario: Verifique que el miembro de conjunto de datos particionado que contiene el XML de datos de prueba es válido. Si el miembro es válido, cierre el Editor de datos de entrada de prueba y vuelva a abrirlo para volver a descargar el miembro. Si el miembro no es válido, elimine la entrada de prueba que utiliza el archivo de datos de prueba dañado antes de abrir el editor.

CRRZT0098E No se puede leer un archivo de diseño: {0}

Explicación:

{0}

El nombre de un archivo de diseño de datos de prueba.

Un archivo de diseño de entrada de prueba está dañado.

Respuesta del Usuario: Actualice el origen del programa de destino de prueba y vuelva a abrir el Editor de datos de entrada de prueba. Los archivos de diseño de entrada de prueba se vuelven a crear al abrir el Editor de datos de entrada de prueba.

CRRZT0099E Los miembros de {0} son distintos de los miembros de {1}.

Explicación:

{0}

El destino al que se otorga la asignación.

{1}

El origen de la asignación.

Respuesta del Usuario: Verifique que la sentencia de asignación es válida.

CRRZT0100E {0} no es válido. El destino de una asignación BY NAME debe ser una estructura.

Explicación:

{0}

El destino al que se otorga la asignación.

Respuesta del Usuario: Corrija la sentencia de asignación.

CRRZT0101E {0} no se ha declarado en el programa.

Explicación:

{0}

El nombre de una variable.

No se da soporte a la declaración implícita.

Respuesta del Usuario: Especifique una sentencia declare {0}.

CRRZT0102E Error del analizador PL/I {0}

Explicación:

{0}

Mensajes de error del analizador PL/I.

Respuesta del Usuario: Lleve a cabo una comprobación de sintaxis remota en el programa fuente y verifique que no tiene ningún error de compilación.

CRRZT0103E El nombre de tipo xsd ya existe.

Explicación: Las variables que tienen el mismo nombre que el parámetro no están soportadas en zUnit.

Respuesta del Usuario: Compruebe si el origen tiene una variable con el mismo nombre que el parámetro.

CRRZT0104E El objeto de la matriz no forma parte del registro seleccionado.

Explicación: El elemento mencionado no puede identificarse en el programa fuente.

Respuesta del Usuario: Compruebe si la fuente tiene la variable con el mismo nombre.

CRRZT0105W El caso de prueba no se ha creado.
Antes de ejecutar cobertura de código para el módulo de carga, debe generar y construir un caso de prueba.

Explicación: Se ha solicitado la opción de menú **Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) > Cobertura de código** para un archivo de origen de destino de prueba, pero no se ha generado y creado un caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Genere y compile un programa de caso de prueba para el origen de destino de prueba y, a continuación, vuelva a intentar la acción **Cobertura de código**.

Tareas relacionadas:

Ejecución de un caso de prueba con cobertura de código
Use the **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Code Coverage** action to run a test case with code coverage.

CRRZT0106W El caso de prueba no se ha creado.
Antes de depurar el módulo de carga, debe generar y construir un caso de prueba.

Explicación: Se ha solicitado la opción de menú **Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) > Depurar** para un archivo de origen de destino de prueba, pero no se ha generado y creado un caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Genere y compile un programa de caso de prueba para el origen de destino de prueba y, a continuación, vuelva a intentar la acción **Depurar**.

Tareas relacionadas:

Ejecución de un caso de prueba con depuración
Use the **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) > Debug** action to run a test case with debugging.

CRRZT0107E El lenguaje del programa de origen es diferente del lenguaje utilizado en el archivo de configuración de generación de caso de prueba anterior.

Explicación: Este error puede producirse cuando dos programas de origen de destino distintos, uno escrito en COBOL y uno escrito en PL/I, tienen el mismo nombre de archivo y el grupo de propiedades que está asociado a cada programa apunta a la misma ubicación para el archivo de configuración de generación de caso de prueba. Por ejemplo, si tiene dos archivos denominados ANAGRAM.cbl y ANAGRAM.pli, y el grupo de propiedades define la ubicación para el archivo de configuración de generación de caso de prueba como <HLQ>.ZUNIT.GEN, la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit) intenta crear un archivo de configuración de generación de caso de prueba denominado <HLQ>.ZUNIT.GEN(ANAGRAM.xml) para cada archivo de origen. Esta situación crea el conflicto descrito en este mensaje.

Respuesta del Usuario: Puede abordar esta situación de cualquiera de las siguientes formas:

- Defina grupos de propiedades distintos para los archivos COBOL y PL/I y apunte a distintas ubicaciones para el archivo de configuración de generación de caso de prueba, como por ejemplo <HLQ>.ZUNIT.COBOLE.GEN y <HLQ>.ZUNIT.PLI.GEN.
- Utilice nombres exclusivos para los archivos de origen de destino de prueba COBOL y PL/I.

CRRZT0108E Se ha producido un error al cargar la categoría de grupos de propiedades de valores de COBOL. Verifique que la categoría de valores de COBOL está habilitada en el grupo de propiedades asociado al recurso {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen de destino de prueba

Al ejecutar una operación de Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit), el producto no ha podido cargar los valores de COBOL para el archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Usuario: Verifique que el grupo de propiedades que está asociado al archivo de origen de destino de prueba tiene habilitada la categoría COBOL y que contiene valores válidos para los programas COBOL.

Tareas relacionadas:

Setting property group options for a test case
Before you run a test case, set compiler, link, generation, and test runner options for the test case in a property group.

CRRZT0109E Se ha producido un error al cargar la categoría de grupos de propiedades de valores de PL/I. Verifique que la categoría de valores de PL/I está habilitada en el grupo de propiedades asociado al recurso {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen de destino de prueba

Al ejecutar una operación de Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit), el producto no ha podido cargar los valores de PL/I para el archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Usuario: Verifique que el grupo de propiedades que está asociado al archivo de origen de destino de prueba tiene habilitada la categoría PL/I y que contiene valores válidos para los programas PL/I.

Tareas relacionadas:

Setting property group options for a test case
Before you run a test case, set compiler, link, generation, and test runner options for the test case in a property group.

CRRZT0110E Se ha producido un error al cargar la categoría del grupo de propiedades de z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit) para seleccionar un depurador. Verifique que la categoría de zUnit está habilitada en el grupo de propiedades asociado al recurso {0}.

Explicación:

{0}

Un archivo de origen de destino de prueba

Al ejecutar una operación de Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit), el producto no

ha podido cargar los valores de depuración para el archivo de origen de destino de prueba.

Respuesta del Usuario: Verifique que el grupo de propiedades que está asociado al archivo de origen de destino de prueba tiene habilitada la categoría Opciones de tiempo de ejecución y que contiene valores válidos para la página de depuración.

Tareas relacionadas:

Ejecución de un caso de prueba con depuración
Use the **z/OS Automated Unit Testing Framework (zUnit)** > **Debug** action to run a test case with debugging.

CRRZT0111E Se ha producido un error al renovar desde el programa de origen de prueba.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

CRRZT0112E Se ha producido un error al validar los datos de prueba con el esquema. La expresión de datos de prueba especificada no está soportada: {0}

Explicación:

{0}

Datos de prueba especificados por el usuario.

Respuesta del Usuario: No se da soporte al formato de los datos. Corrija los datos en Editor de datos de entrada de prueba.

CRRZT0113E Ha ocurrido una falta de memoria al crear diseños de datos

Explicación:

Respuesta del Usuario:

CRRZT0114E Se ha producido un error al cargar el archivo de configuración de generación de casos de prueba en el contenedor remoto {0}.

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos remoto.

El conjunto de datos remoto en el que está intentando guardar el archivo de configuración de generación de caso de prueba.

Respuesta del Usuario: Expandir el conjunto de datos o guarde el archivo en un conjunto de datos distinto.

CRRZT0115E Se ha producido un error al cargar el caso de prueba en el contenedor remoto "{0}".

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos remoto.

El conjunto de datos remoto en el que está intentando guardar el archivo de caso de prueba está lleno.

Respuesta del Usuario: Expanda el conjunto de datos o guarde el archivo en un conjunto de datos distinto.

CRRZT0116E Se ha producido un error al cargar datos de prueba en el contenedor remoto "{0}".

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos remoto.

El conjunto de datos remoto en el que está intentando guardar el archivo de datos de prueba está lleno.

Respuesta del Usuario: Expanda el conjunto de datos o guarde el archivo en un conjunto de datos distinto.

CRRZT0117E Se ha producido un error al cargar el diseño de datos de prueba en el contenedor remoto "{0}".

Explicación:

{0}

Un nombre de conjunto de datos remoto.

El conjunto de datos remoto en el que está intentando guardar el archivo de diseño de datos de prueba está lleno.

Respuesta del Usuario: Expanda el conjunto de datos o guarde el archivo en un conjunto de datos distinto.

Capítulo 15. Mensajes de revisión de código de COBOL y PL/I

Estos mensajes pertenecen a la revisión de código de COBOL y PL/I.

CRRZV0000E No se ha podido cerrar el archivo de origen COBOL {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Compruebe que otro programa está utilizando el archivo de código fuente COBOL e intente volver a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0001E Se ha producido un error durante el análisis del archivo de origen COBOL {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que el archivo de código fuente COBOL no contiene errores de sintaxis e intente volver a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0002E Ha fallado la copia de seguridad del archivo de configuración de lanzamiento: {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando el archivo de configuración de lanzamiento. Reinicie el producto y acepte las actualizaciones de envío a cliente.

CRRZV0003E No se han podido copiar los archivos de configuración de lanzamiento. Mensaje de error: {0}

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando los archivos de configuración de lanzamiento. Reinicie el producto y acepte todas las actualizaciones de envío a cliente.

CRRZV0004E Ha fallado la exportación de los archivos de configuración de lanzamiento. Mensaje de error: {0}

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando los archivos de configuración de lanzamiento. A continuación, intente exportar los archivos de configuración de lanzamiento de nuevo.

CRRZV0005E No se han podido cargar los archivos de configuración de lanzamiento. Mensaje de error: {0}

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando los archivos de configuración de lanzamiento. Reinicie el producto y acepte todas las actualizaciones de envío a cliente.

CRRZV0006E Se ha producido un error durante la renovación del espacio de trabajo local. Mensaje de error: {0}

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando los archivos del espacio de trabajo local y vuelva a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0007E No se ha podido copiar el siguiente archivo de configuración de lanzamiento: {0} El destino de la copia es: {1} El mensaje de error es: {2}.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

{1}
Nombre de archivo

{2}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que ningún otro programa está utilizando el archivo de configuración de lanzamiento. Reinicie el producto y acepte todas las actualizaciones de envío a cliente.

CRRZV0008E No se ha podido cargar un plug-in recopilador de metadatos. Mensaje de error: {0}

Explicación:

{0}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de su sistema.

CRRZV0009E Los siguientes archivos contenían errores de sintaxis y no se han procesado.

Explicación: El programa de revisión de código detectó errores de sintaxis en los archivos de código fuente COBOL especificados.

Respuesta del Usuario:

1. Si necesita más información sobre el error, consulte la vista Registro de errores o el archivo de registro *workspace\metadata\log*, donde *workspace* es el nombre de su espacio de trabajo.
2. Solucione los errores de sintaxis en los archivos de código fuente COBOL especificados y ejecute de nuevo la revisión de código.

CRRZV0100E No se ha podido cerrar el archivo de origen PL/I: {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}
Archivo de origen

{1}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Compruebe que ningún otro programa está utilizando el archivo de código fuente PL/I e intente volver a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0101E Se ha producido un error durante el análisis del archivo de origen PL/I {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}
Archivo fuente PL/I

{1}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario: Verifique que el archivo de código fuente PL/I no contiene errores de sintaxis e intente volver a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0201E Se ha producido un error durante la conversión de datos al modelo de aplicación COBOL: ({0})

Explicación:

{0}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.
2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0202E Se ha producido un error durante la conversión de la división de entorno al modelo de aplicación COBOL: ({0})

Explicación:

{0}
Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.
2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0203E Se ha producido un error durante la conversión de la división de procedimiento al modelo de aplicación COBOL: ({0})

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.
2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0204E Se ha generado una excepción durante la conversión de la siguiente sentencia al modelo de aplicación COBOL: {0}

Explicación:

{0}

Sentencia

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.
2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0205E Se ha producido un error durante la conversión de una expresión al modelo de aplicación COBOL: ({0})

Explicación:

{0}

Mensaje de excepción

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.

2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0206E Se ha generado una excepción durante la conversión de la siguiente expresión al modelo de aplicación COBOL: {0}

Explicación:

{0}

Expresión

Respuesta del Usuario:

1. Determine si el fragmento de programa que falla contiene una de las limitaciones documentadas de la interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL. Para obtener más información consulte la nota técnica "La interfaz de programación de aplicaciones del modelo de aplicaciones COBOL (CAM) en Revisión de código COBOL: Limitaciones en la versión 8.5.0.1" en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21598204>.
2. Si el fragmento no incluye ninguna limitación documentada y el problema persiste, póngase en contacto con el administrador del sistema.

CRRZV0207E Una sentencia contiene una referencia que no se ha podido convertir al modelo de aplicación COBOL. La sentencia es: {1}. La referencia es: {0}

Explicación:

{0}

Referencia

{1}

Sentencia

Respuesta del Usuario: Verifique que el programa no contiene referencias sin resolver. Verifique que todos los libros de copias necesarios están presentes. A continuación, vuelva a ejecutar la revisión de código.

CRRZV0208E No se ha podido resolver la referencia '{0}' en '{1}'

Explicación:

{0}

0

{1}

1

Capítulo 16. Mensajes de TPF Toolkit Core

Estos mensajes pertenecen a TPF Toolkit Core.

TPFC1001E El campo de nombre de archivo de {1} está vacío.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC1002E El campo de nombre de archivo de {1} no es exclusivo.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC1007I La creación del archivo se ha cancelado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC1003E El campo de nombre de archivo de {1} no es válido.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC1010E Error al crear el archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC1004E El archivo seleccionado {1} no es remoto. No puede establecer propiedades remotas en un archivo local.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC2001E El campo {1} tiene que ser numérico.

Explicación:

{1}
El contenido del campo

Respuesta del Usuario:

TPFC1005E El archivo seleccionado {1} no es un archivo de configuración de DDL de TPF. El archivo probablemente sea una biblioteca de enlace dinámico.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC2002E EL valor LINECOUNT no es válido. El valor tiene que ser 0, o estar comprendido entre 10 y 32767, ambos incluidos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC2003E El valor del campo N no es válido. El valor tiene que ser numérico o un "*" (asterisco).

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC1006E No se ha podido crear el archivo. La carpeta padre no es válida. Seleccione una carpeta principal válida.

TPFC2004E El valor de M debe ser inferior al valor de N.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC2005E El valor {1} no es válido.
El valor tiene que estar comprendido entre 0 y 32767, ambos excluidos.

Explicación:

{1}

El contenido del valor

Respuesta del Usuario:

TPFC2100E No se han incluido campos.
Seleccione uno o más campos que se escribirán en el archivo de salida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC2101E No se han incluido campos específicos de línea.
La operación continuará sólo con información de archivo. Seleccione uno o varios campos específicos de línea.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC2102E e ha producido un error desconocido al escribir en el archivo {1}.
Asegúrese de que se puede acceder al archivo.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC2103I Se han escrito satisfactoriament {1} mensajes en el archivo {2}

Explicación:

{1}

El contenido del mensaje

{2}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC2104E Acción no disponible - La vista Búsqueda remota no contiene resultados.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3000I El nombre de filtro no puede estar vacío.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3001E El nombre de filtro no es exclusivo.
Los nombres de filtro tienen que ser exclusivos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3002E El nombre de filtro no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3003E La carpeta {1} no contiene un archivo {2} válido.
Seleccione una carpeta que represente un z/OS UNIX {3} y que contenga un archivo {2} con contenido válido.

Explicación:

{1}

Nombre de carpeta

{2}

Nombre de archivo

{3}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC3004E EL archivo {1} no incluye contenido válido para representar un z/OS UNIX {3}.
Seleccione una carpeta que represente un z/OS UNIX {3} y que contenga un archivo {2} con contenido válido.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Nombre de archivo

{3}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC3005E Ninguno de los archivos XML {1} XML de la carpeta {2} incluye contenido válido del archivo{3}.
Seleccione una carpeta que represente un z/OS UNIX {4} y contenga un archivo

{3} con contenido válido.

Explicación:

- {1}
El nombre de un archivo XML
- {2}
Nombre de carpeta
- {3}
Nombre de archivo
- {4}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC3006E La carpeta {1} no representa un subproyecto z/OS UNIX. No tiene ningún archivo {2} ni carpetas secundarias z/OS UNIX Filter. Seleccione una carpeta que contenga un archivo {2} o que tenga carpetas secundarias con un archivo {3} en ellas.

Explicación:

- {1}
Nombre de carpeta
- {2}
Nombre de archivo
- {3}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC3007E La carpeta {1} no representa un subproyecto. Seleccione una carpeta que represente un subproyecto z/OS UNIX. Las carpetas que representan subproyectos contienen un archivo {2}.

Explicación:

- {1}
Nombre de carpeta
- {2}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC3008E El subproyecto {1} no es un subproyecto z/OS UNIX. Seleccione una carpeta que se haya creado exportando un subproyecto z/OS UNIX.

Explicación:

- {1}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC3009E No se ha podido acceder al archivo {1} del subproyecto {2}. Asegúrese de que el archivo {1} existe y tiene los permisos de lectura adecuados.

Explicación:

- {1}
Nombre de archivo
- {2}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC3010E Los proyectos TPF Toolkit v2 y v3 no pueden seleccionarse en una sola importación.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3011E Debe seleccionarse un entorno destino.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3012E La carpeta {1} no contiene un archivo {2} válido. Seleccione una carpeta que represente un HFS {3} y que contenga un archivo {2} con contenido válido.

Explicación:

- {1}
Nombre de carpeta
- {2}
Nombre de archivo
- {3}
El nombre de una carpeta HFS

Respuesta del Usuario:

TPFC3050I La serie de filtro no puede estar vacía.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3051E Ya existe una serie de filtro idéntica en el filtro. Cambie el patrón de nombre de archivo o vía de acceso para que la serie de filtro sea exclusiva.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3052E La serie de filtro no es válida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3053E Ya existe un filtro más amplio. Alterará temporalmente la información de filtro actual.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3054E Debe especificarse un subproyecto z/OS UNIX padre.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3055W La serie de filtro que intenta añadir incluye uno o varios archivos que ya están incluidos en una serie de filtro existente. Si añade esta serie de filtro, se fusionará con las series de filtro existentes.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3056E Ya existen una o varias series de filtro que incluyen archivos de la misma ubicación con un ID de usuario diferente. No puede incluir archivos de la misma ubicación con ID de usuario diferentes en el mismo filtro.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3060E El tipo de conexión no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3061E Debe especificarse un nombre de sistema.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3062E Debe especificarse un nombre de usuario.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3063E Debe especificarse la vía de acceso.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3064E La vía de acceso no es válida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3065E Debe especificarse un patrón de archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3066E El patrón de archivo no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3070E La creación del filtro ha fallado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3071E La creación del filtro se ha cancelado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC3072E Error al cargar el filtro: {1}
No se ha podido cargar el filtro. Su archivo filter.xml puede estar dañado.

Explicación:

{1}

Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC3075E No han podido resolverse una o varias series de filtro del filtro {1}.

Explicación:

{1}

Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC3080E Los archivos de {0} no han podido mostrarse en el filtro {1} con el ID de usuario {2} porque ya se han mostrado con el ID de usuario {3}.
Los archivos de {0} no han podido mostrarse en el filtro {1} con el ID de usuario {2} porque ya se han mostrado

con el ID de usuario {3}.

Explicación:

- {0} El nombre de un sistema remoto
- {1} Nombre de filtro
- {2} Un identificador de usuario
- {3} Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFC3081W Los archivos de {0} ya se han mostrado en el filtro {1} bajo un archivo principal diferente.
Los archivos de {0} ya se han mostrado en el filtro {1} bajo un archivo principal diferente. Las series de filtro existentes y nuevas se fusionarán.

Explicación:

- {0} El nombre de un sistema remoto
- {1} Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC3082I {2} ya ha mostrado todos los archivos y carpetas de {0} en el filtro {1}.
{2} ya ha mostrado todos los archivos y carpetas de {0} en el filtro {1}. La serie de filtro nueva no se añadirá.

Explicación:

- {0} El nombre de un sistema remoto
- {1} Nombre de filtro
- {2} Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFC3083W La serie de filtro nueva {2} ya ha incluido todos los archivos y carpetas de {0} en {1}.
La serie de filtro nueva {2} ya ha incluido todos los archivos y carpetas de {0} en {1}. La serie de filtro existente se sustituirá por la nueva.

Explicación:

- {0} El nombre de un sistema remoto

- {1} Nombre de filtro
- {2} El contenido de la serie de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC3084I El filtro {0} ya contiene una serie de filtro {1}.
El filtro {0} ya contiene una serie de filtro {1}. La serie de filtro nueva no se añadirá.

Explicación:

- {0} Nombre de filtro
- {1} El contenido de la serie de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC3085W No se han encontrado los archivos de la carpeta {1} en el host {2}. {3}

Explicación:

- {1} Nombre de carpeta
- {2} El nombre de un sistema remoto
- {3} El mensaje de error devuelto por el error

Respuesta del Usuario:

TPFC3086W No se han podido mostrar los archivos del host {1}. {2}.

Explicación:

- {1} El nombre de un sistema remoto
- {2} El mensaje de error devuelto por el error

Respuesta del Usuario:

TPFC3087W No se han podido encontrar algunos o todos los archivos de {1}. {2}

Explicación:

- {1} Una lista de nombres de sistema remoto
- {2} El mensaje de error devuelto por el error

Respuesta del Usuario:

TPFC3100E No se puede pegar en la carpeta {1} porque la carpeta no existe. Compruebe que la carpeta no se haya suprimido del sistema de archivos.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC3101E No se puede pegar {1} en la carpeta {2} porque {1} no existe. Compruebe que el archivo no se haya suprimido, redenumerado o movido en el sistema de archivos desde que se copió.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC3102E Error al pegar {1} en la carpeta {2}. Compruebe que la carpeta padre exista y tenga acceso de escritura.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC3103E No se pueden pegar elementos en el filtro {1} porque el filtro no hace referencia a ninguna carpeta. Debe pegar las series de filtro o elegir un filtro que represente una carpeta.

Explicación:

{1}
Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC4000W No se ha especificado un directorio de trabajo remoto. Puede que algunas acciones no funcionen. El directorio de trabajo remoto del subproyecto no puede estar vacío.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4001E El directorio de trabajo remoto del subproyecto no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4050E La creación del subproyecto ha fallado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4051I La creación del subproyecto se ha cancelado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4052E Error al cargar el subproyecto: {1}. No se ha podido cargar el subproyecto. Uno o varios de sus filtros pueden estar dañados.

Explicación:

{1}
El nombre del subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC4053I El subproyecto ejecutado crea la salida de usuario {1}. El código de retorno fue {2}

Explicación:

{1}
Un mandato

{2}
El mensaje devuelto por el mandato

Respuesta del Usuario:

TPFC4054I El filtro ejecutado crea la salida de usuario {1}. El código de retorno fue {2}

Explicación:

{1}
Un mandato

{2}
El mensaje devuelto por el mandato

Respuesta del Usuario:

TPFC4055I El entorno de destino crea la salida de usuario {1}. El código de retorno fue {2}

Explicación:

{1}
Un mandato

{2}
El mensaje devuelto por el mandato

Respuesta del Usuario:

TPFC4080E La lista de construcción del subproyecto está vacía.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4081I Construyendo {1} con {2}...

Explicación:

{1}
El elemento que se está compilando

{2}
La acción de compilación

Respuesta del Usuario:

TPFC4082E {1} ya está incluido en la lista de construcción.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC4083E {1} no se puede añadir a la lista de construcción.
Solo pueden añadirse archivos remotos con la extensión {2} a la lista de construcción.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Una lista de extensiones de nombre de archivo; por ejemplo, *.c, *.cpp, *.asm

Respuesta del Usuario:

TPFC4084I {1} se ha añadido correctamente a la lista de construcción.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC4085E La lista de construcción de subproyecto no existe.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4086E La construcción del subproyecto ha fallado.
{1}

Explicación:

{1}
Mensajes detallados del error de compilación

Respuesta del Usuario:

TPFC4087I La construcción del subproyecto se ha cancelado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4088I Seleccione los elementos que deben añadirse a la lista de construcción.
Solo pueden añadirse archivos remotos con la extensión {1} a la lista de construcción.

Explicación:

{1}
Una lista de extensiones de nombre de archivo; por ejemplo, *.c, *.cpp, *.asm

Respuesta del Usuario:

TPFC4089E No se ha podido encontrar la acción de construcción con ID {1}.
La acción puede haberse suprimido.
Utilice el gestor de menús para crear la acción.

Explicación:

{1}
El nombre de una acción

Respuesta del Usuario:

TPFC4090E No se ha podido encontrar el elemento de fabricación {1}.
El archivo puede haberse suprimido.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC4091E El elemento de fabricación {1} no tiene un ID de acción de construcción asociado.
Compruebe la lista de construcción del subproyecto y asigne una acción de construcción al elemento.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC4092W No se ha podido encontrar la acción de construcción con ID{1}. Se está construyendo con la acción de construcción predeterminada {2}.

Explicación:

{1}

Un identificador de acción

{2}

Un nombre de acción o identificador

Respuesta del Usuario:

TPFC4093E Se ha producido una excepción inesperada: El subproyecto no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4094I Construyendo el subproyecto utilizando la lista de construcción del subproyecto...

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4095E La lista de acciones de construcción está vacía.
Asegúrese de haber definido una acción de construcción válida para el tipo de archivo especificado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4096W Se ha encontrado una acción de construcción no válida
Una o varias de las acciones de construcción referenciadas en la lista de construcción no son válidas en función de la opción de menú del entorno destino actual. Pulse Aceptar para continuar la construcción del subproyecto o Cancelar para terminar la construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4100E La acción ha fallado. No se ha encontrado el archivo de control MakeTPF {1} en el directorio de trabajo remoto del subproyecto. No se ha especificado el directorio de trabajo remoto del subproyecto.
Especifique el directorio de trabajo remoto del subproyecto e inténtelo de nuevo.

Explicación:

{1}

El nombre del archivo de control

Respuesta del Usuario:

TPFC4101E La acción ha fallado. No se ha encontrado el archivo de control TPF Make {1} en el directorio de trabajo remoto del subproyecto {2}.

Explicación:

{1}

El nombre del archivo de control

{2}

El nombre del directorio del subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC4102E La acción ha fallado. No se ha encontrado una acción de construcción predeterminada para el archivo de control Make TPF.
Compruebe que hay una acción de construcción por omisión asociada al archivo *.cntl en la página de preferencias Acción de construcción por omisión.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4103E Construyendo el proyecto utilizando herramientas de construcción Make TPF...

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4104E La acción ha fallado. No se ha encontrado el archivo de control TPF Make {1}.

Explicación:

{1}

El nombre del archivo de control TPF Make

Respuesta del Usuario:

TPFC4108E La construcción del subproyecto ha fallado. No se ha encontrado una acción de construcción predeterminada para someter JCL.
Compruebe que hay una acción de construcción por omisión asociada a un archivo *.jcl en la página de preferencias Acción de construcción predeterminada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4109E La construcción del subproyecto ha fallado. No se ha especificado un archivo JCL para construir el subproyecto.
Compruebe que se ha especificado un archivo JCL en la página de preferencias Mecanismo de construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4110E La construcción del subproyecto ha fallado. No ha podido localizarse el archivo JCL {1} necesario para construir el subproyecto.
Compruebe que se ha especificado un archivo JCL válido en la página de preferencias Mecanismo de construcción.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo JCL

Respuesta del Usuario:

TPFC4111E La construcción del subproyecto ha fallado. El archivo JCL {1} no está en el mismo sistema remoto que el directorio de trabajo remoto del subproyecto {2}. Especifique un archivo JCL que esté en el mismo sistema remoto que el directorio de trabajo remoto o modifique el directorio de trabajo remoto.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo JCL

{2}

La ubicación del directorio

Respuesta del Usuario:

TPFC4112E Construyendo subproyecto utilizando el archivo JCL {1}.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo JCL

Respuesta del Usuario:

TPFC4120E Especifique un nombre de archivo JCL válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4121E Debe seleccionarse una acción de construcción válida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4130E No se puede registrar el subproyecto para depuración. La lista de construcción del subproyecto está vacía o no contiene programas que puedan registrarse.
Solo pueden registrarse DLM, LLM y programas BAL.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4131E No se puede registrar el subproyecto para depuración. El mecanismo de construcción para el subproyecto no es válido. No se puede determinar la lista de construcción del subproyecto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4132E Registrando los programas siguientes de la lista de construcción del subproyecto:{1} {2}

Explicación:

{1}

Un carácter de salto de línea

{2}

Una lista de nombres de programa

Respuesta del Usuario:

TPFC4200E El subproyecto hace referencia a un entorno de destino no válido - {1}. Utilice la página de propiedades de entorno destino del subproyecto para eliminar de la lista el entorno destino no válido.

Explicación:

{1}

El entorno de destino

Respuesta del Usuario:

TPFC4300E Seleccione un proyecto o subproyecto padre para el filtro importado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC4301E Los nombres de subproyecto no pueden estar vacíos. Especifique un nombre de subproyecto válido y exclusivo para la carpeta origen {1}.

Explicación:

{1}

El nombre de la carpeta de origen

Respuesta del Usuario:

TPFC4302E {1}
Especifique un nombre de subproyecto válido y exclusivo para la carpeta origen {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un subproyecto

{2}

El nombre de la carpeta origen

Respuesta del Usuario:

TPFC4303E Ya existe un subproyecto en el espacio de trabajo con el nombre {1}. Especifique un nombre de subproyecto exclusivo para la carpeta origen {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un subproyecto

{2}

El nombre de la carpeta origen

Respuesta del Usuario:

TPFC4304E No se pueden importar varios subproyectos con el nombre {1}. Especifique un nombre de subproyecto exclusivo para todas las carpetas origen.

Explicación:

{1}

Los nombres de los subproyectos

Respuesta del Usuario:

TPFC4310E No se puede establecer el entorno de destino actual {1} para el subproyecto {2}. La salida del entorno de destino ha fallado con un código de retorno {3}.

Explicación:

{1}

Un nombre de entorno de destino; por ejemplo, Mi entorno de destino

{2}

Un nombre de subproyecto; por ejemplo, Mi subproyecto

{3}

El código de retorno del error

Respuesta del Usuario:

TPFC5000E El nombre de script no puede estar vacío. Especifique un nombre para el script.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5001E El nombre de script de construcción sobrepasa el límite de {1} caracteres. Especifique un nombre de hasta {1} caracteres.

Explicación:

{1}

La longitud máxima del nombre

Respuesta del Usuario:

TPFC5002E El nombre de archivo de script de construcción y la ubicación no pueden estar vacíos. Seleccione una ubicación remota y especifique un nombre de archivo de script de construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5003E La ubicación del script de construcción no es remota.
Seleccione una ubicación remota para el script de construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5004E El script de construcción de {1} tiene que tener una extensión {2}.
Especifique una extensión {2} para el nombre de archivo.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Extensión del nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5010E No se ha podido encontrar el archivo de configuración {1}.

Explicación:

{1}

El nombre del archivo de configuración

Respuesta del Usuario:

TPFC5011E Especifique un archivo de datos válido.
El archivo de datos debe ser un archivo remoto válido del mismo host remoto que el script de construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5012E Especifique un archivo de plantilla JCL.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5013E Especifique un nombre de sistema válido. El sistema debe estar definido en la página de preferencias.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5014E Especifique un nombre válido para la salida GDS.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5015E Especifique el volumen para la salida GDS.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5016E Especifique un nombre de sistema válido para la salida VRDR. El nombre debe estar definido en la página de preferencias.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5017E Especifique un ID de usuario para la salida VRDR.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5018E El archivo de script de construcción seleccionado no menciona un módulo válido.
El archivo de script de construcción seleccionado no indica que esté destinado a DLM, DLL o LLM.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5020E Especifique la ubicación de salida para el módulo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5021E Especifique entradas para el módulo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5022E Especifique el valor correcto para {1}. El valor actual no es válido.

Explicación:

{1}

El nombre del elemento para el que se ha especificado una versión no válida

Respuesta del Usuario:

TPFC5030E Especifique el nombre del sistema.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5031E Especifique el ID de sistema.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5032E Especifique SALVERS.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5033E Especifique PATVERS.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5034E El sistema ya existe.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5035E El nombre de miembro PDS {1} sobrepasa el límite de 8 caracteres. Especifique un nombre de miembro PDS de 8 caracteres como máximo.

Explicación:

{1}

El nombre de un miembro PDS

Respuesta del Usuario:

TPFC5036E El miembro PDS {1} ya es una entrada. Especifique un miembro PDS distinto.

Explicación:

{1}

El nombre de un miembro PDS

Respuesta del Usuario:

TPFC5037E El archivo {1} ya es una entrada. Especifique un nombre de archivo distinto.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5038E El miembro PDS {1} se ha especificado dos veces. Elimine una instancia de {1} de la lista.

Explicación:

{1}

El nombre de un miembro PDS

Respuesta del Usuario:

TPFC5100E Especifique un archivo de script de construcción TPF válido. El archivo de script de construcción debe ser un archivo remoto válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5101E Especifique un archivo *.lsc válido. El archivo lsc debe ser un archivo remoto válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5102E Error al analizar {1}. El archivo BSC debe ser un archivo remoto válido.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo BSC

Respuesta del Usuario:

TPFC5103E El archivo bsc {1} no puede utilizarse para crear un script de construcción{2}. El archivo bsc seleccionado es para crear un {3}.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

DLM, DLL o LLM

{3}

DLM, DLL o LLM

Respuesta del Usuario:

TPFC5110E Especifique una extensión de archivo válida para añadirla a los archivos de entrada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5112E El archivo {1} ya está listado como archivo de configuración. Elija un nombre de archivo exclusivo para añadirlo a la lista.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5200E Error al generar el script de construcción.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5500E El archivo {1} ya está incluido en la lista de segmentos de origen.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5501E El segmento de origen debe tener la extensión de archivo {1}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5502E El archivo {1} ya está incluido en la lista de dependencia.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5503E La dependencia debe tener una extensión de nombre de archivo {1}.

Explicación:

{1}
Extensión del nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5504E El campo de nombre contiene el nombre duplicado {1}.
Asegúrese de que todos los nombres listados son exclusivos.

Explicación:

{1}
El contenido del campo de nombre

Respuesta del Usuario:

TPFC5505E Especifique el nombre de programa.
El nombre de programa tiene que tener cuatro caracteres.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5506E Especifique un nombre de programa válido.
El nombre de programa tiene que tener cuatro caracteres.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5507E Especifique un nombre de función para el punto de entrada de aplicación.
Debe especificarse un punto de entrada de aplicación si se utiliza un archivo de exportación.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5508E El archivo de exportación no puede especificarse si el punto de entrada de aplicación es {1}

Explicación:

{1}
Una de las constantes siguientes: Main, Locale, Iconv

Respuesta del Usuario:

TPFC5509E Destino de archivo make no válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5510E Especifique un segmento origen como mínimo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5511E El nombre de BAL debe estar en minúsculas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5516E Especifique un valor para {1}.

Explicación:

{1}

La etiqueta del campo de texto correspondiente

Respuesta del Usuario:

TPFC5517E Error al analizar el archivo de control {1}.

Verifique que el archivo de control es válido.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5518E No se ha encontrado el archivo de control {1} en el directorio de trabajo del subproyecto {2}.

Compruebe que el control existe en el directorio de trabajo del subproyecto

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Nombre de directorio

Respuesta del Usuario:

TPFC5519E Especifique un valor de tiempo de espera válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5520E Especifique el nombre del programa.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5521E Especifique el número de pases necesarios en la construcción (1 ó 2).

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5522E Especifique el nombre del archivo make.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5523E Especifique el entorno destino.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5524E Especifique el atributo de carga.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5525E Especifique el tipo de programa.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5526E El nombre de programa no es válido.
El nombre de programa tiene que tener cuatro caracteres.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5527E El nombre de programa tiene que coincidir con el nombre del archivo make. El nombre del archivo make es {1}.

Explicación:

{1}

El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5528E La lista de construcción de MakeTPF no se puede guardar. No se ha especificado el directorio de trabajo remoto del subproyecto.
Especifique el directorio de trabajo remoto del subproyecto e inténtelo de nuevo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5529E La lista de construcción de MakeTPF no se puede guardar. Error al escribir en el archivo de control {1}.
Compruebe que el archivo de control {1} no está bloqueado ni protegido contra escritura.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5530E Los archivos make tienen que tener una extensión {1}.
Especifique una extensión {1} para el nombre de archivo.

Explicación:

{1}
Una extensión de nombre de archivo, por ejemplo, .mak

Respuesta del Usuario:

TPFC5531E Error al escribir en el archivo make de apéndice de subproyecto {1}.
Compruebe que el archivo make de apéndice de subproyecto {1} no está bloqueado ni protegido contra escritura.

Explicación:

{1}
El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5532E Error al generar el archivo make de apéndice de subproyecto {1}. No se ha encontrado el archivo de control del subproyecto.
Compruebe que se ha especificado el directorio de trabajo remoto del subproyecto.

Explicación:

{1}
El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5533E Error al generar el archivo make de apéndice de subproyecto {1}. No se ha especificado ningún entorno de propiedad para los apéndices.

Explicación:

{1}
El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5534E Error al generar el archivo make de apéndice de subproyecto {1}.
Compruebe que se ha especificado el directorio de trabajo remoto del subproyecto.

Explicación:

{1}
El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5535E Error al generar el archivo make de apéndice de subproyecto. El subproyecto no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5536W Error al buscar o cargar el archivo make de apéndice de subproyecto {1}.
Compruebe que existe un archivo make con ese nombre o vuelva a generar el archivo make de apéndice desde esta página.

Explicación:

{1}
El nombre del archivo make

Respuesta del Usuario:

TPFC5537E Especifique como mínimo un entorno para la generación de apéndices.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5538E Especifique un archivo de control externo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5539E Error al analizar el archivo de configuración {1}.
Verifique que el archivo de configuración Make TPF es válido.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5541E El nombre de subsistema no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5542E Especifique una ubicación origen de z/OS UNIX como mínimo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5543E Especifique una ubicación origen de aplicación como mínimo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5544E No se puede encontrar el archivo de configuración MakeTPF.
Asegúrese de que maketpf.cfg existe en el directorio de trabajo del proyecto o que la variable TPF_CFG está establecida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5545E No se ha encontrado el archivo de configuración del proyecto.
Asegúrese de que maketpf.cfg existe en el directorio de trabajo del proyecto o que la variable TPF_CFG está establecida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5546E Error al generar el archivo de configuración del proyecto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5547E Error al generar maketpf.cfg.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5548E El subproyecto no puede construirse.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5549E La configuración de MakeTPF no se puede guardar. No se ha especificado el directorio de trabajo remoto del subproyecto.
Especifique el directorio de trabajo remoto del subproyecto e inténtelo de nuevo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5550I No se ha encontrado un archivo de configuración MakeTPF en el directorio de trabajo remoto del subproyecto.
Especifique los valores adecuados para generar uno nuevo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5580W No se ha podido encontrar el archivo de configuración MakeTPF {1}. No se ha especificado el directorio de trabajo remoto.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC5590E La acción ha fallado. La selección no es válida.
Solo puede ejecutar esta acción en un subproyecto z/OS UNIX.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5591I Ejecutando destino MakeTPF {1}...

Explicación:

{1}

Un etiqueta de destino make; por ejemplo, clean, objs o hfs2pds

Respuesta del Usuario:

TPFC5592I La acción ha fallado. El mecanismo de construcción basado en MakeTPF del entorno destino actual {1} para el subproyecto {2} hace referencia a una acción no válida.
Verifique que la acción existe en el gestor de menús.

Explicación:

{1}

El nombre de un entorno de destino

{2}

El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC5593I La acción ha fallado. El mecanismo de construcción basado en MakeTPF del entorno destino actual {1} para el subproyecto {2} no es válido.
Compruebe que la información de

mecanismo de construcción existe en la página de preferencias de bloque de construcción Mecanismo de construcción.

Explicación:

- {1} El nombre de un entorno de destino
- {2} El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC5594I La acción ha fallado. El mecanismo de construcción basado en MakeTPF del entorno destino actual {1} para el subproyecto {2} hace referencia a una acción no válida. No se ha encontrado ninguna acción con el ID {3}. Compruebe que el mecanismo de construcción hace referencia a una acción válida.

Explicación:

- {1} El nombre de un entorno de destino
- {2} El nombre de un subproyecto
- {3} Un identificador de acción

Respuesta del Usuario:

TPFC5600E No se ha encontrado la definición de acción de archivo LoadTPF. Compruebe que existe una definición de acción de archivo en el gestor de menús para el mandato loadtpf y que está asignada como acción de construcción predeterminada para el tipo de archivo *.loadtpf.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5601E La acción de archivo LoadTPF ha fallado.
El archivo de control MakeTPF del proyecto no se ha encontrado o está vacío.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC5602E La acción de archivo LoadTPF ha fallado. No se ha especificado una dirección IP de TPF.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6000W El archivo {0} se seguirá mostrando en el filtro {1} después del movimiento debido a un filtro amplio.

Explicación:

- {0} Nombre de archivo
- {1} Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6001W La carpeta {0} se seguirá mostrando en el filtro {1} después del movimiento debido a un filtro amplio.

Explicación:

- {0} Nombre de carpeta
- {1} Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6002W Puede que algunos elementos se sigan mostrando en sus filtros padre debido a filtros amplios.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6003E La carpeta {0} es un padre de la carpeta {1}. La carpeta no puede moverse a una de sus hijas.
Seleccione otra carpeta padre que no sea ya hija de la carpeta que se mueve.

Explicación:

- {0} Nombre de carpeta
- {1} Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6004E La carpeta {0} no puede ser una carpeta de origen y una carpeta de destino.
Seleccione otra carpeta padre.

Explicación:

{0}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6005E La validación de movimiento se ha cancelado. Cambie la selección para volver a validar.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6006E El movimiento no puede realizarse. Las carpetas origen y la carpeta destino están relacionadas. Seleccione otra carpeta padre.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6007E El movimiento no puede realizarse. El filtro seleccionado contiene archivos de {0} con el ID de usuario {1}; no puede añadir archivos desde la misma ubicación con el ID de usuario {2}. Seleccione un filtro padre diferente.

Explicación:

{0} El nombre de un sistema remoto
{1} Un identificador de usuario
{2} Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFC6008E No se ha seleccionado ningún filtro padre. Seleccione un filtro padre para los archivos y carpetas movidos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6009E No se puede mover archivos o carpetas. Seleccione otra ubicación física u otro filtro padre para realizar el movimiento.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6100W La acción de descarga ha fallado porque ya existe un archivo denominado {1} en la carpeta {2}. Seleccione una carpeta destino que no contenga un archivo con el mismo

nombre, o elija sobrescribir el archivo existente cuando se le solicite.

Explicación:

{1} Nombre de archivo
{2} Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6101E La acción de descarga ha fallado porque no se ha podido acceder al archivo {1}. Compruebe la conexión e intente de nuevo la acción de descarga.

Explicación:

{1} Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6102E La descarga del archivo {1} ha fallado porque no se ha podido acceder a la carpeta {2}. Compruebe la conexión e intente de nuevo la acción de descarga.

Explicación:

{1} Nombre de archivo
{2} Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6103E La descarga del archivo {1} ha fallado porque el archivo no es remoto. Solo pueden descargarse archivos remotos.

Explicación:

{1} Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6104E La descarga del archivo {1} ha fallado porque el archivo está desconectado o no es accesible.

Explicación:

{1} Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6105E La carga del archivo {1} ha fallado porque el archivo está desconectado o no es accesible.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6106E La carga del archivo {1} ha fallado porque el archivo no es remoto. Solo pueden subirse archivos remotos.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6107E La carga del archivo {1} ha fallado porque el archivo nunca se descargó correctamente.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6108E El archivo {1} está desconectado. Entre en la modalidad de conexión para el host {2} y vuelva a intentarlo.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC6109E El archivo {1} no existe en la carpeta {2}. Seleccione la carpeta local en la que se ha descargado originalmente {1}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6110E El archivo {1} se ha modificado en el sistema remoto desde que se descargó.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6111I El archivo {1} se ha descargado correctamente.
La copia local es: {2}

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo remoto

{2}
El nombre de un archivo local

Respuesta del Usuario:

TPFC6112E La acción de pegar ha fallado porque el portapapeles está vacío.
Debe copiar un archivo, carpeta, filtro z/OS UNIX o subproyecto z/OS UNIX antes de realizar una operación de pegar.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6113E La acción de pegar ha fallado porque el portapapeles contiene elementos no válidos.
Al pegar en una carpeta, sólo pueden pegarse archivos y carpetas. Copie sólo archivos y/o carpetas en el portapapeles y vuelva a intentarlo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6114E La acción de pegar ha fallado porque el portapapeles contiene elementos no válidos.
Al pegar en un filtro z/OS UNIX, sólo pueden pegarse archivos y carpetas. Copie sólo archivos y/o carpetas en el portapapeles y vuelva a intentarlo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6115E La acción de pegar ha fallado porque el portapapeles contiene elementos no válidos.
Al pegar en un subproyecto z/OS UNIX, sólo pueden pegarse filtros z/OS UNIX. Copie sólo filtros z/OS UNIX en el portapapeles y vuelva a intentarlo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6116E Se ha producido un error inesperado al pegar {1} en la carpeta {2}.
Asegúrese que la carpeta {2} no es de solo lectura y de que hay suficiente espacio de disco.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo o nombre de carpeta

{2}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6117E La operación de pegar ha fallado porque la carpeta {1} es de solo lectura.
Seleccione un destino que no sea de sólo lectura.

Explicación:

{1}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6200E La acción de enlace ha fallado porque no se ha encontrado una acción de construcción predeterminada para archivos *.o u *.obj.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6500W La descarga del archivo {1} ha fallado porque se canceló la operación de copia a la carpeta {2}.
Vuelva a intentar la operación de carga.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6501W La acción de descarga ha fallado porque ya existe un archivo denominado {1} en la carpeta {2}.
Seleccione una carpeta destino que no contenga un archivo con el mismo nombre, o especifique el indicador -r para sustituir el archivo existente.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6502I El archivo {1} se ha copiado correctamente en {2}.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6503I La carpeta {1} se ha copiado correctamente en {2}.

Explicación:

{1}

Nombre de carpeta

{2}

Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6504E La copia del archivo {1} ha fallado.
Asegúrese de que el origen y el destino son accesibles y que el destino no está protegido contra escritura.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6505E La copia de {1} ha fallado.
Asegúrese de que el origen existe y es accesible.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6506E La copia de {1} en la carpeta {2} ha fallado.
Asegúrese de que la carpeta destino existe y es accesible.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo o nombre de carpeta

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6507I El archivo {1} se ha modificado en el sistema remoto desde que se descargó.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6508E La supresión del archivo {1} ha fallado porque no se ha podido acceder al archivo.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6509E La supresión de la carpeta {1} ha fallado porque no se ha podido acceder a la carpeta.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6510I El archivo {1} se ha suprimido correctamente.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6511I La carpeta {1} y su contenido se han suprimido correctamente.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6512E La acción de supresión ha fallado con un error inesperado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6513E La carga del archivo {1} desde la carpeta {2} ha fallado porque la no se pudo acceder a la carpeta {2}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6514I El archivo {1} se ha cargado correctamente y se han sobrescrito los cambios remotos.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6515I El archivo {1} se ha cargado correctamente como {2}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
El nombre de un archivo remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC6516E La carga del archivo {1} ha fallado porque se ha modificado la versión remota.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6517I El archivo {1} se ha cargado correctamente.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6518E La carga del archivo {1} ha fallado con un error desconocido.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6519E CreateFolder ha fallado porque el subproyecto {1} no existe.

Explicación:

{1}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6520E CreateFolder ha fallado porque el filtro {1} no existe en el subproyecto{2}.

Explicación:

{1}
Nombre de filtro

{2}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6521E CreateFolder ha fallado porque el argumento de carpeta (-o) no es válido o no se ha especificado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6522I CreateFolder ha creado correctamente la carpeta {1} en la carpeta {2}.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

{2}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6523I CreateFolder ha creado correctamente todas las carpetas en la vía de acceso {1}.

Explicación:

{1}
Nombre de vía de acceso

Respuesta del Usuario:

TPFC6524E CreateFolder no ha podido crear las carpetas {1} porque se ha producido un error inesperado.

Explicación:

{1}
Nombres de carpetas

Respuesta del Usuario:

TPFC6525E No se ha podido crear una serie de filtro para mostrar la carpeta {1} en el filtro {2}.
Puede haber un conflicto de ID de usuario.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

{2}
Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6526I CreateFolder no ha podido crear {1} porque la carpeta ya existe.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6527I setProperties ha fallado porque el subproyecto {1} o el filtro {2} no existe.

Explicación:

{1}
El nombre de un subproyecto

{2}
Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6528E QueryVariables ha fallado porque el subproyecto {1} no existe.

Explicación:

{1}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6529E QueryVariables ha fallado porque el filtro {1} no existe en el subproyecto{2}.

Explicación:

{1}
Nombre de filtro

{2}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6530E QueryVariables ha fallado porque el archivo {1} no existe en el filtro {2}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6531E QueryVariables ha fallado porque no hay variables de sustitución denominadas {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de una variable

Respuesta del Usuario:

TPFC6532E QueryVariables ha fallado porque la variable {1} no puede resolverse para el destino especificado.

Explicación:

{1}
El nombre de una variable

Respuesta del Usuario:

TPFC6533E QueryVariables no ha podido escribir datos de salida en el archivo {1}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6534I La variable se ha resuelto correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6535E La apertura de archivo ha fallado porque el archivo {1} no ha podido abrirse.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6536I Apertura de archivo correcta. El archivo {1} se ha abierto.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6537W Serie de filtro añadida. Aviso: {1}

Explicación:

{1}
El mensaje de aviso devuelto

Respuesta del Usuario:

TPFC6538E El nombre {1} no es válido para el tipo {2}. Los nombres válidos para el tipo {2} son: {3}.

Explicación:

{1}
Un nombre

{2}
Un tipo de conjunto de opciones

{3}
Nombres válidos para el tipo de conjunto de opciones

Respuesta del Usuario:

TPFC6539E La propiedad {1} no puede establecerse a nivel de archivo. Especifique solo un subproyecto.

Explicación:

{1}
El nombre de una propiedad

Respuesta del Usuario:

TPFC6540E La carpeta {1} no es un directorio de trabajo remoto válido.

Explicación:

{1}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC6541E El subproyecto {1} no existe.

Explicación:

{1}
El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6542E Ya existe un archivo denominado {1} y no se sustituirá.
Especifique otro nombre de archivo o añada el indicador -r para sustituir el archivo existente.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6543E Exploración de migración cancelada por el usuario. No se han escrito resultados en el archivo de salida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6544E La exploración de migración no ha podido escribir la salida en el archivo {1}. Error {2}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
El mensaje devuelto

Respuesta del Usuario:

TPFC6545I La exploración de migración se ha realizado correctamente. Se han escrito {1} resultados en el archivo {2}.

Explicación:

{1}
El número de resultados

{2}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6546E El archivo de resultados de migración {1} contiene datos no válidos{2}.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
Una fecha.

Respuesta del Usuario:

TPFC6547E El archivo {1} no es un archivo de resultados de exploración de migración porque no contiene una fecha de exploración.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6548I Se han listado correctamente {1} resultados de {2}.

Explicación:

{1}
El número de resultados

{2}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6549E No se han podido leer los resultados del archivo {1}. Error: {2}

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

{2}
El mensaje de error devuelto

Respuesta del Usuario:

TPFC6550I Se ha leído y arreglado {1} problemas del archivo de resultados {2}.

Explicación:

{1}
El número de problemas

{2}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6551E Se han leído correctamente {1} resultados del archivo {2}. {3} errores solucionados. Se han solucionado {4} avisos. No se han podido solucionar {5} problemas. no se han podido solucionar {6} problemas a causa del solapamiento. Se han ignorado {7} errores potenciales.

Explicación:

{1}
El número de resultados

{2}
Nombre de archivo

- {3} El número de errores
- {4} El número de avisos
- {5} El número de problemas
- {6} El nombre de los problemas
- {7} El número de errores potenciales

Respuesta del Usuario:

TPFC6552E La acción Comparar archivo con versión migrada no ha podido reparar los {1} problemas del archivo {2}. {3} errores solucionados. Se han solucionado {4} avisos. No se han podido solucionar {5} problemas. no se han podido solucionar {6} problemas a causa del solapamiento. Se han ignorado {7} errores potenciales.

Explicación:

- {1} El número total de problemas
- {2} Nombre de archivo
- {3} El número de errores
- {4} El número de avisos
- {5} El número de problemas que no se pueden resolver
- {6} El nombre de los problemas
- {7} El número de errores potenciales

Respuesta del Usuario:

TPFC6553E {1} no se puede resolver, no especifique un subproyecto y un entorno de destino al mismo tiempo.

Explicación:

- {1} Opciones de consulta

Respuesta del Usuario:

TPFC6554E El subproyecto {1} no tiene un entorno de destino asociado a él.

Explicación:

- {1} El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6555E El entorno de destino {1} no existe.

Explicación:

- {1} El entorno de destino especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6556E No se ha podido resolver {1}. Asegúrese de que esta variable de entorno destino está definida.

Explicación:

- {1} El entorno de destino especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6557E Se han establecido indicadores adicionales no necesarios para el tipo de lanzamiento especificado. Compruebe de nuevo las opciones para verificar que los valores son correctos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6558E No se pudo crear la conexión. Dado que no se ha seleccionado una opción de lanzamiento, no deberían establecerse indicadores opcionales, aparte de -w.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6559E No se pudo crear la conexión. Especifique un número de puerto válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6560E No se pudo crear la conexión. Asegúrese de que la conexión aún no existe y de que todos los parámetros especificados son válidos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6561I La conexión se ha creado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6562I Las series de filtro para {1} se recogen a continuación.

Explicación:

{1}

El entorno de destino especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6563E La consulta ha fallado porque el subproyecto {1} no existe.

Explicación:

{1}

El nombre de un subproyecto

Respuesta del Usuario:

TPFC6564E La consulta ha fallado porque el filtro {1} no existe.

Explicación:

{1}

Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC6565I La importación se ha realizado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6566E La importación ha fallado. El archivo {1} especificado no existe.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6567E La importación ha fallado. El archivo {1} especificado no es un archivo .xml válido. Compruebe que este archivo contiene definiciones de entorno destino adecuadas y que es un archivo local.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6568E La importación ha fallado. El entorno de destino {1} especificado no existe en el archivo {2}. Compruebe que se ha especificado el entorno destino correcto para este archivo.

Explicación:

{1}

El entorno de destino especificado

{2}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6569E La importación ha fallado. Especifique un entorno destino o la opción -all.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6570E La importación ha fallado. No especifique las opciones -all y -targetEnv simultáneamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6571E La importación ha fallado. El archivo {1} no contiene ninguna definición de entorno de destino.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6572E La importación ha fallado debido a nombres de entorno destino en conflicto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6573W La importación se ha completado. Algunos conjuntos de opciones están en conflicto y no se han importado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6574I A continuación se indica el resultado de cada importación de entorno destino individual.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6575E La exportación ha fallado. Asegúrese de que el nombre de archivo es válido y de que termina con la extensión XML.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6576E La exportación ha fallado. Especifique el indicador -a para exportar todos los bloques de este tipo o el indicador -n para exportar un bloque de construcción específico.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6577E La exportación ha fallado. No se ha encontrado el bloque de creación {1} especificado.

Explicación:

{1}

El bloque de creación especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6578E La exportación se ha realizado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6579I El archivo de acciones se ha importado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6580W La importación se ha realizado satisfactoriamente. Aviso: se ha utilizado una vía de acceso absoluta para hacer referencia al archivo de acciones. No es aconsejable utilizar una vía de acceso absoluta para hacer referencia a un archivo compartido. Si tiene previsto utilizar una variable de entorno en esta vía de acceso, utilice los caracteres de escape adecuados para evitar que la variable se resuelva prematuramente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6581E La importación ha fallado; se han especificado opciones no válidas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6582E La importación ha fallado. El gestor de menús ya conoce este archivo de acciones. Especifique la opción -promote para promocionar el archivo existente al nivel de empresa.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6583E La importación ha fallado. El archivo no es un archivo de acciones válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6584E La importación ha fallado. El archivo {1} ya existe a nivel de empresa.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6585I La importación se ha realizado satisfactoriamente. El archivo {1} se ha importado satisfactoriamente.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6586I La importación se ha realizado satisfactoriamente. El archivo {1} se ha importado satisfactoriamente.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6587I El archivo de acciones se ha promocionado al nivel de empresa.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6588E No se ha especificado el nombre del entorno de destino.
Especifique el nombre de un entorno de destino existente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6589E El entorno de destino {1} no existe.
Especifique el nombre de un entorno de destino existente.

Explicación:

{1}

El entorno de destino especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6590E El tipo {1} no es un tipo de conjunto de opciones válido.
Especifique un tipo de conjunto de opciones válido (BuildAndLink, BuildMechanism, EditorOptions, LoadOptions, MenuOptions, TargetEnvVars, TPFMakeConfig).

Explicación:

{1}

EL tipo de conjunto de opciones especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6591E No se ha especificado el tipo de conjunto de opciones.
Especifique un tipo de conjunto de opciones. (por ejemplo, BuildAndLink)

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6592E Se ha producido un error desconocido al procesar el mandato QueryTargetEnv.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6593I El mandato se ha ejecutado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6594I El mandato se ha completado correctamente. No se han encontrado resultados.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6595E No se pudo crear la conexión. Debe especificar también un ID de usuario si especifica la contraseña.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6596I Variable de consulta satisfactoria sin el ID de usuario.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6597I La importación se ha completado. Sin embargo, los entornos destino o bloques de construcción conflictivos no se han importado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6598I La importación se ha completado. Los entornos destino y conjuntos de opciones conflictivos se han sobrescrito.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6599E El grupo de reglas {1} no existe.
Especifique el nombre de un grupo de normas existente.

Explicación:

{1}

El nombre de un grupo de reglas

Respuesta del Usuario:

TPFC6600I La importación se ha realizado correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6601I La importación ha finalizado, pero algunas plantillas no se han importado debido a conflictos. Estas se indican a continuación.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6602I No se ha encontrado el archivo especificado {1}.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6603I El archivo especificado {1} no es válido. Especifique un archivo con la extensión .xml.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC6604I Los entornos destino especificados se han suprimido satisfactoriamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6605I Los entornos destino especificados se han suprimido satisfactoriamente junto con sus conjuntos de opciones referenciados.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6606E Parámetros no válidos. Especifique un entorno destino que deba suprimirse o la opción -alltargetEnv.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6607E No se ha encontrado el entorno de destino especificado {1}.

Explicación:

{1}

El entorno de destino especificado

Respuesta del Usuario:

TPFC6608E Especifique un entorno destino que deba suprimirse o la opción -allTargetEnv, pero no ambas cosas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6609I Algunos conjuntos de opciones referenciados no han podido suprimirse, porque otros entornos de destino hacen referencia a ellos. Estos conjuntos de opciones se indican a continuación.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6610E Los conjuntos de opciones especificados se han suprimido satisfactoriamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6611E El conjunto de opciones especificado {1} no existe.

Explicación:

{1}

El nombre de un conjunto de opciones

Respuesta del Usuario:

TPFC6612E Especifique un nombre de conjunto de opciones o la opción -allOptionSet.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6613I Todos los conjuntos de opciones especificados se han suprimido. A continuación se indican los entornos de destino que ya no son válidos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC6614I Los conjuntos de opciones referenciados por otros entornos destino no se han suprimido, y se listan a continuación.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC7000E No se puede crear la vía de acceso de conexión para TPFFile {0}.

Explicación:

{0}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC7001E No se puede crear la vía de acceso de conexión para TPFFolder {0}.

Explicación:

{0}
Nombre de carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFC7002E No se puede renovar el objeto IResource {0} antes de realizar acciones de Eclipse.

Explicación:

{0}
El nombre de un objeto IResource

Respuesta del Usuario:

TPFC7003E Un conflicto de ID de usuario impedirá que los archivos de {0} se muestren con el ID de usuario {1} en el filtro {2}.

Explicación:

{0}
El nombre de un sistema remoto

{1}
Un identificador de usuario

{2}
Nombre de filtro

Respuesta del Usuario:

TPFC7004I Se ha encontrado y resuelto un conflicto entre la serie de filtro {0} y la serie de filtro {1} al cargar el filtro {2}
Detalles: {3}

Explicación:

{0}
Una serie de filtro especificada

{1}
Una serie de filtro especificada

{2}
El nombre de un filtro

{3}
El mensaje devuelto

Respuesta del Usuario:

TPFC7005I Asegúrese de que la variable de entorno está establecida y de que puede accederse a la ubicación. Reinicie una vez resueltos los problemas. Si la variable se establece en una ubicación montada en NFS o SMB, asegúrese de que se ha establecido la conexión.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8000E Debe especificarse un filtro padre.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8010E Seleccione un archivo o una carpeta remota. Si busca un sistema conectado a NFS/SMB, busque bajo LOCAL la letra de la unidad montada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8011I Seleccione un archivo remoto. Si busca un sistema conectado a NFS/SMB, busque bajo LOCAL la letra de la unidad montada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8012I Seleccione una carpeta remota. Si busca un sistema conectado a NFS/SMB, busque bajo LOCAL la letra de la unidad montada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8015E Seleccione sólo una carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8016E Seleccione sólo carpetas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8017E Seleccione sólo archivos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8018E La vía de acceso ya existe.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8020I Seleccione un archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8021I Seleccione una carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8024E Seleccione un filtro que no sea el filtro origen.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8025E El subproyecto seleccionado es el subproyecto origen. Seleccione otro subproyecto como destino.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8026E Seleccione un subproyecto de destino.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8027E No se ha seleccionado ningún subproyecto de destino. Seleccione un subproyecto existente en el que fusionar el subproyecto importado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8028E No se ha seleccionado ningún archivo. Seleccione un archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8029E No se ha seleccionado ninguna carpeta. Seleccione una carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8030E No se ha seleccionado ningún subproyecto z/OS UNIX. Seleccione un subproyecto z/OS UNIX.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8031E No se ha seleccionado ningún filtro z/OS UNIX. Seleccione un filtro z/OS UNIX.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8032E El archivo {1} no reside en TPFPROJ ({2}). Elija un archivo del directorio TPFPROJ.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

{2}

El nombre de vía de acceso de TPFPROJ

Respuesta del Usuario:

TPFC8501E El recurso seleccionado no es un archivo de rastreo válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8502E No se ha podido leer el archivo {1}. Compruebe que exista una conexión para acceder al archivo y que esté conectada.

Explicación:

{1}

Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC8601E El número de puerto especificado está fuera de límites.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC8602I El servidor TPFtool se ha iniciado en el puerto {0}.

Explicación:

{0}

Un número de puerto

Respuesta del Usuario:

TPFC8603I El servidor TPFtool ha dejado de escuchar en el puerto {0}.

Explicación:

{0}

Un número de puerto

Respuesta del Usuario:

TPFC8604E El servidor TPFTool no puede iniciarse en el puerto {0}. Cambie la lista de puertos y reinicie el servidor.

Explicación:

{0}
Un número de puerto o varios números de puerto

Respuesta del Usuario:

TPFC8605I Ha especificado una lista de puertos disponibles nuevos para el servidor TPFTool. ¿Desea reiniciar el servidor TPFTool ahora para reflejar el cambio?

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9050E Error interno. No se ha podido resolver el recurso.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9051E Error interno. No se ha podido inicializar el navegador de z/OS UNIX.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9052E Error interno. La acción del navegador de z/OS UNIX ha fallado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9053E Error interno. No se ha podido inicializar la perspectiva z/OS UNIX Toolkit.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9200E No se han seleccionado archivos. Seleccione un archivo como mínimo que estará disponible en modalidad desconectada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9201E No se ha podido descargar el archivo {1}. El archivo no estará disponible en modalidad desconectada.
El sistema puede haberse desconectado o no hay espacio suficiente.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC9202E No se puede encontrar una conexión con el host {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC9203E No se puede acceder a la carpeta {1} en el host {2}.

Explicación:

{1} Nombre de carpeta
{2} El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC9204E Los cambios locales realizados en la carpeta {1} del host {2} no pueden subirse porque la carpeta remota no tiene permiso de escritura.
Los cambios locales no se subirán al sistema remoto.

Explicación:

{1} Nombre de carpeta
{2} El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFC9205W Se ha producido un error interno al detectar cambios en los hosts: {1}. Solo se subirán archivos nuevos y cambiados, las supresiones se perderán.

Explicación:

{1} El nombre o nombres de uno o varios sistemas remotos

Respuesta del Usuario:

TPFC9206E No se han seleccionado sistemas principales para entrar en modalidad desconectada.
Seleccione un sistema principal como mínimo que desee utilizar en modalidad desconectada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9207E No hay host en modalidad desconectada.
Para poder subir los cambios, uno o varios sistemas ya deben estar en modalidad desconectada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9208E La versión remota del archivo {1} se ha cambiado en modalidad desconectada.
La réplica local y la versión remota del archivo {1} contienen cambios diferentes.

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC9506E {1} no puede estar en blanco.

Explicación:

{1}
El nombre de un componente

Respuesta del Usuario:

TPFC9507E {1} ya existe.

Explicación:

{1}
El nombre de un componente

Respuesta del Usuario:

TPFC9508E {1} no puede contener ; ni |.

Explicación:

{1}
El nombre de un componente

Respuesta del Usuario:

TPFC9510E Dirección IP no válida
especifíquela en el formato a.b.c.d, donde a,b,c y d deben ser enteros entre 0 y 255.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9599E Error al guardar el archivo {1}

Explicación:

{1}
Nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFC9600E Especifique la dirección IP.
Especifique "?" si no conoce la dirección IP.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9601E Seleccione un conjunto de opciones de construcción como mínimo

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9602E Seleccione un mecanismo de construcción

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9603E Seleccione un conjunto de opciones de editor

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9604E Seleccione un conjunto de opciones de carga como mínimo

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9605E Seleccione un conjunto de opciones make como mínimo

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9606E • TPFC9630E

TPFC9606E Seleccione un conjunto de opciones de menú

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9607E Seleccione un conjunto de salidas de usuario

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9608E Seleccione un conjunto de variables de usuario

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9609E Seleccione un conjunto de opciones make

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9610E Este nombre ya está en uso. Especifique un nombre exclusivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9611E Especifique un nombre válido

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9612E Seleccione un conjunto de opciones de enlace como mínimo

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9620E Seleccione un entorno destino como mínimo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9621E Especifique un entorno destino actual.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFC9630E Especifique el comentario básico para el Comentario automático.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

Capítulo 17. Mensajes de TPF Toolkit Connection Manager

Estos mensajes pertenecen a TPF Toolkit Connection Manager.

TPFR1000E El dispositivo '{1}' no existe en el sistema de archivos local.

Explicación:

{1}
El nombre del dispositivo

Respuesta del Usuario:

TPFR1001E La vía de acceso '{1}' no es válida.

Explicación:

{1}
Un nombre de vía de acceso absoluta

Respuesta del Usuario:

TPFR1002E No se ha podido utilizar la entrada vacía para localizar archivos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR1003E El nombre de archivo '{1}' no es válido.

Explicación:

{1}
Un nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR1004E No se ha encontrado información de host para la vía de acceso UNC '{1}'.

Explicación:

{1}
Un nombre de vía de acceso de convenio de nomenclatura universal

Respuesta del Usuario:

TPFR1005E No se ha encontrado información de vía de acceso para la vía de acceso UNC '{1}'.

Explicación:

{1}
Un nombre de vía de acceso de convenio de nomenclatura universal

Respuesta del Usuario:

TPFR1006E La ubicación '{1}' no representa ningún archivo.

Explicación:

{1}
Una ubicación especificada

Respuesta del Usuario:

TPFR1007E No se ha podido encontrar una conexión NFS, SMB o RSE para el host '{1}'.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR1008E Sintaxis UNC no válida: '{1}'.

Explicación:

{1}
Un valor especificado que no utiliza sintaxis del convenio de nomenclatura universal válida

Respuesta del Usuario:

TPFR1009E No se ha podido utilizar la entrada vacía para localizar carpetas.
Escriba un nombre de carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR1010E No se ha podido utilizar la entrada vacía para localizar archivos o carpetas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR1011E El nombre de archivo no puede estar vacío.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR1012E No se ha especificado un nombre de archivo para la vía de acceso '{1}'.

Explicación:

{1}

Un nombre de vía de acceso absoluta

Respuesta del Usuario:

TPFR1013E No se ha encontrado '{1}' en el host '{2}'.
Las ubicaciones conectadas en el host '{2}' son {3}.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo o carpeta

{2}

El nombre de un sistema remoto

{3}

Una o varias ubicaciones conectadas a la vez

Respuesta del Usuario:

TPFR1014E No hay conexiones NFS o SMB para el host '{1}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2000W No se han podido encontrar conexiones con el host '{1}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2001W El sistema de archivos local no tiene un dispositivo denominado '{1}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un dispositivo

Respuesta del Usuario:

TPFR2002W No se han encontrado conexiones NFS o SMB para acceder a '{1}' en el host '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un dispositivo

{2}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2003W La carpeta '{1}' no existe en el host '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2004W El host '{1}' ya está en modo desconectado.
Solo estará disponible el contenido cargado anteriormente.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2010E No se han encontrado conexiones con el host '{1}'.
Cree una nueva conexión z/OS o Linux en z Systems en RSE para acceder al host '{1}', o cree una conexión NFS o SMB.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2011E No se han podido encontrar conexiones con el host '{1}' con el ID de usuario '{2}'.
Cree una nueva conexión z/OS o Linux en z Systems en RSE para acceder al host '{1}', o cree una conexión NFS o SMB.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFR2012E No se puede conectar con el host '{1}'.
RSE no ha podido establecer una conexión con el host '{1}'. Vuelva a intentarlo.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2013E No se puede localizar una conexión de host para acceder a '{1}'.
Asegúrese de que existe una conexión RSE, NFS o SMB que permite acceder a la ubicación.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2014E '{1}' no existe en el servidor '{2}'.
Asegúrese de que el archivo o la carpeta existen.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo o una carpeta

{2}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2015E '{1}' solo está disponible en modo desconectado en este momento.
Para llevar a cabo operaciones en el archivo o la carpeta, debe entrar en modo conectado en el host '{2}'.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo o una carpeta

{2}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR2016E El host '{1}' está en modo desconectado y '{2}' no existe en las réplicas locales.
Si el archivo o la carpeta existe en el sistema remoto, entre en la modalidad conectada para localizar el archivo o la carpeta.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

{2}
El nombre de un archivo o una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR2017W No hay coincidencias para el patrón de archivo '{1}' en la carpeta '{2}'.

Explicación:

{1}
El modelo de nombre de archivo especificado

{2}
El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR2100I La exportación se ha realizado satisfactoriamente. Los resultados se han grabado en el archivo: '{1}'.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR3000E No se puede acceder al archivo '{1}'.
Asegúrese de que hay una conexión disponible para acceder al archivo.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR3001E Acción no disponible - La lista de errores remotos no contiene errores.
Ejecute acciones que produzcan mensajes error para llenar la Lista de errores remotos y vuelva a intentarlo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR3002E No se han incluido campos.
Seleccione uno o más campos que se escribirán en el archivo de salida.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR3003E Se ha producido un error desconocido al escribir en el archivo '{1}'.
Asegúrese de que se puede acceder al archivo.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR3004I Se han escrito satisfactoriamente mensajes {1} en el archivo '{2}'

Explicación:

{1}

El número de mensajes escritos en el archivo

{2}

El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR3005E Acción no disponible - La lista de errores remotos no contiene errores. Ejecute acciones que generen mensajes de error para llenar la Lista de errores ignorados y vuelva a intentarlo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6001E El inicio de sesión es incorrecto. Compruebe que el ID de usuario y la contraseña se han establecido correctamente.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6002W Los mensajes exceden el tamaño del almacenamiento intermedio. Algunos de los mensajes podrían no aparecer.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6003W El nombre de host {1} estaba asociado a más de un tipo de sistema y se tomará el primero. Abra la página de preferencias y actualice la información de contraseñas guardadas.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR6011I El mandato {2} se está ejecutando en el sistema remoto {1}

Explicación:

{1}

Valor

{2}

Valor

Respuesta del Usuario:

TPFR6012I La salida del mandato es la siguiente: {1}

Explicación:

{1}

La salida del comando

Respuesta del Usuario:

TPFR6013I Los datos producidos por la salida del usuario son los siguientes: {1}

Explicación:

{1}

La salida de la salida de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFR6041E La acción no se puede llevar a cabo con el objeto seleccionado. Compruebe que ha seleccionado el objeto correcto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6042E No se puede encontrar el directorio del proyecto. Asegúrese de que la variable de entorno BBSPROJ está bien configurada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6043E El mandato de la acción no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6044E No se puede encontrar una conexión existente con el host remoto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6045E No se ha podido eliminar el archivo script de mandato.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6046E El archivo no se puede abrir para lectura.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6047E El tipo de conexión no es válido.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6048E Falta el nombre de host.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6049E No se puede encontrar el archivo bbsjcl.cfg en el directorio del proyecto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6050E No se ha podido procesar la tarjeta BBSOUT en el archivo de configuración.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6051E No se ha podido añadir el mensaje de error a la lista de tareas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6052E No se puede encontrar el archivo de plantilla JCL para la generación de loadset en el directorio del proyecto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6053W Se han encontrado DSN TLDROUT y OUTPUT en el archivo de plantilla JCL. Se utilizará OUTPUT.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6054E No se ha encontrado el sistema destino para el recurso seleccionado.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6055W La configuración de la acción establecida en la página de acciones Script multisistema se pasa por alto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6062E Ha fallado el inicio de sesión. No se ha especificado la contraseña.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6063E Ha fallado el inicio de sesión. No se ha especificado el ID de usuario.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6141E No se ha podido encontrar el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6142E No se ha podido procesar la cabecera del mandato {1}.

Explicación:

{1}
La cabecera de un mandato

Respuesta del Usuario:

TPFR6143E La longitud del mandato es mayor que el límite de longitud de mandato {1}.

Explicación:

{1}
El límite de longitud del mandato

Respuesta del Usuario:

TPFR6144E No se ha podido procesar el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6145E No se ha podido ejecutar la salida de usuario {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo de registro local

Respuesta del Usuario:

TPFR6146E No se ha podido encontrar la conexión activa con el host {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR6147W No se ha podido encontrar el desplazamiento en el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6148E No se ha podido encontrar el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6149E Se ha encontrado el archivo erróneo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6150E No se ha podido mover el archivo a {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6151E No se ha podido eliminar el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6152E No se ha podido conectar a {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR6153E No se ha podido encontrar una raíz en {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR6154E No se ha podido encontrar la configuración del sistema {1} en el archivo de configuración.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR6155I No se ha podido resolver el filtro de archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un filtro de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6156E No se ha podido procesar el archivo {1}.

Explicación:

{1}
El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6157E El objeto '{1}' coincide con el filtro '{2}' pero no se ha podido utilizar como archivo.

Explicación:

{1} El nombre de un objeto
{2} El nombre de un filtro de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6158E No se puede encontrar el directorio de trabajo TEMPDIR para el usuario '{1}'

Explicación:

{1}

Un ID de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFR6159I El filtro coincide con {1} de {2} mensajes

Explicación:

{1}

El número de mensajes que coinciden

{2}

Número total de mensajes

Respuesta del Usuario:

TPFR6200E Error al crear archivo: el archivo ya existe.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6201E Error al crear archivo: no hay permiso de escritura.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6202E Error desconocido al crear el archivo. No se ha creado el archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6203E Error al crear carpeta: la carpeta ya existe.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6204E Error al crear la carpeta '{1}' en '{2}': No hay permisos de escritura.

Explicación:

{1}

El nombre de la carpeta que se va a crear

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR6205E Error desconocido al crear carpeta. No se ha creado la carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6206E No se ha podido transferir el archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6207E No se ha podido procesar el archivo JCL.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6208E No se ha podido abrir el archivo JCL.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6209E Se desconoce el nombre del host.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6210E No se puede leer el archivo bbsjcl.cfg en el directorio del proyecto.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR6211E Error desconocido al crear el archivo '{1}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR6212E Error desconocido al crear la carpeta '{1}'.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR6213E No se ha podido localizar '{1}' porque no se puede establecer una conexión durante una salida de usuario. Cree una conexión a '{2}' y vuelva a intentarlo.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo o una carpeta

{2}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR8020E No se ha seleccionado ninguna carpeta. Seleccione una carpeta o un filtro del sistema con una serie de filtro para la ubicación deseada.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8021E No se ha especificado ningún archivo. Seleccione un archivo o bien una carpeta padre y teclee el nombre de un archivo nuevo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8022E El archivo no existe. Seleccione un archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8023E No se ha seleccionado ningún archivo o carpeta. Seleccione un archivo o carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8024E El nombre de archivo no puede estar vacío. Escriba un nombre para el archivo nuevo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8027E El nombre de carpeta no puede estar vacío. Escriba un nombre para la carpeta nueva.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8028E Los archivos no son una selección válida. Seleccione la carpeta padre del archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8029E El filtro de nombres de archivo no se puede dejar vacío. Especifique un filtro de archivos (Por ejemplo, *.*).

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8030E El archivo '{1}' ya existe en la carpeta '{2}'. Especifique un nombre exclusivo nuevo para el archivo.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de la carpeta contenedora

Respuesta del Usuario:

TPFR8031E La carpeta '{1}' ya existe en la carpeta '{2}'. Escriba un nombre exclusivo nuevo para la carpeta.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de la carpeta contenedora

Respuesta del Usuario:

TPFR8032E La carpeta '{1}' no tiene los permisos necesarios para crear el archivo '{2}'. Seleccione una carpeta padre sobre la que tenga permiso de escritura.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8033E La carpeta '{1}' no tiene los permisos necesarios para crear la carpeta '{2}'.
 Seleccione una carpeta padre sobre la que tenga permiso de escritura.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8034E El nombre de archivo no puede estar vacío.
 Escriba un nombre de archivo.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8035E El nombre de carpeta no puede estar vacío.
 Escriba un nombre de carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8036E El nombre '{1}' contiene caracteres de nombre de archivo no válidos.
 Elimine todos los caracteres no válidos del nombre de archivo.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8037E El nombre '{1}' contiene caracteres de nombre de carpeta no válidos.
 Elimine todos los caracteres no válidos del nombre de carpeta.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8038E El nombre '{1}' no identifica un archivo de la carpeta '{2}'.
 Especifique un archivo de la carpeta '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8039E El archivo '{1}' no existe en la carpeta '{2}'.
 Especifique un nombre de archivo existente.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8040E El tipo de conexión '{1}' no es válido.
 Especifique una ubicación en '{2}'.

Explicación:

{1}

Un tipo de conexión

{2}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR8041E El nombre de host '{1}' no es válido.
 Especifique una ubicación en el host '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El nombre de un sistema remoto

Respuesta del Usuario:

TPFR8042E La vía de acceso '{1}' no existe.
 Especifique una vía de acceso existente.

Explicación:

{1}

Un nombre de vía de acceso absoluta

Respuesta del Usuario:

TPFR8043E El archivo no es remoto.
 Seleccione un archivo remoto. {1}

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8044E la carpeta no es remota.
 Seleccione una carpeta remota. {1}

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8045E Se han introducido varias vías de acceso.
 Especifique una ubicación única.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8046E La extensión de archivo '{1}' no es válida.
 La extensión de archivo tiene que ser '{2}'.

Explicación:

{1}

La extensión de nombre de archivo especificada

{2}

Una extensión de nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8047E El nombre de archivo '{1}' no es válido.
 El nombre de archivo tiene que tener el formato {2}.

Explicación:

{1}

Un nombre de archivo

{2}

Un formato de nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8048E El archivo '{1}' no se pudo crear en la carpeta '{2}'.
 Asegúrese de que la carpeta '{2}' existe y de que no hay ya un archivo con el nombre '{1}' en '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de un archivo

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8049E La carpeta '{1}' no se pudo crear en la carpeta '{2}'.
 Asegúrese de que la carpeta '{2}' existe y de que no hay ya una carpeta con el nombre '{1}' en '{2}'.

Explicación:

{1}

El nombre de una carpeta

{2}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8050E El archivo no es local.
 Seleccione un archivo local.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8051E La carpeta no es local.
 Seleccione una carpeta local.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8052E El filtro '{1}' es ambiguo como selección de carpeta porque contiene series de filtro para varias carpetas ({2}, {3} ...).
 Seleccione una carpeta o un filtro que solo haga referencia a archivos de una única carpeta.

Explicación:

{1}

El nombre de un filtro

{2}

El nombre de una carpeta

{3}

El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8053E La selección contiene un objeto que no es archivo.
 Seleccione uno o varios archivos y borre las selecciones de carpeta.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8054E {1} contiene el nombre duplicado '{2}'.
 Asegúrese de que el campo {1} contiene una lista de nombres exclusivos.

Explicación:

{1}
El nombre de un campo

{2}
El nombre especificado

Respuesta del Usuario:

TPFR8055E Se han seleccionado múltiples padres para una o varias carpetas nuevas. Seleccione una sola carpeta padre y escriba uno o varios nombres de carpetas nuevas.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8056E Se han seleccionado múltiples padres para uno o varios archivos nuevos. Seleccione una sola carpeta padre y escriba uno o varios nombres de archivos nuevos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFR8057E El archivo '{1}' se ha seleccionado dos veces.
Elimine una aparición de '{1}' de la selección.

Explicación:

{1}
Un nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8058E La carpeta '{1}' se ha seleccionado dos veces.
Elimine una aparición de '{1}' de la selección.

Explicación:

{1}
El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8059E La carpeta '{1}' no tiene acceso de lectura.
Seleccione una carpeta que tenga permiso de acceso de lectura.

Explicación:

{1}
El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8060E La carpeta '{1}' no tiene acceso de escritura.
Seleccione una carpeta que tenga permiso de acceso de escritura.

Explicación:

{1}
El nombre de una carpeta

Respuesta del Usuario:

TPFR8061E El archivo '{1}' no tiene acceso de lectura.
Seleccione un archivo que tenga permiso de acceso de lectura.

Explicación:

{1}
Un nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFR8062E El archivo '{1}' no tiene acceso de escritura.
Seleccione un archivo que tenga permiso de acceso de escritura.

Explicación:

{1}
Un nombre de archivo

Respuesta del Usuario:

TPFVAL1000E Mensaje de error de validación de ejemplo

Explicación:

Respuesta del Usuario:

Capítulo 18. Mensajes para TPF Toolkit Utilities

Estos mensajes pertenecen a TPF Toolkit Utilities.

TPFU9009E La salida de usuario de lanzamiento TPF ha fallado con el código de retorno {1}. Las perspectivas y las vistas de TPF Toolkit quedarán inhabilitadas. Aunque las otras funciones de Eclipse no se vean afectadas, debe corregir la causa de la anomalía de la rutina de salida de usuario para poder utilizar las funciones de TPF Toolkit. Después, cierre el entorno de trabajo y vuelva a iniciarlo.

Explicación:

{1}
Un código de retorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9010W '{1}' no es un nombre de variable de entorno válido. Especifique un valor no nulo para el nombre de la variable de entorno.

Explicación:

{1}
Un nombre especificado como nombre de variable de entorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9011W '{1}' no se ha podido resolver como variable de entorno. Asegúrese de que la variable '{1}' se ha definido y establecido.

Explicación:

{1}
El nombre de una variable de entorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9012W La carpeta '{1}' referenciada por la variable de entorno '{2}' no existe. Especifique una carpeta accesible y existente como valor de '{2}'.

Explicación:

{1}
Un nombre de carpeta

{2}
El nombre de una variable de entorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9013W La carpeta '{1}' referenciada por la variable de entorno '{2}' no tiene permiso de escritura. Especifique una carpeta existente con permisos de escritura como valor de '{2}'.

Explicación:

{1}
Un nombre de carpeta

{2}
El nombre de una variable de entorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9014W La carpeta '{1}' referenciada por la variable de entorno '{2}' no es local. Especifique una carpeta local existente como el valor de '{2}'.

Explicación:

{1}
Un nombre de carpeta

{2}
El nombre de una variable de entorno

Respuesta del Usuario:

TPFU9020E Hay más de una contraseña asociada con el host {1} y el ID de usuario {2}. Abra la página de preferencias y actualice la información de contraseñas guardadas.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

{2}
Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFU9021E Ya hay una contraseña almacenada en memoria caché asociada con el host {1} y el ID de usuario {2}. Los datos de entrada que acaba de escribir no se tienen en cuenta.

Explicación:

{1}
El nombre de un sistema remoto

TPFU9025E • TPFVAL1000E

{2}

Un identificador de usuario

Respuesta del Usuario:

TPFU9025E No se ha podido ejecutar el mandato '**{1}**'. EL mensaje del mandato es '**{2}**'.

Explicación:

{1}

El nombre de un mandato

{2}

El mensaje de error devuelto por el mandato

Respuesta del Usuario:

TPFU9030I Ejecutando la acción **{1}** ...

Explicación:

{1}

Una acción

Respuesta del Usuario:

TPFU9040E Nombre de host o dirección IP no válidos.

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFU9050W El índice que está buscando está desactualizado. ¿Desea actualizar el índice y realizar la búsqueda de nuevo?

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFU9051W ¿Desea suprimir todos los datos de índices de las ubicaciones de índice eliminadas?

Explicación:

Respuesta del Usuario:

TPFVAL1000E Mensaje de validación de ejemplo

Explicación: Este es un mensaje de validación de muestra.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Capítulo 19. Mensajes del programa de utilidad zSeries

Estos mensajes pertenecen al programa de utilidad de zSeries.

TPFVAL1000E Mensajes de validación de ejemplo.

Explicación: Este es un mensaje de validación de muestra.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

TPFZ1001E No puede establecerse una conexión con el host {1}. El host es desconocido.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

Se desconoce el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el nombre de host es correcto y que el host está disponible.

TPFZ1002E No se ha podido establecer una conexión con el host {1} en el puerto {2}. mensaje de host: {3}

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de puerto

{3}

El mensaje recibido del sistema remoto

El sistema remoto envió el mensaje que se muestra.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el host está disponible y que el nombre de host y el número de puerto son correctos.

TPFZ1003E El nombre de host o el ID de usuario no se ha encontrado.

Explicación: La conexión ha fallado porque el nombre de host o el ID de usuario son desconocidos.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el nombre de host y el ID de usuario son correctos y están disponibles.

TPFZ1004E El usuario {1} no puede iniciar sesión en el host {2}.

Explicación:

{1}

Un ID de usuario

{2}

El nombre de un sistema remoto

La contraseña introducida para el usuario {1} en el host {2} es incorrecta.

Respuesta del Usuario: Compruebe que la contraseña para el ID de usuario especificado es correcta.

TPFZ1005I Iniciar el servidor de host del Explorador de sistemas remotos utilizando SSH.

Explicación: El explorador de sistemas remotos se está iniciando con el proxy SSH.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

TPFZ1006E La autenticación de claves SSH no ha podido realizarse.

Explicación: La autenticación de claves Secure Shell no ha podido realizarse. Es necesaria una contraseña para establecer la sesión SSH e intercambiar claves públicas para que la próxima autenticación de claves pueda completarse.

Respuesta del Usuario: Especifique la contraseña para intercambiar contraseñas y continuar.

TPFZ1007E La autenticación de contraseña ha fallado.

Explicación: La contraseña proporcionada es incorrecta.

Respuesta del Usuario: escriba la contraseña correcta para su autenticación.

TPFZ1008E No existe ninguna conexión con el servidor SSH en el host {1} en el puerto {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

No existe una comunicación SSH en el puerto especificado.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el host tenga un servidor SSH en ejecución en el puerto especificado.

TPFZ1009E El servidor SSH no se ha encontrado en el host {1} en el puerto {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

No se ha podido encontrar un servidor Secure Shell en el host especificado en el puerto especificado.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el host tenga un servidor SSH en ejecución en el puerto especificado.

TPFZ1010E El servidor SSH del host {1} en el puerto {2} no es compatible con TPF Toolkit.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

La versión de servidor SSH que se encontró no es compatible con TPF Toolkit. TPF Toolkit requiere que el servidor SSH sea compatible con OpenSSH 3.4 o posterior.

Respuesta del Usuario: Compruebe la versión del servidor SSH que se está ejecutando en el host.

TPFZ1011E No se ha establecido una conexión con el servidor SSH en el host {1} en el puerto {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la solicitud. Si la conexión vuelve a fallar, consiga un rastreo siguiendo las instrucciones de IBM Knowledge Center y analice la salida del archivo `directorio_instalación_kit_herramientas_TPF\workspace\workspace\metadata\ssh.log`.

TPFZ1012E Se ha producido un error de autenticación cuando se ha intentado conectarse al servidor SSH en el host {1} en el puerto {2}.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

Si utiliza autenticación de contraseñas, se ha utilizado un ID de usuario o una contraseña incorrectos para acceder al sistema. Si utiliza autenticación de claves, se ha utilizado un ID de usuario o una clave no válidos.

Respuesta del Usuario: Corrija el ID de usuario o contraseña y repita la solicitud.

Si utiliza la autenticación de clave, corrija el ID de usuario, suprima el archivo `TPF_Toolkit_installaton_directory\eclipse\workspace\workspace\metadata\id_dsa` y vuelva a intentarlo.

TPFZ1013E Se ha producido un error desconocido mientras la conexión al servidor SSH en el host {1} en el puerto {2} estaba en uso.

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El número de un puerto de comunicación

Respuesta del Usuario: Intente de nuevo la solicitud. Si la conexión vuelve a fallar, consiga un rastreo utilizando las instrucciones de IBM Knowledge Center y analice la salida del archivo `directorio_instalación_kit_herramientas_TPF\eclipse\workspace\workspace\metadata\ssh.log`.

TPFZ1014E No se ha podido desconectar del host {1}.
Mensaje de host: {2}

Explicación:

{1}

El nombre de un sistema remoto

{2}

El mensaje recibido del sistema remoto

Se ha detectado un error al desconectarse del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Intente desconectarse de nuevo. Si el intento de desconexión vuelve a fallar, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

TPFZ6001W No puede establecerse una conexión con el sistema remoto.

Explicación: No se ha especificado el nombre del sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Especifique el nombre de un sistema remoto.

TPFZ6002W El sistema especificado no puede utilizarse.

Explicación: Se ha especificado un sistema que ya existe. Debe especificar un sistema no utilizado.

Respuesta del Usuario: Especifique otro sistema.

Mensajes de host y de tiempo de ejecución

Los temas de este fragmento de la documentación contiene información sobre los mensajes de host y tiempo de ejecución para Rational Developer for z Systems.

La mayoría de los ID de los mensajes de host y tiempo de ejecución de Developer for z Systems tienen el formato *xnnnnL*, donde:

x Un prefijo CRAZ o FEK que indica el producto y el componente

nnnn

Un número de mensaje que es exclusivo en ese componente.

L El nivel de mensaje: S para error grave, E para error, W para aviso o I para informativo

Esta documentación de mensaje también se incluye en IBM Knowledge Center.

Capítulo 20. Mensajes de host de la Infraestructura de prueba unitaria automatizada de z/OS (zUnit)

Estos mensajes de host pertenecen al componente zUnit de Rational Developer for z Systems.

AZU0001S Se ha recibido el error "ERROR-TEXT" de XML Toolkit for z/OS mientras se analizaba el archivo XML de configuración del ejecutor de pruebas "FILE-NAME".

Explicación: zUnit utiliza XML Toolkit for z/OS XML Parser, C++ Edition, para analizar el archivo XML de configuración del ejecutor de prueba. Los errores producidos por el analizador XML son detectados por zUnit y convertidos a condiciones de Entorno de lenguaje.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1.

Respuesta del Programador: Busque el mensaje de error ERROR-TEXT en la Referencia y Guía de usuario de XML System Services para diagnosticar y solucionar el problema.

AZU0002S Se ha recibido el error "ERROR-TEXT" de la función de biblioteca dlopen de z/OS XL C/C++ mientras se intentaba cargar el módulo de caso de prueba "MODULE-NAME".

Explicación: zUnit utiliza las funciones de biblioteca XL C/C++ dlopen y dlsym para cargar módulos de caso de prueba de zUnit. La función de biblioteca dlopen carga el módulo de caso de prueba en la memoria. La función de biblioteca dlsym localiza un punto de entrada cuyo nombre coincide con el nombre de módulo de caso de prueba.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 2.

Respuesta del Programador: Verifique estos elementos:

- El módulo de caso de prueba se ha compilado y enlazado como una biblioteca de enlace dinámico (DLL).
- El nombre del módulo de carga coincide con el nombre de programa que se suministró en el archivo XML de configuración del ejecutor de pruebas.

Se esperan las siguientes opciones:

- Opciones de compilación COBOL: DLL y EXP.

- Opciones de compilación PL/I: RENT y LIMITS(EXTNAME(8)).
- Opciones de enlace: DYNAM=DLL y REUS=RENT.

AZU0003S Se ha recibido el error "ERROR-TEXT" de la función de biblioteca sldsym de z/OS XL C/C++ mientras se intentaba cargar la entrada "ENTRY-NAME" en el módulo de caso de prueba "MODULE-NAME".

Explicación: zUnit utiliza las funciones de biblioteca XL C/C++ dlopen y dlsym para cargar módulos de caso de prueba de zUnit. La función de biblioteca dlopen carga el módulo de caso de prueba en la memoria. La función de biblioteca dlsym localiza el punto de entrada cuyo nombre coincide con el nombre de módulo de caso de prueba.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 3.

Respuesta del Programador: Verifique estos elementos:

- El módulo de caso de prueba se ha compilado y enlazado como un archivo DLL.
- El nombre del módulo de carga coincide con el nombre de programa que se suministró en el archivo XML de configuración del ejecutor de pruebas.

Se esperan las siguientes opciones:

- Opciones de compilación COBOL: DLL y EXP.
- Opciones de compilación PL/I: RENT y LIMITS(EXTNAME(8)).
- Opciones de enlace: DYNAM=DLL y REUS=RENT.

AZU0004S El archivo XML de configuración del ejecutor de prueba suministrado "FILE-NAME" no especifica ningún caso de prueba que ejecutar.

Explicación: El archivo XML de configuración del ejecutor de prueba suministrado se analizó correctamente, pero no se encontraron elementos RunnerConfiguration/testCase válidos.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 4.

Respuesta del Programador: Añada al menos un elemento con XPath RunnerConfiguration/testCase al archivo XML de configuración del ejecutor de prueba y vuelva a iniciar el ejecutor de pruebas. Asegúrese de que cada elemento RunnerConfiguration/testCase contiene un atributo RunnerConfiguration/testCase/@moduleName.

AZU0005S Ha fallado un intento de inicializar el módulo de caso de prueba "MODULE-NAME".

Explicación: El ejecutor de prueba ha llamado satisfactoriamente a un punto de entrada en el módulo de caso de prueba MODULE-NAME, cuyo nombre coincide con el MODULE-NAME, para permitir la inicialización del caso de prueba. La API AZUTCINI no se ha iniciado en el punto de entrada o la llamada ha sido errónea.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 5.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que existe una llamada a la API AZUTCINI en el punto de entrada cuyo nombre coincide con MODULE-NAME. Si existe una llamada a la API AZUTCINI, revise una instancia del mensaje AZU1000S para determinar si se han proporcionado parámetros incorrectos a AZUTCINI.

AZU0006S Se ha recibido el error "ERROR-TEXT" de XML Toolkit for z/OS mientras se generaba el archivo XML de resultados del ejecutor de prueba "FILE-NAME".

Explicación: zUnit utiliza XML Toolkit for z/OS DOM implementation, C++ Edition, para modelar y generar el archivo XML de configuración del ejecutor de prueba. Las excepciones que DOM implementation lanza son detectadas por zUnit y se convierten a las condiciones de Entorno de lenguaje.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 6.

Respuesta del Programador: Busque el mensaje de error ERROR-TEXT en la Guía de usuario de XML Toolkit for z/OS para diagnosticar y solucionar el problema.

AZU1000S Se ha especifica un puntero no válido para la interfaz de programación de aplicaciones de "API-NAME" en el parámetro "PARM-NAME".

Explicación: Una interfaz de programación de aplicaciones denominada API-NAME ha detectado que el valor del puntero suministrado en un parámetro denominado PARM-NAME no es válido.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1000.

Respuesta del Programador: Asigne un valor de puntero válido al parámetro PARM-NAME antes de llamar a la API API-NAME.

AZU1001S Se ha especificado un valor no válido de "PARM-VALUE" para la interfaz de programación de aplicaciones de "API-NAME" en el parámetro "PARM-NAME".

Explicación: Una interfaz de programación de aplicaciones denominada API-NAME ha detectado que el valor otorgado a PARM-VALUE no es válido o está fuera de rango para el parámetro PARM-NAME.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1001.

Respuesta del Programador: Asigne un valor válido al parámetro PARM-NAME.

AZU1002S La prueba "TEST-NAME" ha fallado por una aserción. La prueba es un miembro de módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa.

Explicación: Una prueba denominada TEST-NAME ha fallado en módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME a causa de una llamada a la API de la aserción AZUASTFA. El módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1002.

Respuesta del Programador: Modifique la prueba TEST-NAME y vuelva a ejecutar el caso de prueba MODULE-NAME. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión que quiere ejecutar.

AZU1003S La prueba "TEST-NAME" ha fallado por una aserción. El texto "USER-TEXT" suministrado por el usuario está asociado a la aserción. La prueba es un miembro de módulo de caso de prueba "TEST-CASE-MODULE" que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa.

Explicación: Una prueba denominada TEST-NAME inició la interfaz de programación de aplicaciones de aserción AZUASTFM en un módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME. Se ha proporcionado el texto USER-TEXT en la llamada a la API AZUASTFM. El módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1003.

Respuesta del Programador: Modifique la prueba TEST-NAME y vuelva a ejecutar el módulo de caso de prueba MODULE-NAME. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1004S La prueba "TEST-NAME" ha fallado debido a un error inesperado "ERROR-TEXT". La prueba es un miembro de módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa.

Explicación: Una prueba denominada TEST-NAME ha detectado un error inesperado (por ejemplo, SOC4) en un módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME. El texto del error se da como ERROR-TEXT. El módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1004.

Respuesta del Programador: Modifique la prueba TEST-NAME y vuelva a ejecutar el módulo de caso de prueba MODULE-NAME. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1005S El módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ha fallado porque han fallado TEST-FAIL-COUNT de TEST-TOTAL-COUNT pruebas debido a aserciones o errores inesperados.

Explicación: Un módulo de caso de prueba

denominado MODULE-NAME ha fallado porque al menos uno de sus miembros ha fallado debido a una aserción o aun error inesperado. Este módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1005.

Respuesta del Programador: Modifique las pruebas del módulo de casos de prueba MODULE-NAME y vuelva a ejecutar el módulo de casos de prueba. Antes de este mensaje se emite al menos una instancia del mensaje AZU1002S, AZU1003S o AZU1004S. Consulte las instancias de AZU1002S, AZU1003S o AZU1004S que se muestran antes de este mensaje para determinar qué pruebas han fallado en el módulo de caso de prueba. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1006S El módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ya ha añadido una prueba con el nombre "TEST-NAME".

Explicación: Ya se ha añadido una prueba con el nombre TEST-NAME al módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME en una llamada anterior a la API AZUTCINI.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1006.

Respuesta del Programador: Proporcione un nombre exclusivo para cada prueba del módulo de caso de prueba cuando llame a la API AZUTCINI. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1007S La prueba "TEST-NAME" del módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ya ha hecho referencia una entrada de prueba con dirección 0xENTRY-ADDR.

Explicación: Ya se ha añadido una prueba con la dirección de entrada ENTRY-ADDR al módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME en una llamada anterior a la API AZUTCINI.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1007.

Respuesta del Programador: proporcione la dirección de una entrada a la que no se haya hecho ya referencia en un llamada anterior a la API AZUTCINI. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1008S Un intento de inicializar el módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ha fallado porque el módulo de caso de prueba ya se había inicializado.

Explicación: Ha fallado un intento duplicado de inicializar un módulo de caso de prueba. La señal de caso de prueba que se proporciona a la API AZUTCINI indica que el módulo de caso de prueba MODULE-NAME se ha iniciado correctamente en una llamada previa a la API.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1008.

Respuesta del Programador: Corrija el módulo de caso de prueba para que no llame a la API AZUTCINI varias veces. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1009S El módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ha fallado porque no ha añadido al menos una prueba utilizando la API AZUTCADD.

Explicación: Un módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME no ha añadido ninguna prueba utilizando la API AZUTCADD cuando el ejecutor de pruebas llamó a la entrada ADDTESTS. Este módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1009.

Respuesta del Programador: Modifique el módulo de caso de prueba MODULE-NAME para añadir al menos una prueba cuando el ejecutor de pruebas llame a la

entrada ADDTESTS. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1010S El módulo de caso de prueba "MODULE-NAME", que define un nombre de caso de prueba "TEST-CASE-NAME" y un identificador "TEST-CASE-ID" cuando se inicializa, ha detectado un error inesperado "ERROR-TEXT" fuera de una entrada de prueba.

Explicación: Un módulo de caso de prueba denominado MODULE-NAME ha detectado un error inesperado fuera de una entrada de prueba, posiblemente en las entradas ADDTESTS, SETUP o TEARDOWN. Este módulo de caso de prueba define un nombre de caso de prueba TEST-CASE-NAME y un UUID TEST-CASE-UUID cuando inicia la API AZUTCINI durante la inicialización.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1010.

Respuesta del Programador: Busque errores lógicos en las entradas ADDTESTS, SETUP y TEARDOWN. Revise la entrada cuyo nombre coincide con MODULE-NAME (la entrada que se espere que llame a la API AZUTCINI) en busca de errores lógicos. Utilice el UUID para asegurarse de que el módulo de caso de prueba que se localizó utilizando el orden de búsqueda MVS estándar tiene la versión más reciente o la versión que quiere ejecutar.

AZU1011S Se ha producido un error interno en la API "API-NAME". Compruebe que los parámetros suministrados a la API son del tipo (por ejemplo, puntero) y modo (por ejemplo, por valor) correctos.

Explicación: Una API denominada API-NAME ha detectado un error interno. Este error puede producirse cuando existe una falta de coincidencia de interfaz entre el programa de llamada y la interfaz de programación de aplicaciones; por ejemplo, un parámetro por valor que se pasa accidentalmente por referencia.

Acción del Sistema: El sistema señala una excepción Entorno de lenguaje con un identificador de recurso AZU, una gravedad 3 y un número de mensaje 1011.

Respuesta del Programador: Compruebe que el programa de llamada pasados los parámetros necesarios a la interfaz de programación de aplicaciones. Compruebe que los parámetros por valor se pasan por valor y los parámetros por referencia se pasan por referencia.

Capítulo 21. Mensajes del conjunto de herramientas de desarrollo de SCLM

Estos mensajes pertenecen al conjunto de herramientas de desarrollo de SCLM de Rational Developer for z Systems.

BWB00001 ERROR en asignación/escritura en:

Explicación: Ha fallado un intento de escribir la entrada del parámetro de cliente en un conjunto de datos temporales.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para determinar posibles errores.

BWB00003 La función siguiente ha fallado:

Explicación: Indica qué solicitud de operación o función ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00004 La inicialización de ISPF ha fallado

Explicación: La sesión ISPF/SCLM no se ha podido inicializar. Se ha detenido el proceso.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00005 Revise las propiedades de ISPF y la biblioteca de carga

Explicación: Se trata de un mensaje de error adicional para indicar un motivo para el error de inicialización de ISPF/SCLM.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debe revisar el archivo de configuración ISPF.conf del directorio que apunta a CGI_ISPCONF en rsed.envvars para determinar si se han definido las asignaciones de conjuntos de datos ISPF correctas.

BWB00006 Asegúrese de que el conjunto de datos de biblioteca de carga tiene autorización APF

Explicación: El conjunto de datos Loadlib de SCLM Developer Toolkit puede no estar autorizado por APF, lo que provoca un fallo de inicialización de ISPF/SCLM.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que asegurarse de que Loadlib está autorizado por APF o de que no se han incluido conjuntos de datos no autorizados por APF.

BWB00007 El servicio ISPF o SCLM han finalizado anormalmente

Explicación: Un error interno ISPF/SCLM ha provocado que la sesión termine. La solicitud de función se ha cancelado.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para determinar posibles errores.

BWB00008 Revise las anotaciones para obtener detalles de error

Explicación: Revise el registro de operaciones de cliente para ver más mensajes o análisis del error.

Respuesta del Usuario: Para ver el registro de operaciones, pulse con el botón derecho en la vista SCLM y seleccione **Registro de operaciones**.

BWB00009 Error al leer el archivo de configuración ISPF.conf

Explicación: ISPF.conf debería estar ubicado en el directorio especificado por CGI_ISPCONF en rsed.envvars.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar el directorio especificado para asegurarse de que ISPF.conf existe y de que el usuario tiene acceso de lectura en él.

BWB00010 Asegúrese de que el archivo existe en el directorio especificado por la variable de entorno CGI_ISPCONF establecida en la configuración del servidor

Explicación: Los archivos de configuración como ISPF.conf deberían estar ubicados en el directorio especificado por CGI_ISPCONF en rsed.envvars.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar el directorio especificado para asegurarse de que ISPF.conf existe y de que el usuario tiene acceso de lectura en él.

BWB00011 Si el error se ha producido en la tabla ISPSPROF, puede que una sesión en segundo plano ya esté utilizando el conjunto de datos de perfil

Explicación: Se han iniciado dos sesiones simultáneas

que utilizan el mismo conjuntos de datos de perfil ISPF.

Respuesta del Usuario: Compruebe que no se está ejecutando otra sesión al mismo tiempo que evita que se establezca esta sesión.

BWB00012 Error en asignación de conjunto de datos ISPF: consulte el mensaje de error que figura a continuación:

Explicación: Se ha producido un error en una de las asignaciones de conjunto de datos ISPF. Se muestra un mensaje de error de asignación específico.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar ISPF.conf para asegurarse de que los nombres DD de ISPF y los conjuntos de datos ISPF son correctos.

BWB00013 Error en asignación de los siguientes nombres de conjunto de datos y DD:

Explicación: El siguiente conjunto de datos no pudo asignarse a ese nombre DD.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar el controlador de dispositivo (DD) y la asignación de conjunto de datos (ISPF.conf).

BWB00014 Compruebe que el archivo de configuración de ISPF ISPF.conf del host sea correcto

Explicación: Se ha producido un error en la asignación de conjunto de datos ISPF.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar ISPF.conf para asegurarse de que los nombres DD de ISPF y los conjuntos de datos ISPF son correctos.

BWB00015 * Edición cancelada *****

Explicación: El procesamiento EDIT se ha cancelado debido a un error.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00016 El grupo seleccionado no está en la jerarquía de grupos de desarrollo

Explicación: El grupo seleccionado no es válido porque no reside en la jerarquía de desarrollo del usuario.

Respuesta del Usuario: Elija un grupo válido para operar desde un grupo de desarrollo distinto.

BWB00017 No es posible localizar el conjunto de datos para:

Explicación: Se ha producido un error al localizar un conjunto de datos válido para ese proyecto/grupo/tipo en concreto.

Respuesta del Usuario: El administrador SCLM tiene que comprobar que existe un conjunto de datos válido para ese proyecto/grupo/tipo.

BWB00018 * Edición/examen cancelado ******

Explicación: Se ha producido un error en EDIT/BROWSE y se ha cancelado la función.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00019 El miembro seleccionado reside en un grupo más bajo de la jerarquía

Explicación: No se puede editar el miembro desde el grupo seleccionado porque en la jerarquía existe un miembro con el mismo nombre en un grupo inferior.

Respuesta del Usuario: Seleccione un miembro de un grupo de jerarquía inferior. Es posible que quiera sincronizar la vista del entorno de desarrollo integrado (IDE) con el repositorio SCLM, o volver a llenar la vista del desarrollador SCLM Do la vista de explorador SCLM.

BWB00020 El miembro debe seleccionarse del grupo:

Explicación: Un mensaje adicional que indica qué miembro hay que seleccionar para esta operación.

Respuesta del Usuario: Seleccione el miembro recomendado y repita la función.

BWB00021 Discrepancia de vistas de repositorio

Explicación: La vista del repositorio del usuario y el SCLM no están sincronizados.

Respuesta del Usuario: Sincronice la vista del entorno de desarrollo integrado (IDE) con el repositorio SCLM, o volver a llenar la vista del desarrollador SCLM Do la vista de explorador SCLM.

BWB00022 Vuelva a filtrar utilizando la vista Llenar proyecto SCLM o resincronice la vista del IDE

Explicación: La vista del repositorio o del IDE no está sincronizada con el SCLM.

Respuesta del Usuario: Vuelva a llenar el proyecto si el modo del explorador o del desarrollador no están

sincronizados. De lo contrario vuelva a sincronizar la vista del IDE.

BWB00023 * La función Añadir miembro nuevo se ha cancelado *****

Explicación: La función Añadir miembro nuevo ha sido cancelado debido a errores.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00024 El miembro no reside en el grupo de desarrollo del usuario

Explicación: Se ha producido una operación SCLM no válida porque el miembro no reside en el grupo de desarrollo del usuario.

Respuesta del Usuario: Seleccione un miembro válido.

BWB00025 * No hay ningún miembro que examinar *****

Explicación: No se ha encontrado un miembro SCLM con texto válido.

Respuesta del Usuario: Ninguno

BWB00026 * La copia de miembro en HFS ha fallado *****

Explicación: La operación implica copiar el miembro en el sistema de archivos jerárquico (HFS) de z/OS. Esta operación ha fallado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de más explicaciones sobre este error.

BWB00027 La edición ha fallado - anomalía de copia:

Explicación: Una copia del miembro SCLM en un conjunto de datos temporal ha fallado como parte de una función EDIT.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para obtener más información.

BWB00028 Error devuelto en bloqueo de miembro

Explicación: El bloqueo SCLM sobre el miembro de edición ha fallado. Es posible que otro usuario haya bloqueado el miembro para edición.

Respuesta del Usuario: Utilice la acción Ver estado SCLM para determinar si el miembro está bloqueado por otro usuario.

BWB00029 Miembros formateados en binario no válidos para edición

Explicación: Los miembros de tipo de objeto binario de NON-EDIT no pueden seleccionarse para EDIT. Función cancelada.

Respuesta del Usuario: Ninguno

BWB00030 * La copia en HFS ha fallado *****

Explicación: La operación implica copiar el miembro en el sistema de archivos jerárquico (HFS) de z/OS. Esta operación ha fallado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de más explicaciones sobre este error.

BWB00031 * Error en conversión ASCII/EBCDIC *****

Explicación: Se ha producido un error en la conversión de ASCII a EBCDIC cuando se comprobaba un archivo.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el archivo que se va a incorporar no está vacío y de que no contiene caracteres no válidos. De lo contrario, las páginas de códigos ASCII EBCDIC utilizadas tienen que verificarse.

BWB00032 * Error en copia de miembro a SCLM *****

Explicación: El miembro que se está incorporando no se ha copiado correctamente en el conjunto de datos MVS. La operación ha fallado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de más explicaciones sobre este error.

BWB00033 * La función de guardar ha fallado *****

Explicación: La función SAVE ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00034 * Función de guardar cancelada *****

Explicación: La función de incorporación al SCLM se ha cancelado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el motivo.

BWB00035 El miembro no se ha bloqueado anteriormente para edición

Explicación: Asociado a la función SAVE/CHECK-IN en la que antes hay que bloquear un miembro o extraerlo del SCML.

Respuesta del Usuario: El usuario tiene que bloquear o extraer antes el miembro utilizando la función EDIT.

BWB00036 Error devuelto desde estado ACCTINFO en miembro

Explicación: La función solicitada realiza internamente una función SCLM ACCTINFO que ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error. Compruebe la validez del miembro.

BWB00037 * La función de guardar ha sido satisfactoria *****

Explicación: La operación de incorporación o SAVE se ha realizado correctamente.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00038 Error devuelto en SAVE para:

Explicación: Recoge detalles sobre miembros de la solicitud SAVE que ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00039 Supresión satisfactoria para el miembro:

Explicación: El miembro seleccionado se ha suprimido correctamente.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00040 La supresión ha fallado para el miembro:

Explicación: La función Suprimir ha fallado para el miembro solicitado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00041 Error devuelto en supresión

Explicación: El mandato de supresión de SCLM ha devuelto un código de retorno no cero.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00042 Consulte el archivo de anotaciones para obtener mensajes informativos

Explicación: El registro de operaciones puede incluir mensajería adicional.

Respuesta del Usuario: Para ver el registro de operaciones, pulse con el botón derecho y seleccione el registro de operaciones.

BWB00043 El desbloqueo ha fallado para el miembro:

Explicación: El mandato desbloquear de SCLM en una solicitud de cancelar EDIT ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise el estado de SCLM del miembro.

BWB00044 Desbloqueo satisfactorio para el miembro:

Explicación: Un miembro bloqueado previamente para EDIT se ha desbloqueado correctamente.

Respuesta del Usuario: Ninguno.

BWB00045 La asignación de conjunto de datos de parámetros de construcción ha fallado

Explicación: El conjunto de datos temporaluserid.SCLMDT.VCMISPF.IDnnnnnn que contiene los parámetros de compilación no se ha podido asignar. El proceso ha terminado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00046 No se pueden leer los parámetros de construcción

Explicación: Se ha asignado el conjunto de datos temporales que contiene los parámetros de compilación pero se ha producido un error de lectura o el conjunto de datos está vacío.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de más explicaciones sobre este error.

BWB00047 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de mensajes de construcción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de mensaje de compilación. El proceso ha continuado.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de mensaje de compilación especificado por el usuario mediante la solicitud de compilación. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00048 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de informe de construcción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de informe de compilación. El proceso ha continuado.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de informe de compilación especificado por el usuario mediante la solicitud de compilación. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00049 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de lista de construcción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de lista de compilación. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de lista de compilación especificado por el usuario mediante la solicitud de compilación. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00050 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de salida de construcción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de salida de compilación. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de salida de compilación especificado por el usuario mediante la solicitud de compilación. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00051 La construcción ha fallado

Explicación: La solicitud de construcción ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error adicionales y el registro de operaciones para determinar el error.

BWB00052 Error al leer los mensajes de construcción

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos de mensaje de compilación.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00053 Error al leer el informe de construcción

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos de informe de compilación.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00054 Error al leer el listado de construcción

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos de listado de compilación.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00055 Error al leer el informe J2EEBLD

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos de informe J2EEBLD de compilación.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00056 Error de esqueleto BATCH (error de personalización del administrador)

Explicación: No se han podido incluir los esquemas por lotes de SCLM FLMDSU\$ FLMB\$. El proceso de compilación termina.

Respuesta del Usuario: Revise el mensaje BWB00057.

BWB00057 Compruebe el esqueleto SCLMDT concatenado en ISPSLIB según lo especificado en el archivo ISPF.conf

Explicación: mensajería ampliada del mensaje BWB00056.

Respuesta del Usuario: El programador de sistemas tiene que comprobar que los esqueletos SCLM base están asignados a ISPSLIB en el archivo de configuración HFS ISPF.conf.

BWB00058 No se ha devuelto información de sometimiento de BATCH

Explicación: EL TSO no ha devuelto ni capturado información del trabajo por lotes.

Respuesta del Usuario: Revise el SYSLOG de MVS para determinar si se ha sometido un trabajo por lotes correctamente o si el trabajo reside en una cola SDSF.

BWB00059 * Promoción cancelada *****

Explicación: Se ha cancelado la función de ascenso.

Respuesta del Usuario: Revise el mensaje BWB00016.

BWB00060 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de mensajes

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos temporales para recibir mensajes SERID.SCLMDT.DTnnnn.FLMMSG\$ de SCLM. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema

debería revisar el registro de operaciones o de MVS en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00061 La asignación de conjunto de datos de parámetros de promoción ha fallado

Explicación: El conjunto de datos temporaluserid.SCLMDT.VCMISPF.IDnnnnnn que contiene los parámetros de ascenso no se ha podido asignar. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00062 No se puede leer el conjunto de datos de parámetros de promoción

Explicación: Se ha asignado el conjunto de datos temporales que contiene los parámetros de ascenso pero se ha producido un error de lectura o el conjunto de datos está vacío.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de más explicaciones sobre este error.

BWB00063 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de mensajes de promoción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de mensaje de ascenso. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de mensaje de ascenso especificado por el usuario mediante la solicitud de ascenso. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00064 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de informe de promoción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de informe de ascenso. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de informe de ascenso especificado por el usuario mediante la solicitud de ascenso. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00065 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de salida de promoción

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de salida de ascenso. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de salida de ascenso especificado por el usuario mediante la solicitud de ascenso. Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00066 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos de mensajes de código de autorización

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos de mensaje de código de autenticación temporal USERID.SCLMDT.AUTHMSG. El proceso continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el SYSLOG de MVS para ver si se han cometido infracciones de seguridad.

BWB00067 Asegúrese de que la construcción ha sido satisfactoria

Explicación: Error de ascenso. Una posible razón es un mapa de compilación no válido.

Respuesta del Usuario: Revise la solicitud de compilación anterior o consulte el mapa de compilación.

BWB00068 Breeze está configurado para este proyecto, consulte las anotaciones de los mensajes de Breeze

Explicación: Se ha establecido el distintivo Breeze, revise los mensajes Breeze en el registro de operaciones.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00069 Error al leer los mensajes de promoción

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos de mensaje de ascenso.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00070 Error al leer el informe de promoción

Explicación: Error al leer el informe de ascenso.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para una asignación de conjunto de datos correcta.

BWB00071 La operación Llenar vista de proyecto ha fallado

Explicación: La inicialización del proyecto ha fallado o el grupo de desarrollo especificado no es válido para el proyecto.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes SCLM adicionales en el registro de operaciones y compruebe los parámetros de filtro, de filtro y de grupo de desarrollo.

BWB00072 **Se está leyendo ARCHDEF directamente, ya que no se ha encontrado BLDMP**

Explicación: Al llenar el proyecto con ARCHDEF se generará la solicitud mediante DBUTIL y la correlación de compilación para ARCHDEF. Si no existe una correlación de compilación (por ejemplo, no se ha compilado ARCHDEF) los miembros se leerán directamente desde ARCHDEF.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00073 **Solo se listan los miembros de la jerarquía más baja (más reciente)**

Explicación: Adicional al mensaje BWB00072. Dado que no hay una correlación de compilación ARCHDEF a partir de la cual generar el informe, solo se llenará el informe de los miembros de los grupos inferiores de la jerarquía.

Respuesta del Usuario: Si no es aceptable utilice un filtro de proyecto de llenado distinto a ARCHDEF o compile ARCHDEF primero para llenar la lista completa.

BWB00074 **No se ha devuelto información de vista de proyectos**

Explicación: No se ha devuelto información sobre el proyecto utilizando los filtros especificados.

Respuesta del Usuario: Revise los parámetros de filtro.

BWB00075 **Revise los parámetros de filtro**

Explicación: Información para el mensaje BWB00074.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00076 **La siguiente inclusión de ARCHDEF no se ha encontrado en la jerarquía:**

Explicación: Se ha encontrado una sentencia INCLD para un miembro en el ARCHDEF seleccionado pero el miembro no se ha encontrado en ningún grupo por encima de la jerarquía de desarrollo.

Respuesta del Usuario: Si el miembro no es válido, elimínalo del ARCHDEF.

BWB00077 ***** La función de actualización ha fallado *****

Explicación: La función de actualización ha fallado porque no se ha podido bloquear al miembro para edición/actualización.

Respuesta del Usuario: Revise el estado SCLM del miembro.

BWB00078 **Error devuelto en LOCK**

Explicación: No se ha podido obtener el bloqueo sobre el miembro para EDIT o Update. Es posible que el miembro ya esté bloqueado (o haya sido extraído) por otro usuario.

Respuesta del Usuario: Revise el estado SCLM del miembro.

BWB00079 ***** Función de actualización cancelada *****

Explicación: La actualización se ha cancelado porque el miembro no estaba bloqueado anteriormente para edición.

Respuesta del Usuario: Revise el estado SCLM del miembro.

BWB00080 **El miembro no se ha bloqueado anteriormente para edición**

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la función.

BWB00081 ***** La función de actualización ha sido satisfactoria *****

Explicación: La función se ha completado correctamente.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00082 ***** La recuperación de AUTHCODE ha fallado *****

Explicación: No se puede recuperar authcode en el miembro seleccionado.

Respuesta del Usuario: Revise el estado SCLM del miembro. Revise los mensajes SCLM que aparezcan en el registro de operaciones.

BWB00083 ***** La actualización de AUTHCODE ha fallado *****

Explicación: Ha fallado la actualización de authcode en el miembro. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Revise el estado SCLM del miembro. Revise los mensajes SCLM que aparezcan en el registro de operaciones.

BWB00084 ***** El mandato VERINFO ha fallado *****

Explicación: La solicitud VERINFO ha fallado con un código de retorno > 8.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes SCLM que aparezcan en el registro de operaciones.

BWB00085 **No se han encontrado registros de versión coincidentes con los criterios indicados**

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

BWB00086 ***** El mandato VERRECOV ha fallado *****

Explicación: Una solicitud de recuperar versión ha fallado con un código de retorno > 0.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes SCLM que aparezcan en el registro de operaciones.

BWB00087 ***** El mandato VERDEL ha fallado *****

Explicación: Una solicitud de suprimir versión ha fallado con un código de retorno > 0.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes SCLM que aparezcan en el registro de operaciones.

BWB00088 **Error grave en rutina de búsqueda de catálogo**

Explicación: Se ha producido un error en el programa de búsqueda del Catálogo IGGCSI00 con una solicitud de lista de proyecto.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones y de MVS en busca de mensajes de error adicionales. Vuelva a intentar la solicitud.

BWB00089 **Aviso - No se han devuelto proyectos en el filtro:**

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Revise la solicitud del filtro de proyecto.

BWB00090 **Error al leer la tabla convertible:**

Explicación: Se ha producido un error al leer la tabla de conversión. El proceso continúa, pero habrá errores en las actualizaciones y recuperaciones de nombre largo a nombre abreviado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que verificar que el nombre de la tabla de conversión sea correcto: variable _SCLMDT_TRANTABLE en el archivo de configuración rsed.envvars. Ejecute el IVP de instalación para verificar la instalación.

BWB00091 **La conversión del nombre largo/corto puede contener errores**

Explicación: Se ha producido un error anterior con el archivo de traducción demnombre largo a nombre abreviado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00092 **Error al leer el archivo:**

Explicación: No se ha podido leer el archivo HFS que contiene los archivos que se van a migrar. La migración termina.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00093 **Error devuelto desde asignación de archivo SCLMINFO**

Explicación: Error al asignar el conjunto de datos temporales nuevo userid.vcm.temp.projinf DCB: SPACE(1,1,20) TRKS RECFM(FB) LRECL(40) BLKSIZE(27960) VIO

Respuesta del Usuario: Revise el SYSLOG de MVS para ver más mensajes sobre el error de asignación.

BWB00094 **Error devuelto desde asignación de archivo SCLMLOAD**

Explicación: No se ha podido asignar DISP=SHR al conjunto de datos Project.projdefs.load.

Respuesta del Usuario: Determine si existe el conjunto de datos Project.projdefs.load, donde "project" hace referencia al nombre de proyecto especificado.

BWB00095 **Error devuelto en llamada a ISRFLMGI**

Explicación: No se puede llamar al módulo de ISPF/SCLM ISRFLMGI para recuperar información de grupo para el proyecto.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00096 **No se puede reasignar SCLMINFO (no se han devuelto grupos)**

Explicación: No se ha podido asignar el conjunto de datos temporales para la recuperación de información de grupo de proyecto.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00097 No se puede leer SCLMINFO (no se han devuelto grupos)

Explicación: No se ha podido leer el conjunto de datos temporales SCLMINFO asignado. No se devolverá información del proyecto.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00098 No se puede recuperar la lista de grupos del proyecto especificado

Explicación: No se ha devuelto información de grupo para el proyecto seleccionado por un fallo de función.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00099 Mapa de construcción suprimido para el miembro:

Explicación: La solicitud de supresión se ha realizado correctamente. Mapa de construcción suprimido.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00100 El ID de trabajo debe tener un nombre de trabajo válido en la solicitud

Explicación: No se ha transferido ningún nombre de trabajo en la solicitud de estado JOB con JOBID.

Respuesta del Usuario: Vuelva a intentarlo con un nombre de JOB válido.

BWB00101 No se ha especificado el nombre del trabajo. Se utilizará su ID de usuario de forma predeterminada.

Explicación: No se han pasado datos del nombre del trabajo/ID de trabajo. La función informará de todos los trabajos cuyo nombre de trabajo comience por USERID.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00102 Para la recuperación de trabajos, hay que proporcionar un nombre y un ID de trabajo válidos

Explicación: No se ha especificado un nombre de trabajo/identificador de trabajo válido para la recuperación de salida de trabajo.

Respuesta del Usuario: Vuelva a intentarlo con un nombre de trabajo/ID de trabajo válido.

BWB00103 No se ha encontrado la salida del trabajo

Explicación: El trabajo por lotes solicitado no estaba en la cola de SDSF.

Respuesta del Usuario: Compruebe en z/OS en SDSF si el trabajo por lotes aún reside en una cola de salida o si se ha depurado.

BWB00104 Aviso - Consulte los mensajes adicionales de SCLM

Explicación: Se han emitido mensajes de aviso SCLM adicionales.

Respuesta del Usuario: Consulte los mensajes SCLM adicionales en el registro de operaciones.

BWB00105 Error - SCLM no puede cargar la tabla SCLM

Explicación: Error en la llamada SCLMINFO para el proyecto o la definición de proyecto.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el proyecto y la definición de proyecto son válidos.

BWB00106 Compruebe que la definición de proyecto siguiente sea válida:

Explicación: Amplía el mensaje BWB00105.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el proyecto y la definición de proyecto son válidos.

BWB00107 Error - Se ha sobrepasado el límite máximo de ID de aplicación

Explicación: La solicitud SCLMINFO ha devuelto el código de retorno 12.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el proyecto y la definición de proyecto son válidos. Informe al administrador de SCLM del error.

BWB00108 Errores al inicializar el proyecto:

Explicación: Amplía el mensaje BWB00107.

Respuesta del Usuario: Mensaje de referencia BWB00107.

BWB00109 Error - Se ha cargado una versión no válida de la tabla SCLM

Explicación: La solicitud SCLMINFO ha devuelto el código de retorno 16.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el proyecto y la definición de proyecto son válidos. Informe al administrador de SCLM del error.

BWB00110 Error - Se ha pasado una lista de parámetros no válida al servicio SCLMINFO

Explicación: La solicitud SCLMINFO ha devuelto el código de retorno 32.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el proyecto y la definición de proyecto son válidos. Informe al administrador de SCLM del error.

BWB00111 Error - Consulte el manual de mensajes de SCLM sobre los códigos SCLMINFO

Explicación: Los mensajes SCLM ofrecen información adicional sobre los códigos de retorno de SCLMINFO.

Respuesta del Usuario: Revise el manual de mensajes SCLM.

BWB00112 No hay entradas específicas de proyecto en el archivo de configuración del proyecto:

Explicación: El archivo SITE.conf no se ha adaptado para su utilización.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00113 La asignación de conjunto de datos de parámetros de migración ha fallado

Explicación: El conjunto de datos MIGRATE temporalUSERID.SCLMDT.VCMISPF.IDnnnnnn no se ha podido asignar. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00114 La lectura de los parámetros de migración ha fallado

Explicación: Error al leer el conjunto de datos del parámetro asignado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00115 Error en directorio:

Explicación: Error al crear o ubicar el directorio especificado en HFS que se utiliza para procesar la función actual.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería revisar el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00116 El mandato PUT ha fallado para lo siguiente:

Explicación: Ha fallado una copia de un miembro de un conjunto de datos SCLM en un directorio HFS.

Respuesta del Usuario: Compruebe el estado SCLM del miembro. Revisa el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00117 Error: se ha alcanzado el umbral de 5 errores en la copia

Explicación: Se ha producido un umbral de error de 5 copias de miembro erróneas entre SCLM y el directorio HFS en los conversores de compilación Java/J2ee. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales. Solucione el problema y repita la solicitud de función.

BWB00018 Errores en conversiones de página de códigos - Revise el archivo de anotaciones

Explicación: Se han producido errores en las conversiones de la página de códigos ASCII/EBCDIC.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00119 El mandato JAR no ha podido crear:

Explicación: Se ha producido un error al crear un archivo JAR de Java. Esta función utiliza Java para convertir un archivo zip en JAR para transferir archivos por la red.

Respuesta del Usuario: Revisa el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales. El programador del sistema tiene que asegurarse de que existe una vía de acceso Java válida en rsed.envvars y comprobar si hay problemas de espacio en el directorio WORKAREA del usuario.

BWB00120 JAVA_PATH en el archivo httpd.env o rsed.envvars puede no ser válido. Consulte con su administrador.

Explicación: Se ha producido un error al iniciar un mandato Java.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que asegurarse de que existe una vía de acceso Java válida en httpd.env para el servidor HTTP.

BWB00121 Error encontrado en informe DBUTIL - Revise el archivo de anotaciones

Explicación: Se ha producido un error con una solicitud SCLM DBUTIL para crear una lista de miembros. Pueden mostrarse más mensajes.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00122 El filtro no ha devuelto información de proyectos.

Explicación: La lista de filtro USER especificada no ha devuelto información sobre el proyecto.

Respuesta del Usuario: Revise los parámetros de filtro y vuelva a intentarlo.

BWB00123 Importación satisfactoria de SCLM para el siguiente número de miembros:

Explicación: Este mensaje es informativo.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00124 No hay archivos que migrar en el archivo de migración especificado:

Explicación: No se han encontrado archivos para migrar.

Respuesta del Usuario: Si hay un error, revise el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00125 Convenio de denominación de host no válido para:

Explicación: El archivo que se va a almacenar se está almacenando con un lenguaje que no permite nombres largos pero el archivo tiene un nombre que no es un nombre de miembro de host válido. Los nombres de miembro de host tienen que tener caracteres o menos.

Respuesta del Usuario: Si el archivo tiene que almacenarse como tipo de lenguaje largo, es decir, convertido a nombre abreviado, asegúrese de que el tipo de lenguaje coincide con las palabras clave LONGLANG en TRANSLATE.conf (consulte al administrador).

BWB00126 Conversión de nombre corto no válida para:

Explicación: Se ha producido un error al convertir un nombre de archivo largo en un nombre abreviado. SCLM utiliza el nombre abreviado para almacenar el archivo como miembro de una biblioteca SCLM.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver si hay más errores. Informe al

administrador del sistema o al administrador SCLM de este problema.

BWB00127 Compruebe los permisos de acceso en la tabla convertible:

Explicación: Mensaje redundante.

Respuesta del Usuario: Se ignora.

BWB00128 Se ha alcanzado el umbral de errores en el nombre corto

Explicación: Se ha alcanzado el umbral de error de 5 conversiones erróneas de nombre abreviado, se termina el proceso de migración.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver si hay más errores. Informe al administrador del sistema o al administrador SCLM de este problema.

BWB00129 El miembro que se está migrando ya existe: no se ha migrado. Miembro:

Explicación: Se ha intentado realizar la operación de migración en un miembro cuando el miembro ya existe en la jerarquía de grupo y no se ha utilizado la opción de forzado.

Respuesta del Usuario: Si es necesario, se puede forzar a los miembros a migrar definiendo el distintivo "forzar" en el panel de migración. Aviso: no se aconseja hacer esto porque se debería utilizar el proceso de extracción/incorporación habitual. La migración forzada puede provocar que se sobrescriban los miembros que ya existen en SCLM.

BWB00130 La copia ha fallado:

Explicación: Ha fallado la copia de un miembro SCLM del HFS a un conjunto de datos SCLM.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que comprobar que los datos de salida definidos son válidos y que no hay problemas de espacio ni infracciones de seguridad.

BWB00131 Consulte las SYSLOG de MVS para conocer las posibles violaciones de seguridad

Explicación: Informativo: amplía BWB00130.

Respuesta del Usuario: Informe al programador del sistema de este mensaje.

BWB00132 Se ha alcanzado el umbral de 20 errores en la copia

Explicación: En una migración o importación se ha alcanzado el umbral de error de 20 para los fallos de copia de HFS a SCLM. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver si hay más errores. Informe al administrador del sistema o al administrador SCLM de este problema.

BWB00133 Error al leer los mensajes de migración

Explicación: Se ha producido un error en un proceso de migración al leer el conjunto de datos de mensaje. El proceso continúa, pero los mensajes no se incluirán en la salida que se muestra.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00134 Migración satisfactoria de SCLM para el siguiente número de archivos:

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00135 Conjunto de datos de mensajes de migración:

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00136 Conjunto de datos de informe de migración:

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00137 Migración no satisfactoria de SCLM para el siguiente número de archivos:

Explicación: Se ha producido una serie de errores en varios archivos durante el proceso de migración y se recogen aquí. La migración puede haber sido parcialmente satisfactoria en algunos archivos/miembros.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00138 Consulte el conjunto de datos de mensajes de migración:

Explicación: Los mensajes de migración se han grabado en este conjunto de datos de z/OS para futuras referencias.

Respuesta del Usuario: Revise el conjunto de datos de migración si es necesario.

BWB00139 Error de actualización de SCLM para la definición de arquitectura de proyecto:

Explicación: Se ha seleccionado un ARCHDEF que se iba a actualizar con los nombres de los miembros migrados, pero el ARCHDEF no se ha podido actualizar.

Respuesta del Usuario: Compruebe si hay errores el ARCHDEF seleccionado en SCLM y compruebe si hay errores adicionales en el registro de operaciones. Es posible que haya que actualizar Archdef manualmente con miembros si es necesario.

BWB00140 Se ha actualizado la siguiente ARCHDEF de proyecto:

Explicación: Informativo: el ARCHDEF se ha actualizado correctamente con los nombres de los miembros migrados.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00141 Se ha producido un error al leer ARCHDEF:

Explicación: El miembro ARCHDEF que se va a actualizar con miembros de migración ya existe pero la lectura ha fallado. La migración continúa sin la actualización de ARCHDEF.

Respuesta del Usuario: Compruebe la validez del ARCHDEF seleccionado. Es posible que haya que actualizar Archdef manualmente con miembros si es necesario.

BWB00142 Se ha producido un error al actualizar ARCHDEF:

Explicación: Se ha seleccionado un ARCHDEF para añadir miembros de migración a pero la actualización de SCLM en el ARCHDEF ha fallado. Asignación errónea del miembro ARCHDEF a nivel de desarrollo.

Respuesta del Usuario: Compruebe si hay errores el ARCHDEF seleccionado en SCLM y compruebe si hay errores adicionales en el registro de operaciones. Es posible que haya que actualizar Archdef manualmente con miembros si es necesario.

BWB00143 UNJAR ha fallado en el archivo siguiente:

Explicación: Se ha producido un error al descomprimir un archivo utilizando el mandato JAR de Java. Esta función utiliza Java para realizar UNJAR sobre un archivo zip para transferir archivos por la red.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales. El programador del sistema tiene que asegurarse de que existe una vía de acceso Java válida en rsed.envvars y

comprobar si hay problemas de espacio en el directorio WORKAREA del usuario.

BWB00144 El administrador del sistema debería comprobar la variable `_SCLMDT_CONF_HOME` en `rsed.envvars`

Explicación: Es posible que la variable `_SCLMDT_CONF_HOME` especificada en el archivo `rsed.envvars` no sea correcta. Esta variable de entorno determina la vía de acceso del directorio en la que residen los archivos de configuración de SCLM Developer Toolkit.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que investigar la configuración de `_SCLMDT_CONF_HOME` en `rsed.envvars`.

BWB00145 `J2EPUT` en `httpd.conf` debe ser `CGI_DWORK/WORKAREA/*`

Explicación: Este mensaje no es válido para Rational Developer for z Systems y debe ignorarse.

Respuesta del Usuario: Ignore este mensaje.

BWB00146 Error al leer el archivo de listado:

Explicación: Los archivos que se van a migrar se encuentran en un archivo de listado HFS. Se ha producido un error mientras se leía el archivo y el proceso de migración ha terminado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema debería comprobar los permisos para el archivo HFS del usuario especificado y el espacio disponible.

BWB00147 Error en conversión ASCII/EBCDIC:

Explicación: Se ha producido un error durante la conversión de un archivo ASCII a EBCDIC. DT utiliza una rutina `inconv` en HFS para convertir la página de códigos.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que comprobar los parámetros de personalización ASCII/EBCDIC en `TRANSLATE.conf`. Compruebe si está convirtiendo el archivo para caracteres especiales o si el archivo está vacío.

BWB00148 Estructura de nombre de host no válida (directorio/nombre_archivo)

Explicación: La estructura de archivos no contiene una '/' como primer carácter.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver el nombre de archivo de host que se pasó a la rutina de transferencia.

BWB00149 El servicio de transferencia de archivos ha recibido un valor no válido: `DIRECTION=`

Explicación: La palabra clave de dirección no es válida para la transferencia de archivos. Las palabras clave de dirección válidas son `TOHOST` y `FROMHOST`.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver la palabra clave de dirección que se ha transferido y vuelva a intentarlo.

BWB00150 El servicio de transferencia de archivos ha recibido un valor no válido: `FILETYPE=`

Explicación: La palabra clave de tipo de archivo para la transferencia no es válida. Los tipos de archivo válidos son `BINARY` y `TEXT`.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver la palabra clave de tipo de archivo que se ha transferido y vuelva a intentarlo.

BWB00151 La opción ZIP solo es válida para la transferencia `TOHOST`

Explicación: La opción ZIP (`ZIP = yes`) solo es válida para la dirección de transferencia `TOHOST`.

Respuesta del Usuario: Repita la operación sin el conjunto de distintivos ZIP si realiza la transferencia desde el host.

BWB00152 La opción ZIP solo es válida para la transferencia `BINARY`

Explicación: Se ha definido `ZIP = YES` para transferir archivos que no sean del tipo `BINARY`. Esto no es válido.

Respuesta del Usuario: Repita la operación sin el conjunto de distintivos ZIP si se transfiere un archivo de texto.

BWB00153 Compruebe que el nombre de host o los permisos de archivo sean válidos

Explicación: Acompaña al mensaje BWB00130. La copia ha fallado.

Respuesta del Usuario: Compruebe que los permisos de archivo de los directorios HFS y el nombre de archivo host son válidos.

BWB00154 No se puede localizar el directorio de host:

Explicación: El directorio de host forma parte del nombre `HOSTFILE` especificado. El directorio HFS no existe.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema

tiene que comprobar el nombre de directorio HFS especificado.

BWB00155 UNZIP ha fallado en el archivo siguiente:

Explicación: No se ha podido descomprimir el archivo transferido. SCLM DT utiliza el mandato Java JAR para descomprimir este archivo.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que asegurarse de que existe una vía de acceso Java válida en rsed.envvars y comprobar si hay problemas de espacio en el directorio WORKAREA del usuario.

BWB00156 Archivo ZIP copiado

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00157 No se puede suprimir archivo HFS:

Explicación: La rutina de limpieza para suprimir los archivos de área de trabajo HFS una vez completada la operación ha fallado.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que revisar los archivos de la lista y suprimir/eliminar manualmente los que desee.

BWB00158 Seleccione el botón DETALLES>> para obtener mensajes, informes y listados de compilación

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Seleccione DETAILS para ver mensajes de compilación, informes y listados.

BWB00159 Seleccione el botón DETALLES>> para obtener mensajes e informes de promoción

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Seleccione DETALLES para ver mensajes, informes y listados.

BWB00160 La lectura del conjunto de datos de trabajo de migración ha fallado

Explicación: El archivo esquemático temporal que se utiliza para crear el trabajo por lotes no se ha podido leer: USERID.SCLMDT.DTSKEL. El proceso de migración termina.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales.

BWB00161 * La asignación de conjunto de datos de recuperación temporal ha fallado *****

Explicación: Durante un proceso de versión no se ha podido asignar el conjunto de datos de recuperación temporal USERID.SCLMDT.FORMAT.DTnnnn.

Respuesta del Usuario: El programador del sistemas tiene que revisar el registro MVS para ver si hay errores en la asignación de conjuntos de datos.

BWB00162 Anomalía de construcción ANT

Explicación: En una compilación Java o J2EE se produce un error al ejecutar el script ANT en HFS. Es posible que solo se trate de errores de compilación de Java.

Respuesta del Usuario: Revise el listado de compilación ANT devuelto en el registro de operaciones para resolver errores de compilación.

BWB00163 Revise el listado ANT en las anotaciones

Explicación: Este mensaje es meramente informativo.

Respuesta del Usuario: Revise el listado.

BWB00164 Anomalía de revisión - La construcción continúa

Explicación: Ha fallado una copia de un miembro de un conjunto de datos MVS a un archivo HFS. El proceso de compilación continúa.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00165 Registro de cuentas de miembro suprimido del grupo de desarrollo

Explicación: Durante una extracción (bloqueo) se ha creado un registro de cuenta de miembro SCLM en el grupo de desarrollo. El fallo de bloqueo o desbloqueo provoca que se elimine el registro de cuenta.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00166 La operación AÑADIR miembro nuevo se ha cancelado, ya que el miembro existe en el grupo:

Explicación: Se ha intentado añadir un miembro nuevo pero el miembro ya reside sobre la cadena de la jerarquía de grupo. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Ninguna.

BWB00167 Error en conversión de nombre corto

Explicación: Se ha producido un error al traducir el archivo de nombre largo a un nombre abreviado de host SCLM. Este suele ser el resultado si se produce un error en la instalación de los componentes de SCLM Developer Toolkit en el host o si no se puede leer el archivo de conversión (LSTRANS) en el host.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00168 Asegúrese de que el miembro de reincorporación no era un archivo vacío

Explicación: Se ha producido un error de conversión de página de códigos al guardar un archivo/miembro. Asegúrese de que el archivo guardado no es un archivo vacío.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el archivo no está vacío. Si no lo está, revise el registro de operaciones en busca de más mensajes de error.

BWB00169 El miembro que se está migrando ya existe: no se ha migrado. Miembro:

Explicación: Se ha seleccionado un miembro para migrar pero ya existe en la cadena de jerarquía de grupo.

Respuesta del Usuario: Utilice el proceso EDIT/extracción normal, o el mandato migrar con el distintivo forzar definido. Aviso: no se aconseja hacer esto porque se pueden sobrescribir las versiones anteriores del miembro.

BWB00170 Se ha alcanzado el umbral de 5 errores en la conversión ASCII/EBCDIC

Explicación: Un umbral de error de 5 miembros en estado de migración han provocado errores en la conversión de la página de códigos. El proceso de migración termina.

Respuesta del Usuario: revise el registro de operaciones para determinar errores en los miembros migrados.

BWB00171 No se han seleccionado miembros para copiar y migrar

Explicación: No se han seleccionado miembros válidos para migrar al SCLM. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Si se trata de un error, revise el registro de operaciones en busca de mensajes de error adicionales.

BWB00172 La promoción ha fallado - Consulte los mensajes de promoción

Explicación: La promoción ha fallado. Los mensajes de promoción se devuelven en el registro o residen en el conjunto de datos de mensaje de promoción si se especifica en la solicitud.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes de error.

BWB00173 ERROR - No se puede asignar el conjunto de datos de conversión temporal

Explicación: Para migrar e importar los archivos que requieren una conversión de nombre largo/abreviado, se migran a un conjunto de datos secuencial temporal DD LSTRNPRC con atributos SPACE(1,1) RECFM=VB LRECL=1036 UNIT=VIO. No se ha podido asignar este conjunto de datos. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que revisar el SYSLOG de MVS para ver si existen errores de asignación de conjunto de datos o infracciones.

BWB00174 ERROR - En rutina de tabla convertible: FLMLSTRAN

Explicación: Se ha producido una conversión de nombre abreviado a nombre largo al llamar al módulo de conversión FLMLSTRAN. Se mostrarán mensajes de error adicionales.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver mensajes de error adicionales y sus motivos.

BWB00175 No se visualizarán nombres largos asociados

Explicación: Se ha producido un error anterior al recuperar nombres largos y los nombres largos asociados a un nombre abreviado de host SCLM no se mostrarán en la vista del proyecto.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver los mensajes de error pertenecientes a los servicios de conversión.

BWB00176 AVISO en conversión EBCDIC/ASCII. Caracteres no imprimibles o archivo vacío

Explicación: Se ha producido un error en una conversión de página de códigos de EBCDIC a ASCII. Las causas probables son caracteres especiales no imprimibles o un archivo vacío.

Respuesta del Usuario: Observe el miembro que se va a convertir. Los caracteres especiales o nulos (X'00') pueden provocar este error al examinar o editar un archivo.

BWB00178 Aviso - No se puede asignar el conjunto de datos:

Explicación: No se ha podido asignar un conjunto de datos en el host de z/OS.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones y del sistema MVS para ver más mensajes de error. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00179 No se han devuelto registros para informe DBUTIL

Explicación: Se ha ejecutado un informe SCLM DBUTIL para esta llamada a función pero no ha podido devolver ningún registro.

Respuesta del Usuario: Solo como aviso. Revise los filtros o parámetros de la solicitud.

BWB00180 Registro de cuentas y mapa de construcción suprimidos para el miembro:

Explicación: El registro de contabilidad SCLM y la correlación de compilación se han eliminado del miembro en el grupo solicitado.

Respuesta del Usuario: Ninguna. Este mensaje es informativo.

BWB00181 La asignación de conjunto de datos de parámetro DBUTIL ha fallado:

Explicación: Se ha producido un error al asignar el conjunto de datos de asignación userid.SCLMDT.VCMISPF.IDnnnnnn en el host de z/OS. Error de función.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones y del sistema MVS para ver más mensajes de error. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00182 La lectura de parámetros DBUTIL ha fallado

Explicación: Se ha producido un error al leer el conjunto de datos temporales userid.SCLMDT.VCMISPF.IDnnnnnn. Error de función.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones y del sistema MVS para ver más mensajes de error. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00183 El archivo seleccionado no existe en el proyecto SCLM

Explicación: Los archivos CLASS, JAR, WAR o EAR especificados en la solicitud no se han asignado a la jerarquía del proyecto SCLM.

Respuesta del Usuario: Revise el nombre de archivo solicitado. Vuelva a ejecutar la solicitud.

BWB00184 Directorio de vía de acceso de clases no válido

Explicación: Los archivos CLASS, JAR, WAR o EAR especificados en la solicitud no se han asignado a la jerarquía del proyecto SCLM.

Respuesta del Usuario: Pídale al administrador del sistema que compruebe en z/OS Unix systems services que el directorio especificado existe. Compruebe también que se han definido permisos de acceso de escritura en el conjunto de datos para su ID de usuario.

BWB00185 La lectura del miembro \$GLOBAL de tipo J2EEBLD ha fallado

Explicación: Se ha producido un error al leer el miembro \$GLOBAL que debería residir en J2EEBLD tipo SCLM.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que existe el miembro \$GLOBAL en la jerarquía del proyecto SCLM en J2EEBLD tipo SCLM. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00186 Asegúrese de que las variables CGI_DTCONF, CGI_DTWORK, ANT_BIN y JAVA_BIN están establecidas en \$GLOBAL

Explicación: Una de las variables de propiedad anteriores no se ha definido en \$GLOBAL. Función cancelada.

Respuesta del Usuario: Compruebe que se han definido todas las variables de propiedad y que el formato es correcto. Vuelva a ejecutar la solicitud. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00187 Error al leer el miembro de script de construcción J2EE

Explicación: Se ha producido un error al leer el miembro de script de construcción J2EE especificado en Type J2EEBLD.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más información sobre el script de construcción. Asegúrese de que el script de construcción referenciado por la palabra clave de ARCHDEF SINC existe en el proyecto SCLM en tipo J2EEBLD. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00188 **La variable SCLM_ARCHDEF no está establecida en el miembro de script de construcción**

Explicación: La variable de propiedad SCLM_ARCHDEF no se ha definido en el script de construcción J2EE o el formato no es correcto.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para leer el script de construcción J2EE mencionado. Asegúrese de que la propiedad se ha definido y vuelva a ejecutar la solicitud de función.

BWB00189 **La construcción ANT ha fallado - Revise el listado ANT en las anotaciones**

Explicación: La compilación JAVA/J2EE ha fallado en el paso de compilación ANT en z/OS.

Respuesta del Usuario: Revise el listado ANT que mostrará una lista de errores de construcción y compilación. Solucione los errores del proyecto y vuelva a ejecutarlo.

BWB00190 **La variable SCLM_ANTXML no está establecida en el miembro de script de construcción**

Explicación: La variable de propiedad SCLM_ANTXML no se ha definido en el script de construcción o el formato no es correcto.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que se ha definido la variable. SCLM_ANTXML debería hacer referencia a un miembro ANT XML esquemático del tipo J2EEBLD.

BWB00191 **Error al copiar el miembro XML de ANT en HFS**

Explicación: Se ha producido un error al copiar el miembro ANT XML en el sistema de archivo Unix de z/OS para su procesamiento.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver si hay más errores. Esta copia forma parte del proceso de construcción. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00192 **Error al leer archivo de configuración de conversión TRANSLATE.conf**

Explicación: Se ha producido un error al leer el archivo de configuración TRANSLATE.conf ubicado en el directorio SCLM DT CONFIGURATION del sistema de archivos Unix de z/OS.

Respuesta del Usuario: Pídale al administrador de sistemas que compruebe que existe un TRANSLATE.conf válido en el directorio de configuración (de forma predeterminada /var/rdz/sclmdt/CONFIG). Póngase en contacto con

el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00193 **Errores al copiar miembros fuente en HFS para la construcción**

Explicación: Se ha producido un error al copiar los miembros de origen SCLM en el sistema de archivos z/OS Unix para su procesamiento.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para determinar los miembros que han fallado. Asegúrese de que los miembros existen en SCLM . Revise el registro del sistema MVS para ver más mensajes de error. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00194 **Errores al procesar inclusiones de definición de arquitectura HL**

Explicación: Se han producido errores al procesar un INCL ARCHDEF en ARCHDEF.

Respuesta del Usuario: Compruebe con el administrador de SCLM que el ARCHDEF incluido es válido. Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error.

BWB00195 **Error en llamada a registro de cuentas (ACCTINFO) para el miembro J2EEBLD**

Explicación: Se ha producido un error en una solicitud de la función SCLM ACCTINFO en el miembro.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el miembro tiene un registro de cuenta SCLM válido. Es posible que el miembro esté dañado. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00196 **No hay ningún nombre de propiedad JAR, WAR o EAR establecido en el script de construcción**

Explicación: La función esperaba que se definiesen las propiedades JAR_FILE_NAME, WAR_NAME o EAR_NAME en el script de construcción.

Respuesta del Usuario: Compruebe la naturaleza del proyecto y asegúrese de que se ha definido una variable de propiedad válida en el script de construcción.

BWB00197 **Error al almacenar detalles de JAR, WAR o EAR en la variable de perfil**

Explicación: Se ha producido un error interno en el proceso de construcción mientras se almacenaba la información de archivo en una variable de perfil ISPF.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error, como que no se ha creado JAR, WAR o EAR o algún otro fallo de

construcción. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00198 BWBJ2OBJ - no se ha encontrado ningún Jar, War o Ear generado

Explicación: El conversor de ARCHDEF J2EEOBJ no puedo ubicar un JAR WAR o EAR generado para almacenar en el SCLM.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver otros mensajes de error de construcción. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00199 BWBJ2OBJ - Archivo LISTING no copiado en SCLM

Explicación: Se ha encontrado un error al copiar un archivo de listado de construcción en SCLM . Se ha producido un error en el conversor de ARCHDEF J2EEOBJ.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver otros mensajes de error de construcción. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00200 BWBJ2OBJ - Error al copiar Jar, War o Ear en SCLM

Explicación: Se ha producido un error en la copia del objeto de archivo generado (JAR, WAR,EAR) desde el sistema de archivos UNIX de z/OS al SCLM.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver otros mensajes de error de construcción. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00201 Error al copiar el archivo de objeto de SCLM en HFS

Explicación: Se ha producido un error durante la copia desde SCLM de una clase, JAR, WAR, o EAR en un directorio vía de acceso de clases especificado como parte de la solicitud de función.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver otros mensajes de error. A partir del registro determine el archivo SCLM y asegúrese de que el miembro es válido. Compruebe que existe el directorio vía de acceso de clases de destino en el sistema de archivos Unix de z/OS y que se han definido permisos de escritura. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00202 Se ha encontrado un error en la propiedad SCLM_ANTXML del script de construcción

Explicación: Se ha producido un error al copiar el

script ANT personalizado referenciado mediante la propiedad SCLM_ANTXML desde SCLM al sistema de archivos Unix de z/OS en el procedimiento ANTCOPY de la construcción.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error. Asegúrese de que el miembro al que hace referencia la propiedad SCLM_ANTXML en el script de construcción existe en la jerarquía SCLM. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00204 Aviso - Se han copiado archivos desde más arriba en la jerarquía que el grupo de desarrollo seleccionado

Explicación: No se ha encontrado el miembro seleccionado en el grupo de desarrollo del usuario pero se ha recuperado de niveles superiores de la jerarquía de grupo en SCLM.

Respuesta del Usuario: Este mensaje es meramente informativo. En el registro de operaciones o mensajes encontrará más información sobre el grupo del que se recuperaron los miembros.

BWB00205 Definición de arquitectura INCL J2EE no válida (no se ha especificado ninguna palabra clave SINC)

Explicación: Se ha encontrado un INCL ARCHDEF en el J2EE ARCHDEF que no era un J2EE ARCHDEF válido. Se ha determinado que no era un JAVA/J2EE ARCHDEF válido porque faltaba la palabra clave SINC. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Valide que el INCL ARCHDEF es un JAVA/J2EE ARCHDEF válido. Asegúrese de que el formato del ARCHDEF es correcto (Las palabras claves válidas son SINC , LKED, & OUT1).

BWB00206 No se ha encontrado el miembro al que hace referencia SCLM_ANTXML en el script de construcción

Explicación: El miembro referenciado por la variable de propiedades SCLM_ANTXML del script de construcción JAVA/J2EE no se ha encontrado en la jerarquía SCLM .

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que existe un miembro válido en la jerarquía SCLM y de que reside en un SCLM de tipo J2EEBLD.

BWB00207 Error de verificación de la rutina de salida de usuario SCLM (CCVFY o VERCC)

Explicación: Una salida de usuario de verificación de código de cambio (CCVFY o VERCC) indica que se ha introducido un código de cambio no válido para la operación.

Respuesta del Usuario: Compruebe el registro para ver si la salida de usuario local ha proporcionado algún mensaje. Si el problema no es visible mediante los mensajes devueltos por la salida de usuario, póngase en contacto con el administrador del proyecto SCLM.

BWB00208 MODALIDAD de informe solo seleccionada para DESPLIEGUE

Explicación: El usuario ha iniciado DEPLOY en modalidad informe. Se devolverán las opciones seleccionadas, el destino e información sobre el script de despliegue. No se realiza el procesamiento de despliegue.

Respuesta del Usuario: Ninguno. Este mensaje es informativo.

BWB00209 Error al leer el miembro de script de despliegue J2EE

Explicación: Error al leer el miembro de script de despliegue J2EE

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el script de despliegue seleccionado existe, es válido en la jerarquía SCLM y reside en SCLM tipo J2EEBLD. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00210 Archivo EAR desplegado desde grupo seleccionado

Explicación: El archivo EAR se ha desplegado correctamente desde el grupo seleccionado.

Respuesta del Usuario: Ninguno. Este mensaje es informativo.

BWB00211 El despliegue del archivo EAR ha fallado

Explicación: El despliegue del archivo EAR seleccionado ha fallado.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para obtener más información sobre el error. Póngase en contacto con el administrador SCLM para obtener ayuda.

BWB00212 Revise el listado de despliegue si está disponible

Explicación: El listado de despliegue es el listado que resulta del script de despliegue ANT.

Respuesta del Usuario: Revise el listado de despliegue del registro de operaciones para obtener información el resultado de la operación de despliegue.

BWB00213 El despliegue del archivo EAR ha sido satisfactorio

Explicación: El despliegue del EAR seleccionado se ha realizado satisfactoriamente.

Respuesta del Usuario: Revise los mensajes o registros de operaciones para obtener más información sobre la operación de despliegue.

BWB00214 Error al copiar XML ANT de despliegue en HFS z/OS

Explicación: Se ha producido un error al copiar el script ANT de despliegue personalizado de forma dinámica del SCLM al sistema de archivos z/OS Unix Services para su procesamiento.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00215 Error al asignar tabla de conversión

Explicación: Se ha producido un error al intentar asignar la tabla de conversión nombre abreviado/nombre largo en la función de despliegue.

Respuesta del Usuario: Pueden encontrar mensajes que describan los motivos de este error en el registro de operaciones. Asegúrese de que se ha definido la variable TRANTABLE en \$GLOBAL, o compruebe que el conjunto de datos al que hace referencia la variable TRANTABLE es correcto. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00217 Aviso - No se han devuelto conjuntos de datos en el filtro:

Explicación: La rutina de búsqueda de catálogo no ha podido devolver conjuntos de datos en el filtro de conjunto de datos solicitado del usuario.

Respuesta del Usuario: Compruebe el filtro de conjunto de datos utilizado y vuelva a ejecutarlo.

BWB00218 Aviso - No se han devuelto miembros en el filtro:

Explicación: No se han devuelto miembros del conjunto de datos utilizando el filtro de miembro seleccionado.

Respuesta del Usuario: Este mensaje es meramente informativo. Si es necesario, revise los filtros seleccionados.

BWB00219 Error grave en rutinas de gestión de bibliotecas

Explicación: Al intentar listar los miembros por filtro desde el conjunto de datos seleccionado, las rutinas de servicios de gestión de biblioteca devolvieron un error.

Respuesta del Usuario: Revise el registro de operaciones para ver más mensajes de error. Revise el filtro del miembro y repita la ejecución. Póngase en contacto con el administrador de SCLM para obtener ayuda.

BWB00220 El usuario no tiene autorización para la construcción solicitada

Explicación: La seguridad de construcción está activada para este proyecto, y el ID de usuario que la solicita no tiene acceso de seguridad para la solicitud de construcción seleccionada. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador de seguridad SCLM.

BWB00221 El usuario no tiene autorización para la promoción solicitada

Explicación: La seguridad de ascenso está activada para este proyecto, y el ID de usuario que la solicita no tiene acceso de seguridad para la solicitud de ascenso seleccionada. El proceso se interrumpe.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el administrador de seguridad SCLM.

Capítulo 22. Mensajes de host de CRASTART

Estos mensajes de host pertenecen a CRASTART en Rational Developer for z Systems.

CRAD0001I Archivo de configuración:{1}

Explicación: Este mensaje muestra el nombre del archivo de configuración del que CRASERV recibe los mandatos que se van a ejecutar.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0002I Configurar descriptor de contexto {1}

Explicación: Este mensaje muestra el número de archivo interno *hhhh*, que se asocia con la lectura del archivo de configuración de CRASERV. El manejador de configuración es sólo para fines de diagnóstico.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0003I A:{1} {2}

Explicación: Este mensaje muestra el mandato estándar que se lee del archivo de configuración CRASERV. Es un mensaje de diagnóstico.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0004I C:{1}

Explicación: Este mensaje muestra el mandato de asignación dinámica que se ha leído del archivo de configuración CRASERV. Es un mensaje de diagnóstico.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0005I {1} OPEN

Explicación: Este mensaje muestra el valor *ddddddd* que CRASERV utiliza como nombre de definición de datos.

Respuesta: Si el nombre de definición de datos no es mismo que el esperado, compruebe que se ha especificado el nombre de definición de datos correcto en el archivo de configuración CRASERV.

CRAD0006I P:{1} {2}

Explicación: Este mensaje muestra el mandato de invocación de programa que se ha leído del archivo de configuración CRASERV. Es un mensaje de diagnóstico.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0007I Adjuntar {1}

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0008I {1} {2}

Explicación: Este mensaje muestra el nombre de programa (*ccccccc*) y los parámetros (*p1* and *p2*) que está a punto de ejecutar CRASERV. Es un mensaje de diagnóstico.

Respuesta: Compruebe que cualquier sustitución de variable es correcta.

CRAD0009I CRASERV terminó porque el usuario comenzó la desconexión.

Explicación: Un usuario de CARMA ha finalizado de forma explícita la conexión.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0010I CRASERV terminó por que se excedió el tiempo de espera.

Explicación: Una sesión de usuario de CARMA ha superado el tiempo de espera por inactividad.

Respuesta: No es necesaria ninguna respuesta.

CRAD0011I Referencia anterior {1}

Explicación: Se ha completado una asignación dinámica para el conjunto de datos *dsname* mediante un referback (referencia anterior).

Respuesta: Consulte la sentencia de la asignación anterior para ver más información sobre el referback (referencia anterior).

CRAD1001W {1} devolvió {2}, puede ser una final de tarea anómalo {3}

Explicación: Un programa iniciado por CRASTART ha terminado con un código de retorno *aaaaa* que puede indicar un código de terminación anómalo *bbb*.

Respuesta: Es posible que no indique un problema, pero si el programa iniciado no se completó correctamente, diagnostique el programa que falla utilizando el código de terminación anómalo *bbb*.

CRAD1002W {1}

Explicación: El contenido de este mensaje devuelto proviene de la asignación dinámica (BPXWDYN) a la que ha llamado CRASERV.

CRAD1003W

Respuesta: La respuesta depende del contenido del mensaje.

CRAD1003W Retorno DYNALLOC {1}

Explicación: Este mensaje muestra el código de retorno *cccc* desde la asignación dinámica (BPXWDYN) a la que ha llamado CRASERV.

Respuesta: La respuesta depende del contenido del mensaje.

Capítulo 23. Mensajes de host para el gestor de despliegue de aplicaciones

Estos son los mensajes de host relativos al gestor de despliegue de aplicaciones (AMD) en Rational Developer for z Systems.

Los mensajes de esta sección no se muestran en una estación de trabajo. Solo existen en el registro CICS del sistema host.

CRAZ1650E Router GET CONTAINER failure

Explicación: Se ha producido un error al procesar una solicitud de servicio web.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la documentación de CICS para ver los códigos RESP y RESP2 del servicio GET CONTAINER.

CRAZ1651E Router PUT CONTAINER failure

Explicación: Se ha producido un error al procesar una solicitud del servicio web.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la documentación de CICS para ver los códigos RESP y RESP2 del servicio PUT CONTAINER.

CRAZ1652E ADNREST Write HTTP header error

Explicación: Se ha producido un error al escribir una cabecera HTTP.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre WEB WRITE en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

CRAZ1653E ADNREST Web Send error

Explicación: Se ha producido un error al escribir una cabecera HTTP.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre WEB SEND en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

CRAZ1654E ADNREST CRDserver Link error

Explicación: Se ha producido un error al escribir una cabecera HTTP.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre LINK en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

CRAZ1655E ADNREST Assign error

Explicación: Se ha producido un error durante una operación ASSIGN USERID().

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre ASSIGN en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

CRAZ1656E ADNREST Extract error

Explicación: Se ha producido un error durante una operación WEB EXTRACT.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre WEB EXTRACT en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

CRAZ1657E ADNREST Read HTTP header error

Explicación: Se ha producido un error durante una operación WEB READ.

Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna respuesta de usuario.

Respuesta del administrador: Consulte la información sobre WEB EXTRACT en la documentación de CICS para evaluar los códigos RESP y RESP2.

Capítulo 24. Mensajes de host del gestor de repositorios de acceso común (CARMA)

Los siguientes mensajes de host pertenecen al gestor de repositorios de acceso común (CARMA) en Rational Developer for z Systems.

CRRZC0020E Error interno: {0}

Explicación:

{0}

Un mensaje de error.

El servidor de CARMA ha detectado un error interno inesperado.

Respuesta del Usuario: Confirme que los archivos VSAM son correctos. Si ha modificado el archivo VSAM, compruebe que ha seguido las directrices de la *Guía del desarrollador CARMA*. Si no, compruebe que los archivos se hayan creado correctamente siguiendo las instrucciones de la *Guía de configuración de host*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC0022E No se ha definido ningún RAM para este entorno local

Explicación: No se hay ningún RAM definido que esté asociado al idioma actual.

Respuesta del Usuario: Realice una de las siguientes acciones:

- En el cliente, cambie el idioma local que utiliza CARMA.
 1. Desconéctese de la conexión de CARMA.
 2. Pulse con el botón derecho sobre la conexión de CARMA desconectada y seleccione **Propiedades**.
 3. En el menú **Entorno local remoto**, seleccione un entorno local compatible con el RAM.
- En el sistema remoto, el programador de sistemas puede actualizar los archivos VSAM de configuración del sistema remoto tal y como se define en la *Guía de desarrollador de CARMA* para que soporten el sistema local adicional.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC0024E No se ha podido abrir CRADEF para lectura

Explicación: El servidor CARMA no pudo abrir el archivo VSAM CRADEF para su lectura.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que confirme que el archivo existe y que puede leerse desde la cuenta del usuario.

CRRZC0025E No se ha podido abrir CRASTRS para lectura

Explicación: El servidor CARMA no pudo abrir el archivo VSAM CRASTRS para su lectura.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que confirme que el archivo existe y que puede leerse desde la cuenta del usuario.

CRRZC0026E No se han encontrado registro de RAM en CRADEF

Explicación: No se ha definido ningún RAM en el archivo de configuración VSAM CRADEF en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Realice una de las siguientes acciones:

- Pídale al programador de sistema que vuelva a crear el archivo VSAM CRADEF a partir de los archivos de origen tal y como se describe en la *Guía de configuración de host*.
- Defina un RAM en el CARDEF tal y como se describe en la *Guía de desarrollador de CARMA*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems

CRRZC0028E Error de lectura CRADEF

Explicación: El servidor CARMA ha detectado un error mientras leía el archivo de configuración CRADEF.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el

problema persiste, pídale al programador del sistema que compruebe que se puede acceder al archivo desde la cuenta de usuario.

CRRZC0032E Se ha encontrado un registro CRADEF no válido: {0}

Explicación:

{0}

Una cadena de ocho caracteres que es el nombre del registro.

El registro VSAM especificado en el archivo CRADEF no es válido.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador de sistemas que corrija el registro especificado. Para obtener más información sobre el formato de registro correcto, consulte la *Guía de desarrollador de CARMA*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC0034E No se ha encontrado el RAM solicitado: {0}

Explicación:

{0}

El número de ID de RAM.

El cliente Rational Developer for z Systems intentó conectarse a un RAM que no se ha definido en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: En el cliente desconecte la conexión de CARMA y reinicie el espacio de trabajo. Después, vuelva a conectarse a CARMA antes de realizar otra acción. Si el RAM que necesita ya no aparece, póngase en contacto con el programador del sistema. Podría haberse eliminado el RAM o haberse modificado el ID de RAM.

CRRZC0036E No se ha podido cargar el módulo RAM: {0}

Explicación:

{0}

El módulo de carga del RAM.

El servidor CARMA no ha podido cargar el módulo de carga del RAM.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador de sistemas que confirme la siguiente información:

- El módulo de carga del RAM existe.
- Es accesible desde CARMA.
- Es accesible desde el ID de usuario.

- Es una biblioteca de enlace dinámico compilada correctamente.

CRRZC0038E No se ha podido cargar un puntero a la función RAM: {0}

Explicación:

{0}

Una función del RAM.

El RAM no tiene la función especificada.

Respuesta del Usuario: Si la función es necesaria, recompile el RAM con la función necesaria. Para obtener más información sobre el desarrollo de un RAM, consulte la *Guía de desarrollador de CARMA*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC0040E No se ha podido cargar el RAM solicitado ({0})

Explicación:

{0}

El ID del RAM.

No se llamó a la función porque CARMA no había cargado el RAM compilado en el sistema remoto.

Respuesta del Usuario: Desconéctese, vuelva a conectarse y repita la acción. Si está utilizando un cliente de sistema remoto personalizado, pídale al programador del sistema que compruebe que se ha llamado a la función initRAM. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZC0042E Se ha encontrado un registro CRASTRS no válido: {0}

Explicación:

{0}

Un registro CRASTRS.

El registro CRASTRS que se ha especificado no es válido.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador RAM, si está utilizando un RAM personalizado, que compruebe que el archivo VSAM CRASTRS se ha creado correctamente y que el registro especificado es correcto.

CRRZC0044E No se ha inicializado CARMA

Explicación: No se ha inicializado la función initCARMA.

Respuesta del Usuario: Desconéctese, vuelva a conectarse y repita la acción. Si está utilizando un cliente de sistema remoto personalizado, compruebe que se ha llamado a la función initCARMA. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZC0046E No se ha podido cargar la lista de RAM

Explicación: CARMA no ha podido cargar la lista del RAM.

Respuesta del Usuario: Desconéctese, vuelva a conectarse y repita la acción.

CRRZC0048E Memoria insuficiente

Explicación: El espacio de direcciones de CARMA se ha quedado sin memoria.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que aumente la cantidad de memoria asignada a los espacios de direcciones de CARMA.

CRRZC0050W El registro {0} de CRADEF no tiene un equivalente en CRASTRS para este entorno local

Explicación:

{0}

Un nombre de registro.

El registro especificado no se ha definido en el archivo CRASTRS para el entorno local actual.

Respuesta del Usuario: Este mensaje es un aviso y no se requiere ninguna acción por parte del usuario.

Si hacen falta cadenas específicas locales para este registro, cree un registro apropiado en el archivo CRASTRS para suministrar las cadenas. También se puede crear un registro CRASTRS para evitar que se escriba este aviso en los archivos de registro. Póngase en contacto con el programador del sistema para llevar a cabo estas modificaciones.

Si está experimentando estos errores mientras utiliza el CA Endevor RAM, pídale al programador del sistema que instale APAR PM56551 para solucionar el problema.

CRRZC0052E La acción {0} hace referencia a un parámetro desconocido

Explicación:

{0}

Un nombre de acción.

Uno o varios parámetros referenciados por la acción especificada no existen en el archivo VSAM CRADEF.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que añada los parámetros que faltan al archivo VSAM CRADEF.

CRRZC0054E La acción {0} hace referencia a un tipo de retorno desconocido

Explicación:

{0}

Un nombre de acción.

Uno o varios tipos de retorno referenciados por la acción especificada no existen en el archivo VSAM CRADEF.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que añada los tipos de retorno que faltan al archivo VSAM CRADEF.

CRRZC0056E Error de lectura CRASTRS

Explicación: El servidor CARMA ha detectado un error mientras leía el archivo de configuración CRASTRS.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pídale al programador del sistema que compruebe que se se puede acceder al archivo desde la cuenta de usuario.

CRRZC0058E No se ha podido encontrar el entorno local especificado ni el entorno EN_US 00037 en CRASTRS

Explicación: CARMA no ha encontrado un entorno local para utilizar con este RAM.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema o al desarrollador del RAM que confirme que se ha creado correctamente el archivo VSAM CRASTRS. Si el problema persiste, realice una de las siguientes acciones:

- Pídale al desarrollador del RAM que cree los entornos locales que faltan en el archivo VSAM CRASTRS.
- Modifique las propiedades en la conexión de CARMA para utilizar el entorno local especificado por el RAM.

Para modificar el entorno local de idioma utilizado por CARMA en el cliente:

1. Desconéctese de la conexión de CARMA.
2. Pulse con el botón derecho sobre la conexión de CARMA desconectada y seleccione **Propiedades**.

3. En el menú **Entorno local remoto**, seleccione un entorno local compatible con el RAM.

CRRZC0060E No se ha encontrado CRAMSG

Explicación: CARMA no ha podido encontrar el archivo VSAM CRAMSG.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que confirme que el archivo existe y que puede leerse desde la cuenta del usuario.

CRRZC0062E Error de lectura de CRAMSG

Explicación: El servidor CARMA ha detectado un error mientras leía el archivo de configuración CRAMSG.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pídale al programador del sistema que compruebe que se se puede acceder al archivo desde la cuenta de usuario.

CRRZC0064E Error de CRADEF: la acción 16 no puede tener retornos ni parámetros personalizados

Explicación: La acción 16 es la función performAction y se utiliza para llamar acciones personalizadas en CARMA. Los parámetros que se asocian a las acción personalizada que se ha llamado se utilizan como parámetros de la acción 16. Proporcionar sus propios retornos y parámetros personalizados puede afectar a la transmisión de la acción personalizada que se llama, y no está permitido.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que elimine el registro VSAM de la acción 16 de CRADEF.

CRRZC0066E Se ha especificado un tipo no válido en el registro VSAM {0}

Explicación:

{0}

Un nombre de registro VSAM.

El tipo que se ha especificado en el registro VSAM no es válido.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que actualice el archivo de registro VSAM para que tenga uno de los siguientes tipos: "STRING", "DOUBLE", "LONG" o "INT."

CRRZC0068E Valor predeterminado no válido en el registro VSAM {0}

Explicación:

{0}

Un nombre de registro VSAM.

El valor predeterminado para el registro VSAM no es válido.

Respuesta del Usuario: Pídale al desarrollador de RAM que se asegure de que valor predeterminado del registro VSAM coincide con el tipo y la longitud que se especifican para ese registro.

CRRZC0101E No se ha podido asignar la memoria

Explicación: El servidor RAM no ha podido asignar memoria.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que aumente la cantidad de memoria asignada a los espacios de direcciones de CARMA.

CRRZC0102E Las funciones de la biblioteca TSO/ISPF no están disponibles

Explicación: La función de biblioteca ISPF o TSO no está disponible para el RAM.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que confirme que los entornos ISPF y TSO se han iniciado correctamente con el servidor CARMA. Este proceso se explica en la *Guía de configuración de host*.

Información relacionada:

Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems

CRRZC0103E Identificador de miembro no válido

Explicación: El identificador de miembro que se proporciona al RAM no es correcto o está desfasado. Este problema puede producirse porque se ha actualizado el RAM o porque el desarrollador del RAM ha modificado el modo en que se representan los identificadores RAM en el servidor de CARMA.

Respuesta del Usuario: En el cliente, renueve el contenedor principal y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0104E No se ha podido asignar (no hay espacio)

Explicación: El servidor RAM no ha podido asignar memoria.

Respuesta del Usuario: Pídale al programador del sistema que aumente la cantidad de memoria asignada a los espacios de direcciones de CARMA.

CRRZC0105E Miembro no encontrado

Explicación: El RAM no ha podido localizar el número solicitado.

Respuesta del Usuario: En el cliente, renueve el contenedor principal y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0106E No se ha encontrado la instancia

Explicación: El RAM no ha podido localizar la instancia solicitada.

Respuesta del Usuario: En el cliente, renueve el RAM y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0107E Función no admitida

Explicación: La función solicitada no es compatible con el RAM.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0108E El miembro no es un contenedor

Explicación: La función que se llamó esperaba un contenedor como parámetro y en su lugar recibió un miembro.

Respuesta del Usuario: En el cliente, renueve el contenedor principal y repita la acción. Si utiliza un cliente de sistema remoto personalizado, notifíquese al desarrollador. Si el problema persiste, hable con su desarrollador del RAM.

CRRZC0109E Valor del parámetro no válido

Explicación: Se ha pasado un parámetro con un valor no válido a la acción.

Respuesta del Usuario: Confirme que todos los parámetros contienen valores correctos y vuelva a intentarlo.

CRRZC0110E No se puede actualizar el miembro

Explicación: El miembro de destino no se ha podido actualizar correctamente.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese, vuelva a conectarse y repita la acción. Si el problema persiste, especifique un miembro de destino diferente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0111E No se puede crear el miembro

Explicación: El miembro no se ha creado correctamente.

Respuesta del Usuario: En el cliente, intente realizar los siguientes pasos:

1. Renueve el contenedor principal y confirme que el miembro no está ya presente.
2. Desconéctese, vuelva a conectarse e intente volver a crear el miembro.
3. Intente crear un miembro distinto en un contenedor diferente.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0112E No autorizado

Explicación: El usuario no está autorizado a realizar esta acción.

Respuesta del Usuario: Si piensa que el mensaje es erróneo, desconéctese, vuelva a conectarse y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0113E No se puede inicializar

Explicación: El RAM no se ha inicializado.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si aún no puede realizar la acción, pídale al programador del sistema que confirme que tiene acceso a todos los archivos que necesita el RAM. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0114E No se puede terminar

Explicación: El RAM no ha podido terminar correctamente.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0115E El recurso no está sincronizado

Explicación: El RAM informa de que el recurso está desincronizado.

Respuesta del Usuario: Renueve el contenedor principal y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0116E Archivo bloqueado

Explicación: El archivo está bloqueado y probablemente lo esté utilizando otro usuario o proceso.

Respuesta del Usuario: Puede esperar hasta que se libere el archivo y volver a intentarlo. Además, compruebe que tiene los permisos correctos para acceder al archivo.

CRRZC0117E El siguiente registro especificado está fuera de rango

Explicación: El cliente está solicitando iniciar un número de registro que no existe. El cliente llama a la función `extractMember` que recupera trozos de registros que comienzan con un número de registro especificado. En este caso, el parámetro de número de registro de inicio es un número no válido que no se corresponde con un número de registro.

Respuesta del Usuario: En el cliente, intente abrir el archivo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM. Si utiliza un sistema remoto personalizado, póngase en contacto con el desarrollador del cliente.

CRRZC0118E Formato de registro no soportado

Explicación: El miembro de destino tiene un formato de registro que no es compatible con este RAM.

Nota: Si utiliza los RAM de muestra que se incluyen con CARMA, tenga en cuenta que no soportan el formato de registro 'U' (sin definir).

Respuesta del Usuario: Si utiliza los RAM de muestra que se incluyen con CARMA, trabaje con miembros que tengan un formato de registro FB (bloque fijo) o VB (bloque variable).

CRRZC0119E LRECL no válido

Explicación: LRECL es la longitud del registro. Para la función `putMember` del RAM, el cliente especifica la longitud máxima del registro. Para la función `createMember` del RAM, se devuelve la longitud del registro del miembro de creación. Por alguna razón, la longitud del registro no es válida.

Respuesta del Usuario: Descargue una copia nueva del archivo desde el RAM y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0120E Clave de metadatos no válida

Explicación: La clave de metadatos es la clave de un par de clave-valor para una propiedad de un recurso CARMA. La clave solicitada no es válida.

Respuesta del Usuario: Renueve las propiedades del recurso CARMA. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0121E No se puede actualizar el valor de propiedad

Explicación: El valor de la propiedad no se ha podido actualizar. Probablemente sea de solo lectura.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0122E Valor de metadatos no válido

Explicación: El valor de metadatos no es válido.

Respuesta del Usuario: Repita la operación con un valor de metadatos válido. Si no sabe con seguridad cuáles son los valores de metadatos correctos, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0123E El valor de propiedad es de solo lectura

Explicación: El valor de metadatos de destino es de solo lectura y no puede actualizarse.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0124E El miembro solicitado está vacío

Explicación: El RAM intentó abrir un miembro que estaba vacío.

Respuesta del Usuario: Si cree que este mensaje es erróneo, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0125E Instancia vacía

Explicación: No se pudo expandir la instancia de repositorio porque está vacía.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0126E No se han encontrado miembros

Explicación: No se pudo expandir el contenedor porque está vacío.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0127E Restablecer error

Explicación: Se ha producido un error mientras el servidor CARMA estaba restableciendo el RAM.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese, vuelva a conectarse a CARMA y repita la acción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0128E Suprimir error

Explicación: El RAM ha detectado un error mientras intentaba completar una operación Suprimir.

Respuesta del Usuario: En el cliente, renueve el contenedor principal para confirmar que la supresión no se ha realizado correctamente y vuelva a intentarlo.

CRRZC0129E El miembro o la versión son de solo lectura

Explicación: La versión es una vista anterior del miembro en la vista Historial de versión de CARMA. El miembro de destino o versión es de solo lectura.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0130E El mantenimiento de versiones no está soportado en el miembro

Explicación: El miembro de CARMA seleccionado no soporta la acción **Mostrar historial**. Este mensaje no implica que la acción **Mostrar historial** esté inhabilitada para todos los miembros.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC0196E No se han podido configurar variables ISPF

Explicación: El RAM ha detectado un error mientras intentaba acceder a variables ISPF.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, confirme que el sistema ISPF se ha configurado correctamente al iniciar CARMA revisando la *Guía de configuración de host*.

Información relacionada:

Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems

CRRZC0197E (mensaje de error ISPF/LMF encapsulado)

Explicación: El RAM ha detectado un error en una llamada al sistema ISPF o LMF. El RAM proporciona este mensaje de error de ISPF o LMF.

Respuesta del Usuario: Compruebe la respuesta para el mensaje ISPF o LMF que se incluye. Confirme también que los sistemas ISPF o LMF se han configurado correctamente al iniciar CARMA revisando la *Guía de configuración de host*.

Información relacionada:

Guía de configuración de host de Rational Developer for z Systems

CRRZC0198E No se ha podido acceder al archivo de registro

Explicación: El RAM no ha podido acceder al archivo de registro.

Respuesta del Usuario: Confirme que CARMALOG se ha configurado correctamente y que el usuario tiene acceso al archivo de registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC0199E Error de RAM desconocido

Explicación: El RAM ha detectado un error inesperado.

Respuesta del Usuario: En el cliente, desconéctese de CARMA; vuelva a conectarse e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el desarrollador del RAM.

CRRZC4011W No se ha podido cargar el RAM. No se añadirá a la lista.

Explicación: La llamada a función `initRAM` no se puede completar satisfactoriamente, por lo que el RAM no se puede cargar.

Respuesta del Usuario: Si el RAM en el que se produjo el error no es necesario, no hace falta realizar ninguna acción. De lo contrario, asegúrese de que la configuración VSAM es correcta y de que el usuario de CARMA puede acceder al RAM de destino. Si utiliza un RAM personalizado, asegúrese de que la función `initRAM` funciona de la forma esperada. Compruebe CARMALOG o el spool de trabajos para ver si hay errores en la inicialización del RAM.

CRRZC4038W No se ha podido terminar el RAM.

Explicación: La llamada a función `terminateRAM` ha devuelto un error del RAM. Si el RAM tiene información de estado que hay que guardar, este error puede causar problemas.

Respuesta del Usuario: Si utiliza un RAM no personalizado, no es necesario realizar ninguna acción. Si utiliza un RAM personalizado, póngase en contacto con su desarrollador RAM para verificar que el error no supone ningún problema.

CRRZC4039I Acción personalizada {0} inhabilitada.

Explicación:

{0}

El identificador de una acción personalizada.

La acción con el identificador de acción que se muestra se ha inhabilitado en el archivo VSAM de configuración.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar

ninguna acción. Puede encontrar una lista de identificadores de acción en la *Guía del desarrollador de CARMA de Rational Developer for z Systems*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC4040I El registro VSAM {0} necesita el símbolo 'I' después de una lista de parámetros para la compatibilidad con 6.0.1.x

Explicación: El registro de acción VSAM especificado no tiene un carácter 'I' después de la lista de parámetros o tiene un parámetro vacío y una lista de retorno. Las versiones anteriores de CARMA requerían el carácter de separación incluso si no se especificaba una lista de retorno.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

CRRZC4041W Aviso: no se puede inhabilitar {0} Realizar acción (id=16)

Explicación: La configuración VSAM trata erróneamente de inhabilitar la llamada performAction, que se utiliza para llamar a acciones personalizadas. Esta acción no puede inhabilitarse en la configuración VSAM.

Respuesta del Usuario: Pídale a su desarrollador RAM que elimine el registro para inhabilitar la acción 16. Pídale a su desarrollador RAM que confirme que el registro para inhabilitar la acción 16 no es un error tipográfico y que se han inhabilitados los identificadores de acción correctos. Encontrará una lista de identificadores de acciones en la *Guía del desarrollador de CARMA de Rational Developer for z Systems*.

Información relacionada:

CARMA RAM (host) Developer's Guide
The following topics provide information on CARMA API rules of engagement and a mapping of which API packages are found in which plug-ins.

CRRZC4042W Aviso: se ha intentado inhabilitar una acción que no existe en el registro VSAM {0}

Explicación:

{0}

El nombre de registro VSAM

La configuración VSAM trata erróneamente de inhabilitar una acción que no existe. Esta situación puede producirse cuando utiliza una versión anterior del sistema remoto de CARMA, en el que la acción inhabilitada no está soportada.

Respuesta del Usuario: Pídale a su desarrollador RAM que confirme que se han inhabilitado los identificadores de RAM correctos.

CRRZC4043W Aviso: no se ha proporcionado ninguna solicitud para el registro VSAM {0}

Explicación: No se ha proporcionado una solicitud para el parámetro personalizado. CARMA utiliza el nombre del parámetro personalizado en lugar de la solicitud cuando solicita el parámetro personalizado.

Respuesta del Usuario: Si desea una solicitud, pídale a su desarrollador del RAM que la añada al registro VSAM.

CRRZC4044W Aviso: no se ha proporcionado ninguna descripción para el registro VSAM {0}

Explicación: No se ha proporcionado una descripción del parámetro personalizado.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción, pero si desea una descripción, pídale a su desarrollador del RAM que la añada al parámetro personalizado.

CRRZC4045W Aviso: no se ha podido encontrar ningún RAM para el entorno local {0}, se utiliza el entorno predeterminado EN_US 00037

Explicación: No se han encontrado ningún RAM que utilice el entorno local especificado. CARMA utiliza el entorno local predeterminado. Se ha habilitado un RAM solo para los entornos locales especificados. Esta acción permite a los desarrolladores de RAM publicar varias versiones para distintos entornos locales y mostrar una cada vez al usuario.

Respuesta del Usuario: Especifique un entorno local distinto en las propiedades de conexión de CARMA. Si no quiere utilizar un RAM para el entorno local predeterminado, pídale al desarrollador del RAM que añada soporte para su entorno local.

CRRZC4050I El RAM {0} no soporta la función {1} ({0})

Explicación: La función especificada no es compatible con el RAM. Esta condición puede estar provocada por funciones nuevas añadidas a la API de CARMA. Esta condición no es un error.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción. Para eliminar este mensaje de error, pídale al desarrollador RAM que implemente las funciones nuevas o que las inhabilite en los archivos VSAM de configuración.

Capítulo 25. Mensajes de host para revisión de código de COBOL y PL/I

Estos son los mensajes de host relativos a la Revisión de código en Rational Developer for z Systems.

Los mensajes de esta sección no se muestran en una estación de trabajo. Sólo existen en el registro del espacio de trabajo del sistema de host.

CRRZW0000E Se ha producido un error al leer el archivo de reglas {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede leer el archivo de reglas.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de reglas se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de reglas existe en el directorio especificado, que el usuario tiene permiso para acceder al mismo y que contiene texto legible codificado en formato UTF-8.
3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de reglas y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0001E Se ha producido un error al cerrar el archivo de reglas {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede cerrar el archivo de reglas.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de reglas se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de reglas existe en el directorio especificado, que el usuario tiene permiso para acceder al mismo y que contiene texto legible codificado en formato UTF-8.
3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de reglas y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0002E Se ha producido un error al transferir miembros PDS al espacio de trabajo.

Explicación: La aplicación de revisión de código

transfiere los miembros del PDS a un espacio de trabajo de Eclipse en z/OS UNIX System Services para su proceso. Se ha producido un error durante una transferencia de miembros.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que el PDS y la vía de acceso del espacio de trabajo se especifican correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que los miembros de PDS existan y que el usuario tiene permiso para acceder al PDS.
3. Verifique que el espacio de trabajo existe y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0003E Se ha producido un error al recuperar el archivo de inclusión PL/I {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede acceder a un archivo de inclusión PL/I.

Respuesta del Usuario: Cuando la aplicación de código analiza un programa PL/I accede a archivos de inclusión PL/I. Esto incluye archivos de inclusión PL/I que se entregan con el compilador:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de grupo de propiedades se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que la vía de acceso del archivo de inclusión se ha especificado correctamente en el archivo de grupo de propiedades. Para ello, abra el grupo de propiedades LOCAL PL/I en el entorno de trabajo del producto. A continuación, verifique que la vía de acceso del archivo de inclusión se ha especificado en el campo SYSLIB del grupo de propiedades. Si no es así, escriba la vía de acceso correcta, cierre el grupo de propiedades y vaya al Paso 4.
3. Verifique que el archivo de inclusión especificado en el mensaje de error existe en el directorio especificado y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.

4. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de grupo de propiedades base y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0004E Se ha producido un error al recuperar el archivo de libro de copias COBOL {0}.
Mensaje de error: {1}

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede acceder a un libro de copias COBOL.

Respuesta del Usuario: Cuando la aplicación de código analiza un programa COBOL accede a libros de copia COBOL. Esto incluye libros de copias COBOL que se entregan con el compilador:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de grupo de propiedades se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que la vía de acceso del libro de copias se ha especificado correctamente en el archivo de grupo de propiedades. Para ello, abra el grupo de propiedades LOCAL COBOL en el entorno de trabajo del producto. A continuación, verifique que la vía de acceso del libro de copias se ha especificado en el campo SYSLIB del grupo de propiedades. Si no es así, escriba la vía de acceso correcta, cierre el grupo de propiedades y vaya al Paso 4.
3. Verifique que el libro de copias especificado en el mensaje de error existe en el directorio especificado y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.
4. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de grupo de propiedades base y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0005E Se ha producido un error al leer el archivo {0}. Se utilizará la correlación predeterminada.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede leer el archivo de correlación de sistema de archivos z/OS (es decir, el archivo de correlación de extensión de archivo) que se especifica en los datos de entrada.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de correlación de sistema de archivos z/OS se especifica correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de correlación de sistema de archivos z/OS existe en el directorio especificado, que el usuario tiene permiso para acceder al mismo y que es un archivo zip con el formato correcto.

3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de correlación de sistema de archivos z/OS y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0006E Se ha producido un error al asociar el grupo de propiedades {0} al conjunto de datos {1}.

Explicación: La aplicación de revisión de código extrae un grupo de propiedades del archivo de grupo de propiedades, pero no puede asociar el grupo de propiedades con un conjunto de datos.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que el archivo de grupo de propiedades es un archivo XML formateado correctamente y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.
2. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de grupo de propiedades base y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0007E Se ha producido un error al configurar el grupo de propiedades.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede leer el archivo de grupo de propiedades.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que el archivo de grupo de propiedades es un archivo XML formateado correctamente y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.
2. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de grupo de propiedades base y cárguelo en z/OS UNIX System Services.
3. Verifique que la versión del cliente no sea posterior a la versión del entorno de ejecución por lotes de host.

Información relacionada:

Crear y actualizar archivos de datos

CRRZW0008E La aplicación de revisión de código no puede encontrar el espacio de trabajo.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede inicializar el espacio de trabajo de Eclipse.

Respuesta del Usuario: La aplicación de revisión de código utiliza el espacio de trabajo de Eclipse como área de trabajo. Verifique que el espacio de trabajo existe y es accesible:

1. Verifique que la vía de acceso del espacio de trabajo se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el espacio de trabajo existe y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.

3. Intente de nuevo la operación.
4. Compruebe si hay errores en el registro de espacio de trabajo.
5. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

CRRZW0009E Se ha producido un error al configurar las definiciones de reglas predeterminadas.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede leer las reglas y categorías personalizadas (es decir, el archivo de reglas de validación personalizado) que se especifica en los datos de entrada.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de categorías y reglas personalizado se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de categorías y reglas personalizado existe en el directorio especificado, que el usuario tiene permiso para acceder al mismo y que contiene texto legible.
3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de categorías y reglas personalizado, y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos
Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZW0010E No se puede continuar el análisis de software. No se ha especificado el parámetro {0}.

Explicación: Falta un parámetro de entrada necesario para la aplicación de revisión de código.

Respuesta del Usuario: Verifique que el parámetro identificado por el mensaje de error se ha especificado correctamente en los datos de entrada.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos
Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZW0011E No se puede continuar el análisis de software. El archivo de reglas {0} no existe.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede encontrar el archivo de reglas.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de reglas se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de reglas existe en el directorio especificado y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.
3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de reglas y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos
Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

Información relacionada:

Configurar proyectos basados en host

CRRZW0012E No se puede continuar el análisis de software. El conjunto de datos {0} no existe.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede encontrar el PDS.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que el PDS se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el PDS existe.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos
Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

CRRZW0013E No se puede continuar el análisis de software. El archivo de reglas {0} no contiene ninguna regla.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede procesar el archivo de reglas.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de reglas se ha especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de reglas existe en el directorio especificado, que el usuario tiene permiso para acceder al mismo y que contiene texto legible codificado en formato UTF-8.

3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de reglas y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos

Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

CRRZW0014E No se puede continuar el análisis de software. La línea base {0} no existe.

Explicación: La aplicación de revisión de código no puede encontrar el archivo de línea base.

Respuesta del Usuario:

1. Verifique que la vía de acceso del archivo de línea base se haya especificado correctamente en los datos de entrada.
2. Verifique que el archivo de línea base existe en el directorio especificado y que el usuario tiene permiso para acceder al mismo.
3. Si el problema persiste, vuelva a exportar el archivo de línea base y cárguelo en z/OS UNIX System Services.

Tareas relacionadas:

Crear y actualizar archivos de datos

Some input parameters to the z/OS source code application require a data file. Data files must be created on the local workstation and copied in binary format to a directory in z/OS UNIX System Services.

CRRZW0015E No se puede continuar el análisis de software. El archivo de lista {0} no existe.

Explicación:

{0}
0

CRRZW0016W Se han producido avisos no graves al procesar el archivo de lista {0}.

Explicación:

{0}
0

CRRZW0017W El registro de archivo de lista no especifica un nombre de conjunto de datos. El registro se ignorará: {0}

Explicación:

{0}
0

CRRZW0018W El registro de archivo de lista no contiene un lenguaje. El registro se ignorará: {0}

Explicación:

{0}
0

CRRZW0019W El registro de archivo de lista tiene un valor no permitido {0} para la palabra clave seleccionada. El registro se tratará como si SELECT=INCLUDE.

Explicación:

{0}
0

CRRZW0020W El registro de archivo de lista especifica un conjunto de datos que no existe. El registro se ignorará: {0}

Explicación:

{0}
0

CRRZW0021W El registro de archivo de lista especifica un miembro que no existe. El registro se ignorará: {0}

Explicación:

{0}
0

CRRZW0022E Se ha producido un error al procesar el archivo de lista {0}. Mensaje de error: {1}

Explicación:

{0}
0
{1}
1

CRRZW0023W El registro de archivo de lista especifica un lenguaje no soportado. El registro se ignorará: {0}

Explicación:

{0}
0

Capítulo 26. Mensajes de host para la utilidad de configuración

Los siguientes mensajes de host pertenecen a la utilidad de configuración en Rational Developer for z Systems.

FEKM001A Directorio de Java no válido

Explicación: El campo de ubicación de Java no contiene un nombre de directorio válido, o el directorio especificado no existe o no contiene /bin/java. Este error también puede producirse si el tamaño de su región TSO es demasiado pequeño y Java no pudo ejecutarse.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre del directorio de Java o asegúrese de que el tamaño de la región TSO sea 128M (TAMAÑO=128000).

FEKM002A Directorio no válido

Explicación: El nombre del directorio especificado para los archivos de configuración Rational Developer for z Systems contienen sintaxis no válida.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre de directorio.

FEKM003A Directorio no válido

Explicación: El nombre de directorio especificado para la instalación no existe.

Respuesta del Usuario: Corrija el nombre de directorio.

FEKM004A HLQ no válido

Explicación: No se ha podido encontrar &RDZHLQ.SFEKLOAD. El calificador de alto nivel especificado podría no ser válido.

Respuesta del Usuario: Corrija el calificador de alto nivel del conjunto de datos SFEKLOAD.

FEKM006A Nombre de conjunto de datos no válido

Explicación: El nombre de conjunto de datos no cumple los estándares de z/OS.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre de archivo válido.

FEKM007I Supresión no válida

Explicación: El ID de usuario DEFAULT no se puede eliminar.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar

ninguna acción. Este mensaje solo tiene fines informativos.

FEKM011I Flujo de trabajo no válido

Explicación: El ID de usuario DEFAULT no tiene un flujo de trabajo.

Respuesta del Usuario: Ejecute los trabajos Generar configuración para crear un flujo de trabajo.

FEKM015I Mandato de prefijo no válido

Explicación: Los mandatos de prefijo válidos son C, D, F, L, N, S, o W.

Respuesta del Usuario: Utilice un mandato de prefijo válido.

FEKM016I Mandato de prefijo no válido

Explicación: Los mandatos de prefijo válidos son C o V.

Respuesta del Usuario: Utilice un mandato de prefijo válido.

FEKM017I Mandato de prefijo no válido

Explicación: Los mandatos de prefijo válidos son A, C o E.

Respuesta del Usuario: Utilice un mandato de prefijo válido.

FEKM019I Mandato de prefijo no válido

Explicación: Los mandatos de prefijo válidos son N o S hasta que se configuren.

Respuesta del Usuario: Utilice un mandato prefijo válido.

FEKM020I No hay ningún registro disponible

Explicación: No hay registro disponible para esta solicitud de flujo de trabajo porque la solicitud no se Accionó.

Respuesta del Usuario: Accione la solicitud de flujo de trabajo.

FEK0000W Mensaje {1} no definido

Explicación: Este mensaje es un aviso interno.

Respuesta del Usuario: Si este mensaje se envía con un error, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

FEK0001I {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0002E cabecera XML mal formada: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0003E Atributo XML mal formado: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0004E Terminador de clase XML incorrecto: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0005E Se ha iniciado una clase XML nueva antes del final de clase: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0006I Se ha completado el procesamiento de la clase XML {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0007E Se ha especificado una clase XML desconocida: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0008E Atributo de entorno de mandato no válido: entorno={1} xmlid={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0009E Ha fallado EXECIO para {1}: rc={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0010E '{1}' se ha interrumpido en la línea {2}, rc {3} - '{4}'

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0011E Error irrecuperable - el procesamiento termina.

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0012I Se ha completado el procesamiento FEK correctamente para {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0013E EXECIO DISKR de {1} ha fallado: rc={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0014E EXECIO DISKW a {1} ha fallado: rc={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0015W La rutina FEK {1} devolvió un código de retorno erróneo {2}

Explicación: Ha fallado la ejecución de la rutina de flujo de trabajo.

Respuesta del Usuario: Revise la rutina de flujo de trabajo y cualquier otro mensaje de error asociado. Realice las correcciones necesarias y vuelva a ejecutar la rutina.

FEK0016E El mandato z/OS UNIX {1} devolvió un código de retorno erróneo {2}

Explicación: Ha fallado la ejecución de la rutina de flujo de trabajo.

Respuesta del Usuario: Revise la rutina de flujo de trabajo y cualquier otro mensaje asociado. Realice las correcciones necesarias y vuelva a ejecutar la rutina.

FEK0017E El mandato TSO {1} devolvió un código de retorno erróneo {2}

Explicación: Ha fallado la ejecución de la rutina de flujo de trabajo.

Respuesta del Usuario: Revise la rutina de flujo de trabajo y cualquier otro mensaje asociado. Realice las correcciones necesarias y vuelva a ejecutar la rutina.

FEK0018E No se ha encontrado el miembro {1} del conjunto de datos {2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK0019E Selección no válida

Explicación: El valor seleccionado no es válido.

Respuesta del Usuario: Seleccione un mandato válido.

FEK0020I El intento de copia ha fallado, intento de copia al directorio de usuario

Explicación: Ha fallado la copia en el directorio de usuario.

Respuesta del Usuario: Asegúrese de que el usuario tiene acceso de escritura en el directorio especificado y de que hay espacio disponible en ese directorio.

FEK0030I {1} ha accionado el flujo de trabajo en {2} {3}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0031I Flujo de trabajo procesando mandatos de: {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0032I La copia de {1} a {2} se ha completado satisfactoriamente

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK0033E La copia de {1} a {2} ha fallado , rc={3}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK1001I Se ha creado el archivo {1}.

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1002I Se ha creado el archivo HFS {1}.

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1003I Se muestra el panel {1}.

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1004I Se ha creado el archivo PDS {1}.

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1005I OCOPY {1} a {2}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1006I {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1007I **Se ha especificado un tipo de archivo desconocido en la clase de archivo.**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1008I **Ejecute REXX exec {1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1009I **Incluya el esqueleto ISPF {1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1010I **Trabajo {1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1011I **... sometido**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1013I **Mandato {1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1014I **...emitido en el entorno {1}, rc= {2}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1015I **Acción completada manualmente por {1} en {3} {3}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1016I **Respuesta de mandato: {1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1017I **El entorno de llamada al sistema no está disponible.**

Explicación: Este mensaje es un aviso interno.

Respuesta del Usuario: Si este mensaje se envía con un error, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

FEK1018I **Todos los retornos son 0, lo que significa que el directorio existe.**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1019I **Retval= {1} errono= {2}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1020I **Es probable que el directorio no exista, se está intentando crear el directorio**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1021I **After mkdir rc= {1}, retval= {2}, errono= {3}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1022I **lrc= {1}, retval= {2}, errono= {3}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK1023I No se ha podido crear {1}.

Explicación: Este mensaje se emite con el mensaje fek1024i. El directorio especificado no se ha podido crear.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que modificar la autoridad de usuario para que el usuario pueda crear el directorio.

FEK1024I ...asegúrese que tiene autoridad para crear este directorio.

Explicación: Este mensaje se envía junto al mensaje FEK1023I. El directorio especificado no se ha podido crear.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que modificar la autoridad de usuario para que el usuario pueda crear el directorio.

FEK1025I Se ha creado el directorio {1}.

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR000W Mensaje {1} no definido

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR001I {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR002E cabecera XML mal formada: línea={1} texto={2}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR003E Atributo XML mal formado: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR004E Terminador de clase XML incorrecto: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR005E Se ha iniciado una clase XML nueva antes del final de clase: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR006I Se ha completado el análisis de clase XML para el nombre {1} {2}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR007E Se ha especificado una clase XML desconocida: línea={1} texto={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR008E Atributo de entorno de mandato no válido: entorno={1} xmlid={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR009E Ha fallado EXECIO para {1}: rc={2}

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR010E '{1}' se ha interrumpido en la línea {2}, rc {3} - '{4}'

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR011E Error irreparable - el procesamiento termina.

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR012I **Procesamiento completado: RC={1}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR013E **EXECIO DISKR de {1} ha fallado: rc={2}**

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR014E **EXECIO DISKW a {1} ha fallado: rc={2}**

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR015W **La rutina {1} ha devuelto el código de retorno {2}**

Explicación: Se ha producido un error interno.

Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEKR101I **Se ha creado el archivo {1}.**

Explicación: Este mensaje sólo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR117I **El entorno de llamada al sistema no está disponible.**

Explicación: Este mensaje es un aviso interno.

Respuesta del Usuario: Si este mensaje se envía con un error, póngase en contacto con el servicio de soporte de software de IBM.

FEKR118I **Todos los retornos son 0, lo que significa que el directorio existe.**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR119I **Retval= {1} errono= {2}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR120I **Es probable que el directorio no exista, se está intentando crear el directorio**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR121I **After mkdir rc= {1}, retval= {2}, errono= {3}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR122I **lrc= {1}, retval= {2}, errono= {3}**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR123I **No se ha podido crear {1}.**

Explicación: este mensaje se emite con el mensaje FEKR124I. El directorio especificado no se ha podido crear.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que modificar la autoridad de usuario para que el usuario pueda crear el directorio.

FEKR124I **...asegúrese que tiene autoridad para crear este directorio.**

Explicación: Este mensaje se emite con el mensaje FEKR123I. El directorio especificado no se ha podido crear.

Respuesta del Usuario: El programador del sistema tiene que modificar la autoridad de usuario para que el usuario pueda crear el directorio.

FEKR125I **Se ha creado el directorio {1}.**

Explicación: Este mensaje sólo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR201I **Java {1} ICSF y RACF**

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR202I Java {1} ICSF y no RACF

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR204E El mandato de z/OS UNIX {1} ha fallado.

Explicación: Ha fallado la ejecución de la rutina de flujo de trabajo.

Respuesta del Usuario: Revise la rutina de flujo de trabajo y cualquier otro mensaje asociado. Corrija los errores y vuelva a ejecutar la rutina.

FEKR205I EL mandato de z/OS UNIX {1} ha devuelto:

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

FEKR206I {1}

Explicación: Este mensaje solo tiene fines informativos.

Respuesta del Usuario: No es necesario realizar ninguna acción.

Capítulo 27. Mensajes de host para el daemon RSE y el servidor RSE

Estos mensajes pertenecen al daemon RSE o al servidor RSE en Rational Developer for z Systems.

FEK001I **RseDaemon inicializado en modalidad de {0} bits**

Explicación:

{0}

La modalidad de direccionamiento: 31 o 64.

Este mensaje se muestra cuando se inicia el daemon de Rational Developer for z Systems. Proporciona información sobre la modalidad de direccionamiento: 31 o 64.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK002I **RseDaemon iniciado. (puerto={0})**

Explicación:

{0}

El puerto de daemon de cada usuario del cliente de Rational Developer for z Systems para iniciar sesión.

Este mensaje indica que el daemon Rational Developer for z Systems se ha iniciado correctamente y proporciona información sobre el puerto de daemon de cada usuario de cliente Rational Developer for z Systems para iniciar sesión.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK003I **El mandato Detener se está procesando**

Explicación: El operador ha introducido el mandato STOP de Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK004I **RseDaemon: Tamaño de almacenamiento dinámico máximo={0}MB y tamaño del sistema autónomo privado={1}MB**

Explicación:

{0}

El tamaño de almacenamiento dinámico máximo de la máquina virtual Java.

{1}

El tamaño de espacio de dirección privado de la aplicación.

Este mensaje proporciona el tamaño de almacenamiento dinámico máximo de la máquina virtual Java y el tamaño del espacio de direcciones privado de la aplicación.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK005I **El proceso del servidor se ha iniciado. (Id de proceso={0})**

Explicación:

{0}

El ID de proceso al que se asocia el proceso de servidor iniciado.

Este mensaje proporciona información sobre el ID de proceso al que se asocia el proceso de servidor iniciado.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK009I **El daemonRSE está esperando a que se inicie el proceso del servidor.**

Explicación: Este mensaje se envía cada vez que el proceso de servidor tarda más de 30 segundos en iniciarse.

Respuesta del Programador del Sistema: Si el proceso de servidor no se inicia nunca, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de software IBM.

FEK010I **(ubicación de rsed.envvars = {0})**

Explicación:

{0}

La ubicación del archivo rsed.envvars activo.

Este mensaje proporciona la ubicación del archivo rsed.envvars activo.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK011I **(directorio de registros = {0})**

Explicación:

{0}

La ubicación de rsedaemon.log y rseserver.log.

Este mensaje proporciona la ubicación de rsedaemon.log y rseserver.log. Cuando el parámetro **enable.standard.log** se define como verdadero en rsed.envvars, los registros de errores y de salida estándar también se encuentran en el mismo directorio.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK012I (Directorio de inicio de RSE = {0})**Explicación:**

{0}

La ubicación de los módulos Rational Developer for z Systems activos.

Este mensaje proporciona la ubicación de los módulos activos relacionados con Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK100E El valor de puerto/tiempo de espera del daemon debe constar de dígitos

Explicación: Los valores de tiempo de espera y de puerto de daemon se proporcionan como un parámetro del mandato de inicio de JVM y tienen que ser dígitos.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el valor de tiempo de espera y de puerto de daemon en el procedimiento iniciado de Rational Developer for z Systems.

FEK101E JRE {0} o superior**Explicación:**

{0}

El nivel mínimo del JRE necesario para ejecutar el daemon de Rational Developer for z Systems.

Este mensaje proporciona el nivel mínimo del JRE necesario para ejecutar el daemon de Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: Modifique el archivorsed.envvars para utilizar el JRE que indica el mensaje de error.

FEK102E SE HA DENEGADO EL REGISTRO PARA EL PRODUCTO CON {0} DEBIDO A {1}**Explicación:**

{0}

El nombre del argumento no válido del mandato de consola. El único nombre de argumento válido es Process_ID.

El mandato de consola contiene argumentos no válidos.

Respuesta del Programador del Sistema: Escriba el ID de proceso correcto para el mandato.

FEK103E Disco casi lleno en {0}**Explicación:**

{0}

El directorio que está casi lleno.

El directorio de z/OS UNIX System Services que se muestra en el mensaje está casi lleno. El mensaje se emite cuando el registro pasa a estar un 80% lleno.

Respuesta del Programador del Sistema: Para impedir la pérdida de contenido de registro, aumente el tamaño del directorio.

FEK104E Se ha alcanzado el número máximo de procesos

Explicación: Se ha alcanzado el número máximo de procesos del servidor Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: Aumente el valor que se especifica para el parámetro **maximum.threadpool.process** en el archivo rsed.envvars.

FEK105E Error al enviar datos de auditoría (rc={0})**Explicación:**

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema *Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): send*.

Se ha producido un error cuando el proceso del servidor Rational Developer for z Systems intentaba enviar datos de auditoría al proceso de daemon de Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK106E No hay paquete de recursos de {0}**Explicación:**

{0}

0

Respuesta del Programador del Sistema:

FEK107E Disco casi lleno en {0}, se ha eliminado {1} existente
Explicación:

{0}

El directorio que está casi lleno.

{1}

El archivo de registro que debe eliminarse para liberar espacio en el directorio.

Este mensaje se emite cuando el directorio que contiene los archivos ffs*.log y rsecomm*.log pasa a estar un 95% lleno. El archivo de registro que se muestra en el mensaje se ha eliminado para liberar espacio en el directorio.

Respuesta del Programador del Sistema: Para determinar el intervalo de tiempo de los mensajes que se han eliminado del archivo de registro, consulte el archivo rseserver.log o el archivo ffs.log.

FEK110E Error en socket(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): socket.

El socket TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK111E Error en setsockopt(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): setsockopt.

La llamada **setsockopt** de TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK112E Error en bind(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): bind.

La llamada **bind** de TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK113E Error en listen(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): listen.

La llamada **listen** de TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK114E Error en accept(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): accept.

La llamada **accept** de TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK115E Error en write(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): write.

La llamada **write** de TCP/IP ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK116E Error en pipe(). razón=({0})
Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): pipe.

El PIPE utilizado entre los procesos de servidor y daemon de Rational Developer for z Systems ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK117E Error en socketpair(). razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): socketpair.

La llamada **socketpair** ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK118E Error en select(). razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): select.

La llamada **select** ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK119E Error en _console(). razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema
Referencia de la biblioteca de tiempo de ejecución XL C/C++ (SA22-7821): _console().

La llamada **_console()** ha fallado por el código de razón que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK120E SE HA DENEGADO EL REGISTRO PARA EL PRODUCTO CON {0} DEBIDO A {1}

Explicación:

{0}

El nombre de producto y la información de identificador que ha notificado el servicio de registro.

{1}

La razón de la negativa notificada por el servicio de registro.

Cuando se inicia el software de servidor del producto, se registra con z/OS para verificar que se está iniciando en una CPU con licencia. Este mensaje se visualiza cuando se ha denegado el registro del producto. Notifica información sobre el producto y la razón de la negativa.

Respuesta del Usuario: Compruebe que el producto se haya habilitado correctamente. Para obtener más información sobre cómo habilitar el producto con el servicio de registro, consulte *Habilitación del producto en IFAPRDxx*.

FEK130E gsk_environment_open() ha fallado. razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901): gsk_environment_open.*

La llamada SSL del sistema **gsk_environment_open()** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK131E gsk_attribute_set_enum (GSK_PROTOCOL_SSLV2) ha fallado. razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901): gsk_attribute_set_enum.*

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_set_enum(GSK_PROTOCOL_SSLV2)** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK132E **gsk_attribute_set_enum**
(GSK_PROTOCOL_SSLV3) ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_attribute_set_enum.

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_set_enum(GSK_PROTOCOL_SSLV3)** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK133E **gsk_attribute_set_enum**
(GSK_PROTOCOL_TLSV1) ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_attribute_set_enum.

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_set_enum(GSK_PROTOCOL_TLSV1)** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK134E **gsk_attribute_set_buffer**
(GSK_KEYRING_FILE) ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_attribute_set_buffer.

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_set_buffer(GSK_KEYRING_FILE)** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK135E **gsk_attribute_set_buffer**
(GSK_KEYRING_PW) ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_attribute_set_buffer.

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_set_buffer(GSK_KEYRING_PW)** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK136E **gsk_environment_init()** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_environment_init.

La llamada SSL del sistema **gsk_environment_init()** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK137E **gsk_secure_socket_open()** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_secure_socket_open.

La llamada SSL del sistema **gsk_secure_socket_open()** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK138E **gsk_attribute_set_numeric_value**
(GSK_FD) ha fallado. razón=({0})

Explicación:

{0}
El código de razón. Para obtener una lista de

códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_attribute_set_numeric_value`.

La llamada SSL del sistema

`gsk_attribute_set_numeric_value(GSK_FD)` ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK139E **`gsk_attribute_set_buffer(GSK_KEYRING_LABEL)`** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_attribute_set_buffer`.

La llamada SSL del sistema

`gsk_attribute_set_buffer(GSK_KEYRING_LABEL)` ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK140E **`gsk_attribute_set_enum(GSK_SESSION_TYPE)`** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_attribute_set_enum`.

La llamada SSL del sistema

`gsk_attribute_set_enum(GSK_SESSION_TYPE)` ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK141E **`gsk_attribute_set_callback(GSK_IO_CALLBACK)`** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets*

Layer Programming (SC24-5901):
`gsk_attribute_set_callback`.

La llamada SSL del sistema

`gsk_attribute_set_callback(GSK_IO_CALLBACK)` ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK142E **`gsk_secure_socket_init()`** ha fallado.
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_secure_socket_init`.

La llamada SSL del sistema **`gsk_secure_socket_init()`** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Puede ser necesario realizar un rastreo de system SSL para solucionar el problema. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK143E **`gsk_attribute_set_enum(GSK_CLIENT_AUTH_TYPE)`** ha fallado. **razón=({0})**

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_attribute_set_enum`.

La llamada SSL del sistema

`gsk_attribute_set_enum(GSK_CLIENT_AUTH_TYPE)` ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Puede ser necesario realizar un rastreo de system SSL para solucionar el problema. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK144E **`gsk_get_cert_info`** ha fallado. **razón=({0})**

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
`gsk_attribute_get_cert_info`.

La llamada SSL del sistema **gsk_attribute_get_cert_info** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Puede ser necesario realizar un rastreo de system SSL para solucionar el problema. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK145E **gsk_secure_socket_read() ha fallado.**
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_secure_socket_read.

La llamada SSL del sistema **gsk_secure_socket_read()** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Puede ser necesario realizar un rastreo de system SSL para solucionar el problema. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK146E **gsk_secure_socket_write() ha fallado.**
razón=({0})

Explicación:

{0}

El código de razón. Para obtener una lista de códigos de razón, consulte el siguiente tema en *z/OS Cryptographic Services System Secure Sockets Layer Programming (SC24-5901)*:
gsk_secure_socket_write.

La llamada SSL del sistema **gsk_secure_socket_write()** ha fallado por el motivo que se especifica en el mensaje.

Respuesta del Programador del Sistema: Puede ser necesario realizar un rastreo de system SSL para solucionar el problema. Póngase en contacto con el soporte de software de IBM.

FEK150E **El daemon RSE ha terminado de forma anómala; {0}**

Explicación:

{0}

El código devuelto por la máquina virtual Java (JVM).

El daemon RSE ha terminado por un error TCP/IP irrecuperable.

Respuesta del Programador del Sistema: Póngase en

contacto con el soporte de software de IBM.

FEK201I **Se ha procesado el mandato {0}**

Explicación:

{0}

Comando de Rational Developer for z Systems.

Se ha procesado correctamente un mandato Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK202E **Se ha especificado un mandato no válido**

Explicación: Se ha enviado un mandato Rational Developer for z Systems no válido.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija los parámetros del mandato y vuelva a emitir el mandato.

FEK203E **Mandato de visualización no válido:**
Visualizar Proceso | Cliente | Propietario

Explicación: Se ha introducido un mandato Rational Developer for z Systems **Display** no válido. El mandato **Display** tiene que ser Display Process o Display Client.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mandato e inténtelo de nuevo.

FEK204E **Mandato de cancelación no válido:**
Cancel ID= | User=

Explicación: Se ha introducido un mandato Rational Developer for z Systems **Cancelar** no válido. El mandato tiene que ser Cancelar identificador=*nnnn* o Cancel usuario=*ID de usuario*, donde *nnnn* es el identificador de visualización del usuario que se muestra en el mandato **Visualizar cliente** command.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija los parámetros del mandato **Cancelar** e inténtelo de nuevo.

FEK205E **El mandato no se ha procesado debido a SWITCH consecutivos**

Explicación: El registro de auditoría **SWITCH** no se puede procesar porque aún no se ha procesado un mandato **SWITCH** anterior.

Respuesta del Programador del Sistema: Espere a que se complete el mandato **SWITCH** anterior y vuelva a intentarlo.

FEK206E El recurso de anotaciones de auditoría no está activo

Explicación: Se ha introducido el registro de auditoría **SWITCH**, pero el recurso de registro de auditoría no está activo.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe la configuración relacionada con el registro de auditoría en el archivo `rsed.envvars` y vuelva a intentarlo.

FEK207I No hay ningún cliente que visualizar

Explicación: Se ha emitido un mandato Rational Developer for z Systems **Display Client**, pero no hay ningún cliente al que sirva el servidor de Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK208I Se ha cancelado {0}

Explicación:

{0}

Un ID de usuario.

El usuario especificado se ha cancelado correctamente mediante el mandato Rational Developer for z Systems **Cancel User**.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK209I No hay ningún proceso que visualizar

Explicación: Se ha emitido el mandato de Rational Developer for z Systems **Display Process** pero no se está ejecutando ningún proceso del servidor.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK210I {0} se desconectó a la fuerza por la directiva activa **single.logon**

Explicación: El usuario de cliente que inició sesión se ha cancelado porque se ha habilitado el inicio de sesión único.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción a no ser que quiere inhabilitar el inicio de sesión único. Para inhabilitar el de inicio de sesión único, modifique la configuración del parámetro **single.logon** en el archivo `rsed.envvars`. El mensaje FEK010I indica la ubicación del archivo `rsed.envvars`.

FEK211W El usuario, {0}, no ha iniciado sesión

Explicación:

{0}

El ID de usuario

Un mandato de cancelación de id no es válido porque el ID de usuario no ha iniciado sesión. Este aviso suele emitirse cuando se emite un mandato de cancelación de ID para un ID usuario que aún no ha iniciado sesión.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK212E Opción de mandato {0} no válida: {1}

Explicación:

{0}

El mandato introducido: **Display Process** o **Display Process,CPU**

{1}

La opción de mandato no válida

Se ha introducido un mandato **Display Process** o **Display Process,CPU** con una opción de mandato no válida.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija la opción de mandato y vuelva a emitir el mandato.

FEK215W El mandato {0} no es procesado por todas las agrupaciones de subprocesos

Explicación:

{0}

El mandato que se ha emitido

Cuando se emite un mandato para multiplicar los procesos de una agrupación de subprocesos, el DaemonMonitor recibe confirmaciones de cada proceso y muestra los resultados del mandato. Si el tiempo caduca antes de que el DaemonMonitor reciba todas las confirmaciones, el DaemonMonitor emite este mensaje para mostrar que algunos procesos han superado el tiempo de espera antes de procesar el mandato.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK216W No se puede procesar el mandato, está ocupado procesando el mandato anterior.

Explicación: Se ha introducido un mandato antes de que el sistema completase el procesamiento de una instancia anterior del mismo mandato.

Respuesta del Programador del Sistema: Espere a que el sistema procese el mandato anterior y vuelva a introducir el segundo mandato.

FEK217I {0} está bloqueado por {1}

Explicación:

{0}

Un conjunto de datos.

{1}

Un ID de usuario.

Se ha emitido un mandato **DISPLAY OWNER**. Este mensaje muestra el propietario de bloqueo de un conjunto de datos.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK218I {0} no está bloqueado

Explicación:

{0}

Un conjunto de datos.

Se ha emitido un mandato **DISPLAY OWNER** para visualizar el propietario de bloqueo de un conjunto de datos. El conjunto de datos no está bloqueado.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK219E No se ha podido determinar el propietario del bloqueo para {0}

Explicación:

{0}

Un conjunto de datos.

Se ha emitido un mandato **DISPLAY OWNER**, pero no se ha podido determinar el propietario del bloqueo.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK220I Se ha iniciado el mandato LOGS para escribir en {0}, para el solicitante {1}

Explicación:

{0}

Ubicación del archivo de salida.

Se ha emitido un mandato para recopilar archivos de registro de host. Este mensaje muestra la ubicación del archivo de salida. El nombre predeterminado del archivo de salida es \$TMPDIR/feklogs.%sysname.%jobname.log.

\$TMPDIR

El directorio predeterminado es /tmp.

%sysname

El nombre del sistema z/OS.

%jobname

El nombre del daemon RSE.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK221E {0} se ha interrumpido debido a {1}

Explicación:

{0}

El proceso de la herramienta o el programa que se ha interrumpido.

{1}

La razón de la interrupción.

El proceso de la herramienta o el programa se ha interrumpido por la razón especificada.

Respuesta del Programador del Sistema: Si la razón especificada es un tiempo de espera excedido, compruebe si la herramienta o el programa se ha colgado.

FEK301E {0} (uid:{1}) no posee del directorio de {2} (file_owner uid:{3})

Explicación:

{0}

Un nombre del archivo de registro.

{1}

El ID de usuario ha intentando acceder al archivo de registro.

{2}

El directorio donde se almacena el archivo de registro.

{3}

El ID de usuario al que pertenece el directorio.

Se ha realizado un intento de acceder a un archivo de registro, pero el ID de usuario no tiene la autoridad correcta.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el ID de usuario está autorizado para acceder al archivo de registro.

FEK302E El solicitante, {0}, del mandato {1} no tiene autorización para acceder al perfil de {2}

Explicación:

{0}

El ID de usuario que ha solicitado el mandato.

{1}

El mandato solicitado.

{2}

Un perfil de seguridad.

Se ha emitido un mandato, pero el ID de usuario no tiene la autoridad correcta para acceder al perfil de seguridad especificado.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el ID de usuario está autorizado para acceder al perfil de seguridad especificado.

FEK303E El enlace simbólico, {0}, no se puede utilizar como directorio de registro

Explicación:

{0}
0

FEK304W Se ha especificado {0}, {1}, no válido. En su lugar se utiliza la modalidad predeterminada, {2}.

Explicación:

{0}
0

{1}
1

{2}
2

FEK305E El ID, {0}, no tiene privilegios adecuados para acceder a {1}.

Explicación:

{0}
0

{1}
1

FEK800S {0} {1}

Explicación:

{0}
0

{1}
1

FEK900I {0} IVP: {1}

Explicación:

{0}
El nombre IVP (Programa de verificación de la instalación). Este nombre puede ser uno de los siguientes valores:

- DAEMON: Daemon IVP
- PASSTICKET: PassTicket IVP
- ISPF: ISPF IVP

{1}

Un mensaje emitido por el procedimiento de verificación de instalación.

Este mensaje es una respuesta que se envía cuando un operador ejecuta el programa IVP utilizando un mandato de consola Rational Developer for z Systems.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK901I {0} Código de salida IVP = {1}

Explicación:

{0}
El nombre de IVP. Este nombre puede ser uno de los siguientes valores:

- DAEMON: Daemon IVP
- PASSTICKET: PassTicket IVP
- ISPF: ISPF IVP

{1}
El código de salida.

Este mensaje muestra el código de salida que proporciona el programa IVP.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

FEK910I {0} EXIT: {1}

Explicación:

{0}
AUDIT indica que el mensaje se origina en un programa de salida de audotiría.

{1}
Un mensaje que emite el programa de salida de auditoría. El cliente crea el programa de salida de auditoría.

este mensaje es una respuesta para un programa de salida de auditoría o un programa de salida de inicio de sesión.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

BPXM023 (stclock) data set[(member)] NOT LOCKED

Explicación: Este mensaje es una respuesta a un mandato de consulta de daemon de bloqueo.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

BPXM023 (stclock) data set[(member)] LOCKED BY userid

Explicación: Este mensaje es una respuesta al mandato de consulta de daemon de bloqueo. El conjunto de datos especificado ha sido bloqueado por el ID de usuario especificado.

Respuesta del Programador del Sistema: No es necesario realizar ninguna acción.

BPXM023 (stclock) command, WRONG COMMAND

Explicación: Se ha introducido un mandato de daemon de bloqueo no válido.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mandato de daemon de bloqueo y vuelva a intentarlo.

BPXM023 (stclock) command, MISSING ARGUMENT

Explicación: Falta un argumento del mandato de daemon de bloqueo.

Respuesta del Programador del Sistema: Proporcione el argumento que falta para el mandato de daemon de bloqueo y vuelva a intentarlo.

BPXM023 (stclock) argument, WRONG ARGUMENT

Explicación: Se ha especificado un argumento no válido para el mandato de daemon de bloqueo.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el argumento del mandato de daemon de bloqueo y vuelva a intentarlo.

CEARC-87 Un parámetro de inicio de sesión TSO (por ejemplo, el nombre de procedimiento o un número de cuenta) no es válido.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-88 Se han especificado parámetros contradictorios en la solicitud de pasarela.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-89 Se ha recibido un mensaje en la cola de mensajes con un tipo de mensaje ISPF. Esto no estaba previsto.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-90 Se ha producido un error en una llamada a la función iconv_close().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-91 Se ha producido un error en una llamada a la función iconv_open().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-92 Se ha producido un error en una llamada a la función iconv().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-93 Se ha producido un error en una llamada a la función msgsnd().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-94 Se ha producido un error en una llamada a la función __msgrcv_timed().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-95 Se ha producido un error en una llamada a la función setenv().

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-96 La respuesta no contiene ningún texto.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-97 No se ha leído ningún dato de STDIN.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-98 Un valor de parámetro en la solicitud de pasarela es erróneo.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

CEARC-99 Falta un parámetro necesario en la solicitud de pasarela.

Explicación: Este mensaje describe un código de retorno para un error de ejecución de mandato TSO de la Pasarela ISPF interactiva.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener información sobre el código de retorno, consulte "Códigos de retorno de la Pasarela ISPF interactiva" en la publicación Planificación y personalización de ISPF de z/OS V2R2.0.

Capítulo 28. Mensajes de tiempo de ejecución para Enterprise Service Tools

Los siguientes mensajes de tiempo de ejecución pertenecen al componente Enterprise Service Tools (EST) en Rational Developer for z Systems.

Los mensajes IRZ de tiempo de ejecución de Enterprise Service Tools no se muestran en el entorno de trabajo. Se graban en un registro en el sistema remoto.

Estos mensajes de tiempo de ejecución están escritos por un programa COBOL o PL/I creado mediante las herramientas de proyecto de servicio único de Enterprise Service Tools.

Los mensajes de IRZ se agrupan en las subdivisiones siguientes:

- IRZ0001S-IRZ0499S: Conversión de transformación de XML compilado COBOL
- IRZ0500S-IRZ0999S: Conversión de transformación de XML compilado PL/I

Para obtener más información sobre los mensajes de tiempo de ejecución COBOL y PL/I, consulte Mensajes de tiempo de ejecución de z/OS V1R10.0 *Language Environment* (SA22-7566-09), capítulos 6 y 7. Estos documentos están disponibles a través de los siguientes enlaces:

- Formato BookManager:
 - *Mensajes de tiempo de ejecución z/OS V1R10.0 Language Environment* (SA22-7566-09)
 - *Capítulo 6. mensajes de tiempo de ejecución PL/I*
 - *Capítulo 7. Mensajes de tiempo de ejecución COBOL*
- Formato PDF:
 - *Mensajes de tiempo de ejecución de z/OS V1R10.0 Language Environment* (SA22-7566-09)

IRZ0279S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque la conversión del contenido de caracteres de un atributo o elemento XML de tipo xsd:boolean no coincide con 'true', 'false', '1' o '0'. El error se ha producido en la vía de acceso XML XML-PATH con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje ha detectado que el contenido de un elemento XML o de un atributo de tipo `xsd:boolean` no coincidía con los valores 'true', 'false', '1' o '0'.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje

es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0280S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha recibido un código de retorno de error RETURN-CODE desde la sentencia XML PARSE. El error se ha producido en la vía de acceso XML XML-PATH con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje utiliza la sentencia XML PARSE de COBOL. Cuando la opción de compilador XMLPARSE(COMPAT) está activa, el código de retorno se proporciona desde la sentencia XML PARSE y se describe en la guía de programación de Enterprise COBOL. Cuando la opción de compilador XMLPARSE(XMLSS) está activa, el código de retorno se proporciona desde el analizador de servicios del sistema XML de z/OS y se describe en la guía del

usuario y referencia del sistema XML de z/OS.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Utilice el código de retorno para determinar el error y corregir el mensaje XML de entrada.

IRZ0281S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha excedido el rango válido de un grupo repetido o un elemento de datos repetido. El error se ha producido en la vía de acceso XML XML-PATH.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores cuando transforma un mensaje XML a estructura de lenguaje. Estos errores son distintos de los errores XML PARSE.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0282S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque ninguno de los elementos en el documento XML de entrada coincide con un elemento correlacionado en el esquema XML en el que se basa el conversor XML.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores cuando transforma un mensaje XML a estructura de lenguaje. Estos errores son distintos de los errores XML PARSE.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0283S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque el contenido de caracteres de la vía de acceso XML XML-PATH era más largo que el máximo de LIMIT caracteres del miembro de la estructura de lenguaje correlacionado.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores cuando transforma un mensaje XML a estructura de lenguaje. Estos errores son distintos de los errores XML PARSE.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0284S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque la conversión del contenido de caracteres de una vía de acceso XML que está correlacionado como numérico ha fallado. El error se ha producido en la vía de acceso XML XML-PATH con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores cuando transforma un mensaje XML a estructura de lenguaje. Estos errores son distintos de los errores XML PARSE.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0285S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque la longitud del documento XML es LENGHT caracteres, que excede el máximo de MAXIMUM caracteres de este conversor.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje impone un límite en la longitud de los documentos XML que pueden convertirse en

estructuras de lenguaje. La longitud máxima en bytes del documento XML de salida es 16 MB cuando se utiliza la versión 3 de Enterprise COBOL for z/OS y 32 MB cuando se utiliza la versión 4 de Enterprise COBOL for z/OS.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: IBM Rational Developer for z Systems normalmente impide la generación de convertidores de XML a estructura de lenguaje cuando se detecta que un mensaje XML de entrada puede superar el límite de los 16 MB o 32 MB. Compruebe que el mensaje XML de entrada cumple con el esquema XML en el que se basa y que se recorta cualquier espacio en blanco que se encuentre fuera del contenido del elemento.

IRZ0286S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque el contenido de caracteres de la vía de acceso XML XML-PATH es igual o mayor que LENGTH caracteres, que es una longitud demasiado larga para que el conversor pueda procesarla.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje mantiene un almacenamiento intermedio para el contenido de caracteres que tiene un tamaño máximo igual a 10 veces el tamaño del elemento más grande en la estructura de datos de destino. El contenido de un elemento era más largo de lo esperado.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Asegúrese de que el mensaje es válido de acuerdo con el esquema XML en el que se basa el convertidor de XML a estructura de lenguaje.

IRZ0287S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha excedido la longitud máxima del mensaje de salida de LENGTH caracteres al generar el documento XML.**

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML procesa el procesamiento de espacios en blanco y expande las referencias de entidad cuando genera el documento XML. La expansión de referencias de entidad aumenta la longitud de datos que se incluye como contenido de elemento y puede hacer que aumente hasta seis veces la longitud original de los

datos (la entidad predefinida más larga consta de seis caracteres).

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que la estructura de lenguaje no se ha modificado después de generar el conversor de lenguaje de estructura a XML. Vuelva a generar el conversor XML si se realizaron cambios en la estructura de lenguaje.

IRZ0288S **La conversión no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha recibido un código de retorno distinto de cero del servicio de conversión Unicode CUNLCNV al convertir de CCSID SOURCE-CCSID a CCSID TARGET-CCSID.**

Explicación: La conversión XML puede convertir XML y datos de lenguaje a y desde Unicode durante el análisis y generación de XML si se espera que XML se intercambie en Unicode.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe que los servicios de instalación se han instalado correctamente y que la conversión Unicode que ha intentado llevar a cabo el conversor XML está soportada por la instalación de los servicios de conversión en el sistema de destino.

IRZ0289S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido realizarse en el programa PROGRAM-NAME porque el contenido de un miembro no numérico MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME contenía caracteres que no están permitidos en un documento XML.**

Explicación: Algunas declaraciones de datos COBOL permiten caracteres que no están permitidos en un documento XML. Los caracteres permitidos se definen mediante la especificación XML en <http://www.w3c.org>.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el miembro de la estructura de lenguaje se haya

inicializado correctamente y no contenga caracteres no permitidos en XML antes de intentar realizar la conversión.

IRZ0290S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido realizarse en el programa PROGRAM-NAME porque el contenido de un miembro numérico MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME no es válido.**

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML determinó que el contenido del almacenamiento ocupado por una estructura de lenguaje numérico no es válido para el tipo.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el miembro de la estructura de lenguaje numérico se haya inicializado correctamente de acuerdo con la semántica de COBOL.

IRZ0291S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha excedido la profundidad de anidamiento máxima del elemento XML. El error se ha producido en la vía de acceso XML XML-PATH con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.**

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML mantiene una pila interna que representa la cualificación completa del elemento actual que se está procesando en el documento XML. Si en el documento XML aparecen elementos XML externos no descritos en el esquema XML vinculado al convertidor, podrían superar la profundidad de elemento máxima soportada.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el miembro de la estructura de lenguaje numérico se haya inicializado correctamente de acuerdo con la semántica de COBOL.

IRZ0292S **La conversión XML no ha podido realizarse en el programa PROGRAM-NAME porque un intento de registro de un manejador de excepciones ha fallado con el error de**

Language Environment LE-ERROR.

Explicación: La conversión XML utiliza servicios invocables de Language Environment para registrar un manejador escrito por el usuario para manejar los errores que se producen durante la conversión. Un intento de registrar este manejador ha fallado.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que Language Environment se ha configurado correctamente y de que no hay condiciones que puedan impedir la operación en la cadena de ejecución que precede al convertidor XML.

IRZ0293S **La conversión XML no ha podido realizarse en el programa PROGRAM-NAME porque un intento de anular el registro de un manejador de excepciones ha fallado con el error de Language Environment LE-ERROR.**

Explicación: La conversión XML utiliza servicios invocables de Language Environment para registrar un manejador escrito por el usuario para manejar los errores que se producen durante la conversión. Un intento de anular el registro de este manejador ha fallado.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que Language Environment se ha configurado correctamente y de que no hay condiciones que puedan impedir la operación en la cadena de ejecución que precede al convertidor XML.

IRZ0294S **La conversión XML no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque la dirección de uno o varios parámetros necesarios que se pasan al punto de entrada principal no tienen direcciones válidas.**

Explicación: El conversor ha detectado que uno o varios parámetros que se han pasado al punto de entrada principal no tienen direcciones de almacenamiento válidas a las que el conversor pueda hacer referencia y obtener el valor.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que cada uno de los parámetros que se pasan al conversor XML tenga una dirección de almacenamiento válida no nula, a menos que un parámetro concreto pueda ser nulo según se define en la interfaz de llamada del conversor. Por ejemplo, al pasar al conversor XML un valor nulo para la dirección de almacenamiento intermedio XML a la estructura de lenguaje no se realiza la conversión XML, pero se devuelve el tamaño necesario para el almacenamiento XML.

IRZ0295S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha recibido un código de respuesta RESPONSE-CODE con el código de razón REASON-CODE desde el módulo de conversión de datos bidireccionales MODULE-NAME cuando se procesaba la vía de acceso XML XML-PATH.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje utiliza un módulo externo para manejar las conversiones de datos birideccionales.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Consulte la documentación del módulo de conversión de datos bidireccionales para obtener información sobre los códigos de retorno.

IRZ0296S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha recibido un código de retorno RETURN-CODE con el código de razón REASON-CODE desde el módulo de conversión de datos bidireccionales MODULE-NAME cuando se procesaba el miembro MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML utiliza un módulo externo para manejar las conversiones de datos birideccionales.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Consulte la documentación del módulo de conversión de datos bidireccionales para obtener información sobre los códigos de retorno.

IRZ0298S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque el espacio de nombres de destino de la vía de acceso XML XML-PATH era NAMESPACE-ACTUAL, que no es coherente con el espacio de nombres de destino esperado NAMESPACE-EXPECTED.

Explicación: De manera opcional, la conversión de XML a estructura de lenguaje puede validar el nombre del espacio de nombres de los elementos XML.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el documento de instancia XML de forma que los elementos XML tengan nombres de espacio de nombre formados por los nombres especificados en el esquema XML.

IRZ0299S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque no se ha alcanzado el recuento mínimo de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME.

Explicación: De manera opcional, la conversión de XML a estructura de lenguaje puede validar el nombre del espacio de nombres de los elementos XML.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el documento de instancia XML de forma que los elementos XML tengan nombres de espacio de nombre formados por los nombres especificados en el esquema XML.

IRZ0300S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque se ha excedido el recuento máximo de la estructura de lenguaje STRUCT-NAME.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje ha detectado que el recuento de una estructura de lenguaje excede el máximo especificado al generar el conversor XML.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno

opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el documento XML o sustituya el conversor XML por otro que tenga un máximo superior.

IRZ0301S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque el recuento total de instancias de estructura de lenguaje recibidas era ACTUAL-COUNT, que es menor que el mínimo de MINIMUM-COUNT instancias que necesita el diseño del mensaje.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML ha detectado que el almacenamiento intermedio de estructuras de lenguaje que ha recibido contiene menos instancias de estructura de lenguaje en total de las que necesita el diseño del mensaje.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el almacenamiento intermedio de estructuras de lenguaje para que cada estructura de lenguaje ocurra al menos tantas veces como sea necesario para el diseño del mensaje.

IRZ0302S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el programa program-name porque el prefijo de longitud de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME ha especificado una longitud de SPECIFIED-LENGTH bytes, que es menor que la longitud mínima de MINIMUM-LENGTH bytes de la estructura.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML ha detectado que el prefijo de longitud de la estructura de lenguaje ha especificado una longitud que es menor que la longitud mínima de la estructura. La longitud mínima de una estructura de lenguaje se calcula como la suma de los bytes consumidos por todos los campos subordinados. En el caso de campos que especifican OCCURS DEPENDING ON, se asume el número mínimo de apariciones.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Defina

correctamente el prefijo de longitud de 2 bytes de cada estructura de lenguaje en el almacenamiento intermedio de la estructura de lenguaje.

IRZ0303S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el programa PROGRAM-NAME porque el recuento total de instancias de estructura de lenguaje recibidas era ACTUAL-COUNT, que es mayor que el máximo de MAXIMUM-COUNT instancias que permite el diseño del mensaje.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML ha detectado que el almacenamiento intermedio de estructuras de lenguaje que ha recibido contiene más instancias de estructura de lenguaje en total de las que permite el diseño del mensaje.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el almacenamiento intermedio de estructuras de lenguaje para que no contenga más instancias que el número máximo de instancias de cada estructura de lenguaje en el diseño del mensaje.

IRZ0500S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de retorno RETURN-CODE desde la API DFSXSETS cuando se intentaba almacenar la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME en el almacenamiento intermedio de salida de mensajes de IMS Connect.

Explicación: En el escenario descendente de IMS, la conversión de XML a estructura de lenguaje inicia una API denominada DFSXSETS para almacenar una o varias estructuras de lenguaje en el almacenamiento intermedio de salida de mensajes de IMS Connect según un protocolo simétrico. Un código de retorno no cero de DFSXSETS indica que no se pudo almacenar una estructura de lenguaje en el almacenamiento intermedio de salida de mensajes de IMS Connect y que por lo tanto no se pueden enviar a la aplicación IMS.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener explicaciones sobre los códigos de retorno de

DFSXSETS , consulte la documentación del módulo IRZPWSIO, que se encuentra en la ayuda en línea de Rational Developer for z Systems.

IRZ0501S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de retorno RETURN-CODE desde la API DFSXGETS cuando se intentaba recuperar la estructura de lenguaje STRUCTURE_NAME del almacenamiento intermedio de entrada de mensajes de IMS Connect.

Explicación: En el escenario descendente de IMS, la conversión de estructura de lenguaje a XML inicia una API proporcionada por RDz denominada DFSXGETS para recuperar una o varias estructuras de lenguaje del almacenamiento intermedio de entrada de mensajes de IMS Connect según un protocolo simétrico. Un código de retorno no cero de DFSXGETS indica que no se pudo recuperar una estructura de lenguaje del almacenamiento intermedio de entrada de mensajes de IMS Connect y que por lo tanto no se pudo convertir a XML.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Para obtener explicaciones sobre los códigos de retorno de DFSXGETS , consulte la documentación del módulo IRZPWSIO, que se encuentra en la ayuda en línea de Rational Developer for z Systems.

IRZ0502S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque la variable contador COUNTER-NAME de la matriz ARRAY-NAME especifica un valor de COUNTER-VALUE que supera el límite de matriz de ARRAY-LIMIT.

Explicación: Explicación: en el escenario descendente la conversión estructura de lenguaje a XML ofrece a un programador de aplicaciones la posibilidad de especificar el recuento de entradas que lee la conversión XML de una matriz utilizando variables de contador generadas. Este mensaje se envía si una variable de contador contiene un valor que excede el límite de su matriz correspondiente.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Establezca la variable de contador en un valor que no sobrepase el límite de la matriz correspondiente.

IRZ0960S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de retorno de error RETURN-CODE desde la función incorporada PLISAX FUNCTION-SUFFIX. El error se ha producido en el elemento ELEMENT-NAME con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje utiliza la función incorporada PLISAXx de PL/I. El código de retorno que se proporciona es de la función incorporada PL/I PLISAXx tal y como se describe en la *Guía de programación Enterprise PL/I for z/OS Versión 3*, SC27-1457-05 (o posterior).

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Utilice el código de retorno para determinar el error y corregir el mensaje XML de entrada.

IRZ0961S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha excedido el rango válido de un grupo repetido o un elemento de datos repetido. El error se ha producido en el elemento ELEMENT-NAME.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores distintos de los errores PLISAXA/B.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Compruebe que el documento XML de entrada tenga el número correcto de apariciones de todas las entradas que se repiten.

IRZ0962S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el conversor no ha reconocido ningún nombre de elemento en el documento XML.

Explicación: La conversión de XML a estructura de

lenguaje puede encontrar errores distintos de los errores PLISAXA/B.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Proporcione el mensaje XML correcto correspondiente a este convertidor.

IRZ0963S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el contenido de caracteres para el elemento ELEMENT-NAME era más largo que el máximo de LIMIT caracteres del elemento.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores distintos de los errores PLISAXA/B.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada.

IRZ0964S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque la conversión del contenido de caracteres de un elemento que está correlacionado como numérico ha fallado. El error se ha producido en el elemento ELEMENT-NAME con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje puede encontrar errores distintos de los errores PLISAXA/B.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada.

IRZ0965S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el tamaño del mensaje XML de entrada era de LENGHT caracteres, que excede el máximo de MAXIMUM caracteres de este conversor.

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje da soporte al análisis de mensajes XML cuya longitud entra en determinados límites del compilador.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada o defina una estructura de lenguaje auxiliar para procesar el XML en segmentos.

IRZ0966S La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el contenido de caracteres del elemento ELEMENT-NAME tenía una longitud igual o mayor que LENGTH caracteres, que es una longitud demasiado larga para que el conversor pueda procesarla.

Explicación: El conversor XML mantiene un almacenamiento intermedio de contenido de caracteres cuyo tamaño es igual al del miembro de carácter más grande en la estructura de lenguaje o 128, el que sea mayor.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Corrija el mensaje XML de entrada. Compruebe si hay algún espacio en blanco de más en el contenido del elemento.

IRZ0967S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha excedido el tamaño máximo del mensaje de salida de SIZE caracteres al crear el documento XML de salida.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML da soporte a la generación de mensajes XML cuya longitud entra en determinados límites del compilador. La supresión de espacios en blanco y la expansión de referencias de entidad se realizan durante la creación del documento XML. La expansión de referencias de entidad aumenta el tamaño de un mensaje en relación

con el número de caracteres especiales en la estructura de lenguaje fuente que tiene que representarse como una de las cinco referencias de entidad predefinidas en XML.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Evite el uso de las cinco entradas predefinidas en XML cuando llene la estructura de lenguaje o defina una estructura de lenguaje auxilia para generar la salida XML en segmentos.

IRZ0968S **La conversión XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de retorno distinto de cero del servicio de conversión Unicode CUNLCNV al convertir de CCSID SOURCE-CCSID a CCSID TARGET-CCSID.**

Explicación: La conversión XML utiliza el soporte incorporado PL/I para UNICODE cuando el XML de entrada o el XML de salida están codificados en UTF-16 o UTF-8.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Compruebe que el soporte de z/OS para UNICODE esté instalado correctamente y que la conversión intentada por la conversión XML esté soportada por la imagen de conversión actual.

IRZ0969S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido realizarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el contenido de un miembro no numérico MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME contenía caracteres que no están permitidos en un documento XML.**

Explicación: Algunos miembros de estructura de lenguaje permiten el almacenamiento de caracteres que no son válidos en un documento XML. Los caracteres permitidos se definen mediante la especificación XML en <http://www.w3c.org>.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que

representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el miembro de la estructura de lenguaje se haya inicializado correctamente y no contenga caracteres no permitidos en XML antes de intentar realizar la conversión.

IRZ0970S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido realizarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el contenido de un miembro numérico MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME no es válido.**

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML determinó que el contenido del almacenamiento ocupado por una estructura de datos numéricos no es válido para el tipo.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que el miembro de la estructura de datos numéricos se haya inicializado correctamente siguiendo la semántica del lenguaje.

IRZ0971S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha excedido la profundidad de anidamiento máxima del elemento XML. El error se ha producido en el elemento ELEMENT-NAME con el contenido de caracteres CHARACTER-CONTENT.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje mantiene una pila interna que representa la cualificación completa del elemento actual que se está procesando en el documento XML. Si en el documento XML aparecen elementos XML externos no descritos en el esquema XML vinculado al convertidor, podrían superar la profundidad de elemento máxima soportada.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Proporcione documentos XML al convertidor que se validen con el esquema XML enlazado o elimine el elemento extraño que genera la anomalía del documento XML de entrada.

IRZ0972S **La conversión XML no ha podido realizarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque un intento de registrar un manejador de excepciones ha fallado con el error de Language Environment LE-ERROR.**

Explicación: El convertidor utiliza servicios invocables de Language Environment para manejar los errores que pueden producirse durante la conversión. Un intento del conversor de registrar un manejador de condiciones de Language Environment ha fallado.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que Language Environment se ha configurado correctamente y de que no hay condiciones que puedan impedir la operación en la cadena de ejecución que precede al convertidor.

IRZ0973S **La conversión XML no ha podido realizarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque un intento de anular el registro de un manejador de excepciones ha fallado con el error de Language Environment LE-ERROR.**

Explicación: El convertidor utiliza servicios invocables de Language Environment para manejar los errores que pueden producirse durante la conversión. Un intento del conversor de registrar un manejador de condiciones de Language Environment ha fallado.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que Language Environment se ha configurado correctamente y de que no hay condiciones que puedan impedir la operación en la cadena de ejecución que precede al convertidor.

IRZ0974S **La conversión XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque la dirección de uno o varios parámetros no era válida.**

Explicación: El conversor ha detectado que uno o varios parámetros que se han pasado al punto de entrada principal no tienen direcciones de almacenamiento válidas a las que el conversor pueda hacer referencia y obtener el valor.

Acción del Sistema: El convertidor señala una

condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Asegúrese de que cada uno de los parámetros que se pasan al conversor tenga una dirección de almacenamiento válida, a menos que un parámetro concreto pueda ser nulo según se define en la interfaz de llamada del conversor. Por ejemplo, una dirección de mensaje nula que se pasa al conversor de salida se interpreta como una solicitud para que se devuelva el tamaño de mensaje de salida máximo en lugar de una conversión.

IRZ0975S **La conversión de XML a estructura de lenguaje no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de respuesta RESPONSE-CODE con el código de razón REASON-CODE desde el módulo de conversión de datos bidireccionales MODULE-NAME cuando se procesaba el elemento ELEMENT-NAME.**

Explicación: La conversión de XML a estructura de lenguaje utiliza un módulo externo para manejar las conversiones de datos bidireccionales.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Consulte la documentación del módulo de conversión de datos bidireccionales para obtener información sobre los códigos de retorno.

IRZ0976S **La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque se ha recibido un código de respuesta RESPONSE-CODE con el código de razón REASON-CODE desde el módulo de conversión de datos bidireccionales MODULE-NAME cuando se procesaba el miembro MEMBER-NAME de la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME.**

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML utiliza un módulo externo para manejar las conversiones de datos bidireccionales.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Consulte la documentación del módulo de conversión de datos bidireccionales para obtener información sobre los códigos de retorno.

IRZ0977S La conversión de estructura de lenguaje a XML no ha podido completarse en el procedimiento PROCEDURE-NAME porque el prefijo de longitud en la estructura de lenguaje STRUCTURE-NAME ha especificado una longitud de SPECIFIED-LENGTH bytes, que es menor que la longitud mínima de MINIMUM-LENGTH bytes de la estructura.

Explicación: La conversión de estructura de lenguaje a XML ha detectado que el prefijo de longitud de la estructura de lenguaje ha especificado una longitud que es menor que la longitud mínima de la estructura. La longitud mínima de una estructura de lenguaje se calcula como la suma de los bytes utilizados por todos los campos subordinados.

Acción del Sistema: El convertidor señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador del Sistema: Defina correctamente el prefijo de longitud de 2 bytes de cada estructura de lenguaje en el almacenamiento intermedio de la estructura de lenguaje.

IRZ1000S CEEGTST ha fallado en el módulo de conversión MODULE-NAME de XML compilado con el número de mensaje MESSAGE-NUMBER al intentar asignar COUNT-BYTES bytes de almacenamiento para STORAGE-USAGE.

Explicación: El módulo de conversión de XML compilado que se cita en este mensaje ha detectado un error al intentar asignar almacenamiento mediante el uso del servicio invocable CEEGTST de Language Environment.

Acción del Sistema: El módulo señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador: Aumente la cantidad de almacenamiento disponible para la conversión de XML compilado aumentando el tamaño máximo de la región en la que se ejecuta el módulo.

IRZ1001S CEEFRST ha fallado en el módulo de conversión MODULE-NAME de XML compilado con número de mensaje al intentar liberar espacio de almacenamiento para STORAGE-USAGE ubicado en la dirección STORAGE-ADDRESS.

Explicación: El módulo de conversión de XML compilado que se cita en este mensaje no ha podido liberar espacio de almacenamiento mediante el servicio invocable CEEFRST de Language Environment.

Acción del Sistema: El módulo señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador: Asegúrese de que todos los punteros y longitudes asociadas que se suministran al módulo de conversión de XML compilado mencionados en el mensaje son válidos. Busque y corrija también cualquier posible fallo de asignación de almacenamiento que pueda producirse antes de que surja la condición.

IRZ1002S CUNLCNV ha fallado en el módulo de conversión MODULE-NAME de XML compilado con el código de retorno RETURN-CODE y el código de razón REASON-CODE al intentar realizar una conversión de CCSID FROM-CCSID a CCSID TO-CCSID.

Explicación: El módulo de conversión de XML compilado que se cita en este mensaje ha detectado un error al utilizar el servicio de conversión de caracteres de servicios Unicode de z/OS, CUNLCNV, para convertir una página de códigos.

Acción del Sistema: El módulo señala una condición de Language Environment o, si se proporciona el argumento de código de retorno opcional, se coloca una señal de condición que representa la condición en el argumento.

Respuesta del Programador: Determine el motivo del error examinando los códigos de razón y de retorno en la Guía y Referencia del usuario de servicios Unicode de z/OS.

Avisos de la documentación de IBM Rational Developer for z Systems

Copyright IBM Corporation - 2009, 2014

Derechos restringidos de los usuarios del Gobierno de EE. UU. - El uso, la duplicación o la divulgación están sujetos a las restricciones establecidas en el contrato GSA ADP Schedule Contract con IBM Corp.

Interfaces de programación: las interfaces de programación pretendidas permiten al cliente escribir programas para obtener los servicios de Rational Developer for z Systems.

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
Estados Unidos de América*

Si tiene consultas sobre licencias relacionadas con información DBCS (de doble byte), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíelas, por escrito, a:

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
3-2-12, Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-8711 Japón*

El párrafo que sigue no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en el que tales disposiciones sean incompatibles con la legislación local:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración no se aplique en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios Web no de IBM se proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como promoción de dichos sitios Web. Los materiales de estos sitios Web no forman parte de los materiales destinados a este producto de IBM, y el usuario será responsable del uso que se haga de estos sitios Web.

IBM puede utilizar o distribuir la información que proporcione el usuario de cualquier manera que considere adecuada sin incurrir por ello en ninguna obligación con el usuario.

Los licenciarios de este programa que deseen obtener información acerca de él con el fin de: (i) intercambiar la información entre los programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

*Intellectual Property Dept. for Rational Software
IBM Corporation
20 Maguire Road
Lexington, Massachusetts 02421-3112
Estados Unidos de América*

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluyendo en algunos casos el pago de una cantidad.

IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en este documento, así como todo el material bajo licencia disponible, según los términos del Acuerdo de Cliente de IBM, del Acuerdo Internacional de Programas bajo Licencia de IBM o de cualquier otro acuerdo equivalente entre ambas partes.

La información concerniente a productos no IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha comprobado dichos productos y no puede afirmar la exactitud en cuanto a rendimiento, compatibilidad u otras características relativas a productos no IBM. Las consultas acerca de las posibilidades de los productos que no son de IBM deben dirigirse a las personas que los suministran.

Esta información se proporciona únicamente a efectos de planificación. La información que se describe en esta sección puede variar antes de que los productos descritos estén disponibles.

Licencia de copyright

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente que ilustran las técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir los programas de ejemplo de cualquier forma, sin tener que pagar a IBM, con intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que estén en conformidad con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la plataforma operativa para la que están escritos los programas de ejemplo. Los ejemplos no se han probado minuciosamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento ni el funcionamiento de los programas. Los programas de ejemplo se proporcionan "TAL CUAL", sin ningún tipo de garantía. IBM no se hace responsable de los daños que se hayan podido causar debido al uso de los programas de ejemplo.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp. en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros

nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actual de marcas registradas de IBM en la web, en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y/o en otros países.

Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle y sus filiales.

Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas.



Impreso en España

SC43-2723-08

